

# HP LaserJet 5200 serien



Denne stærke bredformat A3+ sort/hvide laserprinter, der er fremstillet til at levere effektivitet og alsidighed, imødekommer dine behov for fleksibel og professionel print, samtidig med at den er let at håndtere.



HP LaserJet 5200 printer



HP LaserJet 5200tn printer



HP LaserJet 5200dtn printer

**Virksomheder samt mindre og mellemstore arbejdsgrupper i den offentlige sektor, som har behov for at printe dokumenter i overstørrelse, f.eks. tekniske tegninger, CAD/CAM-tegninger, trykte marketingmaterialer og store regneark, og som har behov for at kunne printe både i A4 og A3+ formater.**

**Få perfekte resultater på medier op til A3+ med denne effektive sort/hvide HP LaserJet printer.**

- Enestående billedkvalitet, skarp tekst, jævne gråtoner og dybe sorte nuancer med HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi ved fuld printhastighed)
- Arbejd effektivt med høje printhastigheder på op til 35 sider/min og første side ud efter mindre end 10 sekunder
- Fremstil komplekse printopgaver uden problemer med 460 MHz processor og hukommelse, der kan opgraderes til hele 512 MB RAM
- Branchens førende netværkstilslutning\* (tilbehør til LJ 5200) via nem deling med HP Jetdirect integreret printserver eller tilslut til en pc via parallelport eller Hi-Speed USB 2.0-port

**Denne printer, der understøtter en lang række løsninger og mediestørrelser, holder trit med din virksomhed.**

- Understøttelse af CompactFlash™ forøger muligheden for adgang til en lang række tredjepartsløsninger, såsom intelligente e-formularer og print af strekkoder
- Brug den ledige EIO-port og forøg produktiviteten med HP's højtydende EIO-harddiske
- Mulighed for print i A3+ giver større mediefleksibilitet, hvilket gør det let at fremstille marketingmaterialer, arkitekttegninger, regnskabsopgørelser og store regneark
- Bliv endnu mere effektiv med ekstra 500-arks papirkassette\*\* (tilbehør til LJ5200) og enhed til dobbeltsideprint\*\*\* (tilbehør til LJ5200 og 5200tn)

**Gør arbejdet lettere med denne brugervenlige printer, som er både nem at anvende og administrere.**

- HP Web Jetadmin (til IT-professionelle) eller HP Easy Printer Care Software (til slutbrugere) hjælper med at fjerninstallere, konfigurere, opdatere og styre de netværkstilsluttede enheder
- Med HP Universal Print Driver serien kan du anvende én printerdriver til at give brugerne basisadgang til de fleste HP-printere med HP PCL 5 eller HP PostScript-emulering printerdrivere
- Let udskiftning af HP all-in-one printpatronen, der sikrer kvalitet og driftsikkerhed med HP Smart Printing Technology\*\*\*\*

\*Netværk er standard på HP LaserJet 5200tn og 5200dtn. Det er tilbehør til HP LaserJet 5200.

\*\*500-arks papirkassette leveres som standard til HP LaserJet 5200tn og 5200dtn. Den er tilbehør til HP LaserJet 5200.

\*\*\*Tilbehøret til automatisk dobbeltsideprint er standard til HP LaserJet 5200dtn. Det er tilbehør til HP LaserJet 5200 og 5200tn.

\*\*\*\*Brug af originale HP forbrugsvarer sikrer mulighed for at udnytte alle HP's printfunktioner.

## Tekniske specifikationer

<b>Printteknologi</b>	Sort/hvid laser			
<b>Printhastighed</b>	A4: Op til 35 sider/min. A3: Op til 18,5 sider/min Første side færdig: Under 10 sekunder. (Instant-on-teknologi eliminerer næsten opvarmningstiden - fra kold eller varm start) Den faktiske hastighed varierer afhængig af systemkonfiguration, software og dokumentets kompleksitet.			
<b>Processor</b>	460 MHz. MIPS			
<b>RAM</b>	5200: 48 MB. 5200tn: 64 MB. 5200dtn: 128 MB. Kan opgraderes til 512 MB RAM via en enkelt standardport til 100-bens DDR DIMM Valgfri, 20 GB HP højtydende EIO-harddisk			
<b>Printkvalitet</b>	Bedst/normal: Op til 1200 x 1200 dpi. Kladde: Op til 600 dpi			
<b>Printersprog</b>	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP postscript 3-emulering,			
<b>Økonomisk print</b>	Økonomistatus (sparer toner), retur til energisparestatus efter print takket være Instant-on Fuser-teknologien (sparer elektricitet), dupleks og N-up print (sparer papir).			
<b>Skriftsnit/fonte</b>	103 indbyggede skalerbare PCL, 93 interne PS			
<b>Normeret forbrug</b>	Op til 65.000 sider/måned			
<b>Udskriftsmarginer</b>	top: 3 mm. venstre: 3,4 mm. højre: 4,9 mm. bund: 6 mm			
<b>Mediehåndtering</b>	<b>Input</b>	<b>Kapacitet</b>	<b>Vægt</b>	<b>Størrelse</b>
	Bakke 1	Op til 100 ark	60 til 199 g/m <sup>2</sup>	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, RA3, 8K, 16K, kuverter (Monarch, C5, DL, B5, #10), special: 76,2 x 127 mm til 312 x 470 mm
	Bakke 2	Op til 250 ark	60 til 120 g/m <sup>2</sup>	A3, A4, A5, B5, B4, special: 76,2 x 127 mm til 297 x 431,8 mm
	Bakke 3*	Op til 500 ark	60 til 120 g/m <sup>2</sup>	A3, A4, A5, B5, B4, special: 76,2 x 127 mm til 297 x 431,8 mm
	<b>Output:</b>	Op til 250 ark. Op til 50 kuverter. Op til 250 transparenter		
	<b>Duplexudskrift:</b>	5200: Automatisk (tilbehør). 5200tn: Automatisk (tilbehør). 5200dtn: Automatisk (standard)		
<b>Medietyper</b>	Papir (almindeligt, fortrykt, fortrykt brevpapir, forhullet, brevpapir, genbrugspapir, farvet papir, groft, stærkt), transparenter, labels, kuverter, karton, velin.			
<b>Interface og tilslutning</b>	5200: Hi-Speed USB 2.0-port, IEEE 1284-parallelport, en ledig EIO-port. 5200tn: Hi-Speed USB 2.0-port, IEEE 1284-parallelport, en ledig EIO-port, HP Jetdirect Fast Ethernet integreret printserver.. 5200dtn: Hi-Speed USB 2.0-port, IEEE 1284-parallelport, en ledig EIO-port, HP Jetdirect Fast Ethernet integreret printserver.. Ekstraudstyr: HP Jetdirect interne printservere, HP Jetdirect eksterne printservere, HP trådløse printservere.			
<b>Kompatible operativsystemer</b>	Windows® 98, Me, 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, Mac OS X, 10.2, 10.3, 10.4 og senere. Ekstraudstyr: De nyeste printerdrivere til alle understøttede operativsystemer fås på <a href="http://hp.com/support/IJ5200">hp.com/support/IJ5200</a>			
<b>Kompatible netværksoperativsystemer</b>	Via HP Jetdirect-printservere: Windows® 98, 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, NetWare, UNIX, AppleTalk, Linux, HP-UX, LocalTalk.			
<b>Minde systemkrav</b>	Pentium® 90, 16 MB RAM (Windows® 98), Pentium 150, 32 MB RAM (Windows Me), 133 MHz processor, 64 MB RAM (Windows 2000), 233 MHz processor, 64 MB RAM (Windows XP Home, XP Professional), 550 MHz processor, 128 MB RAM [Windows Server 2003 (standardudgave)], 220 MB ledig plads på harddisken, cd-rom-drev eller internetforbindelse, IEEE 1284-kompatibel bidirektional parallelport, USB-port. 160 MB ledig plads på harddisken, Mac OS X 10.2 og senere, cd-rom-drev eller internetforbindelse.			
<b>Software</b>	Printerdrivere og installationssoftware på cd-rom (HP PCL 6, HP PCL 5e, HP PostScript 3-emulering, Macintosh-software, PostScript Printer Description).			
<b>Kontrolpanel</b>	32 x 160 bagbelyst grafisk display, 8 knapper (Pil tilbage, Pil ned, Hjælp, Menu, Pause i opgave, Start, Status, Pil op), 3 LED'er (Bemærk, Data, Klar)			
<b>Printerstyring</b>	HP Embedded Web Server, HP Web Jetadmin, HP Easy Printer Care Software, HP Universal Print Driver serien.			
<b>Strøm</b>	Krav: Inputspænding: 110 til 127 VAC (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 220 til 240 VAC (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz). Forbrug: 5200: Ikke over 550 W (print), 27 W (standby), 7 W (energisparesstatus), 0,5 W (slukket). 5200tn: Ikke over 600 W (print), 27 W (standby), 7,5 W (energisparesstatus), 0,5 W (slukket). 5200dtn: Ikke over 600 W (print), 27 W (standby), 7,5 W (energisparesstatus), 0,5 W (slukket)			
<b>Mål (b x d x h)</b>	Udpakket: 5200: 490 x 563 x 275 mm. 5200tn: 490 x 600 x 405 mm. 5200dtn: 490 x 600 x 405 mm Emballeret: 5200: 799 x 598 x 497 mm. 5200tn: 799 x 600 x 731 mm. 5200dtn: 799 x 600 x 1026 mm			
<b>Vægt</b>	Udpakket: 5200: 20,2 kg. 5200tn: 30,2 kg. 5200dtn: 33,1 kg Med emballage: 5200: 28,9 kg. 5200tn: 42,7 kg. 5200dtn: 51,6 kg			
<b>Driftsmiljø</b>	Driftstemperatur: 10 til 32° C. Anbefalet driftstemperatur: 10 til 32° C. Luftfugtighed ved drift: 20% til 80% relativ luftfugtighed. Anbefalet luftfugtighed ved drift: 10% til 75% relativ luftfugtighed. Opbevaringstemperatur: 0 til 40° C. Luftfugtighed ved opbevaring: 10 til 80 % relativ luftfugtighed. Lydniveau ifølge ISO 9296: lydffeft: LwAd 6,84 B(A). Lydtryk: LpAm 54 dB(A)			
<b>Produktcertificeringer</b>	Sikkerhedscertificeringer: EU (CE-mærket efter lavspændingsdirektiv 73/23/EØF), Tyskland (TUV-EN60950-1, IEC 60825-1), Rusland (GOST-R50377), Sydafrika (IEC 60950-1, IEC60825-1), FDA-21 CFR Chapter 1 Subchapter J vedrørende lasere), Class 1 Laser/LED-produkt EMC-certificeringer: EMC: CISPR 22: 1993/A1, A2, EN 55022: 1994/A1, A2 Class B, EN 61000-3-2: 2000, EN 61000-3-3: 1995/A1, EN 55024: 1998/A1, A2, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 4/GB9254-1998, GB17625.1-2003, EMC-direktiv 89/336/EØF og Lavspændingsdirektivet 73/23/EØF samt CE-mærket.			
<b>Garanti</b>	Et års onsite-service næste forretningsdag			

\* tilbehør til 5200, standard med 5200tn/5200dtn

## Bestillingsoplysninger

<b>Q7543A</b>	HP LaserJet 5200 printer
<b>Q7545A</b>	HP LaserJet 5200tn printer
<b>Q7546A</b>	HP LaserJet 5200dtn printer

### Tilbehør

<b>J6073G</b>	HP EIO-harddisk med høj ydelse
<b>Q7548A</b>	HP LaserJet 500-arks papirbakke
<b>Q7549A</b>	HP LaserJet Automatisk dupleksenhed

### Forbrugsvarer

<b>Q7516A</b>	HP LaserJet Q7516A Black Print Cartridge med Smart Printing Technology 12.000 sider i følge ISO/IEC 19752
---------------	--

### Tilslutning

<b>J7934G</b>	HP Jetdirect 620n printserver med Fast Ethernet
<b>J7942G</b>	HP Jetdirect en3700 intern printserver (USB, 10/100TX)
<b>J7951G</b>	HP Jetdirect ew2400 trådløs (802,11 g) og Fast Ethernet ekstern printserver
<b>J7960G</b>	HP Jetdirect 625n intern printserver (EIO, 10/100/1000TX)
<b>J7961G</b>	HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec intern printserver (EIO, 10/100/1000TX)

### RAM

<b>Q7713A</b>	HP 32 MB 100-bens DDR DIMM
<b>Q7715A</b>	HP 64 MB 100-bens DDR DIMM
<b>Q7718A</b>	HP 128 MB 100-bens DDR DIMM
<b>Q7719A</b>	HP 256 MB 100-bens DDR DIMM
<b>Q7720A</b>	HP 512 MB 100-bens DDR DIMM

### Service og support

<b>U3469A/E</b>	HP Care Pack – 3 års garanti med onsite-service næste forretningsdag
<b>U3470A/E</b>	HP Care Pack – 3 års garanti med onsite-service med 4 timers tilkaldetid, 13 timer om dagen, 5 dage om ugen
<b>UC742A/E</b>	HP Care Pack – installation og netværkskonfiguration til 1 netværksprinter.

Der findes en komplet liste over forbrugsstoffer, tilbehør og serviceydelser på <http://www.hp.com>

<http://www.hp.dk>



© 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Med forbehold for ændringer uden varsel. De eneste garantier, der gælder for HP produkter og serviceydelser, fremgår af garantibestemmelserne, der medfølger til de enkelte produkter og serviceydelser. Intet i dette dokument kan eller skal opfattes som en yderligere garanti. HP påtager sig intet ansvar for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

Udgivet i EMEA 05/06 4AA0-4289DAE

