



Pokud požadujete výkon a funkce, tato multifunkční tiskárna HP je určena právě pro vás. Rychlost až 26 str./min, konzistentně skvělá tisková kvalita, nové řešení faxu a mnoho přidavných funkcí představují skvělé vylepšení produktivity.

Ideální nástroj pro malé a střední podniky nebo malé pracovní týmy ve velkých podnicích, které potřebují výkonnou multifunkční tiskárnu HP k vytváření vysokokapacitních úloh mnohonásobného tisku nebo kopírování, šetřící čas, prostor a náklady.

Dosáhnete více s vysoce výkonnou multifunkční tiskárnou HP, která poskytuje velmi vysoké rychlosti tisku a kopírování. Bud'te produktivnější s rychlostmi tisku a kopírování až 26 str./min. První vytištěná stránka je hotová téměř ihned, za méně než 10 sekund z úsporného režimu díky technologii s okamžitým náběhem, která taktéž pomáhá rychlému zahajování kopírovacích úloh. Skener CCD s hlubokým zaostřením a okamžitým osvětlením diodami snímá obrázky ve vysoké kvalitě, trojrozměrné objekty a rozložené dvojité strany bez viditelných černých čar v místech vazby. Ovladače tisku HP PCL 5, HP PCL 6 a emulace HP PostScript Level 3 umožňují zvládnout náročné tiskové úlohy.

Získejte potřebné funkce s touto plně vybavenou multifunkční tiskárnou HP, která se přizpůsobí vašemu rychlému pracovnímu tempu.

Vylepšete komunikaci s řešením faxu, které obsahuje soukromé přijímání, funkci FaxTel¹ a digitální úložný prostor až pro 600 stránek. Méně časté přerušení práce s maximální vstupní kapacitou 500 listů². Provádějte úlohy rychleji seřazením kopií, oboustranným tiskem a elektronickou sešivačkou³. Sdílejte zdroje pomocí rychlých a spolehlivých síťových funkcí. Zpracovávejte velké a složité úlohy snadno s rychlým návratem do aplikace tiskové úlohy díky procesoru 450 MHz a paměti 64 MB, kterou lze rozšířit na 320 MB.

Spolehněte se na vysoce spolehlivou multifunkční tiskárnu HP se skvělými výsledky a snadným bezproblémovým tiskem. Zajistěte snadný tisk a konzistentně skvělé výsledky umožněné inteligentními funkcemi vestavěnými do originálních kazet HP LaserJet. Snadno udržujte až 15 laserových zařízení HP v provozu se softwarem HP Easy Printer Care 2.0⁴. Rozšířená podpora mnoha operačních systémů, včetně systému Windows Vista. Získejte ze své tiskárny více s vysokorychlostním portem USB 2.0, který umožňuje přístup k řešením třetí strany. Chraňte svou multifunkční tiskárnu před zloději se zámkem Kensington, který je její součástí.

¹ K používání funkce FaxTel je nutné sluchátko

² Multifunkční tiskárna HP LaserJet M2727nf MFP je standardně dodávána se vstupním zásobníkem na 250 listů a volitelně s dalším zásobníkem na 250 listů (Q7556A)

Multifunkční tiskárna HP LaserJet M2727nfs je standardně dodávána se dvěma vstupními zásobníky na 250 listů

³ Je součástí dodávky pouze u multifunkční tiskárny HP LaserJet M2727nfs

⁴ Funkce programu a dostupnost se mohou v různých zemích lišit
Další informace naleznete na webové adrese www.hp.com/learn/suresupply.



Multifunkční tiskárna HP
LaserJet M2727nf



Multifunkční tiskárna HP
LaserJet M2727nfs

Technická specifikace

| | | | | |
|----------------------------|---|--|----------------------------|--|
| Tisková technologie | Monochromatická laserová | | | |
| Rychlost tisku | Až 26 str./min. Výstup první stránky – černobíle: < 10,0 s Doba zahřívání: méně než 38 s Skutečná rychlost bude záviset na konfiguraci systému, použitém programu a složitosti dokumentu. | | | |
| Procesor | 450 MHz. Motorola Coldfire® V5e | | | |
| Paměť | 64 MB. Rozšiřitelná na 320 MB prostřednictvím jednoho slotu 144-pin DDR2 DIMM | | | |
| Tisk | Kvalita | REt, HP FastRes, HP ProRes 1200, HP TrueRes | | |
| | Rozlišení | Až 1 200 x 1 200 dpi | | |
| | Jazyky tiskárny | HP PCL 6, HP PCL 5e, emulace HP Postscript Level 3 | | |
| | Úsporný tisk | Nastavení kvality tisku Economode tiskne text s použitím menšího množství toneru, oboustranný tisk a tisk více stránek na list šetrící papír | | |
| | Řezy písma/fonty | 45 písem TrueType s proměnlivou velikostí, 35 písem PostScript | | |
| | Okraje tisku (mm) | Horní: 4 mm. Levý: 4 mm. Pravý: 4 mm. Dolní: 4 mm | | |
| Fax | Rychlost modemu | 33,6 kbps (3 sekundy na stránku) | | |
| | Kompatibilita v oblasti telekomunikací | Telekomunikace: ES 203 021, FCC část 68, Industry Canada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Mexiko), PTC-200 (Nový Zéland), AS/ACIF 5002: 2001 (Austrálie), IDA PSTN1 (Singapur), TPS002-01 (Malajsie), IG 0005-11 (Tchaj-wan), HKTA 2011 (Hongkong SAR), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (Čína) | | |
| | Paměť faxu | Až 600 stran | | |
| | Rozlišení faxu | Standardní: 203 x 98 dpi. Jemné: 203 x 196 dpi. Velmi jemné: 300 x 300 dpi (bez polotónů) | | |
| | Rychlá volba | Až 120 (119 skupinových voleb). 16 | | |
| Skenování | Typ | Ploché provedení, ADF. Barevné skenování: ano | | |
| | Rozlišení skenování | Optické: Až 1 200 dpi. Rozšířené: Až 19 200 dpi | | |
| | Bitová hloubka | 24bitová | | |
| | Úroveň odstínů šedé | 256 | | |
| | Twain verze | Způsobitelné TWAIN Verze 1.9 | | |
| | Oblast pro snímání | Minimální velikost médií: Žádné minimum. Maximální velikost média: 216 x 297 mm | | |
| | Okraje pro snímání předlohy | Levý: 4. Horní: 4. Pravý: 4. Dolní: 4 | | |
| Kopírování | Rychlost kopírování | Až 26 kopií/min (1 list na plochem skeneru, více kopií, rychlost kopírování pomocí automatického podavače dokumentů je až 17,5 kopie/min) | | |
| | Rozlišení kopií | 600 x 600 dpi | | |
| | Několik kopií | Až 99 | | |
| | Zmenšit/zvětšit | 25 až 400 % | | |
| Manipulace s médii | Vstup: | Kapacita | Hmotnost | Velikost |
| | Zásobník 1 | listů: 50, transparentní fólie: 10, obálky: 10 | 60 až 163 g/m ² | Formáty A4, A5, A6, B5 (JIS), C5, DL, 16K, Postcard (JIS), Double Postcard (JIS); 76 x 127 až 216 x 356 mm |
| | Zásobník 2 | listů: 250 | 60 až 120 g/m ² | A5, B5 (JIS), A4; 148 x 210 až 216 x 356 mm |
| | Zásobník 3 | listů: 250 | 60 až 120 g/m ² | A5, B5 (JIS), A4; 148 x 210 až 216 x 356 mm |
| | ADF | listů: 50 | 60 až 90 g/m ² | A4, A5, 127 x 127 až 216 x 381 mm |
| | Výstup: | Počet listů: Až 125. Obálky: Až 10. Fólie: Až 10 | | |
| | Duplexní tisk: | Automatický (standardní) | | |

Informace pro objednávání

| | |
|---------------|---|
| CB532A | Multifunkční tiskárna HP LaserJet M2727nf, napájecí kabel(y), černá tisková kazeta HP LaserJet Q7553A, instalační příručka, informační leták o podpoře, disky CD obsahující software zařízení a elektronickou uživatelskou příručku, kryt ovládacího panelu, software na rozpoznávání textu Readiris PRO, podpora vstupu automatického podavače dokumentů, telefonní kabel(y) |
| CB533A | Multifunkční tiskárna HP LaserJet M2727nfs Jako multifunkční tiskárna HP LaserJet M2727nf plus sešivačka a přídatný vstupní zásobník na 250 listů |



Technická specifikace

| | |
|---|---|
| Typy médií | Papír (běžný, barevný, silný, hlavičkový dopisní, tenký, předtisknutý, předděrovaný, recyklovaný, drsný), obálky, transparentní fólie, štítky, karty |
| Rozhraní a připojení | Rozhraní 10/100Base-T Ethernet, vysokorychlostní rozhraní USB (kompatibilní se specifikacemi USB 2.0). Volitelné: Žádné |
| Kompatibilita s operačními systémy | Windows® 2000; Windows® Server 2003; certifikováno pro systém Windows Vista™; Windows® XP Home; Windows® XP Media Center; Windows® XP Professional; Windows® XP Professional x64; Windows® XP Tablet PC; Mac OS X v10.3 a vyšší; Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6; HP-UX 10.20, 11.x; RED HAT Linux 6.x a vyšší; SUSE Linux 6.x nebo vyšší; Solaris® 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (SPARC®); AIX 3.2.5 nebo vyšší; MPE-iX; Citrix® MetaFrame®; Terminal Services. Nejnovější ovladače naleznete na adrese http://www.hp.com |
| Kompatibilita se síťovými operačními systémy | Prostřednictvím zabudovaného připojení 10/100 Ethernet, podporuje řešení založená na protokolu TCP/IP: Windows® 2000, Windows® XP Home, Windows® Professional, Windows® XP Professional x64, Windows® Server 2003, připraveno pro Windows Vista™, Windows Vista™-64; služby Novell NetWare NDPS jen přes protokol TCP/IP na verzích 3.2, 4.2, 5.x, 6.x; HP Gateway (pouze čistý TCP/IP) a Novell® LPD gateway; Mac OS 10.3 a vyšší; podpora Bonjour discovery; RED HAT Linux 6.x a vyšší; SUSE Linux 6.x nebo vyšší; HP UX 10.20, 11.x; Solaris® 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (pouze systémy SPARC®); IBM® AIX 3.2.5 nebo vyšší; MPE-iX; Citrix® MetaFrame®; Windows® Terminal Services |
| Minimální požadavky na systém | Windows® 2000, Windows® Server 2003: procesor Pentium® II nebo vyšší, 64 MB paměti RAM, 250 MB volného místa na pevném disku, obrazovka SVGA s rozlišením 800 x 600 a 16bitovými barvami, Internet Explorer 5.5 nebo vyšší (plná instalace), mechanika CD-ROM, port USB (pouze ovladač tisku a skenování); Windows® XP-32 Home, Windows® XP-32 Professional: procesor Pentium® II (doporučený Pentium® III nebo vyšší), 128 MB paměti RAM, 250 MB volného místa na pevném disku, obrazovka SVGA s rozlišením 800 x 600 a 16bitovými barvami, Internet Explorer 5.5 nebo vyšší (plná instalace), mechanika CD-ROM, port USB; Windows Vista™-32 Home, Windows Vista™-32 Professional: procesor 1 GHz, 512 MB paměti RAM, minimální požadované místo na pevném disku naleznete v uživatelské příručce, obrazovka SVGA s rozlišením 800 x 600 a 16bitovými barvami, Internet Explorer 5.5 nebo vyšší (plná instalace), mechanika CD-ROM, port USB; Mac OS X v10.3 a vyšší; procesory G3 (500 MHz), G4, G5 nebo Intel®; 512 MB RAM; 100 MB místa na disku; port USB nebo síťový port; jednotka CD-ROM. |
| Standardní software | HP Toolbox FX, HP LaserJet Scan, ovladače skeneru TWAIN 1.9 nebo WIA, HP LaserJet Fax, HP Fax Setup Wizard, software pro rozpoznávání textu Readiris PRO (není instalován s ostatním softwarem, je třeba nainstalovat samostatně), ovladače tiskárny HP PCL 6, emulace HP Postscript Level 3), instalace/odinstalace, HP Director (Macintosh). Ovladače na webu: Instalátor, tiskové ovladače, HP Send Fax, software pro skenování HP, nástroj HP Toolbox FX pro správu a podporu, software pro rozpoznávání textu Readiris PRO, HP Software Update, HP Web Jetadmin, podnikový instalátor |
| Ovládací panel | 2řádkový displej LCD, alfanumerická tlačítka, navigační tlačítka a 3 diody (Nastavení, doleva, zadání, doprava, zrušit), tlačítka faxu a 1 dioda (spustit fax, telefonní seznam, hlasitost, opětovné vytáčení, dotyková tlačítka, shift), tlačítka kopírování a 2 diody (zahájit kopírování, oboustranné, zmenšit/zvětšit, zesvětlit/ztmavit, skládat, kvalita, papír, počet kopií, aktuální nastavení), 2 tlačítka skenování (zahájit skenování, skenovat do). |
| Napájení | Požadavky: Vstupní napětí 110 až 127 V stř. (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz), 4,5 A; 220 až 240 V stř. (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 2,6 A. Spotřeba: max. 410 W (aktivní/tisk), max. 410 W (aktivní/kopírování nebo skenování), max. 13 W (připraveno/režim spánku), max. 0,1 W (vypnuto) |
| Rozměry (š x h x v) | Bez obalu: M2727nf: 500 x 406 x 457 mm; M2727nfs: 500 x 406 x 546 mm. Včetně obalu: M2727nf: 596 x 496 x 595 mm; M2727nfs: 596 x 496 x 785 mm |
| Hmotnost | Bez obalu: M2727nf: 17,2 kg; M2727nfs: 20,5 kg. Včetně obalu: M2727nf: 22 kg; M2727nfs: 25,91 kg |
| Správa tiskárny | HP Toolbox FX, HP Web Jetadmin, vestavěný webový server (pouze Mac) |
| Provozní prostředí | Provozní teplota: 15 až 32,5 °C. Doporučená provozní teplota: 15 až 32,5 °C. Provozní vlhkost: 10 až 80 % RH. Provozní vlhkost doporučená: 10 až 80 % RH. Teplota skladování: -20 až 40 °C. Vlhkost skladování: 0 až 95% RH. Hladina hluku dle ISO 9296: akustický výkon: LwAd 6,4 B(A) (tisk při rychlosti 27 str./min), 6,9 B(A) (kopírování/tisk za automatického podávání dokumentů při rychlosti 27 str./min), neslyšitelná (připraveno). Akustický tlak: LpAm 50,4 dB(A) (aktivní/tisk), 55,4 dB(A) (aktivní/kopírování nebo skenování) |
| Certifikáty | CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006-Trída B; EN 61000-3-2: 2000+A2; EN 61000-3-3: 1995+A1; EN 55024: 1998+A1+A2; FCC, článek 47 CFR, část 15, třída B 2/ICES-003, číslo 3; GB9254-1998. Předepsané normy: IEC 60950-1: 2001/EN 60950-1: 2001+A11; IEC 60825-1: 1993+A1: 1997+A2: 2001/EN 60825-1: 1994+A1: 2002+A2: 2001 (laserový produkt třídy 1/LED); GB4943-1995. ENERGY STAR: ano |
| Záruka | Limitovaná jednoletá záruka |

Informace pro objednávání

| | Příslušenství |
|--|--|
| CB421A | 64MB DDR2 144pin paměťový modul SDRAM DIMM HP |
| CB422A | 128MB DDR2 144pin paměťový modul SDRAM DIMM HP |
| CB423A | 256MB DDR2 144pin paměťový modul SDRAM DIMM HP |
| | Spotřební materiál |
| Q7553A | Q7553A Černá tisková kazeta HP LaserJet s inteligentní tiskovou technologií Smart 3 000 standardních stran dle normy ISO/IEC 19752 |
| Q7553X | Q7553X Černá tisková kazeta HP LaserJet s inteligentní tiskovou technologií Smart 7 000 standardních stran dle normy ISO/IEC 19752 |
| | Příslušenství médií |
| CHP110 | Kancelářský papír HP Office Paper 80 g/m ² , A4/210 x 297 mm/500 listů |
| CHP810 | Recyklovaný papír HP Recycled Paper 80 g/m ² , A4/210 x 297 mm/500 listů |
| CHP210 | Papír pro tiskárny HP Printing Paper 80 g/m ² , A4/210 x 297 mm/500 listů |
| | Možnosti připojení |
| C6518A | HP USB kabel, 2 m |
| C6520A | HP USB kabel, 3 m |
| | Servis a podpora |
| H5471E | HP Care Pack, výměna jednotky, 3 roky |
| UD910E | HP Care Pack, výměna následující pracovní den, 2 roky |
| H5478E | HP Care Pack, servis v místě zákazníka následující pracovní den, 3 roky |
| UD911E | HP Care Pack, servis v místě zákazníka následující pracovní den, 3 roky |
| H2649PE | HP Care Pack, pozáruční, servis v místě zákazníka následující pracovní den, 1 rok |
| H5739PE | HP Care Pack, pozáruční, výměna jednotky, 1 rok |
| Úplný seznam spotřebních materiálů, příslušenství a služeb naleznete na webu http://www.hp.com | |

<http://www.hp.cz>



© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2007. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Na produkty a služby poskytuje společnost HP záruky, které jsou výslovně uvedeny v příloženém záručním listu. Žádné ze zde uvedených informací nemohou být považovány za základ pro vznik jakékoli další záruky. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.

Vytvořeno v EU 09/07 4AA1-4462CSE

