



Zvyšte efektivitu svého pracovního týmu s tiskárnou řady HP LaserJet P2050. Tiskněte vysoce kvalitní dokumenty s rozlišením 1 200 dpi rychlostí až 33 str./min. Výkonné funkce zahrnují rozšiřitelnou paměť, automatický oboustranný tisk¹ a síťové rozhraní Gigabit².



Tiskárna HP LaserJet P2055



Tiskárna HP LaserJet P2055d



Tiskárna HP LaserJet P2055dn

Ideální pro malé pracovní týmy o 1–3 uživateli (P2055 a P2055d) resp. 1–8 uživateli (P2055dn) v malých a středních podnicích, které potřebují rychlou a spolehlivou černobílou tiskárnu šetřící prostor a vytvářející vysoce kvalitní obchodní dokumenty.

S touto výkonnou tiskárnou HP LaserJet zvládnete více a za kratší dobu.

Získejte rychlost tisku až 33 str./min ve formátu A4 a rychlé vytištění první stránky bez čekání z režimu nízkého napájení pomocí technologie s okamžitým náběhem. Šetřete čas a peníze s pohodlným automatickým oboustranným tiskem³. Díky procesoru 600 MHz a rozšiřitelné paměti⁴ zpracujete složité tiskové úlohy rychle a přesně. Důvěřujte spolehlivému sdílení a díky vysokorychlostnímu připojení zajištěnému vestavěným síťovým rozhraním Gigabit⁵ efektivně využívejte tiskové zdroje. Připojte tiskárnu snadno k počítači pomocí vysokorychlostního portu USB 2.0.

S touto kompaktní tiskárnou můžete tisknout v profesionální kvalitě.

Díky dokonalému rozlišení 1 200 dpi, které umožňuje tisk ostrého textu, řádků a obrázků, dosáhnete profesionální kvalitu při každém tisku. Nastavitelné zásobníky papíru pomáhají snadněji tisknout různé černobílé dokumenty ve všech velikostech od A6 po A4 (ze všech zásobníků). Šetřete cenným místem na stole a využijte pohodlného přístupu k tiskárně se stylovým kompaktním designem. Vysoce výkonná multifunkční tisková kazeta HP LaserJet byla vyvinuta pro jednoduché použití a stále dodávání skvělých výsledků.

Tiskárna se snadno nastavuje, používá a udržuje.

Navigace je s ovládacím panelem LCD intuitivní. Méně přerušení práce se vstupním zásobníkem na 250 listů, víceúčelovým zásobníkem na 50 listů a volitelným zásobníkem na 500 listů. Objednávejte spotřební materiál pohodlně se službou HP SureSupply⁶. Nástroj HP Web Jetadmin umožňuje přístup ke stavu tiskárny, upozorněním, konfiguraci a dalším možnostem. Univerzální tiskový ovladač HP zvyšuje snadnost použití a produktivitu. Interaktivní inteligentní funkce vestavěné do originální tiskové kazety HP umožňují oznamování docházejícího spotřebního materiálu a tím usnadňují správu.

¹ Automatický oboustranný tisk je standardní pouze u modelů P2055d a P2055dn

² Dostupná u modelu P2055dn.

³ Automatický oboustranný tisk je standardní pouze u modelů P2055d a P2055dn

⁴ Paměť 64 MB u modelů P2055 a P2055d (rozšiřitelná až na 320 MB) a paměť 128 MB u modelu P2055dn (rozšiřitelná až na 384 MB)

⁵ Dostupná u modelu P2055dn

⁶ Funkce programu a jeho dostupnost se mohou v různých zemích lišit; Další informace na adrese www.hp.com/learn/suresupply

Technická specifikace

Tisková technologie	Laser		
Rychlost tisku	A4 černá: Až 33 str./min První stránka černá: Již za 8,0 s (z režimu aut. vyp. nebo z pohot. režimu) Přesná rychlost se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.		
Procesor	600 MHz, Dvouprocesorový Feroceon ARM		
Paměť	P2055: 64 MB; P2055d: 64 MB; P2055dn: 128 MB; P2055: Rozšiřitelné na 320 MB prostřednictvím 1 otevřeného 144kolíkového slotu DIMM; P2055d: Rozšiřitelné na 320 MB prostřednictvím 1 otevřeného 144kolíkového slotu DIMM; P2055dn: Rozšiřitelné na 384 MB prostřednictvím 1 otevřeného 144kolíkového slotu DIMM;		
Rozlišení tisku	Až 1 200 x 1 200 dpi		
Kvalita tisku	HP ProRes 1200, HP Fastres 1200		
Jazyky tiskárny	HP PCL 5c, HP PCL 6, emulace HP Postscript Level 3 s automatickým přepínáním jazyků		
Úsporný tisk	Režim Economode šetří až 50 % toneru v závislosti na režimu tisku		
Řezy písma/fonty	45 písem TrueType s proměnlivou velikostí a 35 písem PostScript; 11 písem TrueType s proměnlivou velikostí a 11 neškálovatelných písem Line Printer (pouze PCL 5c)		
Provozní zátěž (měsíční, A4)	Až 50 000 stran		
Doporučený počet stran za měsíc	750 až 3000		
Tisk okrajů	horní: 4 mm, levý: 4 mm, pravý: 4 mm, dolní: 4 mm		
Manipulace s médii	Vstup	Kapacita	Hmotnost
	Zásobník 1	Listy: 50; obálky: 5	60 až 163 g/m ² (přímá dráha podávání papíru pro speciální média)
	Zásobník 2	Listy: 250	60 až 120 g/m ² (s použitím standardního výstupního zásobníku)
	Zásobník 3 (Volitelné)	Listy: 500	
	Výstup:	Počet listů: Až 150 listů. Obálky: Až 5 obálek. Fólie: Až 75 listů; Výstupní zásobník na 150 listů	
	Duplexní tisk:	P2055: Ruční (podpora ovladače zajištěna); P2055d: Automaticky (standardní); P2055dn: Automaticky (standardní);	
Typy médií	Papír (bankovní, tenký, silný, obyčejný, recyklovaný, s drsným povrchem), obálky, štítky, štítkové kartony, fólie, silná média		
Rozhraní a připojení	P2055: Hi-Speed USB 2.0; P2055d: Hi-Speed USB 2.0; P2055dn: síť. zařízení HP Jetdirect Gigabit Ethernet, vysokorychlostní port USB 2.0; , Volitelné: Bezdrátový tiskový server HP Jetdirect ew2500 s rozhraním 802.11b/g (J8021A)		
Kompatibilita s operačními systémy	Windows® 7 (32bitová a 64bitová verze); Windows Vista® (32bitová a 64bitová verze); Microsoft® Windows® XP (32bitová a 64bitová verze), Server 2003 (32bitová a 64bitová verze), 2000; Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5, v10.6, UNIX, Linux (viz http://www.hpip.net) Volitelné: Nejnovější verze ovladačů a softwaru jsou k dispozici na webové stránce podpory HP LaserJet Support na adrese http://www.hp.com/support/lp2050series/ ; Pro země a oblasti mimo USA platí adresa: http://www.hp.com/		
Kompatibilita se síťovými operačními systémy	Windows® 7 (32bitová a 64bitová verze); Windows Vista® (32bitová a 64bitová verze); Microsoft® Windows® XP (32bitová a 64bitová verze), Server 2003 (32bitová a 64bitová verze), 2000; Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5, v10.6, UNIX, Linux (viz http://www.hpip.net)		
Minimální požadavky na systém	Připraveno pro Windows® 7. Více informací naleznete na stránkách www.hp.com/go/windows7 . Některé funkce nemusí být dostupné. Windows Vista® (x32 a x64); Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, Server 2003, 2000 (pouze ovladače): 512 MB paměti RAM, 350 MB místa na pevném disku, jednotka CD-ROM, port USB, Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5, v10.6; 256 MB RAM, 150 MB volného místa na pevném disku; jednotka CD-ROM, port USB		
Software	Tiskový software HP na disku CD: instalační/odinstalační soubor; ovladače (HP PCL 6); nástroj HP Toolbox FX pro diagnostiku stavu a nastavení; vestavěný webový server HP; nápověda; dokumentace		
Ovládací panel	2řádkový 16znakový černobílý displej pro displej na předním panelu, 6 tlačítek (šipka nahoru, šipka dolů, vybrat, zpět, zrušit), 2 indikátory (pozor, pohotovostní režim)		
Správa tiskárny	HP Toolbox FX, vestavěný webový server HP, tiskové ovladače		
Napájení	Požadavky: Vstupní napětí: 110 až 127 V stř. (+/-10 %), 60 Hz (+/-2 Hz); 220 až 240 VAC (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 2 Hz). Spotřeba: 570 W (aktivní), 8 W (automatické vypínání / pohotovostní režim), 0,4 W (vypnuto); Obvyklá spotřeba elektriny (TEC): 2,233 kWh/týden		
Rozměry (š x h x v)	Bez obalu: P2055: 365 x 368 x 268 mm; P2055d: 365 x 368 x 268 mm; P2055dn: 365 x 368 x 268 mm; Včetně obalu: P2055: 481 x 330 x 465 mm; P2055d: 481 x 330 x 465 mm; P2055dn: 481 x 330 x 465 mm;		
Hmotnost	Bez obalu: P2055: 9,9 kg; P2055d: 10,6 kg; P2055dn: 10,6 kg; Včetně balení: P2055: 12,4 kg; P2055d: 13,1 kg; P2055dn: 13,1 kg;		
Provozní prostředí	Provozní teplota: 15 až 32,5 °C. Doporučená provozní teplota: 17,5 až 25 °C. Provozní vlhkost: 10 až 80% RH. Doporučená provozní vlhkost: 30 až 70 % relativní vlhkosti. Teplota skladování: -20 až 60 °C. Vlhkost skladování: 10 až 90 % RH. Hladina hluku dle ISO 9296: Akustický výkon : LwAd 6,8 B(A). Akustický tlak: LpAm 55 dB(A)		
Osvědčení produktu	Osvědčení o bezpečnosti: IEC 60950-1 (mezinárodní), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, licence GS (Evropa), EN 60825-1+A1+A2 (zařízení Class 1 Laser/LED) GB4943-2001, směrnice pro nízké napětí 2006/95/ES se znakem CE (Evropa); Další bezpečnostní schválení podle požadavků jednotlivých zemí		
Záruka	Jednoletá záruka s opravou u společnosti HP nebo v autor. servis. středisku HP		

Informace pro objednávání

CE456A	Tiskárna HP LaserJet P2055; černá tisková kazeta HP LaserJet; CD (s aplikací a uživatelskou příručkou); napájecí kabel; podpora tisku oběžníků
CE457A	Jako řada HP P2055, navíc automatický oboustranný tisk
CE459A	Stejně jako tiskárna HP LaserJet P2055, navíc automatický oboustranný tisk, vestavěné síťové zařízení Jetdirect Gigabit Ethernet a paměť 128 MB RAM rozšiřitelná až na 384 MB

Příslušenství	
CE464A	Vstupní zásobník HP LaserJet na 500 listů

Spotřební materiál

CE505A	Černá tisková kazeta HP LaserJet CE505A Průměrná výtěžnost kazety je 2 300 standardních stránek. Uváděná hodnota výtěžnosti je v souladu s normou ISO/IEC 19752*
CE505X	Černá tisková kazeta HP LaserJet CE505X Průměrná výtěžnost kazety je 6 500 standardních stránek. Uváděná hodnota výtěžnosti je v souladu s normou ISO/IEC 19752*

Možnosti připojení

Q6264A	Vysokorychlostní kabel USB HP (1,8 m)
J8021A	Tiskový server HP Jetdirect ew2500 s bezdrátovým rozhraním 802.11b/g

Paměť	
CB420A	Paměť DIMM HP 32 MB DDR2 144 kolíků
CB421A	Paměť DIMM HP 64 MB DDR2 144 kolíků
CB422A	Paměť DIMM HP 128 MB DDR2 144 kolíků
CB423A	Paměť DIMM HP 256 MB DDR2 144 kolíků

Servis a podpora

UK923E	HP Care Pack, vrácení do podniku, 2 roky
UK924E	HP Care Pack, vrácení do podniku, 3 roky
UK928E	HP Care Pack, výměna následující pracovní den, 2 roky
UK929E	HP Care Pack, výměna následující pracovní den, 3 roky
UK931E	HP Care Pack, hardwarová podpora následující pracovní den v místě zákazníka, 2 roky
UK932E	HP Care Pack, hardwarová podpora následující pracovní den v místě zákazníka, 3 roky
UK933PE	HP Care Pack, pozáruční služba, vrácení do podniku, 1 rok
UK935PE	HP Care Pack, Post Warranty, výměna následující pracovní den, 1 rok
UK936PE	HP Care Pack, pozáruční služba, hardwarová podpora následující pracovní den v místě zákazníka, 1 rok

Úplný seznam spotřebních materiálů, příslušenství a služeb naleznete na webu <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com/cz>



© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Na produkty a služby poskytuje společnost HP záruky, které jsou výslovně uvedeny v příloženém záručním listu. Žádné ze zde uvedených informací nemohou být považovány za základ pro vznik jakékoli další záruky. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.

Vytvořeno v EU 03/10 4AA2-1750CSE

