

# HP LaserJet M5025 MFP



Adgang til A3 print og kopiering i arbejdsgrupper, samt til send til e-mail direkte fra MFP'en og fax (tilbehør) gør arbejdsprocessen enklere og mere effektiv - alt sammen med én brugervenlig enhed til en overkommelig pris.



HP LaserJet M5025 MFP

**Den er ideel til arbejdsgrupper i små og mellemstore virksomheder, der har brug for en sort/hvid MFP, der er nem at bruge, vedligeholde, og administrere, og med den velkendte LaserJet funktionalitet og A3 funktion.**

**Denne MFP er utrolig nem at bruge, installere, håndtere og vedligeholde med et forbedret kontrolpanel.**

Brugervenligt kontrolpanel, der er fælles for alle nye HP MFP'er, som er enkelt at finde rundt i og tydeligt viser tilgængelige applikationer, gør den nem at bruge, håndtere og vedligeholde. HP Web Jetadmin giver adgang til fjerninstallation, konfiguration og proaktiv vedligeholdelse. Du får færre afbrydelser med interaktiv HP Smart printing technology <sup>4</sup> i printpatronen og enheden, som optimerer både printkvalitet og driftsikkerhed. Og du får klassens bedste netværksfunktionalitet med den interne HP Jetdirect printserver.

**Forøg produktiviteten med denne robuste A3 MFP til en overkommelig pris.**

Forøg produktiviteten med A3 print og kopiering, send til e-mail, fax <sup>1</sup>, integreret netværk og dobbeltsidet print <sup>2</sup>. A3 print og kopiering med hastigheder på op til 25 sider/min. HP's Instant-on teknologi sikrer hurtig levering af den første side, selv i energisparestatus. Send til e-mail direkte fra multifunktionsprinter, som også har et adressekartotek samt PIN-kode sikkerhed. Fleksibel papirkapacitet: Standardkapaciteten på 600 ark kan udvides til 2.100 ark <sup>3</sup>.

**Få den kendte HP LaserJet driftsikkerhed og kvalitet, så du altid får et godt resultat.**

Professionel kvalitet med: HP LaserJet printpatron og HP toner, som giver klar og knivskarp tekst og linier, hver gang du printer. Bedre oppetid: 460 MHz processoren og 256 MB hukommelse (der kan udvides til 512 MB) betyder, at enheden hurtigt kan behandle print, fax <sup>1</sup> og send til e-mail job, så du med det samme kan vende tilbage til det program, du arbejder i. Print krævende opgaver med HP PCL 5, HP PCL 6 og printerdrivere med HP PostScript 3-emulering.

<sup>1</sup> Faxfunktionalitet fås som tilbehør til HP LaserJet M5025 MFP

<sup>2</sup> Enheden til dobbeltsidet print er tilbehør til HP LaserJet M5025 MFP

<sup>3</sup> Der fås yderligere tilbehør i to konfigurationer: En 500-arks papirbakke med kabinet eller en integreret 3 x 500-arks papirbakke

<sup>4</sup> Anvendelse af originale HP forbrugsvarer giver mulighed for at udnytte alle HP printfunktioner.

# HP LaserJet M5025 MFP

## Oversigt over serien



### HP LaserJet M5025 MFP

- HP LaserJet M5025 MFP: Printhastighed på op til 25 sider/min
- 256 MB hukommelse
- 460 MHz processor
- 40 GB harddisk
- HP Jetdirect integreret printserver
- Embedded Web Server
- digital afsendelse
- standardpapirkapacitet på 600 ark med 500-arks papirbakke og 100-arks universalsbakke
- 50-arks automatisk dokumentfremfører med tilbageførsel.

## Anbefalet tilbehør



J7960G  
HP Jetdirect 625n intern  
printserver (EIO,  
10/100/1000TX)



J7961G  
HP Jetdirect 635n  
IPv6/IPsec intern  
printserver (EIO,  
10/100/1000TX)



J7989G  
HP High Performance  
Serial ATA EIO-harddisk



Q7719A  
HP 256 MB 100-bens  
DDR DIMM



Q3701A  
HP LaserJet MFP analogt  
faxtilbehør 300



J7972G  
HP 1284B parallel  
EIO-kort



Q7549A  
HP LaserJet Automatisk  
dupleksenhed

### HP Kits



Q7834A  
HP LaserJet M5035/M5025  
MFP 500-arks bakke med  
kabinet



Q7835A  
HP LaserJet M5035/M5025  
MFP integreret 3 x 500-arks  
bakke

### HP Kits

Q7842A  
HP LaserJet M5035/M5025  
MFP ADF vedligeholdelseskit

## Drifts- og garantispecifikationer

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Driftsmiljø</b>     | Driftstemperatur: 15 til 35 °C. Anbefalet driftstemperatur: 15 til 35 °C. Luftfugtighed ved drift: 20% til 80% relativ luftfugtighed. Anbefalet luftfugtighed ved drift: 25% til 75% relativ luftfugtighed. Opbevaringstemperatur: 13 til 38° C. Luftfugtighed ved opbevaring: 20% til 80% relativ luftfugtighed. Lydniveau ifølge ISO 9296: lydeffekt: LwAd 6,6 B(A) (ved 25 sider/min). Lydtryk: LpAm 51 dB(A) (print), 56 dB(A) (kopiering eller scanning)  |
| <b>Certificeringer</b> | CISPR 22:1993 / EN 55022:1994 Klasse A, EN 61000-3-2:2000, EN 61000-3-3:1995, EN 55024:1998, FCC Title 47 CFR, Part 15 KlasseB / ICES-003, Issue 4 / GB9254-1998, GB17625.1-2003, EMC-direktiv 89/336/EØF og lavspændingsdirektiv 73/23/EØF samt CE-mærke. Regulerende standarder: Argentina (TUV S Mark-Rs.92/98/Ds.1009/98), Australien (AS/NZ 3260), Canada (cUL-CAN/CSA C22.2 No.60950-1-03), Kina (GB4943), Tjekkiet (CSN-IEC 60950-1; IEC 60825-1), Estland (EEI-EN60950-1; IEC 60825-1), EU (CE-mærket, lavspændingsdirektivet 73/23/EØF), Tyskland (TUV-EN60950-1; IEC 60825-1), Ungarn (MEEIEC 60950-1; IEC 60825-1), Litauen (LS-IEC 60950-1; IEC 60825-1), Rusland (GOST-R50377), Slovakiet (IEC 60950-1; IEC60825-1), Slovenien (SQHEC 60950-1; EN60825-1), Sydafrika (IEC 60950-1; IEC60825-1), US (UL-UL 60950-1; FDA-21 CFR Chapter 1 Subchapter J vedrørende lasere), klasse 1 Laser/LED produkt.. ENERGY STAR: Ja |
| <b>Garanti</b>         | 1 års onsite service næste forretningsdag med gratis telefonsupport i garantiperioden.   |

## Bestillingsoplysninger



### HP LaserJet M5025 MFP (Q7840A)

HP LaserJet 5025 MFP (omfatter printer, scanner, ADF, 40 GB harddisk og kontrolpanel), lysnetledning, 15.000-siders tonerkassette, overlæg til kontrolpanel, Kom godt i gang-vejledning, vægplakat, cd med printerdriversoftware.

## Tilbehør, forbrugsvarer og support

### Tilbehør

|               |  |
|---------------|--|
| <b>J7989G</b> | HP High Performance Serial ATA EIO-harddisk                  |
| <b>Q7719A</b> | HP 256 MB 100-bens DDR DIMM                                  |
| <b>Q3701A</b> | HP LaserJet MFP analogt faxtilbehør 300                      |
| <b>J7972G</b> | HP 1284B parallel EIO-kort                                   |
| <b>Q7549A</b> | HP LaserJet Automatisk dupleksenhed                          |
| <b>Q7833A</b> | HP LaserJet M5035/M5025 MFP 220V Printer vedligeholdelseskit |
| <b>Q7834A</b> | HP LaserJet M5035/M5025 MFP 500-arks bakke med kabinet       |
| <b>Q7835A</b> | HP LaserJet M5035/M5025 MFP integreret 3 x 500-arks bakke    |
| <b>Q7842A</b> | HP LaserJet M5035/M5025 MFP ADF vedligeholdelseskit          |

### Forbrugsvarer

|               |  |
|---------------|--|
| <b>Q7570A</b> | HP LaserJet Q7570A Black Print Cartridge med Smart Printing Technology<br>15.000 standardsider i følge ISO/IEC 19752 |
|---------------|--|

### Tilslutning

|               |  |
|---------------|--|
| <b>J7960G</b> | HP Jetdirect 625n intern printserver (EIO, 10/100/1000TX)            |
| <b>J7961G</b> | HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec intern printserver (EIO, 10/100/1000TX) |

### Service og support

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>UE719A/E</b> | HP Care Pack, 3 års garanti med onsite service næste forretningsdag            |
| <b>UE999A/E</b> | HP Care Pack, 3 års garanti med service samme dag (4 timer) 13x5               |
| <b>UF002PE</b>  | HP Care Pack, 1 års garantiforlængelse med onsite service næste forretningsdag |
| <b>UF004PE</b>  | HP Care Pack, 1 års garantiforlængelse med service samme dag (4 timer) 13x5    |
| <b>UE720E</b>   | HP Care Pack, 4 års garanti med onsite service næste forretningsdag            |
| <b>UE721E</b>   | HP Care Pack, 5 års garanti med onsite service næste forretningsdag            |
| <b>U2014A/E</b> | HP Care Pack, Installation og netværkskonfiguration.                           |

Der findes en komplet liste over forbrugsstoffer, tilbehør og serviceydelse på <http://www.hp.com>

## Tekniske specifikationer

|                                    |  |  |                             |
|------------------------------------|--|--|-----------------------------|
| <b>Printteknologi</b>              | Sort/hvid laser  |  |                             |
| <b>Printhastighed</b>              | A3: Op til 13 sider/min. A4: Op til 25 sider/min. Første side sort: Under 10 sekunder  |  |                             |
| <b>Processor</b>                   | 460 MHz. MIPS integreret i HP tilpasset ASIC   |  |                             |
| <b>RAM</b>                         | 256 MB. Kan udvides til 512 MB via én 100-bens DDR DIMM-port. Harddiskkapacitet: Standard, 40 GB   |  |                             |
| <b>Print</b>                       | Kvalitet   | HP Prores 1200, HP Fastres 1200, 600 dpi, 170 lpi  |                             |
|                                    | Oplosning  | Op til 1200 x 1200 dpi   |                             |
|                                    | Printersprog   | HP Postscript 3-emulering, PCL 6, PCL 5, PDF 1.4   |                             |
|                                    | Økonomisk print  | Økonomistatus (sparer op til 50% toner ved 600 dpi), øjeblikkelig retur til energisparestatus efter hvert printjob takket være Instant-on Fuser teknologien (sparer strøm), valgfri enhed til automatisk dobbeltsidet print og og N-up-print (sparer papir). |                             |
|                                    | Normeret forbrug   | Op til 200.000 sider/måned   |                             |
|                                    | Udskriftsmargener (mm)   | Top: 2 mm. Venstre: 2 mm. Højre: 2 mm. Bund: 2 mm  |                             |
| <b>Fax</b>                         | Fax-hukommelse   | Afhænger af den ledige plads på harddisken   |                             |
| <b>Digital forsendelse</b>         | Filformater  | PDF, JPG, TIFF, MTIFF  |                             |
|                                    | Installation   | Via HP Jetdirect integreret netværk, HP Jetdirect interne printservere, HP Jetdirect eksterne printservere, HP trådløse printservere og HP tilslutningskort.   |                             |
| <b>Scan</b>                        | Type   | Flatbed, ADF. Farvescanning: Ja  |                             |
|                                    | Scanningsoplosning   | Optisk: Op til 600 dpi. Udvidet: Op til 600 dpi  |                             |
|                                    | Gråtoneniveauer  | 256  |                             |
|                                    | Område, der kan scannes  | Maksimal mediestørrelse: 29,7 x 42,0 cm  |                             |
|                                    | Margener for scannede emner  | Venstre: 5 mm. Top: 6 mm. Højre: 5 mm. Bund: 6 mm  |                             |
| <b>Kopier</b>                      | Kopieringshastighed  | Op til 25 kopier/min   |                             |
|                                    | Kopieringsoplosning  | Op til 600 x 600 dpi   |                             |
|                                    | Flere kopier   | Op til 1.000   |                             |
|                                    | Op/nedkopiering  | 25 til 400%  |                             |
| <b>Mediehåndtering</b>             | <b>Input:</b>  | <b>Kapacitet</b>   | <b>Vægt</b>                 |
|                                    | Bakke 1  | Ark: 100, kuverter: 10   | 60 til 199 g/m <sup>2</sup> |
|                                    | Bakke 2  | Ark: 250   | 60 til 120 g/m <sup>2</sup> |
|                                    | Bakke 3  | Ark: 250   | 60 til 120 g/m <sup>2</sup> |
|                                    | ADF  | Ark: 50  | 60 til 120 g/m <sup>2</sup> |
|                                    | <b>Output:</b>   | Ark: Op til 250. Kuverter: Op til 25. Transparenter: Op til 200  |                             |
|                                    | <b>Duplexudskrift:</b>   | Automatisk (tilbehør)  |                             |
| <b>Medietyper</b>                  | Papir (almindeligt, foto, baner), kuverter, labels, kort (kartotek og lykønskning), transparenter.   |  |                             |
| <b>Interface og tilslutning</b>    | HP Jetdirect Fast Ethernet integreret printserver, Foreign Interface Harness (FIH), USB-port (kompatibel med USB 2.0) type A, USB-port (kompatibel med USB 2.0) type B, ledig EIO port, analog fax (tilbehør).. Ekstraudstyr: HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec printserver J7961A, HP Jetdirect 625n Gigabit Ethernet printserver J7960A, HP Jetdirect 620n Fast Ethernet printserver J7934A, HP Jetdirect ew2400 802.11g Wireless printserver J7951A, HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet printserver J7942A, HP Jetdirect 175x Fast Ethernet printserver J6035D, HP High Performance Serial ATA disk J7989G, HP 1284B Parallel Card J7972G, HP Jetdirect Connectivity Card J4135A, HP bt450 trådløse Bluetooth printer- og pc-adapter Q6398A, HP bt400 trådløse Bluetooth printeradapter Q6399A. |  |                             |
| <b>Kompatible operativsystemer</b> | Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition, Windows® Server 2003; Mac OS 10.2 og senere.. Ekstraudstyr: Windows 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Windows Server 2003; Mac OS 10.2 og senere.. Den nyeste software og de nyeste driver til HP LaserJet M5035 MFP kan hentes på HP's website: //www.hp.com/support/ljm5035mfp  |  |                             |
| <b>Mindste systemkrav</b>          | 133 MHz processorer eller større, 64 MB RAM, 40 MB ledig plads på harddisken, USB- eller netværksportforbindelse.. Mac OS 10.2 og senere, 128 MB RAM, 25 MB ledig plads på harddisken, netværks- eller USB-port.   |  |                             |
| <b>Standardsoftware</b>            | Driverne på internettet: Printsysteem, kun PCL 6-driver, kun PCL 5-driver, kun PS-driver, WJA applet, UPD PCL 5, UPD PS, HP Easy Printer Care software, Pc-faxdriver.  |  |                             |
| <b>Kontrolpanel</b>                | 4 jobknapper, numerisk tastatur med 13 taster, berøringfølsom farveskærm, 3 statusindikatorer, 1 greb til displaykontrast.   |  |                             |
| <b>Strøm</b>                       | Krav: Indgangsspænding: 115 til 127 V AC (±10 %), 60 Hz (±2 Hz), 12 A; 220 til 240 V AC (±10 %), 50 Hz (±2 Hz), 6 A. Forbrug: 0,1 W maks. (slukket), 24 W maks. (dvale), 280 W maks. (klar), 600 W maks. (print), 1265 W maks. (kopiering).  |  |                             |
| <b>Mål (b x d x h)</b>             | Udpakket: 610 x 571 x 584 mm. Emballeret: 766 x 721 x 852 mm   |  |                             |
| <b>Vægt</b>                        | Udpakket: 55 kg. Emballeret: 61,1 kg   |  |                             |

<http://www.hp.dk>



© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2006. Med forbehold for ændringer uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -services er angivet i den garanti erklæring, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udelader heri.

Udgivet i EMEA 10/06 4AA0-5299DAE

