



Brugervenlig HP multifunktionsmaskine med høj ydelse øger effektiviteten og produktiviteten, og HP's toner med kugleformede partikler og en intelligent printpatron optimerer printkvalitet og driftsikkerhed. Få mere fra hånden med hurtig print, kopiering, scanning og fax i høj kvalitet.

**Ideel til små og mellemstore virksomheder, der ønsker én højtydende, effektiv og pålidelig maskine til håndtering af alle deres sort/hvide dokumenter.**

**Her er alle de funktioner, du har brug for - til en overkommelig pris.**

Print, kopier, scan og fax <sup>1</sup> samlet i én driftsikker og brugervenlig maskine. Hi-Speed USB 2.0 tilslutning og sikker deling af din HP MFP af flere brugere via et hurtigt netværk. Det er nemt og hurtigt at behandle komplekse filer med 450 MHz processor og op til 64 MB hukommelse. Den medfølgende Kensington-lås sikrer din multifunktionsmaskine mod tyveri. Fax, scan og kopier dokumenter på flere sider uovervåget via den automatiske dokumentfremfører til 50 ark.

**Pålidelig og driftsikker ydelse, så du kan fremstille dokumenter i professionel kvalitet.**

Indbygget understøttelse af PCL 5e, PCL 6 og HP postscript 3-emulering, så du kan printe komplekse dokumenter. Op til 19200 dpi scanneropløsning giver farvebilleder i høj kvalitet. Udnyt flatbed farvescanneren, og kopier mange forskellige materialer, herunder bøger og andre indbundne dokumenter. Hurtig avanceret fax <sup>1</sup> inklusive privat modtagelse og FaxTel <sup>2</sup>, samt digital lagring af mere end 300 sider. Den indbyggede intelligens i originale HP printpatroner optimerer printkvaliteten.

**Forbedret produktivitet med høje print- og kopieringshastigheder og hurtig levering af første side.**

HP's patenterede toner med kugleformede partikler giver knivskarp tekst og flotte billeder – uden at det går ud over hastigheden. Forøg din produktivitet og reducer ventetiden med print- og kopieringshastigheder på op til 23 sider/min. Instant-on teknologi sørger for levering af første side fra energisparestatus på under 9,5 sekunder, dobbelt så hurtigt som printere uden denne teknologi <sup>3</sup>. Kopieringsjob starter ligeledes i løbet af et par sekunder fra energisparestatus. Du slipper for selv at sortere dine dokumenter med denne MFP, der som standard har kopisortering.

<sup>1</sup> Fax findes kun på HP LaserJet M1522nf MFP modellen

<sup>2</sup> Der kræves et håndsat ved brug af FaxTel-funktionen

<sup>3</sup> Undersøgelser udført af Quality Logic viser, at de typiske printjob er på 3 til 5 sider. Instant-on teknologi bruger den nyeste fikseringsteknologi, at den første side printes hurtigere, når printeren startes fra energisparestatus.



HP LaserJet M1522n MFP



HP LaserJet M1522nf MFP

## Tekniske specifikationer

|                        |  |   |                               |
|------------------------|--|---|-------------------------------|
| <b>Printteknologi</b>  | Sort/hvid laser  |   |                               |
| <b>Printhastighed</b>  | Op til 23 sider/min. Første side sort: < 9,5 sek. Den faktiske hastighed varierer afhængig af systemkonfiguration, software og dokumentets kompleksitet. |   |                               |
| <b>Processor</b>       | 450 MHz. Motorola Coldfire® V5e  |   |                               |
| <b>RAM</b>             | 64 MB  |   |                               |
| <b>Print</b>           | Kvalitet   | REt, HP FastRes, HP TrueRes   |                               |
|                        | Opløsning  | Op til 600 x 600 dpi (1200 dpi effektivt output)  |                               |
|                        | Printersprog   | HP PCL 6, HP PCL 5, HP Postscript 3-emulering   |                               |
|                        | Økonomisk print  | Økonomistatus printer tekst med lavere tonerforbrug, N-up-print (sparer papir)  |                               |
|                        | Skriftsnit/fonte   | 45 skalerbare TrueType, 35 Postscript   |                               |
|                        | Normeret forbrug   | Op til 8.000 sider/måned  |                               |
|                        | Udskriftsmargener (mm)   | Top: 4 mm. Venstre: 4 mm. Højre: 4 mm. Bund: 4 mm   |                               |
| <b>Fax</b>             | Modemhastighed   | 33,6 kbps (3 sek/side)  |                               |
|                        | Telegodkendelser   | Telekommunikation: ES 203 021, FCC Part 68, Industry Canada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Mexico), PTC-200 (New Zealand), AS/ACIF S002: 2001 (Australien), IDA PSTN1 (Singapore), TPS002-01 (Malaysia), IG 0005-11 (Taiwan), HKTA 2011 (Hong Kong SAR), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (Kina) |                               |
|                        | Fax-hukommelse   | Op til 300 sider (sort/hvid)  |                               |
|                        | Fax-opløsning  | Standard: 203 x 98 dpi. Fin: 203 x 196 dpi. Superfin: 300 x 300 dpi (ingen gråtoner)  |                               |
|                        | Hurtigopkald   | 12  |                               |
| <b>Scan</b>            | Type   | Flatbed, ADF. Farvescanning: Ja   |                               |
|                        | Scanningsopløsning   | Optisk: Op til 1200 dpi. Udvidet: Op til 19200 dpi  |                               |
|                        | Bitdybde   | 24 bit  |                               |
|                        | Gråtoneniveauer  | 256   |                               |
|                        | Twain-version  | TWAIN-kompatibel Version 1,9  |                               |
|                        | Område, der kan scannes  | Mindste mediestørrelse: Intet minimum. Maksimal mediestørrelse: 21,6 x 29,7 cm  |                               |
|                        | Margener for scannede emner  | Venstre: 4 mm. Top: 4 mm. Højre: 4 mm. Bund: 4 mm   |                               |
| <b>Kopier</b>          | Kopieringshastighed  | Op til 23 kopier/min. (enkelt ark på flatbed, flere kopier, ADF kopieringshastigheder op til 14,5 kopier/min.)  |                               |
|                        | Kopieringsopløsning  | 600 x 600 dpi   |                               |
|                        | Flere kopier   | Op til 99   |                               |
|                        | Op/nekopiering   | 25 til 400%   |                               |
| <b>Mediehåndtering</b> | <b>Input:</b>  | <b>Kapacitet</b>  | <b>Vægt</b>                   |
|                        | Bakke 1  | Ark: 250  | 60 til 163 g/m <sup>2</sup> . |
|                        | Bakke 2  | Ark: 10, transparenter:   | 60 til 163 g/m <sup>2</sup> . |
|                        | ADF  | Ark: 50   | 60 til 90 g/m <sup>2</sup> .  |
|                        | <b>Output:</b>   | Ark: Op til 125. Kuverter: Op til 10. Transparenter: Op til 10  |                               |
|                        | <b>Duplexudskrift:</b>   | Manuel (med driversupport)  |                               |

## Bestillingsoplysninger

|               |   |
|---------------|---|
| <b>CC372A</b> | HP LaserJet M1522n MFP, netledning(er), HP LaserJet sort startprintpatron (gennemsnitligt antal standardsider 1.000), startvejledning, supportfolder, cd med enhedssoftware og elektronisk brugervejledning, overlay til kontrolpanel, Readiris PRO tekstgenkendelsessoftware, 250-arks papirbakke, understøttelse af automatisk dokumentfremfører. |
| <b>CB534A</b> | HP LaserJet M1522nf MFP Som HP LaserJet M1522n MFP med 33,6 Kbps fax (V.34, Super G3)   |



## Tekniske specifikationer

|  |  |
|--|--|
| <b>Medietyper</b>                          | Papir (brevpapir, farvet, kraftigt, fortrykt brevpapir, let, almindeligt, fortrykt, kanthullet, genbrugspapir, groft), kuverter, transparente, etiketter, karton   |
| <b>Interface og tilslutning</b>            | 10/100Base-T Ethernet-netværk, Hi-Speed USB (kompatibel med USB 2.0)   |
| <b>Kompatible operativsystemer</b>         | Microsoft® Windows® 2000, Server 2003, certificeret til Windows Vista™. Microsoft® Windows® XP Home, XP Media Center, XP Professional, XP Professional x64. XP Tablet PC. Mac OS X v10.3 eller senere. Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6, HP-UX 10.20, 11.x. RED HAT Linux 6.x eller senere. SUSE Linux 6.x eller senere. Solaris® 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (kun SPARC®systemer). AIX 3.2.5 eller senere. MPE-iX. Citrix® MetaFrame®. Terminal Services. Nyeste drivere kan hentes på <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a>   |
| <b>Kompatible netværksoperativsystemer</b> | Via On Board 10/100 Ethernet-forbindelse, understøtter TCP/IP-baserede løsninger: Windows® 2000, Windows® XP Home, Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64, Windows® Server 2003, klar til Windows Vista™, Windows Vista™ - 64. Novell® NetWare NDPS services via TCP/IP, kun på 3.2, 4.2, 5.x, 6.x. HP Gateway (kun rå TCP/IP) og Novell® LPD-gateway. Mac OS 10,3 eller senere. Bonjour discovery understøttes. RED HAT Linux 6.x eller senere. SUSE Linux 6.x eller senere. HP-UX 10.20, 11.x. Solaris® 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (kun SPARC®systemer). AIX 3.2.5 eller senere. MPE-iX. Citrix® MetaFrame®. Terminal Services   |
| <b>Mindste systemkrav</b>                  | Microsoft® Windows® 2000, Server 2003: Alle Pentium® II processorer eller større, 64 MB RAM, 250 MB plads på harddisken, SVGA 800 x 600 med 16-bit farvedisplay, Internet Explorer 5.5 eller senere (komplet installation), cd-rom-drev, USB-port (kun printerdriver og scanningsdriver). Microsoft® Windows® XP-32 Home, XP-32 Professional: Alle Pentium® II processorer (Pentium® III eller større anbefales), 128 MB RAM, 250 MB plads på harddisken, SVGA 800 x 600 med 16-bit farvedisplay, Internet Explorer 5.5 eller senere (komplet installation), cd-rom-drev, USB-port. Microsoft® Windows® XP-x64: Alle Pentium® II processorer (Pentium® III eller større anbefales), 128 MB RAM, 250 MB plads på harddisken, SVGA 800 x 600 med 16-bit farvedisplay, Internet Explorer 5.5 eller senere (komplet installation), cd-rom-drev, USB-port. Windows Vista™ - 64: 1 GHz processor, 512 MB RAM, se brugervejledning vedrørende minimumsplads på harddisken, SVGA 800 x 600 med 16-bit farvedisplay, Internet Explorer 5.5 eller senere (komplet installation), cd-rom-drev, USB-port. Mac OS X v10.3 eller senere. G3 (500 MHz), G4, G5 eller Intel® processorer, 512 MB RAM, 100 MB plads på disken, USB- eller netværksport, cd-rom-drev.                        |
| <b>Standardsoftware</b>                    | M1522n MFP: HP Toolbox FX, HP LaserJet Scan, TWAIN 1.9 eller WIA scannerdrivere, Readiris PRO software til tekstgenkendelse (installeres ikke sammen med anden software, kræver separat installation), printerdrivere (HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript 3-emulering), installationsprogram/afinstallationsprogram, HP Director (Macintosh).; M1522nf MFP: HP Toolbox FX, HP LaserJet Scan, TWAIN 1.9 eller WIA scannerdrivere, HP LaserJet Fax, HP guide til faxopsætning, HP Fax software, Readiris PRO software til tekstgenkendelse (installeres ikke med resten af softwaren, kræver separat installation), printerdrivere (HP PCL 6, HP PCL 5e, HP PostScript 3-emulering), installationsprogram/afinstallationsprogram, HP Director (Macintosh).; Drivere på internettet: M1522n MFP: Installationsprogram, printerdrivere, HP Scanningssoftware, HP Toolbox FX til administration og support, Readiris PRO software til tekstgenkendelse, HP Softwareopdatering, Web Jetadmin, Enterprise installationsprogram.; M1522nf MFP: Installationsprogram, printerdrivere, HP Send Fax, HP Scan software, HP Toolbox FX til administration og support, Readiris PRO software til tekstgenkendelse, HP Softwareopdatering, Web Jetadmin, Enterprise installationsprogram. |
| <b>Kontrolpanel</b>                        | M1522n MFP: LCD tekstdisplay med 2 linier, alfanumeriske knapper, navigeringsknapper plus 2 indikatorer (opsætning, op, ok, ned, tilbage, annuller), kopiknapper (start kopiering, formindsk/forstør, lysere/mørkere, kvalitet, antal kopier), 2 scanningsknapper (start scanning, scan til).; M1522nf MFP: 2-liniers LCD tekstdisplay, alfanumeriske knapper, navigeringsknapper samt 2 indikatorer (opsætning, op, ok ned, tilbage, annuller), faxknapper (start fax, telefonbog, lydstyrke, opløsning, genopkald, genvejstast, skiftetaste), kopiknapper plus (start kopiering, formindsk/forstør, lysere/mørkere, kvalitet, antal kopier), 2 scanningsknapper (start scanning, scan til).  |
| <b>Strøm</b>                               | Krav: Indgangsspænding 110 til 127 V AC (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz), 4,5 A; 220 til 240 vekselstrøm (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 2,6 A. Forbrug: Maks. 410 W (aktiv/print), maks. 325 W (aktiv/kopiering eller scanning), maks. 10,5 W (klar/dvale), 0 W (slukket)   |
| <b>Mål (b x d x h)</b>                     | Udpakket: 496 x 406 x 402 mm. Emballeret: 600 x 500 x 505 mm   |
| <b>Vægt</b>                                | Udpakket: 11 kg. Emballeret: 15,6 kg   |
| <b>Printerstyring</b>                      | HP Toolbox FX, HP Web Jetadmin, HP integreret webserver (kun Mac).   |
| <b>Driftsmiljø</b>                         | Driftstemperatur: 15 til 32,5° C. Anbefalet driftstemperatur: 15 til 32,5° C. Luftfugtighed ved drift: 10 til 80% relativ fugtighed. Anbefalet luftfugtighed ved drift: 10 til 80% relativ fugtighed. Opbevaringstemperatur: -20 til 40° C. Luftfugtighed ved opbevaring: 0% til 95% relativ luftfugtighed. Lydniveau ifølge ISO 9296: lydeffekt: LwAd 6,5 B(A) (løbende print med 23 sider/min.), 6,8 B(A) (ADF kopiering/print med 23 sider/min.), lydløs (klar). Lydtryk: LpAm 52 dB(A) (aktiv/printer), 53,7 dB(A) (aktiv/kopierer eller scanner), lydløs (klar)   |
| <b>Certificeringer</b>                     | CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 - Class B. EN 61000-3-2: 2000+A2; EN 61000-3-3: 1995+A1; EN 55024: 1998+A1+A2; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B 2/ICES-003, Issue 3; GB9254-1998. Regulerende standarder: IEC 60950-1 : 2001/EN 60950-1: 2001+A11; IEC 60825-1 : 1993+A1: 1997+A2: 2001/EN 60825-1: 1994+A1: 2002+A2: 2001 (Klasse 1 Laser/LED Produkt); GB4943-1995. ENERGY STAR: Ja   |
| <b>Garanti</b>                             | 1 års begrænset garanti  |

## Bestillingsoplysninger

| Forbrugsvarer |  |
|---------------|--|
| <b>CB436A</b> | HP LaserJet CB436A Black Print Cartridge med Smart Printing Technology<br>2.000 standardsider. Antal standardsider i overensstemmelse med ISO/IEC 19752. |

| Medier        |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| <b>CHP110</b> | HP Office Paper 80 g/m²-A4/500 ark   |
| <b>CHP210</b> | HP Printing Paper 80 g/m²-A4/500 ark |
| <b>CHP810</b> | HP Recycled Paper 80 g/m²-A4/500 ark |

| Tilslutning   |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>C6518A</b> | HP USB-kabel, 2 m |
| <b>C6520A</b> | HP USB-kabel, 3 m |

| Service & support |  |
|-------------------|--|
| <b>U9811E</b>     | HP Care Pack, 3 års service onsite næste hverdag   |
| <b>U9809E</b>     | HP Care Pack, 3 år med returering til HP   |
| <b>U9810E</b>     | HP Care Pack, 3 års ombytning næste dag  |
| <b>U9813PE</b>    | HP Care Pack, 1 års ekstra garanti onsite næste hverdag                                  |
| <b>UA152PE</b>    | HP Care Pack, 1 års ekstra garanti med returering til HP                                 |
| <b>U9812PE</b>    | HP Care Pack, 1 års ekstra garanti med ombytning næste hverdag                           |
| <b>UD908E</b>     | HP Care Pack, 2 års service onsite næste hverdag   |
| <b>UD906E</b>     | HP Care Pack, 2 år med returering til HP. UD907E HP Care Pack, 2 års ombytning næste dag |
| <b>UF925E</b>     | HP Care Pack, 1 års onsite service næste hverdag.  |

Der findes en komplet liste over forbrugsstoffer, tilbehør og serviceydelser på <http://www.hp.com>

<http://www.hp.dk>



© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2007. ©2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Med forbehold for ændringer uden varsel. De eneste garantier, der gælder for HP produkter og serviceydelser, fremgår af de garantibestemmelser, der følger med de enkelte produkter og serviceydelser. Intet i dette dokument kan eller skal opfattes som en yderligere garanti. HP kan ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

Udgivet i EMEA 11/07 4AA1-6056DAE

