



Fokuser på kreativiteten, og udtryk dine ideer med overbevisende farver og billeder i fotokvalitet, som holder længere end traditionelt fremkaldte fotos ¹. Større muligheder - print i formater helt op til A1+.



HP Designjet 130
printer



HP Designjet 130r
printer

Den er ideel til grafiske designere, som har brug for billeder i ekstraordinær kvalitet og med høj farvenøjagtighed til print af korrektur, layout, mockup og prøvetryk uden udgifter til ekstern bearbejdning. Professionelle fotografer kan justere fremragende print i fotokvalitet, hvor farverne bevares længere end i traditionelt behandlede fotos, og pre-press-eksperter kan levere prøvetryk med stabile farver på under en time.

Imponér dine kunder hver gang med exceptional fotokvalitet og ensartede farver, der holder.

Skab meget holdbare billeder med HP's specialudviklede farvestofbaseret blæk. Få iøjnefaldende billeder med 2400 dpi med en blækdråbemængde på 4 picoliter, der sikrer dig strålende naturtro farver, realistiske detaljer, højere kontrast og glidende toneovergange. Du opnår de bedste resultater med HP papirtyperne HP Premium Plus Photo og Proofing Gloss, der giver mættet farvedybde, minimal punktvising og ensartet glans. Genskab ensartede farver i alt dit print med HP's interne farvesensorteknologi.

Arbejd med de formater, du skal bruge, lige fra postkort til plakater uden cut and paste eller outsource jobbet.

Stor fleksibilitet med print på en lang række formater og papirtyper: Standardbakken kan rumme op til 70 ark (op til A2 + format). Indføring foran kan tage ark i formatet A1+ op til 625 mm i bredden. Print på ekstra kraftige og tunge HP medier på op til 300 g/m² via den bageste indføring. Brug standard rullefremføreren ² til at printe på medier med en bredde på op til 610 mm og en længde på 15 m.

Fokuser på det kreative, og lad printeren hjælpe dig med at spare tid og penge, når dit arbejde skal gengives.

Opnå hurtigt fremragende resultater i høj kvalitet med op til 4 mps for A3 format ved normalstatus. Optimér blækbrugen med det modulære blæksystem. Opnå let styring af præcisionsniveauet i dine arbejdsprocesser med farver med optimerede drivere, som er Apple ColorSync-kompatible, og som understøtter RGB ICC-profiler til Mac- og Microsoft® Windows®-programmer. Nyd den forbedrede farvestyring og større præcision med HP-programmet RIP², der fås som tilbehør, og som giver dig automatisk PANTONE®-kalibrering, CMYKplus og offset-emulering.

¹ Op til 82 år, baseret på test udført af Wilhelm Imaging Research, Inc med brug af HP 85 blækpatron sammen med HP Premium Plus Photo and Proofing Gloss Paper.

² Folger med 130r modellen

Tekniske specifikationer

Printteknologi	HP termisk inkjet
Printhoveddyser	304
Udskriftsopløsning	Op til 2400 x 1200 dpi
Antal blækfarver	Sort, cyan, magenta, gul, lys cyan, lys magenta
Printhastighed	Normal: Op til 4 min/side på A3 blankt papir, op til 11,9 min/side på A1 blankt papir. Bedst: Op til 6 min/side på A3 blankt papir, op til 17,5 min/side på A1 blankt papir.
Linje	Linjenøjagtighed: ± 0.2%
Printersprog	PCL 3-GUI RGB 24-bit Contone. Ekstraudstyr: Adobe® PostScript® 3™ via RIP program
RAM	Standard: 64 MB; Maksimum: 64 MB
Udskriftsmargener (mm)	Valse top: 5 mm; bund: 5 mm; venstre: 5 mm; højre: 5 mm Ark Top: 5 mm, bund: 12 mm (cut-sheet-medier), 5 mm (rullemedier)
Mediестørrelser	Standard: 130: A1, A1+, A2, A3, A4, B2, B3, B4, kuverter, bannere; 130r: A1, A1+, A2, A3, A4, B2, B3, B4 (letter, legal, tabloid, C, D, D+, kuverter). 130: Ark: 76 x 142 til 625 x 1625 mm; 130r: Bakke 1: 76 x 142 til 457 x 610 mm. Manuel arkindføring: 110 x 205 til 625 x 1625 mm. Bageste papirgang: 110 x 205 til 625 x 1625 mm. Rullefremfører: op til 610 mm.
Maksimal mediélængde	Ark: 1.625 mm
Maksimal mediebredde	625 mm
Maksimal udskriftslængde	15,2 m (programafhængigt)
Inkluderede drivere	PCL 3 GUI Windows®-driver, Microsoft® Windows®-drivere (Vista®, XP, 2000) med understøttelse af AutoCAD 2000 og AutoCAD 13 - 14 drivere, USB- og ECP-drivere, Raster-driver til Mac OS (v9.x, v10.1, v10.2, v10.3, v10.4, v10.5)
Kompatible operativsystemer	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; Raster-driver til Mac OS (v9.x, v10.1, v10.2, v10.3). Seneste oplysninger om driveropgraderinger finder du på http://www.designjet.hp.com
Mindste systemkrav	Windows® 2000 Server (med den seneste SP), 2000 Professional (med den seneste SP), XP Professional SP2, Intel Pentium III/AMD Athlon 1,5 GHz eller senere, 1 GB RAM per CPU, 40 GB harddisk, 1280 x 768 16-bit farveskærm, dvd-rom-drev. iMac G3, G4, G5 dual processor, iBook, PowerBook, eMac; Mac (OS 9.1, OS X v 10.1.5), 128 MB RAM, 100 MB ledig på harddisken
Anbefalede systemkrav	Windows® 2000 Server (med den seneste SP), 2000 Professional (med den seneste SP), XP Professional SP2, Intel Pentium IV 2,5 GHz eller senere, 2 GB RAM per printer, 120 GB serial ATA-harddisk, 1280 x 768 16-bit farveskærm, dvd-rom-drev. iMac G3, G4, G5 dual processor, iBook, PowerBook, eMac; Mac (OS 9.1, OS X v 10.1.5), 128 MB RAM, 100 MB ledig på harddisken
Strøm	Krav: Input spænding 100 til 240 V AC (± 10 %) med automatisk indstilling, 50/60 Hz (± 3 Hz), max. 2 A.. Forsyning: Indbygget universalstrømforsyning. Forbrug: Maks. 65 W (aktiv), maks. 17 W (standby)
Mål (b x d x h)	Udpakket: 130: 1050 x 415 x 220 mm; 130r: 1050 x 535 x 220 mm. Emballeret: 1192 x 545 x 493 mm
Vægt	Udpakket: 130: 22 kg; 130r: 23 kg. Emballeret: 130: 33,8 kg; 130r: 36,8 kg
Driftsmiljø	Driftstemperatur: 5 til 40° C. Anbefalet driftstemperatur: 15 til 30° C. Luftfugtighed ved drift: 20% til 80% relativ luftfugtighed. Anbefalet luftfugtighed ved drift: 25% til 75% relativ luftfugtighed. Opbevaringstemperatur: -20 til 55° C. Luftfugtighed ved opbevaring: 0% til 95% relativ luftfugtighed. lydniveau ifølge ISO 9296: lyd effekt: LwAd6,2 B(A). Lydtryk: LpAm50 dB(A)
Certificeringer	Sikkerhed: Overholder IEC 950, EU LVD og EN60950, russisk VNIIS, Polen ELTEST
Garanti	Et års onsite service næste hverdag

Bestillingsoplysninger

C7791C HP Designjet 130 printer, printheadet (6), blæktanke (6), indbakke/udbakke, dæksel til indbakke, prøver på HP papir, cd med dokumentation og drivere, startvejledning, opsætningsplakat, USB-kabel, netledning.
C7791H HP Designjet 130r printer med standard rullefremfører

Tilbehør

Q1246B HP Designjet 100/500/800 24" stativ og bakke
Q1264A HP Designjet 110/120/130 spindeltilbehør
J7997G HP Jetdirect 630n IPv6 gigabitprintserver
C7797A HP Designjet manuel valselfremføring

Blækforsyninger

C5019A HP 84 Black Printhead (sort printhead)
C9420A HP 85 Cyan Printhead
C9423A HP 85 Light Cyan Printhead
C9424A HP 85 Light Magenta Printhead
C9421A HP 85 Magenta Printhead
C9422A HP 85 Yellow Printhead
C5016A HP 84 69 ml sort blækpatron
C9428A HP 85 69 ml lys cyan blækpatron
C9429A HP 85 69 ml lys magenta blækpatron
C9427A HP 85 blækpatron 69 ml gul
C9425A HP 85 28 ml Cyan Ink Cartridge
C9426A HP 85 28 ml magenta blækpatron

Medier

Q1968A HP korrekturpapir, mat, 60,96 cm x 30,5 m
Q5488A HP Premium Plus-fotopapir, blankt, 610 mm x 15,2 m
Q5491A HP Premium Plus fotopapir, satineret, 60,96 cm x 15,2 m
Q5486A HP Premium Plus Photo Gloss Paper-A3+/330 x 483 mm/25 ark
Q5487A HP Premium Plus Photo Gloss Paper-A2+/458 mm x 610 mm/20 ark
Q7920A HP Premium Plus Satin Photo Paper-458 mm x 15,2 m
Q1420A HP Universal Semi-gloss Photo Paper -610 mm x 30,5 m (24" x 100 f)
Q5492A HP Matte Photo Paper-A3+/50 ark

Service & support

U3477E HP Care Pack, 3 års hardware support næste hverdag for Designjet 70/90/1xx
UP435E HP Care Pack, 4 års hardware support næste hverdag for Designjet 70/90/1xx
UP434E HP Care Pack, 5 års hardware support næste hverdag for Designjet 70/90/1
U4662PE HP Care Pack, 1 års ekstra hardware support næste hverdag for Day Designjet 70/90/1xx
UP430E HP Care Pack, 3 års hardware support, 4 timer 13x5 for Designjet 70/90/1xx
UP426PE HP Care Pack, 1 års ekstra hardware support 4 timer 13x5 for Designjet 70/90/1xx.

Der findes en komplet liste over forbrugsstoffer, tilbehør og serviceydelser på <http://www.hp.com/go/designjet>

<http://www.hp.dk>



Udgivet i EMEA 06/09 4AA2-1075DAE

© Copyright 2004, 2008 Hewlett-Packard Development Company, LP. Med forbehold for ændringer uden varsel. De eneste garantier for HP produkter og -services er angivet i de garantierklæringer, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udelader heri.

