



Giv medarbejderne optimale forhold med HP LaserJet P2050 serien. Fremstil dokumenter i høj kvalitet med 1200 dpi ved hastigheder helt op til 33 sider/min. Ydelsesegenskaberne inkluderer hukommelse, der kan udbygges, automatisk dobbeltsideprint¹ og Gigabit netværk².



HP LaserJet P2055 printer



HP LaserJet P2055d printer



HP LaserJet P2055dn printer

Ideel til små arbejdsgrupper på 1-3 brugere (P2055 og P2055d) og 1-8 brugere (P2050dn), hvor der er brug for en hurtig, pålidelig, og pladsbesparende sort/hvid printer til nem fremstilling af professionelle dokumenter i høj kvalitet.

Få mere fra hånden på kortere tid med denne effektive HP LaserJet.

Du får printhastigheder på helt op til 33 sider/min. A4 og hurtig levering af første side med No Wait Instant-on teknologi. Spar tid og papir med praktisk dobbeltsideprint³. Du får hurtig og præcis behandling af printjob med 600 MHz processoren og hukommelse, der kan udbygges⁴. Udnyt printressourcerne og vær sikker på deling uden problemer med indbygget Gigabit-netværk⁵ med høj hastighed. Nem tilslutning af printerens til computeren via Hi-Speed USB 2.0 porten.

Fremstil print i professionel kvalitet på denne kompakte printer.

Professionel kvalitet med en ægte 1200 dpi opløsning, der sikrer knivskarp tekst og billeder, hver gang du printer. Justerbare papirbakker gør det nemt at printe sort/hvide dokumenter i mange størrelser fra A6 til A4 (fra alle bakker). Med dette smarte, kompakte design har du printerens lige ved hånden og sparer samtidig plads på skrivebordet. All-in-one HP LaserJet printpatronen med stor kapacitet er nem at anvende og giver ensartet og flot print.

Nem at installere, betjene og vedligeholde.

Det er nemt at finde rundt via LCD kontrolpanelet. Du får færre afbrydelser med en 250-arks bakke, 50-arks universalbakke og en eventuel ekstra bakke på 500 ark. Praktisk bestilling af printerforbrugsvarer med HP SureSupply⁶. HP Web Jetadmin giver adgang til printerstatus, advarsler, konfigurationsindstillinger mv. HP Universal Print Driver øger både brugervenlighed og produktivitet. Interaktiv intelligens indbygget i HP printpatronerne sørger for, at du får besked, når printerforbrugsvarerne er ved at være opbrugte.

¹ Automatisk dobbeltsideprint er standard på P2055d og P2055dn modellerne

² Fås med P2055dn modellen.

³ Automatisk dobbeltsideprint er kun standard på P2055d og P2055dn modellerne

⁴ 64 MB hukommelse på P2055 og P2055d modellerne (kan udvides til 320 MB) og 128 MB hukommelse på P2055dn (kan udvides til 384 MB)

⁵ Fås med P2055dn modellen

⁶ Programfunktioner og tilgængelighed kan variere fra land til land; Få mere at vide på www.hp.com/learn/suresupply

Tekniske specifikationer

Printteknologi	Laser		
Printhastighed	A4 sort: Op til 33 sider/min Første side færdig sort: På kun 8,0 sek. (fra auto-sluk/dvale) Den nøjagtige hastighed vil variere afhængigt af systemkonfiguration, software, driver og dokumentets kompleksitet.		
Processor	600 MHz, Feroceon ARM dual processor		
RAM	P2055: 64 MB; P2055d: 64 MB; P2055dn: 128 MB; P2055: Kan udbygges til 320 MB via 1 ledig 144-bens DIMM-port.; P2055d: Kan udbygges til 320 MB via 1 ledig 144-bens DIMM-port.; P2055dn: Kan udbygges til 384 MB via 1 ledig 144-bens DIMM-port.;		
Udskriftsopløsning	Op til 1200 x 1200 dpi		
Printkvalitet	HP ProRes 1200, HP Fastres 1200		
Printersprog	HP PCL 5c, HP PCL 6, HP Postscript 3-emulering med automatisk sprogskift		
Økonomisk print	Økonomistatus sparer op til 50 % på tonerforbruget afhængigt af printstatus		
Skriftsnit/fonte	45 skalerbare TrueType fonte og 35 PostScript 11 skalerbare TrueType fonte og 11 ikke-skalerbare Line Printer fonte (kun PCL 5c)		
Kapacitet (pr. måned, A4)	Op til 50.000 sider		
Anbefalet antal sider pr. måned	750 til 3000		
Udskriftsmarginer	top: 4 mm, venstre: 4 mm, højre: 4 mm, bund: 4 mm		
Mediehåndtering	Input	Kapacitet	Vægt
	Bakke 1	Ark: 50; kuverter: 5	60 til 163 g/m ² (lige papirgang for specialmedier)
	Bakke 2	Ark: 250	60 til 120 g/m ² (via standardudbakken)
	Bakke 3 (Ekstraudstyr)	Ark: 500	
	Output:	Ark: Op til 150 ark. Kuverter: Op til 5 kuverter. Transparenter: Op til 75 ark. 150-arks udbakke	
	Duplexudskrift:	P2055: Manuel (med driversupport); P2055d: Automatisk (standard); P2055dn: Automatisk (standard);	
Medietyper	Papir (bankpost, let, kraftigt, almindelig, genbrugs, groft), kuverter, labels, karton, transparenter, tykt papir.		
Interface og tilslutning	P2055: Hi-Speed USB 2.0; P2055d: Hi-Speed USB 2.0; P2055dn: HP Jetdirect Gigabit Ethernet-netværk, Hi-Speed USB 2.0; , Ekstraudstyr: HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådløs printserver (J8021A)		
Kompatible operativsystemer	Windows® 7 (32-bit/64-bit); Windows Vista® (32-bit/64-bit); Microsoft® Windows® XP (32-bit/64-bit), Server 2003 (32-bit/64-bit), 2000; Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5, v10.6, UNIX, Linux (se http://www.hplip.net) Ekstraudstyr: De nyeste drivere og den seneste software kan hentes på supportwebsitet til HP LaserJet: http://www.hp.com/support/lpj2050series/ ; 1 lande/områder uden for USA på http://www.hp.com/		
Kompatible netværksoperativsystemer	Windows® 7 (32-bit/64-bit); Windows Vista® (32-bit/64-bit); Microsoft® Windows® XP (32-bit/64-bit), Server 2003 (32-bit/64-bit), 2000; Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5, v10.6, UNIX, Linux (se http://www.hplip.net)		
Mindste systemkrav	Forberedt til Windows® 7. Se mere på www.hp.com/go/windows7 . Nogle funktioner kan muligvis ikke benyttes. Windows Vista® (x32 og x64); Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, Server 2003, 2000 (kun drivere): 512 MB RAM, 350 MB ledig plads på harddisken, cd-rom-drev, USB-port., Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5, v10.6. 256 MB RAM, 150 MB ledig plads på harddisken; Cd-rom-drev, USB-port.		
Software	HP printersoftware på cd-rom: Installationsprogram/afinstallationsprogram; drivere (HP PCL 6); HP Toolbox FX til diagnosticeringsstatus og konfiguration; HP Embedded Web Server; hjælp; dokumentation		
Kontrolpanel	2-liniers sort/hvidt farveskærm med 16 tegn på frontpanelet, 6 knapper (pil-op, pil-med, vælg, retur, annuller), 2 indikatorer (advarsel, klar).		
Printerstyring	HP Toolbox FX, HP Embedded Web Server, printerdrivere		
Strøm	Krav: Indgangsspænding: 110 til 127 V AC (±10 %), 60 Hz (±2 Hz), 220 til 240 V AC (±10 %), 50 Hz (±2 Hz). Forbrug: 570 watt (aktiv), 8 watt (auto-sluk/standby), 0,4 watt (slukket); Typical Electricity Consumption (TEC): 2,233 kWh/uge		
Vægt	Udpakket: P2055: 9,9 kg; P2055d: 10,6 kg; P2055dn: 10,6 kg; Med emballage: P2055: 12,4 kg; P2055d: 13,1 kg; P2055dn: 13,1 kg;		
Driftsmiljø	Driftstemperatur: 15 til 32,5° C. Anbefalet driftstemperatur: 17,5 til 25° C. Luftfugtighed ved drift: 10 til 80% relativ fugtighed. Anbefalet luftfugtighed ved drift: 30% til 70% RH. Opbevaringstemperatur: 20 til 60° C. Luftfugtighed ved opbevaring: 10 til 90% relativ fugtighed. Lydniveau ifølge ISO 9296: Lydeffekt : LwAd 6,8 B(A). Lydtryk: LpAm 55 dB(A)		
Produktcertificeringer	Sikkerhedscertificeringer: IEC 60950-1 (International), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, GS License (Europa), EN 60825-1+A1+A2 (Class 1 Laser/LED-enhed) GB4943-2001, Lavspændingsdirektivet 2006/95/EC med CE-mærkning (Europa); andre sikkerhedsgodkendelser i henhold til krav i de enkelte lande.		
Garanti	1 år, returnering til HP eller HP-autoriseret servicecenter		

Bestillingsoplysninger

CE456A	HP LaserJet P2055 printer; HP LaserJet Black Print Cartridge; Cd (med software og brugervejledning); netledning; supportfolder
CE457A	Som HP LaserJet P2055 plus automatisk dobbeltsideprint
CE459A	Som HP LaserJet P2055 plus automatisk dobbeltsideprint, indbygget HP Jetdirect Gigabit Ethernet-netværk og 128 MB RAM, der kan udbygges til 384 MB.
Tilbehør	
CE464A	HP LaserJet 500-arks papirbakke
Forbrugsvarer	
CE505A	HP LaserJet CE505A Black Print Cartridge Gennemsnitlig patronkapacitet er 2.300 standardsider. Gennemsnitlig sidekapacitet i overensstemmelse med ISO/IEC 19752*
CE505X	HP LaserJet CE505X Black Print Cartridge Gennemsnitlig patronkapacitet er 6.500 standardsider. Gennemsnitlig sidekapacitet i overensstemmelse med ISO/IEC 19752*
Tilslutning	
Q6264A	HP højhastigheds USB-kabel (6 fod/1.8 m)
J8021A	HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless Print Server
RAM	
CB420A	HP 32 MB DDR2 144-bens DIMM
CB421A	HP 64 MB DDR2 144-bens DIMM
CB422A	HP 128 MB DDR2 144-bens DIMM
CB423A	HP 256 MB DDR2 144-bens DIMM
Service & support	
UK923E	HP Care Pack, "Return to Business", 2 år
UK924E	HP Care Pack, "Return to Business", 3 år
UK928E	HP Care Pack, ombytning næste hverdag, 2 år
UK929E	HP Care Pack, ombytning næste hverdag, 3 år
UK931E	HP Care Pack, hardware-support onsite næste hverdag, 2 år
UK932E	HP Care Pack, hardware-support onsite næste hverdag, 3 år
UK933PE	HP Care Pack, 1 års ekstra garanti, "Return to Business"
UK935PE	HP Care Pack, 1 års ekstra garanti med ombytning næste hverdag
UK936PE	HP Care Pack, 1 års ekstra garanti med hardware-support onsite næste hverdag

Der findes en komplet liste over forbrugsstoffer, tilbehør og serviceydelser på <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com/dk>



© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Med forbehold for ændringer uden varsel. De eneste garantier for HP produkter og -serviceydelser fremgår af de garantibestemmelser, der følger med de enkelte produkter og serviceydelser. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri.

Udgivet i EMEA 03/10 4AA2-1750DAE

