



Se cercate potenza e funzionalità, questa stampante multifunzione HP è la soluzione ideale. Velocità di stampa pari a 26 ppm, qualità di stampa sempre ottima, connettività di rete, una nuova soluzione fax e una serie di funzioni aggiuntive per assicurare maggiore produttività.

Lo strumento ideale per le piccole-medie imprese e i piccoli gruppi di lavoro di grandi aziende a cui serve una potente stampante multifunzione HP per realizzare lavori multicopia/multistampa in grandi volumi risparmiando tempo, spazio e denaro.

Migliori risultati con una stampante multifunzione HP ad alte prestazioni che assicura stampe e copie velocissime.

Maggiore produttività con velocità di stampa e copia fino a 26 ppm. Grazie alla tecnologia No-wait Instant-on, la prima stampa è pronta subito, in meno di 10 secondi dalla modalità risparmio energetico, ed anche i cicli di copia hanno inizio subito. Lo scanner CCD con elevata profondità di fuoco e illuminazione LED instant-on acquisisce immagini di elevata qualità, oggetti 3D e doppie pagine aperte senza linee nere visibili in corrispondenza della fascicolatura. Realizzate complessi lavori di stampa con i driver di stampa HP PCL 5, HP PCL 6 e di emulazione HP PostScript livello 3.

Questa stampante multifunzione HP, completa di tutte le funzionalità necessarie, lavora alla vostra velocità.

Migliori comunicazioni con una soluzione fax che include la ricezione privata, FaxTel¹ e la memorizzazione digitale per un massimo di 600 pagine. Meno interruzioni grazie alla capacità massima di 500 fogli². Riduzione dei tempi di lavoro grazie alla fascicolatura delle copie, alla stampa fronte/retro e alla cucitrice elettronica³. Condivisione delle risorse grazie a connettività di rete veloce e affidabile. Facilità di gestione di lavori voluminosi e complessi con un ritorno rapido all'applicazione della stampa grazie ad un processore a 450 MHz e 64 MB di memoria, espandibile a 320 MB.

Contate su questa stampante multifunzione HP per avere sempre ottimi risultati e stampe senza problemi.

Facilità di stampa e risultati sempre ottimi grazie alla tecnologia intelligente integrata nelle cartucce HP LaserJet originali. Fino a 15 stampanti laser HP possono essere gestite con facilità e senza problemi con il software HP Easy Printer Care 2.0⁴. Servizi di assistenza estesi per vari sistemi operativi, incluso Windows Vista. La porta USB 2.0 Hi-speed consente di accedere a soluzioni di terze parti, per sfruttare maggiormente la stampante. Protezione dai furti grazie al blocco di sicurezza Kensington fornito con la stampante multifunzione.

¹ Per utilizzare la funzione FaxTel è necessario un ricevitore

² HP LaserJet M2727nf MFP è fornito con un vassoio di alimentazione da 250 fogli e l'opzione per un vassoio aggiuntivo da 250 fogli (Q7556A)
HP LaserJet M2727nfs MFP è fornito con due vassoi di alimentazione da 250 fogli

³ Incluso solo nel modello HP LaserJet M2727nfs

⁴ Le caratteristiche e la disponibilità del programma variano in base al Paese
Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.hp.com/learn/suresupply.



HP LaserJet M2727nf MFP



HP LaserJet M2727nfs
MFP

Specifiche tecniche

| | | | | |
|------------------------------|---|---|------------------------------|--|
| Tecnologia di stampa | Laser in bianco e nero | | | |
| Velocità di stampa | Fino a 26 ppm. Tempo di stampa della prima pagina in b/n: < 10,0 sec Tempo di riscaldamento: meno di 38 sec La velocità varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software e della complessità del documento. | | | |
| Processore | 450 MHz. Motorola Coldfire® V5e | | | |
| Memoria | 64 MB. Espandibile a 320 MB tramite uno slot DIMM DDR2 a 144 pin | | | |
| Stampa | Qualità | REt, HP FastRes, HP ProRes 1200, HP TrueRes | | |
| | Risoluzione | Fino a 1200 x 1200 dpi | | |
| | Linguaggi della stampante | HP PCL 6, HP PCL 5e, emulazione HP PostScript livello 3 | | |
| | Stampa economica | L'impostazione della qualità di stampa "Economode" stampa testo con meno toner, stampa fronte/retro e stampa N-up (risparmio carta) | | |
| | Caratteri di stampa/font | 45 TrueType scalabile, 35 Postscript | | |
| | Margini di stampa (mm) | Superiore: 4 mm. Sinistro: 4 mm. Destro: 4 mm. Inferiore: 4 mm | | |
| Fax | Velocità del modem | 33,6 Kbps (3 secondi/pagina) | | |
| | Conformità di telecomunicazione | Telecom: ES 203 021, FCC Parte 68, Industry Canada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Messico), PTC-200 (Nuova Zelanda), AS/ACIF S002: 2001 (Australia), IDA PSTN1 (Singapore), TPS002-01 (Malesia), IG 0005-11 (Taiwan), HKTA 2011 (Hong Kong SAR), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (Cina) | | |
| | Memoria fax | Fino a 600 pagine | | |
| | Risoluzione fax | Standard: 203 x 98 dpi. Fine: 203 x 196 dpi. Superfine: 300 x 300 dpi (senza mezzitoni) | | |
| | Composizione rapida | Fino a 120 (119 gruppi di selezione). 16 | | |
| Scansione | Tipo | Superficie piana, ADF. Scansione a colori: Sì | | |
| | Risoluzione di scansione | Optica: Fino a 1200 dpi. Potenziata: Fino a 19200 dpi | | |
| | Profondità in bit | 24 bit | | |
| | Livelli scala di grigi | 256 | | |
| | Versione Twain | Compatibile TWAIN Versione 1.9 | | |
| | Area di scansione | Dimensione minima del supporto: Nessuna dim. minima. Dimensione massima del supporto: 216 x 297 mm | | |
| | Margini per gli elementi digitalizzati | Sinistro: 4. Superiore: 4. Destro: 4. Inferiore: 4 | | |
| Copia | Velocità di copia | Fino a 26 cpm (foglio singolo sulla superficie piana, copie multiple, velocità di copia ADF fino a 17,5 cpm) | | |
| | Risoluzione di copia | 600 x 600 dpi | | |
| | Copie multiple | Fino a 99 | | |
| | Riduzioni/Ingrandimenti | da 25 a 400% | | |
| Gestione dei supporti | Ingresso: | Capacità | Peso | Dimensioni |
| | Vassoio 1 | fogli: 50, lucidi: 10, buste: 10 | da 60 a 163 g/m ² | A4, A5, A6, B5 (JIS), C5, DL, 16K, cartolina (JIS), cartolina doppia (JIS); Da 76 x 127 a 216 x 356 mm |
| | Vassoio 2 | fogli: 250 | da 60 a 120 g/m ² | A5, B5 (JIS), A4; Da 148 x 210 a 216 x 356 mm |
| | Vassoio 3 | fogli: 250 | da 60 a 120 g/m ² | A5, B5 (JIS), A4; Da 148 x 210 a 216 x 356 mm |
| | ADF | fogli: 50 | da 60 a 90 g/m ² | A4, A5, da 127 x 127 a 216 x 381 mm |
| | Uscita: | Fogli: Fino a 125. Buste: Fino a 10. Lucidi per proiezioni: Fino a 10 | | |
| | Stampa fronte/retro: | Automatica (standard) | | |

Informazioni relative all'ordine

| | |
|---------------|---|
| CB532A | HP LaserJet M2727nf MFP, cavo/i, cartuccia di stampa nero HP LaserJet Q7553A, Guida introduttiva, pieghevole di supporto, CD contenente il software e la Guida per l'utente in formato elettronico, mascherina del pannello di controllo, software di riconoscimento del testo Readiris PRO, vassoio di alimentazione dell'ADF, uno o più cavi telefonici |
| CB533A | HP LaserJet M2727nfs MFP Come HP LaserJet M2727nf MFP più cucitrice e vassoio da 250 fogli aggiuntivo |



Specifiche tecniche

| | |
|--|--|
| Tipi di supporto | Carta (bond, colorata, pesante, intestata, leggera, comune, prestampata, preforata, riciclata, rough), buste, lucidi, etichette, cartoncino |
| Interfaccia e connettività | Ethernet 10/100Base-T, USB Hi-Speed (compatibile le specifiche USB 2.0). Opzionale: Nessuno |
| Compatibilità con i sistemi operativi | Windows® 2000; Windows® Server 2003; Certificazione Windows Vista™; Windows® XP Home; Windows® XP Media Center; Windows® XP Professional; Windows® XP Professional x64; Windows® XP Tablet PC; Mac OS X v10.3 o versione successiva; Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6; HP-UX 10.20, 11.x; RED HAT Linux 6.x o versione successiva; SUSE Linux 6.x o versione successiva; Solaris® 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (SPARC®); AIX 3.2.5 o versione successiva; MPE-iX; Citrix® MetaFrame®; Servizi Terminal. I driver più recenti sono disponibili all'indirizzo http://www.hp.com |
| Compatibilità con i sistemi operativi di rete | Tramite connessione Ethernet 10/100 integrata, supporta soluzioni basate su TCP/IP: Windows® 2000, Windows® XP Home, Windows® Professional, Windows® XP Professional x64, Windows® Server 2003, Windows Vista™ Ready, Windows Vista™-64; servizi Novell® NetWare NDPS tramite TCP/IP solo su 3.2, 4.2, 5.x, 6.x; HP Gateway (solo TCP/IP raw) e gateway Novell® LPD; Mac OS 10.3 o versioni successive; Tecnologia Bonjour supportata; RED HAT Linux 6.x o versione successiva; SUSE Linux 6.x o versione successiva; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris® 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (solo sistemi SPARC®); IBM® AIX 3.2.5 o versione successiva; MPE-iX; Citrix® MetaFrame®; Servizi Terminal di Windows® |
| Requisiti minimi di sistema | Windows® 2000, Windows® Server 2003: qualsiasi processore Pentium® II o superiore, 64 MB di RAM, 250 MB di spazio su disco, SVGA 800 x 600 con display a colori a 16 bit, Internet Explorer 5.5 o superiore (installazione completa), unità CD-ROM, porta USB (solo driver di stampa, driver di scansione); Windows® XP-32 Home, Windows® XP-32 Professional: qualsiasi processore Pentium® II (Pentium® III o superiore consigliato), 128 MB di RAM, 250 MB di spazio su disco, SVGA 800 x 600 con display a colori a 16 bit, Internet Explorer 5.5 o superiore (installazione completa), unità CD-ROM, porta USB; Windows® XP-x64: qualsiasi processore Pentium® II (Pentium® III o superiore consigliato), 128 MB di RAM, 250 MB di spazio su disco, SVGA 800 x 600 con display a colori a 16 bit, Internet Explorer 5.5 o superiore (installazione completa), unità CD-ROM, porta USB; Windows Vista™-32 Home, Windows Vista™-32 Professional: Processore a 1 GHz, 512 MB di RAM, controllare sul manuale dell'utente lo spazio minimo su disco richiesto, SVGA 800 x 600 con display a colori a 16 bit, Internet Explorer 5.5 o superiore (installazione completa), unità CD-ROM, porta USB; Windows Vista™-64: Processore a 1 GHz, 512 MB di RAM, controllare sul manuale dell'utente lo spazio minimo su disco richiesto, SVGA 800 x 600 con display a colori a 16 bit, Internet Explorer 5.5 o superiore (installazione completa), unità CD-ROM, porta USB. Mac OS X v10.3 o versione successiva; Processori G3 (500 MHz), G4, G5, o Intel®; 512 MB di RAM; 100 MB di spazio su disco; Porta USB o di rete; Unità CD-ROM |
| Software standard | HP Toolbox FX, HP LaserJet Scan, driver di scansione TWAIN 1.9 o WIA, HP LaserJet Fax, HP Fax Setup Wizard, software di riconoscimento del testo Readiris PRO (non installato con altri programmi software, richiede installazione a parte), driver di stampa (HP PCL 6, emulazione HP Postscript livello 3), installazione/rimozione, HP Director (Macintosh). Driver sul Web: Programma di installazione, driver di stampa, HP Send Fax, software HP Scan, HP Toolbox FX per gestione e supporto, software di riconoscimento del testo Readiris PRO, HP Software Update, HP Web Jetadmin, Enterprise Installer |
| Pannello di controllo | Display LCD del testo su 2 righe, pulsanti alfanumerici, pulsanti di navigazione più 3 LED (Setup, sinistra, invio, destra, annulla), pulsanti fax più 1 LED (avvia fax, rubrica, volume, risoluzione, ricomponi, tasti one-touch, maiusc), pulsanti copia più 2 LED (avvia copia, su 2 lati, riduci/ingrandisci, più chiaro/più scuro, fascicola, qualità, carta, numero di copie, impostazioni currenti), 2 pulsanti scansione (avvia scansione, scansione a). |
| Alimentazione | Requisiti: Tensione di ingresso da 110 a 127 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 4,5 amp; Da 220 a 240 V CA (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz), 2,6 amp. Consumo: 410 watt massimo (attiva/stampa), 410 watt massimo (attiva/copia o scansione), 13 watt massimo (pronta/inattiva), 0,1 watt massimo (spenta) |
| Dimensioni (l x p x a) | Senza imballaggio: M2727nf: 500 x 406 x 457 mm; M2727nfs: 500 x 406 x 546 mm. Imballato: M2727nf: 596 x 496 x 595 mm; M2727nfs: 596 x 496 x 785 mm |
| Peso | Senza imballaggio: M2727nf: 17,2 kg; M2727nfs: 20,5 kg. Imballato: M2727nf: 22 kg; M2727nfs: 25,91 kg |
| Gestione della stampante | HP Toolbox FX, HP Web Jetadmin, Web server integrato (solo Mac) |
| Ambiente operativo | Temperatura di funzionamento: da 15 a 32,5° C. Temperatura di funzionamento consigliata: da 15 a 32,5° C. Umidità di funzionamento: da 10 a 80% di umidità relativa. Umidità in funzionamento consigliata: da 10 a 80% di umidità relativa. Temperatura di immagazzinaggio: da -20 a 40° C. Umidità di immagazzinaggio: da 0 a 95% di umidità relativa. Rumorosità ISO 9296: potenza sonora: LwAd 6,4 B(A) (stampa a 27 ppm), 6,9 B(A) (ADF copia/stampa a 27 ppm), inudibile (pronta). Pressione sonora: LpAm 50,4 dB(A) (attiva/stampa), 55,4 B(A) (attiva/copia o scansione) |
| Certificazioni | CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006-Classe B; EN 61000-3-2: 2000+A2; EN 61000-3-3: 1995+A1; EN 55024: 1998+A1+A2; FCC Titolo 47 CFR, Parte 15 Classe B 2/ICES-003, Punto 3; GB9254-1998. Certificazioni: IEC 60950-1: 2001/EN 60950-1: 2001+A11; IEC 60825-1: 1993+A1; 1997+A2; 2001/EN 60825-1: 1994+A1; 2002+A2; 2001 (Prodotto Laser/LED di classe 1); GB4943-1995. ENERGY STAR: Si |
| Garanzia | Garanzia limitata di un anno |

Informazioni relative all'ordine

| Accessori | |
|----------------------|---|
| CB421A | HP SDRAM DIMM DDR2 144 pin da 64MB |
| CB422A | HP SDRAM DIMM DDR2 144 pin da 128MB |
| CB423A | HP SDRAM DIMM DDR2 144 pin da 256MB |
| Materiali di consumo | |
| Q7553A | Cartuccia di stampa HP per stampanti HP LaserJet, nero Q7553A con tecnologia Smart Printing 3.000 pagine standard in conformità a ISO/IEC 19752 |
| Q7553X | Cartuccia di stampa HP per stampanti HP LaserJet, nero Q7553X con tecnologia Smart Printing 7.000 pagine standard in conformità a ISO/IEC 19752 |
| Materiali di consumo | |
| CHP110 | Carta per ufficio HP, 80 g/m², A4, 210 x 297 mm, 500 fogli |
| CHP810 | Carta riciclata HP, 80 g/m², A4, 210 x 297 mm, 500 fogli |
| CHP210 | Carta multiuso per stampanti HP, 80 g/m², A4, 210 x 297 mm, 500 fogli |
| Connettività | |
| C6518A | Cavo USB HP, 2 m |
| C6520A | Cavo USB HP, 3 m |
| Servizi & supporto | |
| H5471E | HP Care Pack, sostituzione unità, 3 anni |
| UD910E | HP Care Pack, sostituzione il giorno lavorativo successivo, 2 anni |
| H5478E | HP Care Pack, intervento onsite il giorno lavorativo successivo, 3 anni |
| UD911E | HP Care Pack, intervento onsite il giorno lavorativo successivo, 3 anni |
| H2649PE | HP Care Pack, post garanzia, intervento onsite il giorno lavorativo successivo, 1 anno |
| H5739PE | HP Care Pack, post garanzia, sostituzione unità, 1 anno |

Per un elenco completo dei materiali di consumo, degli accessori e dei servizi, consultare il sito <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com/it>



© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2007. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie a copertura dei prodotti e dei servizi HP sono riportate nelle dichiarazioni di garanzia che accompagnano i prodotti e i servizi. Nulla di quanto contenuto nella presente Guida in linea ha valore di garanzia aggiuntiva. HP non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile di eventuali errori od omissioni contenute nel presente manuale.

Publicato in EMEA 09/07 4AA1-4462ITE

