



Sviluppate la produttività del vostro gruppo di lavoro con la stampante HP LaserJet serie P2050. Create documenti di elevata qualità con 1200 dpi, con velocità fino a 33 ppm. Le caratteristiche delle prestazioni comprendono memoria espandibile, stampa fronte/retro automatica<sup>1</sup> e connettività Gigabit<sup>2</sup>.



Stampante HP LaserJet  
P2055



Stampante HP LaserJet  
P2055d



Stampante HP LaserJet  
P2055dn

**Ideale per piccoli gruppi di lavoro di 1-3 utenti (P2055 e P2055d) e 1-8 utenti (P2055dn) nelle PMI e in ambienti aziendali di dimensioni più grandi in cui occorre una stampante b/n veloce, affidabile e dal minimo ingombro per realizzare facilmente documenti aziendali di elevata qualità.**

**Più operazioni completate in minor tempo con questa HP LaserJet dalle elevate prestazioni.**

Velocità di stampa fino a 33 ppm A4 e stampa rapida della prima pagina dalla modalità di risparmio energetico senza attesa con la tecnologia Instant-on. Risparmio di tempo e carta con la pratica stampa fronte/retro automatica<sup>3</sup>. Elaborazione rapida e accurata di complessi lavori di stampa con un processore a 600 MHz e memoria espandibile<sup>4</sup>. Condivisione affidabile e utilizzo efficiente delle risorse di stampa con connessioni ad elevata velocità tramite la connettività di rete integrata Gigabit<sup>5</sup>. Facilità di connessione della stampante al computer tramite la porta Hi-Speed USB 2.0.

**Creazione di documenti di qualità professionale con questa stampante compatta.**

Qualità professionale con risoluzione a 1200 dpi effettivi per stampare sempre testo nitido, linee sottili e immagini precise. I vassoi regolabili facilitano la stampa di una varietà di documenti in bianco e nero in tutti i formati, dall'A6 all'A4 (da tutti i vassoi). Più spazio libero sulla scrivania e pratico accesso alla stampante grazie al suo design sottile e compatto. La cartuccia di stampa ad alto rendimento per HP LaserJet All-in-one è progettata secondo criteri di semplicità e per offrire sempre grandi risultati.

**Installazione, utilizzo e manutenzione facili.**

La navigazione è intuitiva con il pannello di controllo LCD. Meno interruzioni con un vassoio di alimentazione da 250 fogli, un vassoio multifunzione da 50 fogli e un vassoio da 500 fogli opzionale. Ordinazione dei materiali di consumo con HP SureSupply<sup>6</sup>. HP Web Jetadmin consente di accedere allo stato della stampante, agli avvisi, alla configurazione e ad altro ancora. Il driver di stampa universale HP migliora facilità d'uso e produttività. L'intelligenza interattiva nella cartuccia di stampa HP genera avvisi quando i materiali di consumo si stanno esaurendo, facilitandone la gestione.

<sup>1</sup> Stampa fronte/retro automatica standard sui modelli P2055d e P2055dn

<sup>2</sup> Disponibile con il modello P2055dn.

<sup>3</sup> Stampa fronte/retro automatica standard soltanto sui modelli P2055d e P2055dn

<sup>4</sup> 64 MB di memoria sui modelli P2055 e P2055d (espandibile a 320 MB) e 128 MB di memoria sul modello P2055dn (espandibile fino a 384 MB)

<sup>5</sup> Disponibile con il modello P2055dn

<sup>6</sup> Caratteristiche e disponibilità del programma variano in base al paese; Per informazioni, visitare [www.hp.com/learn/suresupply](http://www.hp.com/learn/suresupply)

## Specifiche tecniche

<b>Tecnologia di stampa</b>	Laser		
<b>Velocità di stampa</b>	A4 nero: Fino a 33 ppm Prima pagina uscita nero: Solo 8,0 secondi (dallo spegnimento automatico/standby) La velocità può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.		
<b>Processore</b>	600 MHz, Doppio processore Feroceon ARM		
<b>Memoria</b>	<b>P2055:</b> 64 MB; <b>P2055d:</b> 64 MB; <b>P2055dn:</b> 128 MB; <b>P2055:</b> Espandibile fino a 320 MB mediante 1 slot DIMM da 144 pin disponibile; <b>P2055d:</b> Espandibile fino a 320 MB mediante 1 slot DIMM da 144 pin disponibile; <b>P2055dn:</b> Espandibile fino a 384 MB mediante 1 slot DIMM da 144 pin disponibile;		
<b>Risoluzione di stampa</b>	Fino a 1200 x 1200 dpi		
<b>Qualità di stampa</b>	HP ProRes 1200, HP FastRes 1200		
<b>Linguaggi della stampante</b>	HP PCL 5c, HP PCL 6, emulazione HP PostScript livello 3 con commutazione automatica di linguaggio		
<b>Stampa economica</b>	Risparmio fino al 50% di toner con economode, in base alla modalità di stampa		
<b>Caratteri di stampa/font</b>	45 font TrueType scalabili e 35 PostScript; 11 font TrueType scalabili e 11 font Line Printer non scalabili (solo PCL 5c)		
<b>Ciclo operativo (mensile, A4)</b>	Fino a 50.000 pagine		
<b>Volume mensile di pagine stampate consigliato</b>	da 750 a 3000		
<b>Margini di stampa</b>	superiore: 4 mm, sinistro: 4 mm, destro: 4 mm, inferiore: 4 mm		
<b>Gestione dei supporti</b>	<b>Ingresso</b>	<b>Capacità</b>	<b>Peso</b>
	Vassoio 1	Fogli: 50; buste: 5	Da 60 a 163 g/m <sup>2</sup> (percorso diretto della carta per supporti di stampa speciali)
	Vassoio 2	Fogli: 250	Da 60 a 120 g/m <sup>2</sup> (con il vassoio di raccolta standard)
	Vassoio 3 (Opzionale)	Fogli: 500	A4, A5, A6, B5, da 105 x 148 a 216 x 356 mm
	<b>Uscita:</b>	Fogli: Fino a 150 fogli. Buste: Fino a 5 buste. Lucidi per proiezioni: Fino a 75 fogli; Vassoio di raccolta da 150 fogli	
	<b>Stampa fronte/retro:</b>	<b>P2055:</b> Manuale (viene fornito il supporto driver); <b>P2055d:</b> Automatica (standard); <b>P2055dn:</b> Automatica (standard);	
<b>Tipi di supporto</b>	Carta (normale, leggera, pesante, comune, riciclata, ruvida), buste, etichette, cartoncini, lucidi, supporto pesante		
<b>Interfaccia e connettività</b>	<b>P2055:</b> Hi-Speed USB 2.0; <b>P2055d:</b> Hi-Speed USB 2.0; <b>P2055dn:</b> connettività di rete integrata HP Jetdirect Gigabit Ethernet, Hi-Speed USB 2.0; , Opzionale: Server di stampa wireless 802.11b/g HP Jetdirect ew2500 (J8021A)		
<b>Compatibilità con i sistemi operativi</b>	Windows® 7 (a 32 bit e 64 bit); Windows Vista® (a 32/64 bit); Microsoft® Windows® XP (a 32/64 bit), Server 2003 (a 32/64 bit), 2000; Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5, v10.6, UNIX, Linux (vedere <a href="http://www.hp.com/">http://www.hp.com/</a> ) Opzionale: Le versioni aggiornate di driver e software sono scaricabili dal sito Web dell'Assistenza HP LaserJet <a href="http://www.hp.com/support/lp2050series/">http://www.hp.com/support/lp2050series/</a> ; In paesi/regioni diversi dagli Stati Uniti all'indirizzo <a href="http://www.hp.com/">http://www.hp.com/</a>		
<b>Compatibilità con i sistemi operativi di rete</b>	Windows® 7 (a 32 bit e 64 bit); Windows Vista® (a 32/64 bit); Microsoft® Windows® XP (a 32/64 bit), Server 2003 (a 32/64 bit), 2000; Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5, v10.6, UNIX, Linux (vedere <a href="http://www.hp.com/">http://www.hp.com/</a> )		
<b>Requisiti minimi di sistema</b>	Supporto per Windows® 7. Per ulteriori informazioni, visitare il sito <a href="http://www.hp.com/go/windows7">www.hp.com/go/windows7</a> . È possibile che alcune funzionalità non siano disponibili. Windows Vista® (x32 e x64); Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, Server 2003, 2000 (solo driver): 512 MB di RAM, 350 MB di spazio libero su disco, unità CD-ROM, porta USB, Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5, v10.6; 256 MB di RAM, 150 MB di spazio disponibile su disco rigido; Unità CD-ROM, porta USB		
<b>Software</b>	Software di stampa HP su CD-ROM: programma di installazione/disinstallazione; driver (HP PCL 6); HP Toolbox FX per lo stato di diagnostica e la configurazione; Server Web HP integrato; guida; documentazione		
<b>Pannello di controllo</b>	Display LCD monocromatico a 16 caratteri su 2 righe sul pannello frontale, 6 tasti (Freccia su, Freccia giù, Seleziona, Invio, Annulla); 2 LED (Attenzione, Pronta)		
<b>Gestione della stampante</b>	HP Toolbox FX, HP Embedded Web Server, driver di stampa		
<b>Alimentazione</b>	Requisiti: Tensione in ingresso: da 110 a 127 V CA (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz); 220 - 240 V CA (+/-10%), 50 Hz (+/-2 Hz). Consumo: 570 Watt (attiva), 8 watt (spegnimento automatico/standby), 0,4 watt (spenta); TEC (Typical Electricity Consumption): 2,233 kWh/settimana		
<b>Peso</b>	Senza imballaggio: <b>P2055:</b> 9,9 kg; <b>P2055d:</b> 10,6 kg; <b>P2055dn:</b> 10,6 kg; Imballato: <b>P2055:</b> 12,4 kg; <b>P2055d:</b> 13,1 kg; <b>P2055dn:</b> 13,1 kg;		
<b>Ambiente operativo</b>	Temperatura di funzionamento: da 15 a 32,5° C. Temperatura di funzionamento consigliata: Da 17,5 a 25° C. Umidità di funzionamento: Da 10 a 80% di umidità relativa. Umidità di funzionamento consigliata: Dal 30% al 70% UR. Temperatura di immagazzinaggio: Da -20 a 60° C. Umidità di immagazzinaggio: Dal 10 al 90% di umidità relativa. Rumorosità ISO 9296: Potenza sonora : LwAd 6,8 B(A). Pressione sonora: LpAm 55 dB(A)		
<b>Certificazioni del prodotto</b>	Certificazioni relative alla sicurezza: IEC 60950-1 (internazionale), EN 60950-1+A11 (UE), IEC 60825-1+A1+A2, GS license (Europa), EN 60825-1+A1+A2 (Laser/dispositivo LED Classe 1) GB4943-2001, Direttiva sulla bassa tensione 2006/95/EC con marcatura CE (Europa); altre omologazioni per la sicurezza richieste dai singoli Paesi		
<b>Garanzia</b>	Un anno, restituzione a HP o un centro di assistenza autorizzato HP		

## Informazioni relative all'ordine

<b>CE456A</b>	Stampante HP LaserJet P2055; Cartuccia di stampa HP LaserJet, nero; CD (include il software e il manuale per l'utente); cavo di alimentazione; guida di supporto
<b>CE457A</b>	Come HP LaserJet P2055, più stampa fronte/retro automatica
<b>CE459A</b>	Come HP LaserJet P2055 più stampa automatica fronte/retro, connettività di rete integrata HP Jetdirect Gigabit Ethernet e 128 MB di RAM espandibili a 384 MB

### Accessori

<b>CE464A</b>	Vassoio per carta da 500 fogli per stampanti HP LaserJet
---------------	--

### Materiali di consumo

<b>CE505A</b>	Cartuccia di stampa HP LaserJet CE505A, nero Resa media della cartuccia 2.300 pagine standard. Resa dichiarata in conformità con ISO/IEC 19752*
<b>CE505X</b>	Cartuccia di stampa HP LaserJet CE505X, nero Resa media della cartuccia 6.500 pagine standard. Resa dichiarata in conformità con ISO/IEC 19752*

### Connettività

<b>Q6264A</b>	Cavo USB 2.0 ad alta velocità HP (1,8 m)
<b>J8021A</b>	Server di stampa wireless 802.11 b/g ew2500 HP Jetdirect

### Memoria

<b>CB420A</b>	DIMM HP DDR2 a 144 pin da 32 MB
<b>CB421A</b>	DIMM HP DDR2 a 144 pin da 64 MB
<b>CB422A</b>	DIMM HP DDR2 a 144 pin da 128 MB
<b>CB423A</b>	DIMM HP DDR2 a 144 pin da 256 MB

### Servizi & supporto

<b>UK923E</b>	HP Care Pack, restituzione con formula RTB, 2 anni
<b>UK924E</b>	HP Care Pack, restituzione con formula RTB, 3 anni
<b>UK928E</b>	HP Care Pack, sostituzione il giorno lavorativo successivo, 2 anni
<b>UK929E</b>	HP Care Pack, sostituzione il giorno lavorativo successivo, 3 anni
<b>UK931E</b>	HP Care Pack, supporto hardware onsite il giorno lavorativo successivo, 2 anni
<b>UK932E</b>	HP Care Pack, supporto hardware onsite il giorno lavorativo successivo, 3 anni
<b>UK933PE</b>	HP Care Pack, post garanzia, restituzione con formula RTB, 1 anno
<b>UK935PE</b>	HP Care Pack, post garanzia, sostituzione il giorno lavorativo successivo, 1 anno
<b>UK936PE</b>	HP Care Pack, post garanzia, supporto hardware onsite il giorno lavorativo successivo, 1 anno

Per un elenco completo dei materiali di consumo, degli accessori e dei servizi, consultare il sito <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com/it>



© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie a copertura dei prodotti e dei servizi HP sono riportate nelle dichiarazioni di garanzia che accompagnano i prodotti e i servizi. Nulla di quanto contenuto nella presente Guida in linea ha valore di garanzia aggiuntiva. HP non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile di eventuali errori od omissioni contenute nel presente manuale.

Pubblicato in EMEA 03/10 4AA2-1750ITE

