



Øk effektiviteten og produktiviteten med en brukervennlig HP MFP med høy ytelse. HPs kuleformede toner og en intelligent kassett gir optimal utskriftskvalitet og pålitelighet. Gjør mer med raske utskrifts-, kopi-, skanne- og faksfunksjoner av høy kvalitet.

Ideell for små og mellomstore bedrifter som trenger en effektiv, pålitelig enhet til å håndtere alle utskrifter i svart-hvitt og sørge for høy ytelse, funksjonalitet og nytteverdi.

Få all funksjonaliteten du trenger til en pris som passer ditt budsjett.

Skriv ut, kopier, skann og faks¹ med kun én pålitelig, brukervennlig enhet. Få Hi-Speed USB 2.0-kommunikasjon og enkel og sikker deling av HP MFP-enheten av flere brukere med raskt, funksjonsrikt nettverk. Håndter komplekse filer enkelt med 450 MHz prosessor og minne på opptil 64 MB. Beskytt MFPen mot tyveri med Kensington-låsen som følger med denne enheten. En 50-arks automatisk dokumentmater muliggjør ubetjent faksing, skanning og kopiering av flersiders dokumenter.

Få god ytelse som garantert vil produsere profesjonelle kvalitetsdokumenter.

Du får innebygd støtte for PCL 5e, PCL 6 og HP-emulering av Postscript-nivå 3, slik at du kan skrive ut sammensatte dokumenter. Opptil 19 200 dpi skanneroppløsning gir fargebilder av høy kvalitet. Fargeplanskanneren gjør det mulig å kopiere mange typer materiell, inkludert bøker og andre innbundne dokumenter. Rask avansert faksing¹ inkluderer privat mottak og FaxTel² og digital lagring av mer enn 300 sider. Intelligens innebygd i de originale HP-kassetten gir optimal utskriftskvalitet.

Se produktiviteten øke med raske utskrifter og kopiering og en rask første side ut.

HPs patenterte kuleformede toner gir gjennomgående skarp, klar tekst og flotte bilder – i den hastigheten du trenger. Utskrifts- og kopihastigheter på opptil 23 spm gir mindre venting og høyere produktivitet. Hurtigstartteknologi sørger for en første side fra strømsparemodus på mindre enn 9,5 sekunder, to ganger raskere enn skrivere uten dette³. Kopijobber starter også i løpet av sekunder fra strømsparemodus. Kopisortering som standard sparer deg for bryderiet med å sortere dokumentene manuelt.

¹ Faksfunksjon er bare inkludert på HP LaserJet M1522nf MFP-modellen

² Et håndsett er nødvendig for å bruke FaxTel-funksjonen

³ Undersøkelser utført av Quality Logic viser at typiske utskriftsjobber er på 3 til 5 sider

Hurtigstartteknologi bruker avansert fuserteknologi til å produsere første side raskere når en skriver har vært i strømsparemodus, slik at utskriftsjobben blir fortere ferdig.



HP LaserJet M1522n MFP



HP LaserJet M1522nf MFP

Tekniske spesifikasjoner

Utskriftsteknologi	Monokrom laser		
Utskriftshastighet	Opptil 23 spm. Første side ut, svart: < 9,5 sek. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare og dokumentets kompleksitet.		
Prosesor	450 MHz. Motorola Coldfire® V5e		
Minne	64 MB		
Utskrift	Kvalitet	REt, HP FastRes, HP TrueRes	
	Oppløsning	Opptil 600 x 600 dpi (1200 dpi effektivt)	
	Skriverspråk	HP PCL 5, HP PCL 6, HPemulering av Postscript-nivå 3	
	Økonomisk utskrift	Economode-innstilling for utskriftskvalitet gir tekst med mindre toner, N-opp-utskrift (sparer papir)	
	Skrifttyper/skrifter	45 skalerbare TrueType, 35 PostScript	
	Driftsyklus	Opptil 8000 sider per måned	
	Utskriftsmargen (mm)	Topp: 4 mm. Venstre: 4 mm. Høyre: 4 mm. Bunn: 4 mm	
Faksing	Modemhastighet	33,6 kbps (3 sek. per side)	
	Overholdelse av telekommunikasjonsstandarder	Telecom: ES 203 021, FCC Part 68, Industry Canada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Mexico), PTC-200 (New Zealand), AS/ACIF S002: 2001 (Australia), IDA PSTN1 (Singapore), TPS002-01 (Malaysia), IG 0005-11 (Taiwan), HKTA 2011 (Hong Kong SAR), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (Kina)	
	Faksminne	Opptil 300 sider (svart-hvitt)	
	Faksoppløsning	Standard: 203 x 98 dpi. Fin: 203 x 196 dpi. Superfin: 300 x 300 dpi (ikke raster)	
	Hurtigoppringing	12	
Skanning	Type	Glassplate, ADM. Fargeskanning: Ja	
	Skanneoppløsning	Optisk: Opptil 1200 dpi. Forbedret: Opptil 19200 dpi	
	Bitdybde	24-bits	
	Gråtonenivåer	256	
	Twain-versjon	TWAIN-kompatibel Versjon 1.9	
	Område som kan skannes	Minste mediestørrelse: Ingen minimum. Største mediestørrelse: 21,6 x 29,7 cm	
	Margen for skannet materiale	Venstre: 4 mm. Topp: 4 mm. Høyre: 4 mm. Bunn: 4 mm	
Kopiering	Kopieringshastighet	Opptil 23 kpm (enkeltark på glasset, ADM-kopiering av flere kopier på opptil 14,5 kpm)	
	Kopieringsoppløsning	600 x 600 dpi	
	Flere eksemplarer	Opptil 99	
	Forminskning/forstørring	25 til 400 %	
Mediehåndtering	Inn:	Kapasitet	Vekt
	Magasin 1	ark: 250	60 til 163 g/m ²
	Magasin 2	ark: 10, transparente:	60 til 163 g/m ²
	ADM	ark: 50	60 til 90 g/m ²
	Ut:	Ark: Opptil 125. Konvolutter: Opptil 10.	Transparentfilm: Opptil 10
	Dobbelsidig utskrift:	Manuelt (driverstøtte følger med)	

Bestillingsinformasjon

CC372A	HP LaserJet M1522n MFP, strømledning(er), en første HP LaserJet svart tonerkassett (kapasitet på 1000 standardsider i snitt), Komme i gang-hefte, informasjon om kundestotte, CD med programvare til enheten og elektronisk brukerhåndbok, kontrollpaneloverlegg, Readiris PRO OCR-program, 250-arks papirskuff, ADM-støtte
CB534A	HP LaserJet M1522n MFP Som HP LaserJet M1522n MFP med 33,6 kbps faksing (V.34, Super G3)



Tekniske spesifikasjoner

Medietyper	Papir (tykt, farget, tungt, brevhode, lett, vanlig, fortrykt, forhåndshullet, resirkulert, grovt), konvolutter, transparenter, etiketter, kartong
Grensesnitt og tilkobling	10/100Base-T Ethernet-nettverk, Hi-Speed USB (kompatibel med USB 2.0-spesifikasjonene)
Operativsystemkompatibilitet	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003; Sertifisert for Windows Vista™; Microsoft® Windows® XP Home, XP Media Center, XP Professional, XP Professional x64; XP Tablet PC; Mac OS X v10.3 eller høyere; Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6; HP-UX 10.20, 11.x; RED HAT Linux 6.x eller høyere; SUSE Linux 6.x eller høyere; Solaris® 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (bare SPARC®-systemer); AIX 3.2.5 eller høyere; MPE-iX; Citrix® MetaFrame®; Terminal Services. De nyeste driverne er tilgjengelig fra http://www.hp.com
Kompatibilitet med nettverksoperativsystem	Via innebygd 10/100 Ethernet-tilkobling, støtter TCP/IP-baserte løsninger: Windows® 2000, Windows® XP Home, Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64, Windows® Server 2003, Windows Vista™ Ready, Windows Vista™-64; Novell® NetWare NDPS-tjenester via TCP/IP bare på 3.2, 4.2, 5.x, 6.x; HP Gateway (bare TCP/IP "raw") og Novell® LPD-gateway; Mac OS 10.3 eller høyere; støtte for Bonjour discovery; RED HAT Linux 6.x eller høyere; SUSE Linux 6.x eller høyere; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris® 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (bare SPARC®-systemer); AIX 3.2.5 eller høyere; MPE-iX; Citrix® MetaFrame®; Terminal Services
Minstekrav til systemet	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003: en Pentium® II-prosessor eller høyere, 64 MB minne, 250 MB harddiskplass, SVGA 800 x 600 med 16-bits fargeskjerm, Internet Explorer 5.5 eller høyere (full installasjon), CD-ROM-stasjon, USB-port (bare utskriftsdriver, skannerdriver); Microsoft® Windows® XP-32 Home, XP-32 Professional: en Pentium® II-prosessor (Pentium® III eller høyere anbefales), 128 MB minne, 250 MB harddiskplass, SVGA 800 x 600 med 16-bits fargeskjerm, Internet Explorer 5.5 eller høyere (full installasjon), CD-ROM-stasjon, USB-port; Microsoft® Windows® XP-x64: en Pentium® II-prosessor (Pentium® III eller høyere anbefales), 128 MB minne, 250 MB harddiskplass, SVGA 800 x 600 med 16-bits fargeskjerm, Internet Explorer 5.5 eller høyere (full installasjon), CD-ROM-stasjon, USB-port; Windows Vista™-32 Home, -32 Professional: 1 GHz prosessor, 512 MB minne, se brukerhåndboken for minstekrav til harddiskplass, SVGA-skjerm 800 x 600 med 16-bits farger, Internet Explorer 5.5 eller høyere (full installasjon), CD-ROM-stasjon, USB-port; Windows Vista™-64: 1 GHz prosessor, 512 MB minne, se brukerhåndboken for minstekrav til harddiskplass, SVGA-skjerm 800 x 600 med 16-bits farger, Internet Explorer 5.5 eller høyere (full installasjon), CD-ROM-stasjon, USB-port. Mac OS X v10.3 eller høyere; G3- (500 MHz), G4-, G5- eller Intel®-prosessorer, 512 MB minne, 100 MB diskplass, USB- eller nettverksport, CD-ROM-stasjon
Standardprogramvare	M1522n MFP: HP Toolbox FX, HP LaserJet Scan, TWAIN 1.9- eller WIA-skannerdriverne, Readiris PRO OCR-programvare (installerer ikke med annen programvare, men separat), skriverdriverne (HP PCL 6, HP PCL 5e, HP-emulering av Postscript-nivå 3), installerings-/avinstalleringsprogram, HP Director (Macintosh); M1522nf MFP: HP Toolbox FX, HP LaserJet Scan, TWAIN 1.9- eller WIA-skannerdriverne, HP LaserJet Fax, HP installeringsveiviser for faks, Readiris PRO OCR-programvare (installerer ikke med annen programvare, men separat), skriverdriverne (HP PCL 6, HP PCL 5e, HP-emulering av Postscript-nivå 3), installerings-/avinstalleringsprogram, HP Director (Macintosh); Driverne på internett: M1522n MFP: Installeringsprogram, utskriftsdriverne, HP Scan-programvare, HP Toolbox FX for administrasjon og støtte, Readiris PRO OCR-programvare, HP programvareoppdatering, Web Jetadmin, Enterprise Installer; M1522nf MFP: Installeringsprogram, utskriftsdriverne, HP Send Fax, HP Scan-programvare, HP Toolbox FX for administrasjon og støtte, Readiris PRO OCR-programvare, HP programvareoppdatering, Web Jetadmin, Enterprise Installer
Kontrollpanel	M1522n MFP: 2-linjers LCD-skjerm, alfanumeriske taster, navigeringsknapper pluss 2 lamper (oppsett, opp, ok, ned, tilbake, avbryt), kopiknapper (start kopiering, forminsk/forstør, lysere/mørkere, kvalitet, antall kopier), 2 skanneknapper (start skanning, skann til); M1522nf MFP: 2-linjers LCD-skjerm, alfanumeriske knapper, navigeringsknapper pluss 2 lamper (oppsett, opp, ok, ned, tilbake, avbryt), faksknapper (start faks, telefonbok, volum, oppløsning, ring på nytt, direktetaster, skift), kopiknapper (start kopiering, forminsk/forstør, lysere/mørkere, kvalitet, antall kopier), 2 skanneknapper (start skanning, skann til).
Strøm	Krav: Inngangsspenning 110 til 127 V vs (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 4,5 A; 220 til 240 V vs (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 2,6 A. Forbruk: Maks. 410 watt (aktiv/utskrift), maks. 325 watt (aktiv/kopiering eller skanning), maks. 10,5 watt (klar/hvilemodus), 0 watt (av)
Mål (b x d x h)	Uten emballasje: 496 x 406 x 402 mm. Med emballasje: 600 x 500 x 505 mm
Vekt	Uten emballasje: 11 kg. Med emballasje: 15,6 kg
Skriveradministrasjon	HP Toolbox FX, HP Web Jetadmin, innebygd webserver (bare Mac)
Driftsmiljø	Temperatur ved drift: 15 til 32,5° C. Anbefalt temperatur ved drift: 15 til 32,5° C. Fuktighet ved drift: 10 til 80% RF. Anbefalt fuktighet ved drift: 10 til 80% RF. Lagringstemperatur: -20 til 40° C. Fuktighet ved lagring: 0 til 95% RF. Støynivå iht. ISO 9296: lydstryke: LwAd 6,5 B(A) (kont. utskrift med 23 spm), 6,8 B(A) (ADM-kopiering/utskrift med 23 spm), ikke hørbar (klar). Lydrykk: LpAm 52 dB(A) (aktiv/utskrift), 53,7 dB(A) (aktiv/kopiering el. skanning), ikke hørbar (klar)
Sertifiseringer	CISPR 22: 2005 /EN 55022: 2006-Class B; EN 61000-3-2: 2000+A2; EN 61000-3-3: 1995+A1; EN 55024: 1998+A1+A2; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B 2/ICES-003, Issue 3; GB9254-1998. Overholdelse av forskrifter: IEC 60950-1: 2001/EN 60950-1: 2001+A11; IEC 60825-1: 1993+A1: 1997+A2: 2001/EN 60825-1: 1994+A1: 2002+A2: 2001 (Laser/LED-produkt i klasse 1); GB4943-1995. ENERGY STAR: Ja
Garanti	Ett års begrenset garanti

Bestillingsinformasjon

Rekvisita	
CB436A	HP LaserJet CB436A tonerkasset, svart, med intelligent utskriftsteknologi 2000 standardsider. Oppgitt kapasitet er i henhold til ISO/IEC 19752.
Utskriftsmedier	
CHP110	HP kontorpapir 80 g/m ² – A4 / 210 x 297 mm / 500 ark
CHP210	HP Printing Paper 80 g/m ² – A4 / 210 x 297 mm / 500 ark
CHP810	HP resirkulert papir 80 g/m ² – A4 / 210 x 297 mm / 500 ark
Tilkobling	
C6518A	HP USB-kabel, 2m
C6520A	HP USB-kabel, 3m

Service og kundestøtte

U9811E	HP Care Pack, neste virkedag på stedet, 3 år
U9809E	HP Care Pack, retur til HP, 3 år
U9810E	HP Care Pack, utskifting neste dag, 3 år
U9813PE	HP Care Pack, neste virkedag på stedet etter garanti, 1 år
UA152PE	HP Care Pack, retur til HP etter garanti, 1 år
U9812PE	HP Care Pack, utskifting neste dag etter garanti, 1 år
UD908E	HP Care Pack, neste virkedag på stedet, 2 år
UD906E	HP Care Pack, retur til HP, 2 år
UD907E	HP Care Pack, utskifting neste dag, 2 år
UF925E	HP Care Pack, neste virkedag på stedet, 1 år

Du finner en komplett liste over rekvisita, tilbehør og tjenester på <http://www.hp.com>

<http://www.hp.no>



© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2007. ©2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Opplysningene som fremkommer her kan endres uten varsel. De eneste garantiene som innrømmes for HP-produkter og -tjenester er de som eksplisitt fremkommer i garanti- og servicebøker som følger med slike produkter og tjenester. Det som fremkommer her må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

Publisert i EMEA 11/07 4AA1-6056NOE

