



Øk produktiviteten til arbeidsgruppen med HP LaserJet P2050-skriverserien. Lag dokumenter i høy kvalitet med 1200 dpi ved høye hastigheter på opptil 33 spm. Ytelsesfunksjoner inkluderer utvidbart minne, automatisk tosidig utskrift¹ og Gigabit-nettverk².



HP LaserJet P2055-skriver

Ideell for små arbeidsgrupper på 1-3 brukere (P2055 og P2055d) og 1-8 brukere (P2055dn) i SMBer og store bedrifter, som trenger en rask, pålitelig og plassbesparende svart-hvitt-skriver for enkel utskrift av forretningsdokumenter i høy kvalitet.

Få gjort mer på mindre tid med denne HP LaserJet-skriveren med høy ytelse.

Få utskriftshastigheter på opptil 33 spm i A4-format, og rask første side ut fra lavstrømsmodus med Instant-on-teknologi. Spar tid og papir med praktisk automatisk tosidig utskrift³. Behandle komplekse utskriftsjobber raskt og nøyaktig med 600 MHz prosessor og utvidbart minne⁴. Pålitelig deling og effektiv utnyttelse av utskriftsressurser med høyhastighetstilkobling via innebygd Gigabit-nettverkskort⁵. Koble skriveren enkelt til datamaskinen Hi-Speed USB 2.0-porten.



HP LaserJet P2055d-skriver

Lag utskrifter av profesjonell kvalitet med denne kompakte skriveren.

Oppnå profesjonell kvalitet med ekte 1200 dpi oppløsning for utskrift av skarp tekst, fine linjer og klare bilder, hver gang du skriver ut. Justerbare papirskuffer hjelper deg med å skrive ut en rekke dokumenter i svart-hvitt i alle størrelser, fra A6 til A4 (fra alle skuffer). Spar verdifull plass på skrivebordet og gled deg over praktisk tilgang til skriveren med den stilige, kompakte designen. HP All-in-one LaserJet-tonerkassetten med høy ytelse er laget for enkelhet og gir gjennomgående flotte resultater.



HP LaserJet P2055dn-skriver

Enkel å installere, bruke og vedlikeholde.

Intuitiv navigering med LCD-kontrollpanel. Færre avbrudd med 250-arks papirskuff, 50-arks universalskuff og (som tillegg) 500-arks skuff. Bestill og rekvisita enkelt med HP SureSupply⁶. HP Web Jetadmin gir tilgang til skriverstatus, varsler, konfigurasjonsinnstillinger og mer. HPs universelle utskriftsdriver øker brukervennligheten og produktiviteten. Interaktiv intelligens som er innebygd i HP-tonerkassetten varsler når det er lite toner og gjør administrasjonen enklere.

¹ Automatisk tosidig utskrift er standard på modellene P2055d og P2055dn

² Tilgjengelig på P2055dn-modellen.

³ Automatisk tosidig utskrift er standard bare på modellene P2055d og P2055dn

⁴ 64 MB minne på modellene P2055 og P2055d (kan utvides til 320 MB) og 128 MB minne på P2055dn (kan utvides til 384 MB)

⁵ Tilgjengelig på P2055dn-modellen

⁶ Programfunksjoner og tilgjengelighet kan variere fra land til land; Du får vite mer på www.hp.com/learn/suresupply

Tekniske spesifikasjoner

Utskriftsteknologi	Laser		
Utskriftshastighet	A4 svart: Opptil 33 spm Første side ut svart: Så raskt som 8,0 sek (fra autom. av/standby) Eksakte hastigheter vil variere med systemkonfigurasjon, programvare, drivere og dokumentkompleksitet.		
Proseszor	600 MHz, Feroceon ARM dobbel prosessor		
Minne	P2055: 64 MB; P2055d: 64 MB; P2055dn: 128 MB; P2055: Kan utvides til 320 MB via 1 ledig 144-pinners DIMM-spor; P2055d: Kan utvides til 320 MB via 1 ledig 144-pinners DIMM-spor; P2055dn: Kan utvides til 384 MB via 1 ledig 144-pinners DIMM-spor;		
Utskriftsoppløsning	Opptil 1200 x 1200 dpi		
Utskriftskvalitet	HP ProRes 1200, HP Fastres 1200		
Skriverspråk	HP PCL 5c, HP PCL 6, HP Postscript Level 3-emulering med automatisk språkvskling		
Økonomisk utskrift	Economode sparer inntil 50 % toner avhengig av utskriftsmodus		
Skrifttyper/skrifter	45 skalerbare TrueType-skrifter og 35 PostScript; 11 skalerbare TrueType-skrifter og 11 ikke-skalerbare Line Printerskrifter (bare PCL 5c)		
Kapasitet (månedlig, A4)	Opptil 50 000 sider		
Anbefalt månedlig sidevolum	750 til 3000		
Utskriftsmarger	topp: 4 mm, venstre: 4 mm, høyre: 4 mm, bunn: 4 mm		
Mediehåndtering	Inn	Kapasitet	Vekt
	Skuff 1	Ark: 50; konvolutter: 5	60 til 163 g/m ² (rett papirbane for spesialpapir)
	Skuff 2	Ark: 250	60 til 120 g/m ² (ved bruk av standardutskuff)
	Skuff 3 (Tilleggsstyr)	Ark: 500	
	Ut:	Ark: Opptil 150 ark. Konvolutter: Inntil 5 konvolutter. Transparentfilm: Opptil 75 ark; 150-arks utskuff	
	Dobbeltsidig utskrift:	P2055: Manuelt (driverstøtte følger med); P2055d: Automatisk (standard); P2055dn: Automatisk (standard);	
Medietyper	Papir (bestreket, tynt, tykt, vanlig, resirkulert, grovt), konvolutter, etiketter, kartong, transparenter, tunge medier		
Grensesnitt og tilkobling	P2055: Hi-Speed USB 2.0; P2055d: Hi-Speed USB 2.0; P2055dn: HP Jetdirect Gigabit Ethernet-nettverksfunksjonalitet, Hi-Speed USB 2.0; , Tilleggsstyr: HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådløs utskriftsserver (J8021A)		
Operativsystemkompatibilitet	Windows® 7 (32-bit/64-bit); Windows Vista® (32-bit/64-bit); Microsoft® Windows® XP (32-bit/64-bit), Server 2003 (32-bit/64-bit), 2000; Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5, v10.6, UNIX, Linux (se http://www.hplip.net) Tilleggsstyr: Oppdaterte drivere og programvare er tilgjengelig på nettstedet for HP LaserJet-støtte, http://www.hp.com/support/lpj2050series/ ; I land og regioner utenfor USA er adressen http://www.hp.com/		
Kompatibilitet med nettverksoperativsystem	Windows® 7 (32-bit/64-bit); Windows Vista® (32-bit/64-bit); Microsoft® Windows® XP (32-bit/64-bit), Server 2003 (32-bit/64-bit), 2000; Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5, v10.6, UNIX, Linux (se http://www.hplip.net)		
Minstekrav til systemet	Klar for Windows® 7. Du finner mer informasjon på www.hp.com/go/windows7 . Enkelte funksjoner kan være utilgjengelige. Windows Vista® (x32 og x64); Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, Server 2003, 2000 (bare drivere): 512 MB minne, 350 MB ledig harddiskplass, CD-ROM-stasjon, USB-port, Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5, v10.6; 256 MB minne, 150 MB ledig harddiskplass; CD-ROM-stasjon, USB-port		
Programvare	HP skriverprogramvare på CD-ROM: installerer/avinstallerer; drivere (HP PCL 6); HP Toolbox FX for feilsøkningsstatus og konfigurering; HP innebygd webserver; hjelp; dokumentasjon		
Kontrollpanel	Frontpanelskjerm med 2 linjer à 16 tegn, 6 knapper (pil opp, pil ned, velg, retur, avbryt), 2 lamper (varsel, klar)		
Skriveradministrasjon	HP Toolbox FX, HP innebygd webserver, skriverdrivere		
Strøm	Krav: Inngangsspenning: 110 til 127 V vs (+/- 10 %), 60 Hz (+/- 2 Hz); 220 til 240 V vs (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 2 Hz). Forbruk: 570 watt (aktiv), 8 watt (autom. av/ventemodus), 0,4 watt (av); Typisk strømforbruk (TEC): 2,23 kW/uke		
Vekt	Uten emballasje: P2055: 9,9 kg; P2055d: 10,6 kg; P2055dn: 10,6 kg; Pakket: P2055: 12,4 kg; P2055d: 13,1 kg; P2055dn: 13,1 kg;		
Driftsmiljø	Temperatur ved drift: 15 til 32,5° C. Anbefalt temperatur ved drift: 17,5 til 25 °C. Fuktighet ved drift: 10 til 80% RF. Anbefalt fuktighet ved drift: 30 til 70 % RF. Lagringstemperatur: -20 til 60° C. Fuktighet ved lagring: 10 til 90 % RF. Støynivå iht. ISO 9296: Lydstyrke : LwAd 6,8 B(A). Lydtrykk: LpAm 55 dB(A)		
Produktsertifiseringer	Sikkerhetsertifiseringer: IEC 60950-1 (internasjonal), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, GS-lisens (Europa), EN 60825-1+A1+A2 (laser/LED-enhet i klasse 1) GB4943-2001, lavspenningsdirektiv 2006/95/EU med CE-merking (Europa); andre sikkerhetsgodkjenninger som kreves i de enkelte land		
Garanti	Ett år, retur til HP eller et HP-autorisert verksted		

Bestillingsinformasjon

CE456A	HP LaserJet P2055-skriver; HP LaserJet svart tonerkassett; CD (inkluderer programvare og brukerhåndbok); strømkabel; kundestøttebrosjyre
CE457A	Som HP LaserJet P2055, pluss automatisk tosidig utskrift
CE459A	Som HP LaserJet P2055, pluss automatisk tosidig utskrift, innebygd HP Jetdirect Gigabit Ethernet-nettverksfunksjonalitet og 128 MB minne som kan utvides til 384 MB
Tilbehør	
CE464A	HP LaserJet 500-ark materskuff
Rekvisita	
CE505A	HP LaserJet CE505A svart tonerkassett Gjennomsnittlig antall sider per kassett er 2 300 standardsider. Oppgitt kapasitet er i henhold til ISO/IEC 19752*
CE505X	HP LaserJet CE505X svart tonerkassett Gjennomsnittlig antall sider per kassett er 6 500 standardsider. Oppgitt kapasitet er i henhold til ISO/IEC 19752*
Tilkobling	
Q6264A	HP USB høyhastighetskabel (6 fot./1,8 m)
J8021A	HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådløs utskriftsserver
Minne	
CB420A	HP 32 MB DDR2 144-pinners DIMM
CB421A	HP 64 MB DDR2 144-pinners DIMM
CB422A	HP 128 MB DDR2 144-pinners DIMM
CB423A	HP 256 MB DDR2 144-pinners DIMM
Service og kundestøtte	
UK923E	HP Care Pack, retur til forretning, 2 år
UK924E	HP Care Pack, retur til forretning, 3 år
UK928E	HP Care Pack, utskifting neste arbeidsdag, 2 år
UK929E	HP Care Pack, utskifting neste arbeidsdag, 3 år
UK931E	HP Care Pack, maskinvarestøtte på stedet neste arbeidsdag, 2 år
UK932E	HP Care Pack, maskinvarestøtte på stedet neste arbeidsdag, 3 år
UK933PE	HP Care Pack, etter garanti, retur til forretning, 1 år
UK935PE	HP Care Pack, etter garanti, utskifting neste arbeidsdag, 1 år
UK936PE	HP Care Pack, etter garanti, maskinvarestøtte på stedet neste arbeidsdag, 1 år

Du finner en komplett liste over rekvisita, tilbehør og tjenester på <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com/no>



© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Opplysningene som fremkommer her, kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene som innrømmes for HP produkter og tjenester, er de som eksplisitt fremkommer i garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Det som fremkommer her må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

Publisert i EMEA 03/10 4AA2-1750NOE

