

Domowe studio fotograficzne HP Photosmart A826



Domowe centrum fotograficzne — wybieraj, twórz i drukuj spersonalizowane zdjęcia za pomocą dużego ekranu dotykowego 17,7 cm. Korzystaj z rysika i klawiatury ekranowej, aby dodać komentarze i grafikę, bez komputera. Wewnętrzny podajnik na 100 arkuszy zapewnia czystość papieru.

Domowe centrum fotograficzne HP Photosmart A826 jest przeznaczone dla użytkowników domowych poszukujących urządzenia łatwego w obsłudze, wyposażonego w wygodny duży ekran dotykowy i wbudowany podajnik papieru oraz zapewniającego studyjną jakość zdjęć.

Drukuj, udostępniaj i przeglądaj zdjęcia w eleganckim domowym centrum fotograficznym z ekranem dotykowym 17,7 cm. Stwórz eleganckie centrum fotograficzne w domu i ciesz się nowymi możliwościami drukowania zdjęć. Włóż kartę pamięci, przejrzyj zdjęcia i wydrukuj je, korzystając z dużego kolorowego ekranu dotykowego 17,7 cm. Można obejrzeć pokaz slajdów, wykorzystując drukarkę jako ramkę do zdjęć cyfrowych. Można wskazać palcem zdjęcia do wydrukowania bezpośrednio z pokazu slajdów lub wyświetlić miniaturki. Korzystając z opcjonalnego adaptera HP Bluetooth®¹, można nawet drukować zdjęcia z telefonów z aparatem.

Klawiatura na ekranie dotykowym i biblioteka graficzna pozwalają opatrzyć zdjęcia komentarzem itd.

W kilka minut można zamienić każde zdjęcie w prawdziwie osobistą pamiątkę. Palcem lub rysikiem można dodawać komentarze, tworzyć efekty artystyczne lub rysować w różnych kolorach. Korzystając z klawiatury ekranowej, można dodawać podpisy, daty i opisy — można nawet wybrać ulubioną czcionkę. Do wyboru jest też ponad 200 różnych ramek i obiektów graficznych, które pozwolą wykończyć zdjęcia. Wygodny przycisk szybkiego wybierania pozwala automatycznie usunąć efekt czerwonych oczu.

Wewnętrzny podajnik na 100 arkuszy pozwala utrzymać papier fotograficzny w czystości i gotowości.

Drukuj kiedy chcesz — wewnętrzny podajnik na 100 arkuszy utrzymuje papier w gotowości. Do drukarki można włożyć cały pakiet papieru fotograficznego, dzięki czemu będzie zawsze dostępny. Wystarczy podnieść pokrywę i uzupełnić zapas papieru. Drukuj zdjęcia z marginesami lub bez, we wszystkich standardowych formatach, np. 10x15 cm i 13x18 cm. Na papierze HP Advanced Photo można drukować szybko schnące, odporne na działanie wody zdjęcia gotowe do oglądania zaraz po wydrukowaniu.

¹ Bezprzewodowy adapter do drukarek HP bt500 Bluetooth® USB 2.0 nie wchodzi w skład zestawu. Należy go zakupić osobno.

Dane techniczne

Prędkość druku	Typ dokumentu 10 x 15 cm fotografia kolorowa (papier fotograficzny)	Tryb draft W zaledwie 39 sekund (z marginesami, bezpośrednie połączenie)	Szybki normalny W zaledwie 39 sekund (z marginesami, bezpośrednie połączenie)	Tryb normal W zaledwie 52 sekund (z marginesami, bezpośrednie połączenie)	Najlepszy W zaledwie 79 sekund (z marginesami, bezpośrednie połączenie)
Jakość druku	Zależnie od rodzaju wydruku, trybu drukowania i podobnych wielkości. Prędkość druku zależy od konfiguracji systemu, wykorzystywanego oprogramowania i gęstości zdjęcia. Kolor: Rozdzielczość optymalizowana do 4800 x 1200 dpi przy druku w kolorze z komputera, rozdzielczość wejściowa 1200 dpi				
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows® XP Home, Windows® XP Professional, Windows Vista™ Ready, Mac OS X v10.3.9, Mac OS X v10.4, Intel® Mac				
Minimalne wymagania systemowe	Windows®: 900 MB wolnego miejsca na dysku twardym (system Windows Vista™), dla wszystkich innych systemów: 350 MB wolnego miejsca na dysku twardym na instalację oprogramowania, napęd CD-ROM lub DVD-ROM, zalecany dostęp do Internetu, monitor SVGA 800 x 600 z 16-bitową głębią koloru (zalecana 32-bitowa), port i przewód USB, Adobe® Acrobat® Reader 5 lub nowszy, Internet Explorer 6.0 lub nowszy; Windows Vista™: 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64) procesor 800 MHz (zalecane: procesor 1 GHz i pamięć 1 GB lub więcej); Windows® XP (Home, Professional): dowolny procesor Intel® Pentium® II, Celeron® lub zgodny, 233 MHz (zalecane: Pentium® III 300 MHz lub lepszy); Windows® XP Professional x64: dowolny procesor AMD® Athlon 64, AMD® Opteron, Intel® Xeon z obsługą Intel EM64T, Intel® Pentium® 4 z obsługą Intel® EM64T, 256 MB RAM (zalecane 512 MB lub więcej), Internet Explorer Macintosh: Procesor G3 (zalecany G4 lub lepszy), system Mac OS X w wersji 10.3.9 lub 10.4, 128 MB pamięci RAM (zalecane 256 MB lub więcej), 300 MB wolnego miejsca na dysku twardym na instalację oprogramowania, oprogramowanie QuickTime 5.0 lub nowsze; dowolna przeglądarka internetowa				
Pamięć	64 MB				
Języki drukowania	HP PCL 3 GUI				
Zalecana gramatura nośników	Papier HP Photo o gramaturze do 280 g/m ²				
Zalecane nośniki	Papier HP Advanced Photo: 10 x 15 cm				
Formaty nośników	Standardowo: 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 10 x 30 cm, Nietypowe: 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 10 x 30 cm				
Obsługa nośników/wejście	Liczba arkuszy: Do 100, Karty: Do 100				
Podajnik papieru	Standardowo: 1				
Obsługa nośników/wyjście	Do 100				
Drukowanie dwustronne	Brak (nie obsługuje)				
Zasilanie	Napięcie wejściowe: 100 – 240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz), zewnętrzny moduł zasilacza				
Zużycie energii	Maksymalnie 4,3 W (drukarka wyłączona), maksymalnie 6,7 W (tryb gotowości), maksymalnie 16 W (drukarka aktywna, drukowanie), maksymalnie 24 W				
Interfejsy	USB — zgodny ze specyfikacją USB 2.0, port PictBridge, gniazda na karty pamięci, opcjonalnie: Bezprzewodowy adapter do drukarek HP bt450 Bluetooth (Q6398A), adapter HP bt500 Bluetooth USB 2.0 (Q6273A), zestaw HP do druku bezprzewodowego (Q6259A)				
Panel sterowania	Wyświetlacz o przekątnej 14,2 cm z ekranem dotykowym				
Dołączone oprogramowanie	Oprogramowanie HP Photosmart				
Wymiary (sz. x gł. x wys.)	Bez opakowania: 263 x 244 x 275 mm, Maksymalnie: 263 x 384 x 324 mm, w opakowaniu: 294 x 244 x 327 mm				
Waga	Bez opakowania: 2,63 kg, w opakowaniu: 3,84 kg				
Środowisko pracy	Zakresy środowiskowe: temperatura pracy: od 5 do 40 °C; Zalecana temperatura pracy: Od 15°C do 35°C; wilgotność podczas pracy: wilgotność względna 5-95%; Zalecana wilgotność podczas pracy: wilgotność względna 20-80%; Temperatura przechowywania: Od -30 do 60 °C; Wilgotność przechowywania: wilgotność względna 5-95%; poziom szumów wg iso 9296: moc dźwięku: Iwad 5,5 B(A)				
ENERGY STAR	Nie				
Wydajność materiałów eksploatacyjnych	Informacje o wydajności wkładów (drukowanie zwykłych stron i zdjęć) oraz innych wkładach można znaleźć na stronie http://www.hp.com/go/pageyield				
Gwarancja	Standardowa ograniczona roczna gwarancja na sprzęt. Opcje gwarancji i pomocy technicznej są różne w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych uwarunkowań prawnych.				

Informacje o zamawianiu

Q8550A	Domowe centrum fotograficzne HP Photosmart A826, trójkolorowy atramentowy wkład drukujący HP 110 (wkład próbny), próbnik nośników fotograficznych w formacie 13 x 18 cm, oprogramowanie HP Photosmart Essential, instrukcja instalacyjna, podręcznik użytkownika, zasilacz
---------------	--

Akcesoria	
Q6273A	Bezprzewodowy adapter Bluetooth-USB 2.0 HP bt500
C6518A	Kabel HP USB, 2m
C6520A	Kabel HP USB, 3m

Materiały eksploatacyjne	
CB304AE	Trójkolorowy atramentowy wkład drukujący HP 110 z atramentami Vivera
Q8700AE	Zestaw HP Photo Value Pack seria 110 z atramentami Vivera, 10 x 15 cm, 120 arkuszy

Nośniki	
Q8008A	Papier HP Advanced Photo, błyszczący, 250 g/m ² , 10 x 15 cm bez marginesów, 60 arkuszy
Q8691A	Papier HP Advanced Photo, błyszczący, 250 g/m ² , 10 x 15 cm bez marginesów, 25 arkuszy
Q8696A	Papier HP Advanced Photo, błyszczący, 250 g/m ² , 13 x 18 cm bez marginesów, 25 arkuszy

Serwis i wsparcie	
UG060E	pakiety serwisowe HP Care Pack, serwis w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym, 3 lata
UG185E	pakiety serwisowe HP Care Pack, wymiana urządzenia (czas standardowy), 3 lata
UG233E	pakiety serwisowe HP Care Pack, usługa w punkcie serwisowym HP, 3 lata. (UG233E: tylko: kraje bałtyckie, Grecja, Polska, Turcja, Europejskie Rynki Wschodzące, Słowenia, Czechy, Słowacja, Węgry. UG060E/UG185E: pozostałe kraje europejskie).

Pełna oferta materiałów eksploatacyjnych, nośników i akcesoriów znajduje się na stronie www.hp.com

www.hp.com/go/photosmart <http://www.hp.pl>



Intensywne i trwałe kolory

©Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2007. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą bez uprzedzenia ulec zmianie. Jedyne gwarancje, jakich HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Żaden zapis niniejszego dokumentu nie może być uważany za dodatkową gwarancję. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie. Publikacja na region EMEA 08/07 4AA0-9522PLE

