



Można skoncentrować się na kreatywnej pracy i przedstawiać swoje pomysły na wydrukach fotograficznej jakości i w imponujących kolorach, które będą odporne na blaknięcie dłużej niż fotografie wywoływane metodami tradycyjnymi<sup>1</sup>. Wydruki bez ograniczeń – drukowanie w każdym formacie aż do A1+.



Drukarka HP Designjet  
130



Drukarka HP Designjet  
130r

**Idealna dla grafików, którzy oczekują doskonałej jakości obrazu i wiernego odwzorowania kolorów do drukowania projektów, propozycji układu strony, makiet i wydruków próbnych bez ponoszenia kosztów zlecenia drukowania na zewnątrz. Profesjonalni fotograficy mogą uzyskać wyraźne wydruki o jakości fotograficznej, które będą odporne na blaknięcie dłużej niż tradycyjne fotografie, a eksperci z przygotowalni offsetowych mogą w ciągu godziny przygotować wydruki próbne o wiernie oddanych kolorach.**

**Zrób wrażenie na swoich klientach dostarczając wydruki o wyjątkowej fotograficznej jakości i doskonałych, odpornych na blaknięcie kolorach.**

Drukuj trwałe obrazy przy użyciu atramentów barwnikowych HP o specjalnej formule. Twórz przyciągając uwagę obrazy z rozdzielczością do 2400 dpi przy objętości kropelki atramentu wynoszącej tylko 4 pikolitry, pozwalającej uzyskać realistyczne kolory i szczegóły, wyższy kontrast i płynne przejścia tonalne. Osiągaj najlepsze rezultaty drukując na papierach HP Premium Plus Photo and Proofing Gloss, które pozwolą na uzyskanie dużej głębi kolorów, minimalnej widoczności punktów zadruku i jednolitego połysku. Technologia wewnętrznego analizowania kolorów zapewni uzyskanie niezmiennych kolorów na wszystkich wydrukach.

**Pracuj na dowolnych formatach – od pocztówkowego do plakatowego bez konieczności wycinania i wklejania obrazów lub zlecenia drukowania.**

Elastyczne możliwości drukowania na nośnikach o różnych formatach i gramaturach: standardowy podajnik mieści 70 arkuszy (o maks. formacie A2+). Przez szczelinę alternatywną z przodu drukarki można ręcznie podawać nośniki w arkuszach o maks. formacie A1+ i szerokości maks. 625 mm. Przez szczelinę alternatywną z tyłu drukarki można podawać grube i sztywne nośniki HP o gramaturze do 300 g/m<sup>2</sup>. Automatyczny podajnik nośnika z roli<sup>2</sup> umożliwia drukowanie na nośnikach o szer. do 610 mm i dł. 15 m.

**Skoncentruj się wyłącznie na kreatywnej pracy – drukarka zapewni Ci oszczędność czasu i pieniędzy.**

Wysokiej jakości rezultaty – do 4 stron na minutę w formacie A3 w trybie Normal. Optymalizacja zużycia atramentu dzięki modularnemu systemowi atramentowemu. Łatwa kontrola poziomu wierności odwzorowania kolorów dzięki zoptymalizowanym sterownikom zgodnym z Apple ColorSync i obsługującym profile RGB ICC dla aplikacji w systemach Mac i Microsoft® Windows®. Lepsze odwzorowanie i rozszerzone zarządzanie kolorem za pomocą opcjonalnego programowego procesora obrazu HP (RIP)<sup>2</sup>, który zapewnia automatyczną kalibrację kolorów PANTONE® i CMYKplus oraz emulację druku offsetowego.

<sup>1</sup> Do 82 lat, na podstawie testów przeprowadzonych przez firmę Wilhelm Imaging Research Inc przy użyciu wkładów atramentowych HP 85 oraz papieru HP Premium Plus Photo i Proofing Gloss

<sup>2</sup> Wchodzi w skład modelu 130r

## Dane techniczne

|   |   |
|---|---|
| <b>Technologia druku</b>                | Technologia termiczna HP Inkjet   |
| <b>Liczba dysz w głowicy drukującej</b> | 304   |
| <b>Rozdzielczość druku</b>              | Do 2400 x 1200 dpi  |
| <b>Liczba atramentów</b>                | Czarny, błękitny, purpurowy, żółty, jasnoblękitny, jasnopurpurowy   |
| <b>Prędkość druku</b>                   | Tryb normalny do 4 min/str. w przypadku błyszczącego nośnika formatu A3, do 11,9 min/str. w przypadku błyszczącego nośnika formatu A1 Best: do 6 min/str. w przypadku błyszczącego nośnika formatu A3, do 17,5 min/str. w przypadku błyszczącego nośnika formatu A1   |
| <b>Linia</b>                            | Dokładność linii: ± 0.2%  |
| <b>Języki drukowania</b>                | PCL 3-GUI RGB 24-bitowy Contone. Opcjonalnie: Adobe® PostScript® 3™ przez programowy procesor obrazu (RIP)  |
| <b>Pamięć</b>                           | Standardowo: 64 MB130: 64 MB; Maksymalnie: 64 MB130: 64 MB; 130r: 64 MB   |
| <b>Marginesy (w mm)</b>                 | <b>Rolla</b> górny: 5 mm; dolny: 5 mm; lewy: 5 mm; prawy: 5 mm<br><b>Arkusze</b> Górny: 5 mm, Dolny: 12 mm (arkusze), 5 mm (nośniki z roli)   |
| <b>Formaty nośników</b>                 | Standardowo: 130: A1, A1+, A2, A3, A4, B2, B3, B4, koperty, transparenty; 130r: A1, A1+, A2, A3, A4, B2, B3, B4 (letter, legal, tabloid, C, D, D+, koperty). 130: Arkusze: od 76 x 142 do 625 x 1 625 mm; 130r: Podajnik 1: 76 x 142 — 457 x 610 mm; ręczne podawanie pojedynczych arkuszy: 110 x 205 — 625 x 1 625 mm; ścieżka tylna: 110 x 205 — 625 x 1 625 mm; podawanie z rolki: do 610 mm   |
| <b>Maksymalna długość nośnika</b>       | Arkusze: 1 625 mm   |
| <b>Maksymalna szerokość nośników</b>    | 625 mm  |
| <b>Maksymalna długość nośnika</b>       | 15,2 m (zależnie od zastosowania)   |
| <b>Dołączone sterowniki</b>             | Sterownik Windows PCL 3-GUI, sterowniki Microsoft® Windows® (Vista®, XP, 2000) z obsługą sterowników AutoCAD 2000 i AutoCAD 13–14, sterowniki USB i ECP, sterownik procesora obrazu do Mac OS (v9.x, v10.1, v10.2, v10.3, v10.4, v10.5)   |
| <b>Obsługiwane systemy operacyjne</b>   | Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; sterownik procesora obrazu do Mac OS (v9.x, v10.1, v10.2, v10.3). Informacje o najnowszych wersjach sterowników są dostępne pod adresem <a href="http://www.designjet.hp.com">http://www.designjet.hp.com</a>  |
| <b>Minimalne wymagania systemowe</b>    | Windows® 2000 Server (z najnowszym pakietem SP), 2000 Professional (z najnowszym pakietem SP), XP Professional SP2, procesor Intel Pentium III/AMD Athlon 1,5 GHz lub nowszy, 1 GB pamięci RAM na każdy procesor, dysk twardy 40 GB, monitor kolorowy 1280 x 768 o 16-bitowej głębi kolorów, napęd DVD-ROM. iMac G3, G4, G5 z dwoma procesorami, iBook, PowerBook, eMac; Mac (OS 9.1, OS X v 10.1.5), 128 MB RAM, 100 MB wolnego miejsca na twardym dysku |
| <b>Zalecane wymagania systemowe</b>     | Windows® 2000 Server (z najnowszym pakietem SP), 2000 Professional (z najnowszym pakietem SP), XP Professional SP2, procesor Intel Pentium IV 2,5 GHz lub nowszy, 2 GB pamięci RAM na każdą drukarkę, dysk twardy Serial ATA 120 GB, monitor 1280 x 768 o 16-bitowej głębi kolorów, napęd DVD-ROM. iMac G3, G4, G5 z dwoma procesorami, iBook, PowerBook, eMac; Mac (OS 9.1, OS X v 10.1.5), 128 MB RAM, 100 MB wolnego miejsca na twardym dysku          |
| <b>Zasilanie</b>                        | Wymagania: Napięcie wejściowe od 100 do 240 V (± 10%) – autoadaptacja, 50/60 Hz (± 3 Hz), maksymalnie 2 A. Materiały eksploatacyjne: Wbudowany zasilacz uniwersalny. Pobór mocy: Maks. 65 W (aktywność), maks. 17 W (oczekiwanie)   |
| <b>Wymiary (sz. x gł. x wys.)</b>       | Bez opakowania: 130: 1050 x 415 x 220 mm; 130r: 1050 x 535 x 220 mm. W opakowaniu: 1192 x 545 x 493 mm  |
| <b>Waga</b>                             | Bez opakowania: 130: 22 kg; 130r: 23 kg. W opakowaniu: 130: 33,8 kg; 130r: 36,8 kg  |
| <b>Środowisko pracy</b>                 | Temperatura pracy: Od 5 do 40°C. Zalecana temperatura pracy: 15-30°C. Wilgotność podczas pracy: Wilgotność wzgl. 20–80%. Zalecana wilgotność podczas pracy: wilgotność względna od 25 do 75%. Temperatura przechowywania: Od -20 do 55°C. Wilgotność przechowywania: Wilgotność względna od 0 do 95%. Poziom szumów wg ISO 9296: moc dźwięku: LwAd6,2 B(A). Ciśnienie dźwięku: LpAm50 dB (A)  |
| <b>Certyfikaty</b>                      | Bezpieczeństwo: Zgodność z IEC 950, EU LVD i EN60950, VNIIS (Rosja), ELTEST (Polska)  |
| <b>Gwarancja</b>                        | Roczna gwarancja z serwisem na miejscu w następnym dniu roboczym  |

## Informacje o zamawianiu

**C7791C** Drukarka HP Designjet 130, głowice drukujące (6), wkłady atramentowe (6), podajnik/odbiornik papieru, pokrywa podajnika, próbki nośników HP, płyta CD z dokumentacją i sterownikami, skrócona instrukcja obsługi, plakat z instrukcją instalacji, kabel USB, kabel zasilania

**C7791H** Drukarka HP Designjet 130r ze standardowym podajnikiem nośnika z roli

### Akcesoria

**Q1246B** Stojak i pojemniki dla drukarek HP Designjet 100/500/800 24 cale

**Q1264A** Akcesorium - trzpień dla drukarek HP Designjet serii 110/120/130

**J7997G** Serwer druku HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit

**C7797A** Automatyczna rolka podająca dla drukarki HP Designjet

### Wkłady atramentowe

**C5019A** Czarna głowica drukująca HP 84

**C9420A** Błękitna głowica drukująca HP 85

**C9423A** Jasnoblękitna głowica drukująca HP 85

**C9424A** Jasnopurpurowa głowica drukująca HP 85

**C9421A** Purpurowa głowica drukująca HP 85

**C9422A** Żółta głowica drukująca HP 85

**C5016A** Czarny wkład atramentowy HP 84 69 ml

**C9428A** Jasnoblękitny wkład atramentowy HP 85 69 ml

**C9429A** Jasnopurpurowy wkład atramentowy HP 85 69 ml

**C9427A** Żółty wkład atramentowy HP 85 69 ml

**C9425A** Błękitny wkład atramentowy HP 85 28 ml

**C9426A** Purpurowy wkład atramentowy HP 85 28 ml

### Materiały eksploatacyjne – nośniki

**Q1968A** Papier HP Matte Proofing — 610 mm x 30,5 m

**Q5488A** Papier HP Premium Plus Photo Gloss Photo — 610 mm x 15,2 m

**Q5491A** Papier fotograficzny HP Premium Plus satynowy — 610 mm x 15,2 m

**Q5486A** Papier HP Photo Premium Plus, błyszczący — 25 arkuszy/A3+/330 x 483 mm

**Q5487A** Papier HP Photo Premium Plus, błyszczący — 20 arkuszy/A2+/458 mm x 610 mm

**Q7920A** Papier HP Photo Premium Plus, satynowy — 458 mm x 15,2 m

**Q1420A** Papier HP Universal Semi-gloss Photo — 610 mm x 30,5 m

**Q5492A** Papier HP Photo, matowy — 50 arkuszy/A3+/330 x 483 mm

### Serwis i pomoc techniczna

**U3477E** HP Care Pack, serwis drukarek Designjet 70/90/1xx w następnym dniu roboczym, 3 lata

**UP435E** HP Care Pack, serwis drukarek Designjet 70/90/1xx w następnym dniu roboczym, 4 lata

**UP434E** HP Care Pack, serwis drukarek Designjet 70/90/1xx w następnym dniu roboczym, 5 lat

**U4662PE** HP Care Pack, Serwis pogwarancyjny drukarek Designjet 70/90/1xx w następnym dniu roboczym, 1 rok

**UP430E** HP Care Pack, serwis drukarek Designjet 70/90/1xx w ciągu 4 godzin, 13x5, 3 lata

**UP426PE** HP Care Pack, Serwis pogwarancyjny drukarek Designjet 70/90/1xx w ciągu 4 godzin, 13x5, 1 rok

Kompletną listę materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów i usług można znaleźć pod adresem <http://www.hp.com/go/designjet>

<http://www.hp.com/uk>



Publikacja na region EMEA 06/09 4AA2-1075PLE

© Copyright 2004, 2008 Hewlett-Packard Development Company L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą bez uprzedzenia ulec zmianie. Jedyne gwarancje, jakich HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Żaden zapis niniejszego dokumentu nie może być uważany za dodatkową gwarancję. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.

