

Аналоговый факс-модуль 300 для MFP HP LaserJet



Дополнительная функция аналогового факса для MFP HP LaserJet обеспечивает удобство отправки и получения документов.



Аналоговый факс-модуль 300
для MFP HP LaserJet



Серия HP LaserJet 4345mfp



HP LaserJet
9040mfp/9050mfp



HP Color LaserJet 9500mfp

Оптимизированные возможности факса

- **Повышение эффективности устройства MFP.** Расширение функциональности устройства MFP и повышение производительности рабочих групп благодаря этой простой в установке внутренней карте факса. Максимальная эффективность инвестиций и простота выполнения каждодневных задач в офисе благодаря возможностям снабдить функциями аналогового факса устройства HP Color LaserJet 9500mfp, HP LaserJet 9040/9050mfp или HP LaserJet 4345mfp.¹
- **Оптимизация процесса обмена информацией.** Высокопроизводительный стандарт V.34 (до 33,6 кбит/с) гарантирует быструю передачу данных как при отправке, так и при получении файлов, что исключает потерю времени в ожидании документов около факса.
- **Более экономное использование денежных средств и пропускной способности благодаря сжатию JBIG.** Сжав пересылаемую информацию, можно сократить длительность сеанса связи и минимизировать денежные затраты. В данном модуле функция JBIG является стандартной (в отличие от большинства других факс-модулей), поэтому Вы ощутите заметное снижение расходов сразу же после установки модуля.
- **Всегда на связи.** В модуле предусмотрена функция переадресации факсов, позволяющая получать важные документы в любом месте. Необходимо просто перенаправить входящие факсы на другой номер. Это позволит не пропустить критически важный деловой факс, даже находясь в пути.
- **Надежное получение факсов с помощью устройства MFP.** Функция опроса для получения факсов обеспечивает простой доступ к данным, сохранённым в других местах. Для автоматического получения факса с нужными данными необходимо запросить информацию, хранящуюся в другом устройстве. Функция опроса для получения факсов – именно то, что нужно для быстрого получения таких часто используемых документов, как бланки отчётов или инструкции по эксплуатации.

Удобство эксплуатации

- **Работа с факсом с помощью одной панели управления.** На панели управления устройства хорошо виден значок с изображением факса. Здесь же присутствует строка состояния, в которой отражается полезная информация после начала работы с факсом. Благодаря этому пользователи могут быстро и без труда отправлять любые факсы.
- **Отправка факсов по локальной сети или в аналоговом режиме.** С помощью одного конфигурационного переключателя можно устанавливать способ отправки факса: по локальной сети или в аналоговом режиме². Полная интеграция в аналоговую среду или локальную сеть без переустановки и повторной настройки факс-модуля.
- **Упорядочивание факсимильных сообщений.** В устройстве предусмотрена функция архивирования: для контроля за факсимильными сообщениями служат макеты документов в уменьшенном виде на первой странице отчёта о работе с факсом. Сохранение важной информации о факсе, в том числе содержания документа, даты и номера, на который был отправлен факс. Помимо этого, с помощью модуля можно напечатать список номеров "быстрого набора", чтобы просмотреть все сохранённые номера факсов на одном листе и быстро найти нужный номер.

Безопасная работа с факсом

- **Защита критически важной информации.** Безопасность работы с факсом гарантируется блокировкой памяти вручную или по установленному графику. С помощью этой удобной функции, которая позволяет печатать документы только авторизованным сотрудникам, обеспечивается защита конфиденциальной информации. Чтобы сохранить задания по отправке факсов до момента введения определённого PIN-кода, можно использовать ручную блокировку. Кроме того, можно запланировать блокирование памяти, указав дни и время, когда необходимо напечатать факсимильные сообщения или сохранить их в памяти устройства.
- **Общепризнанная надёжность, свойственная всем устройствам HP LaserJet.** Приобретая аналоговый факс-модуль 300 для MFP HP LaserJet, Вы получаете в своё распоряжение устройство, созданное опытными и квалифицированными сотрудниками HP. Теперь Ваш факс будет работать так же стабильно, как и принтер, гарантируя надёжность, характерную для всех устройств HP.

¹ Модуль входит в комплект поставки HP Color LaserJet 9500mfp, является опциональным для HP LaserJet 9040mfp и 9050mfp, а также предоставляется бесплатно при покупке трёх устройств HP LaserJet 4345mfp (информация о продаже в других странах содержится на другой странице).

² С программным обеспечением для настройки цифровой отправки.

Технические характеристики

Скорость	Поддержка V.34 на скорости 33,6 кбит/с и ниже
Разрешение факса	Стандартное: 200 x 100 т/д; высокоточное: 200 x 200 т/д; сверхвысокоточное: 300 x 300 т/д
Функции	Организация документов: Макет документа в уменьшенном виде на первой странице отчёта о работе с факсом, возможность печати списка номеров "быстрого набора" Интерфейс: Значок с изображением факса на панели управления, строка состояния на панели управления Усовершенствованные функции работы с факсом: Переадресация факсов, функция опроса для получения факсов, конфигурационный переключатель для отправки факсов по локальной сети или в аналоговом режиме (с помощью ПО для настройки цифровой отправки)
Набор номеров из памяти	До 100 списков для набора номеров из памяти, на 100 номеров каждый
Память факса*	До 50 000 страниц формата А4 (в зависимости от наличия свободного места на жёстком диске)
Тип сжатия	JBIG, MMR, MR и MH
Аппаратная совместимость	Серия HP LaserJet 4345mfp, HP LaserJet 9040/9050mfp, HP Color LaserJet 9500mfp
Безопасность	Блокировка памяти вручную или по установленному графику
Габариты	295,3 x 171,5 x 90,5 мм
Вес	201 г
Страны	Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Марокко, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, ЮАР
Гарантия	1 год, только замена деталей

*В MFP HP LaserJet используется жёсткий диск на 20 Гб.

Информация для заказа

Q3701A Аналоговый факс-модуль 300 для MFP HP, руководство пользователя, телефонный кабель, наклейка, подтверждающая наличие телекоммуникационного сертификата

Совместимость с устройствами MFP	
Q3942A	HP LaserJet 4345mfp
Q3943A	HP LaserJet 4345x mfp
Q3944A	HP LaserJet 4345xs mfp
Q3945A	HP LaserJet 4345xm mfp
Q3726A	HP LaserJet 9040mfp
Q3728A	HP LaserJet 9050mfp
C8549A	HP Color LaserJet 9500mfp

<http://www.hp.com> <http://www.hp.ru>

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с местным отделом продаж HP или обратитесь к местному представителю HP:

Австрия: 0800 242 242, **Алжир:** (0) 61 56 45 43, **Бахрейн:** 800 728, **Бельгия:** (078) 15 20 30 (0,0496 евро за минуту), **Ближний Восток:** 00971 4 883 4427, **Болгария:** (+359) 2960 1940, **Великобритания:** 08705 474747, **Венгрия:** (+36) 1 382-1111, **Германия:** 0180 532 6222 (0,12 евро за минуту), **Греция:** (01) 678 96 00, **Дания:** +45 4812 1000, **Египет:** 532 5222, **Израиль:** (972) 9 830 4848, **Ирландия:** +353 1 6158200, **Исландия:** (354) 570 1000, **Испания:** (91) 634 88 00, **Италия:** (02) 92121, **Казахстан:** +7 (3272) 980 824, **Латвия:** 800 80 12, **Литва:** 8 800 10000 или +370 5 2103333, **Люксембург:** (+352) 263 160 34, **Марокко (африканский регион):** (212) 22 40 47 47, **Нидерланды:** (020) 5476666, **Норвегия:** +47 08800, **ОАЭ:** 8004910, **Польша:** горячая линия 0-800 122 622, **Португалия:** 808 206 001, **Россия:** +7 (095) 797 35 00, **Румыния:** (+401) 205 3300, **Саудовская Аравия:** 800 124 4646, **Сербия и Черногория:** +381 11 201 99 00, **Словакия:** +421-250222111, **Словения:** +3861 2307 420, **Тунис:** 71 891 222, **Турция:** +90 (212) 444 71 71, **Украина:** +380 44 490 61 20, **Финляндия:** (+358) 0205 350, **Франция:** 0 826 800 400, **Хорватия:** (+385 1) 60 60 200, **Чехия:** (00 420) 261 108 108 (Прага), **Швейцария:** 0848 88 44 66, **Швеция:** (08) 444 2000, **Эстония:** (+372) 6813 823, **Южная Африка:** 0800 118 883.

©2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Информация в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления. HP предоставляет только те гарантии на свои продукты и услуги, которые изложены в гарантийных обязательствах, прилагающихся к этим продуктам и услугам. Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. HP не несёт ответственности за технические, редакторские и другие ошибки в данном документе.

Напечатано для региона: Европа, Ближний Восток и Африка, 11/04 5982-8540RUE