



Om det är kraft och funktion du vill ha, är denna HP MFP-enhet något för dig. Höga hastigheter på upp till 26 sidor per minut, alltid suverän utskriftskvalitet, nätverk, en ny faxlösning och en uppsjö extra funktioner betyder stora förbättringar inom produktiviteten.

Det perfekta verktyget för små och medelstora företag och mindre arbetsgrupper på stora företag som behöver en kraftfull HP MFP för stora volymer multikopieringar och -utskrifter, som samtidigt sparar tid, utrymme och pengar.

Med en HP MFP med hög prestanda för mycket snabba utskrifter och kopieringar får du mer gjort.

Hög produktiviteten med utskrifts- och kopieringshastigheter på upp till 26 sidor per minut. Din första utskrift är redo när du är det, på mindre än 10 sekunder från PowerSave-läge tack vare direktuppvärmningsteknik. Kopieringarna startar snabbt också. CCD-skannern med mycket djupt fokus och direktstartad LED-belysning läser in högkvalitetsbilder, 3D-objekt och dubbla siduppslag utan synliga svarta linjer i inbindningen. Skriv ut krävande utskrifter med skrivardrivrutiner för HP PCL 5-, HP PCL 6- och HP PostScript-emulering på nivå 3.

Skaffa alla funktioner du behöver med denna fullmatade HP MFP, som håller samma höga takt som du.

Förbättra kommunikationen med en faxlösning som har sekretessfunktion för inkommande fax, FaxTel¹ och digital lagring av 600 sidor. Färre avbrott med en inmatningskapacitet på 500 ark². Jobbet blir gjort snabbare med sortering av kopior, dubbelsidig utskrift och elektronisk häftningsfunktion³. Dela resurserna i ett snabbt, tillförlitligt nätverk. Hantera stora, komplexa utskrifter enkelt genom att snabbt gå tillbaka till utskriftens tillämpningsprogram, tack vare 450-MHz-processorn och 64-MB-minnet, som kan utökas till 320 MB.

Räkna med suveräna resultat och enkel, problemfri utskrift från denna mycket tillförlitliga HP MFP.

Säkerställ enkel utskrift och ständigt förstklassiga resultat tack vare de inbyggda smarta funktionerna i HP LaserJets originaltonerkassetter. Håll enkelt 15 HP-laserenheter i drift med programvaran HP Easy Printer Care 2.0⁴. Utnyttja utökad support för flera operativsystem, exempelvis Windows Vista. Dra optimal nytta av skrivaren med en USB 2.0 Hi-Speed-port för tredjepartslösningar. Skydda MFP:n mot stöld med det medföljande Kensington-låset.

¹ Handset krävs för användning av FaxTel-funktionen

² HP LaserJet M2727nf MFP levereras som standard med ett 250-arks inmatningsfack, med möjlighet att köpa ett extra 250-arksfack (Q7556A) som tillval
HP LaserJet M2727nfs MFP levereras som standard med två 250-arks inmatningsfack

³ Endast på HP LaserJet M2727nfs MFP

⁴ Programfunktioner och tillgänglighet kan variera i olika länder
Mer information finns på www.hp.com/learn/suresupply.



HP LaserJet M2727nf MFP



HP LaserJet M2727nfs
MFP

Tekniska specifikationer

Utskriftsteknik	Laserutskrifter i svartvitt			
Utskriftshastighet	Upp till 26 sidor/minut. Första sidan ut i svart: <10,0 sek. Uppvärmningstid: mindre än 38 sek. Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara och dokumentens komplexitet.			
Processor	450 MHz. Motorola Coldfire® V5e			
Minne	64 MB. Kan utökas till 320 MB genom en 144-stifts DDR2 DIMM-plats			
Skriv ut	Kvalitet	REt, HP FastRes, HP ProRes 1200, HP TrueRes		
	Upplösning	Upp till 1200 x 1200 dpi		
	Skrivarspråk	HP PCL 6-, HP PCL 5e-, HP Postscript-emulering nivå 3		
	Ekonomiutskrift	Inställningen ekonomiläge för utskriftskvalitet skriver ut text med mindre toner, dubbelsidig utskrift och flera sidor på ett ark (sparar papper)		
	Teckensnitt/fonter	45 skalbara TrueType, 35 PostScript		
	Utskriftsmarginaler (mm)	Högst upp: 4 mm. Vänster: 4 mm. Höger: 4 mm. Längst ned: 4 mm		
Faxa	Modemhastighet	33,6 kbps (3 sek./sida)		
	Telekomöverensstämmelse	Telekom: ES 203 021, FCC Artikel 68, Industry Canada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Mexiko), PTC-200 (Nya Zeeland), AS/ACIF S002: 2001 (Australien), IDA PSTN1 (Singapore), TPS002-01 (Malaysia), IG 0005-11 (Taiwan), HKTA 2011 (Hongkong SAR), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (Kina)		
	Faxminne	Upp till 600 sidor		
	Faxupplösning	Standard: 203 x 98 dpi. Fin: 203 x 196 dpi. Ultrafin: 300 x 300 dpi (med halvtoner)		
	Snabbuppringning	Upp till 120 (119 uppringningar av grupper). 16		
Skanna	Typ	Flatbädd, automatisk dokumentmatare. Färgskanning: Ja		
	Skanningsupplösning	Optisk: Upp till 1200 dpi. Utökad: Upp till 19200 dpi		
	Bitdjup	24-bitars		
	Gräskalenivåer	256		
	Twain-version	TWAIN-kompatibel Version 1.9		
	Skanningsbar yta	Minsta medieformat: Inget minsta värde. Största medieformat: 216 x 297 mm		
	Marginaler för skannade dokument	Vänster: 4. Högst upp: 4. Höger: 4. Längst ned: 4		
Kopiera	Kopieringshastighet	Upp till 26 kopior per minut (ett ark på flatbädd, flera kopior, ADM:s kopieringshastighet: upp till 17,5 kopior per minut)		
	Kopieringsupplösning	600 x 600 dpi		
	Flera kopior	Upp till 99		
	Förminskning/förstoring	25 till 400 %		
Mediekapacitet	Inmatning:	Kapacitet	Vikt	Format
	Fack 1	ark: 50, ark med OH-film: 10, kuvert: 10	60 till 163 g/m ²	A4, A5, A6, B5 (JIS), C5, DL, 16K, Postcard (JIS), Double Postcard (JIS); 76 x 127 till 216 x 356 mm
	Fack 2	ark: 250	60 till 120 g/m ²	A5, B5 (JIS), A4; 148 x 210 till 216 x 356 mm
	Fack 3	ark: 250	60 till 120 g/m ²	A5, B5 (JIS), A4; 148 x 210 till 216 x 356 mm
	ADF	ark: 50	60 till 90 g/m ²	A4, A5, 127 x 127 till 216 x 381 mm
	Utmatning:	Ark: Upp till 125. Kuvert: Upp till 10. OH-film: Upp till 10		
	Duplexutskrift:	Automatisk (standard)		

Beställningsinformation

CB532A	HP LaserJet M2727nf MFP, en eller flera strömkablar, HP LaserJet Q7553A svart tonerkassett, Introduktionshandledning, supportblad, CD-skivor med programvara för produkten och elektronisk användarhandbok, kontrollpanel, Readiris PRO textigenkänningsprogramvaror, stöd för ADM-inmatning, en eller flera telefonsladdar
CB533A	HP LaserJet M2727nfs MFP Som HP LaserJet M2727nf MFP plus häftningsfunktion och extra inmatningsfack för 250 ark



Tekniska specifikationer

Medietyper	Papper (brevpapper, färgat, tungt, brevhuvud, lätt, vanligt, förtryckt, hålat, återvunnet, tåligt), kuvert, OH-film, etiketter, vykort
Gränssnitt och anslutningar	10/100Base-T Ethernet, Hi-Speed USB (kompatibel med USB 2.0). Tillval: Inga
Passar följande operativsystem	Windows® 2000; Windows® Server 2003; Certifierad för Windows Vista™; Windows® XP Home; Windows® XP Media Center; Windows® XP Professional; Windows® XP Professional x64; Windows® XP Tablet PC; Mac OS X v10.3 eller senare; Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6; HP-UX 10.20, 11.x; RED HAT Linux 6.x eller senare; SuSE Linux 6.x eller senare; Solaris® 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (SPARC®); AIX 3.2.5 eller senare; MPE-iX; Citrix® MetaFrame®; Terminal Services. De senaste drivrutinerna finns på http://www.hp.com
Passar följande nätverksoperativsystem	Via 10/100 Ethernet-anslutning på kortet, stöd för TCP/IP-baserade lösningar: Windows® 2000, Windows® XP Home, Windows® Professional, Windows® XP Professional x64, Windows® Server 2003, Windows Vista™ Ready, Windows Vista™-64; Novell® NetWare NDPS-tjänster via TCP/IP endast på 3.2, 4.2, 5.x, 6.x; HP Gateway (endast rå TCP/IP) och Novell® LPD-gateway; Mac OS 10,3 eller senare; stöd för Bonjour discovery; RED HAT Linux 6.x eller senare; SuSE Linux 6.x eller senare; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris® 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (endast SPARC®-system); IBM® AIX 3.2.5 eller senare; MPE-iX; Citrix® MetaFrame®; Windows® Terminal Services
Lägsta systemkrav	Windows® 2000, Windows® Server 2003: valfri Pentium® II-processor eller högre, 64 MB RAM, 250 MB hårddiskutrymme, SVGA 800 x 600 med 16-bitars färgbildskärm, Internet Explorer 5.5 eller senare (komplett installation), CD-ROM-enhet, USB-port (endast för skrivar- eller skannerdrivrutin); Windows® XP-32 Home, Windows® XP-32 Professional: valfri Pentium® II-processor (Pentium® III eller högre rekommenderas), 128 MB RAM, 250 MB hårddiskutrymme, SVGA 800 x 600 med 16-bitars färgbildskärm, Internet Explorer 5.5 eller senare (komplett installation), CD-ROM-enhet, USB-port; Windows® XP-x64: valfri Pentium® II-processor (Pentium® III eller högre rekommenderas), 128 MB RAM, 250 MB hårddiskutrymme, SVGA 800 x 600 med 16-bitars färgbildskärm, Internet Explorer 5.5 eller senare (komplett installation), CD-ROM-enhet, USB-port; Windows Vista™-32 Home, Windows Vista™-32 Professional: 1-GHz-processor, 512 MB RAM, se användarhandboken ang. minsta hårddiskutrymme, SVGA 800 x 600 med 16-bitars färgskärm, Internet Explorer 5.5 eller senare (komplett installation), CD-ROM-enhet, USB-port; Windows Vista™-64: 1-GHz-processor, 512 MB RAM, se användarhandboken ang. minsta hårddiskutrymme, SVGA 800 x 600 med 16-bitars färgskärm, Internet Explorer 5.5 eller senare (komplett installation), CD-ROM-enhet, USB-port; Mac OS X v10.3 eller senare; G3- (500 MHz), G4-, G5- eller Intel®-processor; 512 MB RAM; 100 MB hårddiskutrymme; USB- eller nätverksport; CD-ROM-enhet
Standardprogramvara	HP Toolbox FX, HP LaserJet Scan, TWAIN 1.9 eller WIA skannerdrivrutiner, HP LaserJet Fax, HP Fax Setup Wizard, Readiris PRO textigenkänningsprogramvara (ej installerad med annan programvara, separat installation krävs), skrivardrivrutiner (HP PCL 6-, HP PostScript-emulering nivå 3), installations/avinstallationsprogram, HP Director (Macintosh). Drivrutiner på webben: Installationsprogram, skrivardrivrutiner, HP Send Fax, HP Scan-programvara, HP Toolbox FX för administration och support, Readiris PRO textigenkänningsprogramvara, HP Software Update, HP Web Jetadmin, Enterprise Installer
Kontrollpanel	2-radig LCD-textdisplay, alfnumeriska knappar, navigationsknappar plus 3 LED (konfiguration, vänster, Enter, höger, avbryt), faxknappar plus 1 LED (starta fax, telefonbok, volym, upplösning, återuppringning, snabbtangenter, Shift), kopieringsknappar plus 2 LED (starta kopiering, dubbelsidigt, förminska/förstora, ljusare/mörkare, sortera, kvalitet, papper, antal kopior, aktuella inställningar), 2 skannerknappar (starta skanning, skanna till).
Strömförsörjning	Krav: Inspänning 110 till 127 V AC (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 4,5 A; 220 till 240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz), 2,6 A. Energiförbrukning: 410 W max. (aktiv/utskrift), 410 W max. (aktiv/kopiera eller skanna), 13 W max. (redo/viloläge), 0,1 W max. (avstängd)
Ytermått (b x d x h)	Utan emballage: M2727nf: 500 x 406 x 457 mm; M2727ns: 500 x 406 x 546 mm. Med emballage: M2727nf: 596 x 496 x 595 mm; M2727ns: 596 x 496 x 785 mm
Vikt	Utan emballage: M2727nf: 17,2 kg; M2727ns: 20,5 kg. Med emballage: M2727nf: 22 kg; M2727ns: 25,91 kg
Skrivarhantering	HP Toolbox FX, HP Web Jetadmin, Embedded Web Server (endast Mac)
Driftsmiljö	Drifttemperatur: 15 till 32,5 °C. Rekommenderad drifttemperatur: 15 till 32,5 °C. Luftfuktighet vid drift: 10 till 80 % relativ luftfuktighet. Rekommenderad luftfuktighet vid drift: 10 till 80 % relativ luftfuktighet. Förvaringstemperatur: -20 till 40 °C. Luftfuktighet vid förvaring: 0 till 95 % relativ luftfuktighet. Ljudnivåer enligt ISO 9296: ljudstyrka: LwAd 6,4 B(A) (skriver ut 27 sidor per minut), 6,9 B(A) (ADM kopierar/skriver ut 27 sidor per minut), tyst (redo). Ljudtryck: LpAm 50,4 dB(A) (aktiv/utskrift), 55,4 B(A) (aktiv/kopiera eller skanna)
Certifikat	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006-Klass B; EN 61000-3-2: 2000+A2; EN 61000-3-3: 1995+A1; EN 55024: 1998+A1+A2; FCC Rubrik 47 CFR, Artikel 15 Klass B 2/ICES-003, Utgåva 3; GB9254-1998. Reglerande normer: IEC 60950-1: 2001/EN 60950-1: 2001+A11; IEC 60825-1: 1993+A1: 1997+A2: 2001/EN 60825-1: 1994+A1: 2002+A2: 2001 (Klass 1 laser/lysdiodprodukt); GB4943-1995. ENERGY STAR: Ja
Garanti	Ett års begränsad garanti

Beställningsinformation

Tillbehör	
CB421A	HP 64 MB DDR2 144-stifts SDRAM DIMM
CB422A	HP 128 MB DDR2 144-stifts SDRAM DIMM
CB423A	HP 256 MB DDR2 144-stifts SDRAM DIMM
Förbrukningsartiklar	
Q7553A	HP LaserJet Q7553A svart tonerkassett med smart utskriftsteknik 3 000 standardsidor i enlighet med ISO/IEC 19752
Q7553X	HP LaserJet Q7553X svart tonerkassett med smart utskriftsteknik 7 000 standardsidor i enlighet med ISO/IEC 19752
Förbrukningsmedier	
CHP110	HP kontorspapper 80 g/m²-A4/210 x 297 mm/500 ark
CHP810	HP återvunnet papper 80 g/m²-A4/210 x 297 mm/500 ark
CHP210	HP utskriftspapper 80 g/m²-A4/210 x 297 mm/500 ark
Anslutning	
C6518A	HP USB-kabel, 2 m
C6520A	HP USB-kabel, 3 m

Service och support	
H5471E	HP Care Pack, utbyte av enhet, 3 år
UD910E	HP Care Pack, utbyte nästa arbetsdag, 2 år
H5478E	HP Care Pack, service på plats nästa arbetsdag, 3 år
UD911E	HP Care Pack, service på plats nästa arbetsdag, 3 år
H2649PE	HP Care Pack, service på plats nästa arbetsdag efter garantin, 1 år
H5739PE	HP Care Pack, utbyte av enhet efter garantin, 1 år

En fullständig lista över tillbehör, förbrukningsartiklar och tjänster finns på <http://www.hp.com>

<http://www.hp.se>



© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2007. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som uttryckligen nämns i garanti villkoren i den garanti som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i det här dokumentet ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

Publicerad inom EMEA 09/07 4AA1-44625VE

