



Öka effektiviteten och produktiviteten med en lättanvänd HP MFP med hög prestanda. HP:s sfäriska toner och en intelligent tonerkassetts optimerar utskriftskvalitet och tillförlitlighet. Gör mer med snabba, högkvalitativa utskrifts-, kopierings-, skannings- och faxfunktioner.

Idealisk för små och medelstora företag som vill ha en effektiv, tillförlitlig enhet som kan hantera alla svartvita utskrifter och erbjuder prestanda, funktionalitet och värde på hög nivå.

Du får alla funktioner du behöver till ett pris som passar din budget.

Skriv ut, kopiera, skanna och faxa¹ med en och samma tillförlitliga enhet. Njut av Hi-Speed USB 2.0-anslutning och enkel och säker delning av din HP MFP med flera användare med snabba nätverksfunktioner med mervärde. Hantera enkelt komplexa filer med en 450 MHz-processor och minne som kan utökas upp till 64 MB. Skydda MFP:n mot stöld med det medföljande Kensington-låset. Den automatiska dokumentmataren för 50 ark möjliggör oöväntad faxning, skanning och kopiering av flersidiga dokument.

Du får prestanda som du kan lita på för att producera dokument av professionell kvalitet.

Inbyggt stöd för PCL 5e, PCL 6 och HP postscript nivå 3-emulering gör att du kan skriva ut komplexa dokument. Med upp till 19 200 dpi skanningsupplösning får du färgbilder av hög kvalitet. Dra nytta av flatbäddsskanning i färg och kopiera olika typer av material, inklusive böcker och andra bundna dokument. Snabb avancerad faxning¹ inkluderar privat mottagning och FaxTel² och digital lagring av mer än 300 sidor. Den inbyggda intelligensen i HP:s originaltonerkassetts ger optimal kvalitet och driftsäkerhet.

Se produktiviteten förbättras med höga utskrifts- och kopieringshastigheter och snabb utskrift av första sidan.

HP:s patenterade sfäriska toner ger jämna resultat med kraftfull, tydlig text och skarpa bilder - med den hastighet du behöver. Utskrifts- och kopieringshastigheter på upp till 23 sid/ min minimerar väntetiden så att du kan vara mer produktiv. Med direktuppvärmningsteknik skrivs den första sidan ut på mindre än 9,5 sekunder från energisparläge, dubbelt så snabbt som skrivare utan denna teknik³. Kopieringsjobb startar också efter några sekunder från energisparläge. Sortering av kopior som standard innebär att du slipper sortera dokumenten manuellt.

¹ Faxfunktioner finns endast på modellen HP LaserJet M1522nf MFP

² Telefonlur krävs för användning av FaxTel-funktionen

³ Studier från Quality Logic visar att en typisk utskrift består av tre till fem sidor

Direktuppvärmningstekniken använder den senaste fixeringstekniken för att producera den första sidan snabbare när skrivaren återställs från energisparläge så att utskriften blir klar tidigare.



HP LaserJet M1522n MFP



HP LaserJet M1522nf MFP

Tekniska specifikationer

Utskriftsteknik	Laserutskrifter i svartvitt		
Utskriftshastighet	Upp till 23 sid/min . Första sidan ut i svart: <9,5 sek Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara och dokumentens komplexitet.		
Processor	450 MHz. Motorola Coldfire® V5e		
Minne	64 MB		
Skriv ut	Kvalitet	REt, HP FastRes, HP TrueRes	
	Upplösning	Upp till 600 x 600 dpi (1200 dpi effektivt i resultatet)	
	Skrivarspråk	HP PCL 6, HP PCL 5, HP Postscript-emulering, nivå 3	
	Ekonomiutskrift	Med ekonomiläge för utskriftskvalitet skrivs texten ut med mindre toner, utskrift av flera sidor på ett ark (sparar papper)	
	Teckensnitt/fonter	45 skalbara TrueType, 35 PostScript	
	Kapacitet	Upp till 8000 sidor per månad	
	Utskriftsmarginaler (mm)	Högst upp: 4 mm. Vänster: 4 mm. Höger: 4 mm. Längst ned: 4 mm	
Faxa	Modemhastighet	33,6 kbps (3 sek./sida)	
	Telekomöverensstämmelse	Telekom: ES 203 021, FCC Artikel 68, Industry Canada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Mexiko), PTC-200 (Nya Zeeland), AS/ACIF S002: 2001 (Australien), IDA PSTN1 (Singapore), TPS002-01 (Malaysia), IG 0005-11 (Taiwan), HKTA 2011 (Hongkong SAR), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (Kina)	
	Faxminne	Upp till 300 sidor (svartvitt)	
	Faxupplösning	Standard: 203 x 98 dpi. Fin: 203 x 196 dpi. Ultrafin: 300 x 300 dpi (med halvtoner)	
	Snabbuppringning	12	
Skanna	Typ	Flatbädd, automatisk dokumentmatare. Färgskanning: Ja	
	Skanningsupplösning	Optisk: Upp till 1200 dpi. Utökad: Upp till 19200 dpi	
	Bitdjup	24-bitars	
	Gråskalenivåer	256	
	Twain-version	TWAIN-kompatibel Version 1.9	
	Skanningsbar yta	Minsta medieformat: Inget minsta värde. Största medieformat: 21,6 x 29,7 cm	
	Marginaler för skannade dokument	Vänster: 4 mm. Högst upp: 4 mm. Höger: 4 mm. Längst ned: 4 mm	
Kopiera	Kopieringshastighet	Upp till 23 kopior per minut (ett ark på flatbädd, flera kopior, ADM:s kopieringshastighet: upp till 14,5 kopior per minut)	
	Kopieringsupplösning	600 x 600 dpi	
	Flera kopior	Upp till 99	
	Förminskning/förstoring	25 till 400 %	
Mediekapacitet	Inmatning:	Kapacitet	Vikt
	Fack 1	ark: 250	60 till 163 g/m ²
	Fack 2	ark: 10, ark med OH-film: 10, kuvert: 10	60 till 163 g/m ²
	ADF	ark: 50	60 till 90 g/m ²
	Utmatning:	Ark: Upp till 125. Kuvert: Upp till 10. OH-film: Upp till 10	
	Duplexutskrift:	Manuell (stöd för drivrutiner finns)	

Beställningsinformation

CC372A	HP LaserJet M1522n MFP, strömladd(ar), HP LaserJet svart starttonerkasset (genomsnittlig kapacitet 1 000 standardsidor), startguide, supportbroschyr, CD med programvara för enheten och elektronisk användarhandbok, kontrollpanelsöverlägg, Readiris PRO textigenkänningsprogramvara, 250-arks pappersmagasin, stöd för ADM
CB534A	HP LaserJet M1522n MFP Som HP LaserJet M1522n MFP med 33,6 Kbps faxfunktion (V.34, Super G3)



Tekniska specifikationer

Medietyper	Papper (brevpapper, färgat, tungt, brevhuvud, lätt, vanligt, förtryckt, hålat, återvunnet, tåligt), kuvert, OH-film, etiketter, vykort
Gränssnitt och anslutningar	10/100Base-T Ethernet-nätverk, Hi-Speed USB (kompatibel med USB 2.0)
Passar följande operativsystem	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003; certifierad för Windows Vista™; Microsoft® Windows® XP Home, XP Media Center, XP Professional, XP Professional x64; XP Tablet PC; Mac OS X v10.3 eller senare; Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6; HP-UX 10.20, 11.x; RED HAT Linux 6.x eller senare; SuSE Linux 6.x eller senare; Solaris® 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (endast SPARC®-system); AIX 3.2.5 eller senare; MPE-iX; Citrix® MetaFrame®; Terminal Services. De senaste drivrutinerna finns på http://www.hp.com
Passar följande nätverksoperativsystem	Via 10/100 Ethernet-anslutning på kortet, stöd för TCP/IP-baserade lösningar: Windows® 2000, Windows® XP Home, Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64, Windows® Server 2003, Windows Vista™ Ready, Windows Vista™-64; Novell® NetWare NDPS-tjänster via TCP/IP endast på 3.2, 4.2, 5.x, 6.x; HP Gateway (endast rå TCP/IP) och Novell® LPD-gateway; Mac OS 10,3 eller senare; stöd för Bonjour discovery; RED HAT Linux 6.x eller senare; SuSE Linux 6.x eller senare; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris® 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (endast SPARC®-system); AIX 3.2.5 eller senare; MPE-iX; Citrix® MetaFrame®; Terminal Services
Lägsta systemkrav	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003: valfri Pentium® II-processor eller högre, 64 MB RAM, 250 MB hårddiskutrymme, SVGA 800 x 600 med 16-bitars färgbildskärm, Internet Explorer 5.5 eller senare (komplett installation), CD-ROM-enhet, USB-port (endast för skrivar- eller skannerdrivrutin); Microsoft® Windows® XP-32 Home, XP-32 Professional: valfri Pentium® II-processor (Pentium® III eller högre rekommenderas), 128 MB RAM, 250 MB hårddiskutrymme, SVGA 800 x 600 med 16-bitars färgbildskärm, Internet Explorer 5.5 eller senare (komplett installation), CD-ROM-enhet, USB-port; Microsoft® Windows® XP x64: valfri Pentium® II-processor (Pentium® III eller högre rekommenderas), 128 MB RAM, 250 MB hårddiskutrymme, SVGA 800 x 600 med 16-bitars färgbildskärm, Internet Explorer 5.5 eller senare (komplett installation), CD-ROM-enhet, USB-port; Windows Vista™-64: 1-GHz-processor, 512 MB RAM, se användarhandboken ang. minsta hårddiskutrymme, SVGA 800 x 600 med 16-bitars färgskärm, Internet Explorer 5.5 eller senare (komplett installation), CD-ROM-enhet, USB-port; Windows Vista™-32 Home, -32 Professional: 1-GHz-processor, 512 MB RAM, se användarhandboken ang. minsta hårddiskutrymme, SVGA 800 x 600 med 16-bitars färgskärm, Internet Explorer 5.5 eller senare (komplett installation), CD-ROM-enhet, USB-port; Mac OS X v10.3 eller senare; G3 (500 MHz), G4, G5 eller Intel®-processorer, 512 MB RAM, 100 MB diskutrymme, USB- eller nätverksport, CD-ROM-enhet
Standardprogramvara	M1522n MFP: HP Toolbox FX, HP LaserJet Scan, TWAIN 1.9 eller WIA skanningsdrivrutiner, Readiris PRO textigenkänningsprogramvara (inte installerad med annan programvara, separat installation krävs), skrivardrivrutiner (HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript-emulering nivå 3), installations-/avinstallationsprogram, HP Director (Macintosh); M1522nf MFP: HP Toolbox FX, HP LaserJet Scan, TWAIN 1.9 eller WIA skanningsdrivrutiner, HP LaserJet Fax, HP Fax Setup Wizard, HP Fax-programvara, Readiris PRO textigenkänningsprogramvara (inte installerad med annan programvara, separat installation krävs), skrivardrivrutiner (HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript-emulering nivå 3), installations-/avinstallationsprogram, HP Director (Macintosh); Drivrutiner på webben: M1522n MFP: Installationsprogram, skrivardrivrutiner, HP Scan-programvara, HP Toolbox FX för administration och support, Readiris PRO textigenkänningsprogramvara, HP Software Update, HP Web Jetadmin, Enterprise Installer; M1522nf MFP: Installationsprogram, skrivardrivrutiner, HP Send Fax, HP Scan-programvara, HP Toolbox FX för administration och support, Readiris PRO textigenkänningsprogramvara, HP Software Update, HP Web Jetadmin, Enterprise Installer
Kontrollpanel	M1522n MFP: 2-raders LCD-textdisplay, alfanumeriska knappar, navigationsknappar plus 2 indikatorlampor (inställning, upp, ok, ned, bakåt, avbryt), kopieringsknappar (starta kopiering, förminska/förstora, ljusare/mörkare, kvalitet, antal kopior), 2 skanningsknappar (starta skanning, skanna till); M1522nf MFP: 2-raders LCD-textdisplay, alfanumeriska knappar, navigationsknappar plus 2 indikatorlampor (inställning, upp, ok, ned, bakåt, avbryt), faxknappar (starta fax, telefonbok, volym, upplösning, återuppringning, snabbtangenter, Shift), kopieringsknappar (starta kopiering, förminska/förstora, ljusare/mörkare, kvalitet, antal kopior), 2 skanningsknappar (starta skanning, skanna till).
Strömförsörjning	Krav: Inspänning 110 till 127 VAC (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 4,5 A; 220 till 240 V AC (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 2,6 A. Energiförbrukning: 410 W max. (aktiv/utskrift), 325 W max. (aktiv/kopiering eller skanning), 10,5 W max. (klar/viloläge), 0 W (avstängd)
Ytermått (b x d x h)	Utan emballage: 496 x 406 x 402 mm. Med emballage: 600 x 500 x 505 mm
Vikt	Utan emballage: 11 kg. Med emballage: 15,6 kg
Skrivarhantering	HP Toolbox FX, HP Web Jetadmin, Embedded Web Server (endast Mac)
Driftsmiljö	Drifttemperatur: 15 till 32,5 °C. Rekommenderad drifttemperatur: 15 till 32,5 °C. Luftfuktighet vid drift: 10 till 80 % RH. Rekommenderad luftfuktighet vid drift: 10 till 80 % RH. Förvaringstemperatur: -20 till 40 °C. Luftfuktighet vid förvaring: 0 till 95 % RH. Ljudnivåer enligt ISO 9296: ljudstyrka: LwAd 6,5 B(A) (kontinuerlig utskrift med 23 sid/min), 6,8 B(A) (ADM, kopiering/utskrift med 23 sid/min), ljudlös (klar). Ljudtryck: LpAm 52 dB(A) (aktiv/utskrift), 53,7 B(A) (aktiv/kopiering eller skanning), ljudlös (klar)
Certifikat	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006-Klass B; EN 61000-3-2: 2000+A2; EN 61000-3-3: 1995+A1; EN 55024: 1998+A1+A2; FCC Rubrik 47 CFR, Artikel 15 Klass B 2/ICES-003, Utgåva 3; GB9254-1998. Reglerande normer: IEC 60950-1: 2001/EN 60950-1: 2001+A11; IEC 60825-1: 1993+A1: 1997+A2: 2001/EN 60825-1: 1994+A1: 2002+A2: 2001 (Klass 1 laser/lysdiodprodukt); GB4943-1995. ENERGY STAR: Ja
Garanti	Ett års begränsad garanti

Beställningsinformation

Förbrukningsartiklar

CB436A	HP LaserJet CB436A svart tonerkassett med smart utskriftsteknik 2000 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19752.
---------------	---

Förbrukningsmedier

CHP110	HP kontorspapper 80 g/m ² A4/210 x 297 mm/500 ark
CHP210	HP utskriftspapper 80 g/m ² A4/210 x 297 mm/500 ark
CHP810	HP återvunnet papper 80 g/m ² A4/210 x 297 mm/500 ark

Anslutning

C6518A	HP USB-kabel, 2 m
C6520A	HP USB-kabel, 3 m

Service och support

U9811E	HP Care Pack, service på platsen nästa arbetsdag, 3 år
U9809E	HP Care Pack, retur till HP, 3 år
U9810E	HP Care Pack, utbyte nästa dag, 3 år
U9813PE	HP Care Pack, efter garantin, service på platsen nästa arbetsdag, 1 år
UA152PE	HP Care Pack, efter garantin, retur till HP, 1 år
U9812PE	HP Care Pack, efter garantin, utbyte nästa dag, 1 år
UD908E	HP Care Pack, service på platsen nästa arbetsdag, 2 år
UD906E	HP Care Pack, retur till HP, 2 år
UD907E	HP Care Pack, utbyte nästa dag, 2 år
UF925E	HP Care Pack, service på platsen nästa arbetsdag, 1 år

En fullständig lista över tillbehör, förbrukningsartiklar och tjänster finns på <http://www.hp.com>

<http://www.hp.se>



© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2007. ©2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som uttryckligen nämns i garanti villkoren i den garanti som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som en mer omfattande garanti. HP svarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnanden i detta dokument.

Publicerad inom EMEA 11/07 4AA1-6056SVE

