



Förstärk din arbetsgrupp med HP LaserJet P2050-skrivarserien. Skapa högkvalitativa dokument med 1200 dpi, vid höga hastigheter på 33 sid/min. Prestandafunktionerna omfattar utökningsbart minne, automatisk dubbelsidig utskrift<sup>1</sup> och Gigabit-nätverksfunktioner<sup>2</sup>.



HP LaserJet P2055 skrivare



HP LaserJet P2055d skrivare



HP LaserJet P2055dn skrivare

**Idealisk för små arbetsgrupper på 1-3 användare (P2055 och P2055d) och 1-8 användare (P2055dn) på små och medelstora företag och i storföretagsmiljöer som behöver en snabb, tillförlitlig, utrymmessnål svartvit skrivare för enkel framställning av högkvalitativa affärsdokument.**

**Få mer gjort på kortare tid med denna högpresterande HP LaserJet.**

Skriv ut med hastigheter på upp till 33 sid/min A4 och snabb utskrift av första sidan från energisparläge med direktstartsteknik utan väntetid. Spara tid och papper med praktisk automatisk dubbelsidig utskrift<sup>3</sup>. Bearbeta komplexa utskriftsjobb snabbt och korrekt med en processor på 600 MHz och utökningsbart minne<sup>4</sup>. Dela skrivare på ett tillförlitligt sätt och utnyttja skrivaresurserna effektivt med höghastighetsanslutning via inbyggda Gigabit-nätverksfunktioner<sup>5</sup>. Anslut enkelt skrivaren till datorn via Hi-Speed USB 2.0-porten.

**Med den här kompakta skrivaren får du utskriften av professionell kvalitet.**

Professionell kvalitet med äkta 1200 dpi upplösning för skarp text, fina linjer och tydliga bilder, varje gång du skriver ut. Justerbara pappersmagasin hjälper dig att enkelt skriva ut olika typer av svartvita dokument i alla storlekar från A6 till A4 (från alla magasin). Spara värdefull plats på skrivbordet och få bekväm tillgång till skrivaren tack vare dess smidiga och kompakta design. HP LaserJet all-i-ett-tonerkassetten med hög kapacitet har en enkel utformning och ger konsekvent mycket bra resultat.

**Lätt att installera, använda och underhålla.**

Navigation görs intuitivt med LCD-kontrollpanelen. Upplev färre avbrott med ett pappersmagasin för 250 ark, ett kombimagasin för 50 ark och ett tillvalsmagasin för 500 ark. Beställ förbrukningsartiklar på ett bekvämt sätt med HP SureSupply<sup>6</sup>. HP Web Jetadmin ger åtkomst till skrivarstatus, varningar, konfigurationsinställningar med mera. HP Universal Print Driver gör skrivaren enklare att använda och ökar produktiviteten. Med interaktiv intelligens inbyggd i HP-tonerkassetten ges varningar när förbrukningsmaterialet håller på att ta slut, vilket förenklar hanteringen.

<sup>1</sup> Automatisk dubbelsidig utskrift är standard på modell P2055d och P2055dn

<sup>2</sup> Tillgängligt med P2055dn-modellen.

<sup>3</sup> Automatisk dubbelsidig utskrift är endast standard på modell P2055d och P2055dn

<sup>4</sup> 64 MB minne på modell P2055 och P2055d (kan utökas till 320 MB) och 128 MB minne på P2055dn (kan utökas till 384 MB)

<sup>5</sup> Tillgängligt med P2055dn-modellen

<sup>6</sup> Programfunktioner och tillgänglighet kan variera i olika länder; Mer information finns på [www.hp.com/learn/suresupply](http://www.hp.com/learn/suresupply)

## Tekniska specifikationer

Utskriftsteknik	Laser		
Utskriftshastighet	A4 svart: Upp till 33 sid/min Första sidan utskrivna svart: Så snabbt som 8,0 sek (från autoavstängd/vänteläge) Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentens komplexitet.		
Processor	600 MHz, Feroceon ARM dubbel processor		
Minne	<b>P2055:</b> 64 MB; <b>P2055d:</b> 64 MB; <b>P2055dn:</b> 128 MB; <b>P2055:</b> Utbyggbar till 320 MB genom 1 ledig 144-stifts DIMM-plats; <b>P2055d:</b> Utbyggbar till 320 MB genom 1 ledig 144-stifts DIMM-plats; <b>P2055dn:</b> Utbyggbar till 384 MB genom 1 ledig 144-stifts DIMM-plats;		
Utskriftsupplösning	Upp till 1200 x 1200 dpi		
Utskriftskvalitet	HP ProRes 1200, HP Fastres 1200		
Skrivarspråk	HP PCL 5c, HP PCL 6, HP-emulering av PostScript nivå 3 med automatisk språkväxling		
Ekonomiutskrift	Ekonomiläge sparar upp till 50 % toner beroende på utskriftsläge		
Teckensnitt/fonter	45 skalbara TrueType-teckensnitt och 35 PostScript; 11 skalbara TrueType-teckensnitt och 11 icke skalbara Line Printer-teckensnitt (endast PCL 5c)		
Utskriftskapacitet (per månad, A4)	Upp till 50 000 sidor		
Rekommenderad sidvolymer per månad	750 till 3 000		
Utskriftsmarginaler	högst upp: 4 mm, vänster: 4 mm, höger: 4 mm, längst ned: 4 mm		
Mediekapacitet	<b>Inmatning</b>	<b>Kapacitet</b>	<b>Vikt</b>
	Magasin 1	Ark: 50; kuvert: 5	60 till 163 g/m <sup>2</sup> (rak pappersbana för specialmedier)
	Magasin 2	Ark: 250	60 till 120 g/m <sup>2</sup> (standardutmatningsfack)
	Magasin 3 (Tillval)	Ark: 500	
	<b>Utmatning:</b>	Ark: Upp till 150 ark. Kuvert: Upp till 5 kuvert. OH-film: Upp till 75 ark; 150-arks utmatningsfack	
	<b>Duplexutskrift:</b>	<b>P2055:</b> Manuell (stöd för drivrutiner finns); <b>P2055d:</b> Automatisk (standard); <b>P2055dn:</b> Automatisk (standard);	
Medietyper	Papper (bond, lätt, tungt, vanligt, återvunnet, grovt), kuvert, etiketter, kort, OH-film, tungt material		
Gränssnitt och anslutningar	<b>P2055:</b> Hi-Speed USB 2.0; <b>P2055d:</b> Hi-Speed USB 2.0; <b>P2055dn:</b> HP Jetdirect Gigabit Ethernet-nätverksfunktion, Hi-Speed USB 2.0; Tillval: HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådlös printserver (J8021A)		
Passar följande operativsystem	Windows® 7 (32-bitars/64-bitars); Windows Vista® (32-bitars/64-bitars); Microsoft® Windows® XP (32-bitars/64-bitars), Server 2003 (32-bitars/64-bitars), 2000; Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5, v10.6, UNIX, Linux (se <a href="http://www.hplip.net">http://www.hplip.net</a> ) Tillval: De senaste drivrutinerna och programmen finns på webbplatsen för HP LaserJet-support på <a href="http://www.hp.com/support/lj2050series/">http://www.hp.com/support/lj2050series/</a> ; I länder/regioner utanför USA <a href="http://www.hp.com/">http://www.hp.com/</a>		
Passar följande nätverksoperativsystem	Windows® 7 (32-bitars/64-bitars); Windows Vista® (32-bitars/64-bitars); Microsoft® Windows® XP (32-bitars/64-bitars), Server 2003 (32-bitars/64-bitars), 2000; Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5, v10.6, UNIX, Linux (se <a href="http://www.hplip.net">http://www.hplip.net</a> )		
Lägsta systemkrav	Windows® 7-förberedd. Gå till <a href="http://www.hp.com/go/windows7">www.hp.com/go/windows7</a> för ytterligare information. Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga. Windows Vista® (x32 och x64); Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, Server 2003, 2000 (endast drivrutiner): 512 MB RAM, 350 MB tillgängligt hårddiskutrymme, CD-ROM-enhet, USB-port, Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5, v10.6; 256 MB RAM, 150 MB tillgängligt hårddiskutrymme; CD-ROM-enhet, USB-port		
Programvara	HP-skrivarprogramvara på CD-ROM: installera/avinstallera; drivrutiner (HP PCL 6); HP Toolbox FX för diagnostisk status och konfiguration; HP Embedded Web Server; hjälp; dokumentation		
Kontrollpanel	2-radars 16-teckens LCD-display på frontpanelen, 6 knappar (upptäp, nedtäp, välj, retur, avbryt), 2 lysdioder (varning, klar)		
Skrivarhantering	HP Toolbox FX, HP Embedded Web Server, skrivardrivrutiner		
Strömförsörjning	Krav: Inspänning: 110 till 127 V AC (+/- 10 %), 60 Hz (+/- 2 Hz); 220 till 240 V- (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 2 Hz). Förbrukning: 570 W (aktiv), 8 W (autoavstängd/vänteläge), 0,4 W (avstängd); Typisk elförbrukning: 2,233 kWh/vecka		
Vikt	Utan emballage: <b>P2055:</b> 9,9 kg; <b>P2055d:</b> 10,6 kg; <b>P2055dn:</b> 10,6 kg; I förpackning: <b>P2055:</b> 12,4 kg; <b>P2055d:</b> 13,1 kg; <b>P2055dn:</b> 13,1 kg;		
Driftsmiljö	Drifttemperatur: 15 till 32,5 °C. Rekommenderad drifttemperatur: 17,5 till 25 °C. Luftfuktighet vid drift: 10 till 80 % RH. Rekommenderad luftfuktighet vid drift: 30 % till 70 % RH. Förvaringstemperatur: -20 till 60 °C. Luftfuktighet vid förvaring: 10 till 90 % relativ luftfuktighet. Ljudnivåer enligt ISO 9296: Ljudstyrka : LwAd 6,8 B(A). Ljudtryck: LpAm 55 dB(A)		
Produktgodkännanden	Säkerhetscertifieringar: IEC 60950-1 (internationellt), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, GS-licens (Europa), EN 60825-1+A1+A2 (laser/LED-enhet i klass 1) GB4943-2001, lägsämningsdirektivet 2006/95/EC med CE-märkning (Europa); andra säkerhetsgodkännanden enligt krav från de enskilda länderna		
Garanti	Ett års begränsad garanti med retur till HP eller ett HP-auktoriserat servicecenter		

## Beställningsinformation

<b>CE456A</b>	HP LaserJet P2055 skrivare; HP LaserJet svart tonerkassett; CD (inklusive programvara och användarhandbok); strömladd; supportbroschyr
<b>CE457A</b>	Som HP LaserJet P2055 plus automatisk dubbelsidig utskrift
<b>CE459A</b>	Som HP LaserJet P2055 plus automatisk dubbelsidig utskrift, inbyggd HP Jetdirect Gigabit Ethernet-nätverksfunktion och 128 MB RAM som kan utökas till 384 MB
<b>Tillbehör</b>	
<b>CE464A</b>	HP LaserJet 500-arks pappersmagasin
<b>Förbrukningsartiklar</b>	
<b>CE505A</b>	HP LaserJet CE505A svart tonerkassett En kassett ger i genomsnitt 2 300 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19752*
<b>CE505X</b>	HP LaserJet CE505X svart tonerkassett En kassett ger i genomsnitt 6 500 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19752*
<b>Anslutning</b>	
<b>Q6264A</b>	HP Hi-Speed USB-kabel (6 fot/1,8 m)
<b>J8021A</b>	HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådlös printserver
<b>Minne</b>	
<b>CB420A</b>	HP 32 MB DDR2 144-stifts DIMM
<b>CB421A</b>	HP 64 MB DDR2 144-stifts DIMM
<b>CB422A</b>	HP 128 MB DDR2 144-stifts DIMM
<b>CB423A</b>	HP 256 MB DDR2 144-stifts DIMM
<b>Service och support</b>	
<b>UK923E</b>	HP Care Pack, retur till företaget, 2 år
<b>UK924E</b>	HP Care Pack, retur till företaget, 3 år
<b>UK928E</b>	HP Care Pack, utbyte nästa arbetsdag, 2 år
<b>UK929E</b>	HP Care Pack, utbyte nästa arbetsdag, 3 år
<b>UK931E</b>	HP Care Pack, hårdvarusupport på plats nästa arbetsdag, 2 år
<b>UK932E</b>	HP Care Pack, hårdvarusupport på plats nästa arbetsdag, 3 år
<b>UK933PE</b>	HP Care Pack, efter garantin, retur till företaget, 1 år
<b>UK935PE</b>	HP Care Pack, efter garantin, utbyte nästa arbetsdag, 1 år
<b>UK936PE</b>	HP Care Pack, efter garantin, hårdvarusupport på plats nästa arbetsdag, 1 år

En fullständig lista över tillbehör, förbrukningsartiklar och tjänster finns på <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com/se>



© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som uttryckligen nämns i garantivillkoren i den garanti som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i det här dokumentet ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

Publicerad inom EMEA 03/10 4AA2-1750SVE

