



Küçük çalışma ekibinizin daha verimli çalışmasını sağlayın. Dakikada 30 sayfaya kadar hızlı baskı hızında profesyonel görünümlü, siyah-beyaz belgeler yazdırın ve kolay kullanımlı tasarımıyla Dahili Ethernet/Hızlı Ethernet ağ oluşturma¹ elde edin ve hepsine ekonomik bir fiyata sahip olun.



HP LaserJet P2035 Yazıcı



HP LaserJet P2035n
Yazıcı

Yüksek kalitede ofis belgelerini kolayca ve ekonomik bir şekilde üretmek için küçük boyutlu, güvenilir bir yazıcıya ihtiyacı olan gözetimsiz KOBİ'lerdeki 1-3 kullanıcılı küçük çalışma ekipleri ve her boyuttaki işletmelerde bulunan üretken bireyler için mükemmel bir seçim.

Bu siyah-beyaz HP LaserJet ile verimliliği artırın ve paradan tasarruf edin.

Dakikada 30 sayfaya kadar olan baskı hızının keyfini çıkarın. Anında Açılma Teknolojisiyle düşük güç modundan hızlı ilk sayfa çıktısı elde edin. Dahili Ethernet/Hızlı Ethernet ağ oluşturma² ile çalışma ekibi verimliliğini artırın. Yazıcınızı bir bilgisayara USB veya paralel bağlantı noktasını kullanarak rahatça bağlayın. 250 sayfalık giriş tepsisi ile hemen hemen her uzunlukta ofis belgeleri yazdırın; 50 yapraklık çok amaçlı tepsi birçok baskı ortamını destekler. 266 MHz işlemci ve 16 MB bellek ile karmaşık dosyaları hızlıca işleme alın.

Bu kullanışlı küçük yazıcıyla etkileyici, profesyonel kalitede sonuçlara ulaşın.

1200 dpi efektif çıktı kalitesi sağlayan HP FastRes 1200 sayesinde canlı metne ve keskin görüntülere sahip profesyonel kalitede belgeler yazdırın. Bu şık, az yer kaplayan yazıcının küçük boyutlu tasarımı, yazıcının masaüstünde küçük bir alana rahatça yerleşmesini sağlar. Yazıcının benzersiz Sessiz moduyla çalışma gürültüsünü azaltın³. Güvenilir hepsi bir arada HP LaserJet baskı kartuşu, kullanım ihtiyaçlarınızı karşılayacak, baskı kalitesini en iyi duruma getirecek ve mükemmel sonuçlar verecek şekilde tasarlanmıştır.

Kurulumu, kullanımı ve bakımı son derece kolaydır.

Etkileşimli akıllı dahili orijinal HP baskı kartuşu baskı kalitesini en iyi duruma getirerek tüketim ürünleri azaldığında uyarı verir, yönetimi basit hale getirir. Takması kolay HP LaserJet Baskı Kartuşuna tek kapaktan erişim sayesinde kartuş takmak, değiştirmek kolay ve rahattır. Basit LED kontrol paneliyle yazıcı işlevleri arasında kolayca gezinir. Dahili Ethernet/Hızlı Ethernet ağ oluşturma² ile kolay paylaşım rahatlığından yararlanın.

¹ Ağ oluşturma özelliği yalnızca HP LaserJet P2035n modelinde mevcuttur.

² Ağ oluşturma özelliği yalnızca HP LaserJet P2035n modelinde mevcuttur

³ Sessiz mod seçildiğinde, yazıcı daha yavaş bir hızda çalışır.

Teknik özellikler

Baskı teknolojisi	Lazer																
Baskı hızı	A4 siyah: Dakikada 30 sayfaya kadar İlk sayfa çıkış süresi siyah: 8,0 san hızında ("hazır" modundan) Tam hız, sistem konfigürasyonuna, yazılım programına, sürücüyü ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişir.																
İşlemci	266 MHz, Özel Öncelikli İşlemci																
Bellek	16 MB, Genişletilemez																
Baskı çözünürlüğü	Maks. 600 x 600 dpi (HP FastRes 1200 ile 1200 dpi efektif çıkış)																
Baskı kalitesi	HP FastRes 1200, 600 dpi																
Yazıcı dilleri	Ana Bilgisayar Tabanlı, UPD (HP PCL5e)																
Ekonomik baskı	Economode, toner tasarrufu sağlar																
Yazı karakterleri/yazı tipleri	45 tane ölçeklenebilir TrueType Yazı Tipi																
Çalışma döngüsü (aylık, A4)	25000 sayfaya kadar																
Önerilen aylık sayfa sayısı	500 - 2500																
Yazdırma kenar boşlukları	üst: 4 mm, sol: 4 mm, sağ: 4 mm, alt: 4 mm																
Ortam kullanımı	<table><tr><td>Girdi</td><td>Kapasite</td><td>Ağırlık</td><td>Boyut</td></tr><tr><td>Tepsi 1</td><td>yaprak: 50, zarf: 5, saydam: 75</td><td>60 - 163 g/m² (özel ortam için düz kağıt yoluyla)</td><td>A4, A5, A6, B5, zarf (C5, B5, DL); 76 x 127 - 216 x 356 mm</td></tr><tr><td>Tepsi 2</td><td>yaprak: 250</td><td>60 - 120 g/m² (standart çıktı kutusunu kullanarak)</td><td>A4, A5, A6, 105 x 148 - 216 x 356 mm</td></tr><tr><td>Çıktı: İki taraflı baskı:</td><td>Yaprak: 150'ye kadar. Zarf: 5'e kadar. Saydam: 75'e kadar; 150 yapraklık çıktı kutusu El ile (sürücü desteği var)</td><td></td><td></td></tr></table>	Girdi	Kapasite	Ağırlık	Boyut	Tepsi 1	yaprak: 50, zarf: 5, saydam: 75	60 - 163 g/m ² (özel ortam için düz kağıt yoluyla)	A4, A5, A6, B5, zarf (C5, B5, DL); 76 x 127 - 216 x 356 mm	Tepsi 2	yaprak: 250	60 - 120 g/m ² (standart çıktı kutusunu kullanarak)	A4, A5, A6, 105 x 148 - 216 x 356 mm	Çıktı: İki taraflı baskı:	Yaprak: 150'ye kadar. Zarf: 5'e kadar. Saydam: 75'e kadar; 150 yapraklık çıktı kutusu El ile (sürücü desteği var)		
Girdi	Kapasite	Ağırlık	Boyut														
Tepsi 1	yaprak: 50, zarf: 5, saydam: 75	60 - 163 g/m ² (özel ortam için düz kağıt yoluyla)	A4, A5, A6, B5, zarf (C5, B5, DL); 76 x 127 - 216 x 356 mm														
Tepsi 2	yaprak: 250	60 - 120 g/m ² (standart çıktı kutusunu kullanarak)	A4, A5, A6, 105 x 148 - 216 x 356 mm														
Çıktı: İki taraflı baskı:	Yaprak: 150'ye kadar. Zarf: 5'e kadar. Saydam: 75'e kadar; 150 yapraklık çıktı kutusu El ile (sürücü desteği var)																
Ortam tipleri	Kağıt (mektupluk, hafif, kalın, normal, geri kazanılmış, işlenmemiş), zarflar, etiketler, kart, saydamlar, kalın ortam																
Arabirim ve bağlanabilirlik	P2035: Hi-Speed USB 2.0, IEEE 1284 uyumlu paralel; P2035n: HP Yüksek Hızlı USB 2.0; dahili Hızlı Ethernet baskı sunucusu; , İsteğe Bağlı: HP Jetdirect en3700 Hızlı Ethernet Baskı Sunucusu, HP Jetdirect ew2400 802.11g Kablosuz Baskı Sunucusu, HP Jetdirect ew2500 802.11g Kablosuz Baskı Sunucusu, HP Kablosuz Baskı Yükseltme Kiti, HP USB Ağ Baskı Adaptörü																
İşletim sistemi uyumluluğu	Windows® 7'ye hazır. Bazı özellikler kullanılamayabilir. Windows Vista®, Windows Vista® x64; Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64 (yalnızca sürücü), Server 2003, Server 2003 x64, 2000 (yalnızca sürücüler), NT 4,0 (yalnızca web'de PCL5 sürücüsü); Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5, v10.6, Linux (bkz. http://www.hplip.net), UNIX İsteğe Bağlı: En son sürücüler ve yazılım http://www.hp.com/support/lip2030series sayfasında bulunan HP LaserJet destek Web sitesinden edinilebilir																
Minimum sistem gereksinimleri	Windows® 7'ye hazır. Bazı özellikler kullanılamayabilir. Windows Vista® (x32 / x64), Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, Server 2003, 2000: 512 MB RAM; tüm sistemler için: 350 MB boş sabit disk alanı, CD-ROM sürücüsü, USB bağlantı noktası, Mac OS X v10.3.9, v10.4.3, v10.5, v10.6; Minimum 128 MB RAM (256 MB önerilir); 150 MB boş sabit disk alanı																
Yazılım	HP yazıcı yazılımı içeren CD-ROM: yükleyici/kaldırıcı, sürücüler (Ana bilgisayar tabanlı), HP Dahili Web Sunucusu, kontrol paneli simülatörü, yardım, belgeler																
Kontrol paneli	6 adet lamba (Sıkışma, Toner az, Kağıt bitti, Dikkat, Hazır, Git), 2 adet düğme (Git, İptal)																
Yazıcı yönetimi	HP Dahili Web Sunucusu, yazıcı sürücüleri																
Güç	Gereksinimler: Girdi voltajı 220 - 240 VAC (+/- %10), 50 Hz (+/- 2 Hz). Tüketimi: Maksimum 550 watt (aktif/yazdırırken), maksimum 7 watt (hazır/uyku modu), maksimum 0,4 watt (kapalı); Normal Elektrik Tüketimi (TEC): 1,949 kWsa/hafta																
Çalıştırma koşulları	Çalıştırma sıcaklığı: 15 - 32,5° C. Önerilen çalışma sıcaklığı: 17,5 - 25° C. Çalıştırma nemi: % 10 - 80 Göreceli Nem. Önerilen çalışma ortamı nemi: % 30 - 70 RH. Depolama sıcaklığı: -20 - 60 °C. Depolama nemi: % 10 - 90 RH. ISO 9296 uyarınca gürültü düzeyi: Ses gücü : LwAd 6,8 B(A) (etkin/yazdırıyor), duyulmaz (hazır). Ses basıncı: LpAm 54 dB(A) (etkin/yazdırıyor), duyulmaz (hazır)																
Ürün sertifikaları	Güvenlik sertifikaları: IEC 60950-1 (Uluslararası), EN 60950-1+A11 (AB), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL Listesi (ABD/Kanada), GS lisansı (Avrupa), EN 60825-1+A1+A2 (Sınıf 1 lazer/LED Cihazı) GB4943-2001, CE İşareti (Avrupa) ile Düşük Voltaja ilişkin Direktif 2006/95/AT; Her ülke için gerekli olan diğer güvenlik onayları																
Garanti	Bir yıl, yetkili servis merkezine iadeli, sınırlı donanım garantisi. Garanti ve destek seçenekleri ürüne, ülkeye/bölgeye ve yerel yasal koşullara bağlı olarak değişir.																

Sipariş bilgileri

CE461A	HP LaserJet P2035 yazıcı, yazıcıya önceden takılmış 1.000 sayfaya kadar baskı kapasiteli HP LaserJet tanıtım baskı kartuşu (ISO/IEC 19752'ye uygun), Başlangıç Kılavuzu, CD (kullanıcı kılavuzu, yazıcı yazılımı), güç kablosu
CE462A	HP LaserJet P2035n Yazıcı, önceden yüklenmiş tanıtım amaçlı HP LaserJet yazıcı kartuşu; CD (yazılım ve Kullanıcı Kılavuzu'nu içerir); destek broşürü; Dahili Ethernet/Hızlı Ethernet ağ oluşturma; güç kablosu

Sarf Malzemeleri

CE505A	HP LaserJet CE505A Siyah Baskı Kartuşu Ortalama bir kartuş 2.300 standart sayfa yazdırır. ISO/IEC 19752 uyarınca beyan edilen baskı kapasitesi*
---------------	--

Sarf malzemeleri

CHP225	HP Çok Amaçlı Kağıdı-500 yaprak/A4/210 x 297 mm
CHP310	HP LaserJet Kağıdı-500 yaprak/A4/210 x 297 mm

Bağlanabilirlik

Q6264A	HP Yks Hız USB Kablosu (6 ft./1,8 m)
J7942G	HP Jetdirect en3700 Hızlı Ethernet Baskı Sunucusu
J7951G	HP Jetdirect ew2400 802.11g Kablosuz Baskı Sunucusu
J8021A	HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Kablosuz Yazdırma Sunucusu

Servis ve destek

UK923E	HP Destek Paketi, İşyerine İade, 2 yıl
UK924E	HP Destek Paketi, İşyerine İade, 3 yıl
UK928E	HP Destek Paketi, Sonraki İş Günü Değişim, 2 yıl
UK929E	HP Destek Paketi, Sonraki İş Günü Değişim, 3 yıl
UK931E	HP Destek Paketi, Sonraki İş Günü Donanım Yerinde Donanım Desteği, 2 yıl
UK932E	HP Destek Paketi, Sonraki İş Günü Donanım Yerinde Donanım Desteği, 3 yıl
UK933PE	HP Destek Paketi, Garanti Sonrası, İşyerine İade, 1 yıl
UK935PE	HP Destek Paketi, Garanti Sonrası, Sonraki İş Günü Değişim, 1 yıl
UK936PE	HP Destek Paketi, Garanti Sonrası, Sonraki İş Günü Donanım Yerinde Donanım Desteği, 1 yıl

Tüketim ürünleri, aksesuarlar ve hizmetlerin tam listesi için, lütfen bu adrese gidin <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com/tr>



© Telif Hakkı 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede verilen bilgiler haber verilmeden değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetleri için geçerli olan garantiler sadece bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti beyanlarında belirtilen garantilerdir. Bu belgede yazılı olan hiçbir şey ek bir garanti olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata veya eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yayınlanmıştır 02/10 4AA2-1749TRE

