



Если вам нужны функциональность и мощь, это устройство HP MFP для вас. Высокая скорость 26 стр/мин, неизменно высокое качество печати, возможность работы в сети, новое решение для факса и множество дополнительных функций обеспечивают значительный рост производительности.

Идеальный инструмент для компаний малого и среднего бизнеса и небольших рабочих групп на крупных предприятиях, которым требуется мощное устройство HP MFP для выполнения заданий копирования и печати с большими тиражами при экономии времени, площади и денег.

Успевайте больше с высокопроизводительным устройством HP MFP, обеспечивающим очень высокую скорость печати и копирования.

Работайте более эффективно при скоростях печати и копирования до 26 стр/мин. Выход первой страницы менее чем через 10 секунд из режима энергосбережения благодаря технологии мгновенного закрепления тонера и столь же быстрое выполнение заданий копирования. ПЗС-сканер с большой глубиной фокусировки и мгновенной светодиодной подсветкой создаёт высококачественные изображения, сканирует 3-мерные объекты и журнальные развороты без видимых чёрных линий вдоль корешка. Работы, требующие выполнения печати с HP PCL 5, HP PCL 6, и эмуляция драйверов принтера HP postscript, уровень 3.

Получите нужные вам функции с этим полнофункциональным устройством HP MFP, которое соответствует скорости развития вашего бизнеса.

Расширьте свои возможности связи с помощью факса, включающего функции конфиденциального приёма и FaxTel¹, а также цифровую память ёмкостью до 600 страниц. Оцените возможность более редких прерываний печати благодаря максимальной ёмкости подачи 500 листов². Более быстрое выполнение заданий за счёт сортировки страниц, 2-сторонней печати и электронного степлера³. Совместное использование ресурсов с помощью быстрого, надёжного сетевого подключения. Удобство обработки больших, сложных заданий с быстрым возвратом к приложению печати благодаря процессору с тактовой частотой 450 МГц и памятью 64 Мб с возможностью расширения до 320 Мб.

Положитесь на это сверхнадёжное устройство HP MFP, обеспечивающее простую безотказную печать великолепного качества.

Простое управление печатью и неизменно великолепные результаты за счёт интеллектуальных функций, встроенных в подлинники картриджи HP LaserJet. Простая поддержка до 15 лазерных устройств HP, работающих эффективно благодаря ПО HP Easy Printer Care Software 2.0⁴. Оцените расширенную поддержку многочисленных операционных систем, включая Windows Vista®. Получите больше пользы от вашего принтера с портом USB 2.0 Hi-speed, открывающим доступ к решениям других производителей. Защитите ваше устройство MFP от кражи с помощью замка Kensington, включённого в комплект поставки.

¹ Для использования функции FaxTel требуется мобильный телефон

² Многофункциональное устройство HP LaserJet M2727nf поставляется с одним лотком подачи на 250 листов и опциональным дополнительным лотком на 250 листов (Q7556A)

Многофункциональное устройство HP LaserJet M2727nfs поставляется с двумя лотками подачи на 250 листов

³ Включено только в комплект поставки HP LaserJet M2727nfs

⁴ Функции и наличие программ зависят от страны

Дополнительная информация содержится на веб-сайте по адресу www.hp.com/learn/suresupply.



HP LaserJet M2727nf MFP



HP LaserJet M2727nfs
MFP

Технические характеристики

Технология печати	Монохромная лазерная			
Скорость печати	До 26 стр/мин. Выход первой страницы (ч/б): < 10,0 с Время разогрева: менее 38 сек Точное значение скорости варьируется в зависимости от конфигурации системы, программного обеспечения и сложности печатаемых документов.			
Процессор	450 МГц, Motorola ColdFire® V5e			
Память	64 Мб. Расширение до 320 Мб с помощью одного 144-контактного слота DDR2 DIMM			
Печать	Качество	REt, HP FastRes, HP ProRes 1200, HP TrueRes		
	Разрешение	До 1200 x 1200 т/д		
	Языки управления принтером	HP PCL 6, HP PCL 5e, эмуляция HP Postscript 3		
	Экономичная печать	В экономичном режиме на печать текстов идёт меньше тонера, 2-сторонняя печать и печать нескольких страниц на одной (экономия бумаги)		
Гарнитуры/шрифты	45 масштабируемых шрифтов TrueType, 35 PostScript			
	Поля печати (мм)	Верхнее: 4 мм. Левое: 4 мм. Правое: 4 мм. Нижнее: 4 мм		
Факс	Скорость модема	33,6 Кбит/с (3 секунды на страницу)		
	Совместимость с Telecom	Телекоммуникационные стандарты: ES 203 021, FCC часть 68, Министерство промышленности Канады CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Мексика), PTC-200 (Новая Зеландия), AS/ACIF S002: 2001 (Австралия), IDA PSTN1 (Сингапур), TPS002-01 (Малайзия), IG 0005-11 (Тайвань), HKTA 2011 (Гонконг SAR), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (Китай)		
	Память факса	До 600 страниц		
	Разрешение факса	Стандартное: 203 x 98 т/д. Высокоточное: 203 x 196 т/д. Высшее качество: 300 x 300 т/д (без полутонов)		
Сканирование	Быстрый набор номера	120 (119 номеров группового набора), 16		
	Тип	Планишетное, с автоматическим устройством подачи документов (ADF). Цветное сканирование: Да		
	Разрешение при сканировании	Оптическое: До 1200 т/д. Расширенный: До 19200 т/д		
	Разрядность	24 бита		
	Оттенки серого	256		
	Версия TWAIN-интерфейса	Совместимость с TWAIN Версия 1,9		
Копирование	Сканируемая область	Минимальный размер носителя: Без минимума. Максимальный размер носителя: 216 x 297 мм		
	Поля для сканируемых объектов	Слева: 4. Верхнее: 4. Правое: 4. Нижнее: 4		
	Скорость копирования	До 26 копий/мин (один лист на планшете, несколько копий, скорость копирования с АПД до 17,5 копий/мин)		
Управление печатными носителями	Разрешение при копировании	600 x 600 т/д		
	Множественное копирование	до 99		
	Уменьшение/Увеличение	от 25 до 400%		
Управление печатными носителями	Подача:	Ёмкость	Вес	Размер
	Поток 1	количество листов: 50, от 60 до 163 г/м ² прозрачные плёнки: 10, конверты: 10		A4, A5, A6, B5 (JIS), C5, DL, 16K, почтовые открытки (JIS), двойные почтовые открытки (JIS); от 76 x 127 до 216 x 356 мм
	Поток 2	кол-во листов: 250	От 60 до 120 г/м ²	A5, B5 (JIS), A4; от 148 x 210 до 216 x 356 мм
	Поток 3	кол-во листов: 250	От 60 до 120 г/м ²	A5, B5 (JIS), A4; от 148 x 210 до 216 x 356 мм
	Устройство автоматической подачи документов	кол-во листов: 50	от 60 до 90 г/м ²	A4, A5, от 127 x 127 до 216 x 381 мм
Приём:	Листы: До 125. Конверты: до 10. Прозрачные плёнки: до 10			
Двусторонняя печать:	Автоматически (в комплекте поставки)			

Информация о заказе

CB532A	HP LaserJet M2727nf MFP, шнуры питания, чёрный картридж Q7553A для принтеров HP LaserJet, руководство по началу работы, листовка с информацией о технической поддержке, компакт-диск с ПО для устройства и электронным справочником пользователя, лицевая панель управления, ПО распознавания текста Readiris PRO, поддержка с АПД, телефонные шнуры
CB533A	HP LaserJet M2727nfs MFP Как HP LaserJet M2727nf MFP, степлер и дополнительный лоток подачи на 250 листов



Технические характеристики

Типы печатных носителей	Бумага (документная, цветная, плотная, бланковая, светостойкая, обычная, с напечатанной информацией, перфорированная, из вторсырья, грубая), конверты, плёнки, наклейки, картон
Интерфейс соединения	10/100Base-T Ethernet, Hi-Speed USB (совместим со спецификациями USB 2.0). Опционально: Нет
Совместимость с операционными системами	Windows® 2000; Windows® Server 2003; Сертифицировано для Windows Vista®; Windows® XP Home; Windows® XP Media Center; Windows® XP Professional; Windows® XP Professional x64; Windows® XP Tablet PC; Mac OS X v10.3 и выше; Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6.x; HP-UX 10.20, 11.x; RED HAT Linux 6.x и выше; SuSE Linux 6.x и выше; Solaris® 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (только системы SPARC®); AIX 3.2.5 и выше; MPE-iX; Citrix® MetaFrame®; Terminal Services. Последние драйверы можно загрузить с веб-сайта http://www.hp.com
Совместимость с сетевыми операционными системами	Через встроенный разъём 10/100 Ethernet, поддержка решений на основе TCP/IP: Windows® 2000, Windows® XP Home, Windows® Professional, Windows® XP Professional x64, Windows® Server 2003, готовность к работе с Windows Vista®, Windows Vista®-64; Novell® NetWare NDPS через TCP/IP только в версиях 3.2, 4.2, 5.x, 6.x; Шлюз HP (TCP/IP, только несжать данные) и шлюз Novell® LPD; ОС Mac 10.3 и выше; Поддержка обслуживания системы перед началом работы; RED HAT Linux 6.x и выше; SuSE Linux 6.x и выше; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris® 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (только системы SPARC®); IBM® AIX 3.2.5 и выше; MPE-iX; Citrix® MetaFrame®; Windows® Terminal Services
Минимальные системные требования	Windows® 2000, Windows® Server 2003: любой процессор Pentium® II или выше, 64 Мб оперативной памяти, 250 Мб свободного места на жёстком диске, цветной 16-битный дисплей SVGA 800 x 600, Internet Explorer 5.5 или выше (полная установка), привод CD-ROM, порт USB (только драйверы принтера и сканера); Windows® XP-32 Home, Windows® XP-32 Professional: любой процессор Pentium® II (рекомендуется Pentium® III или выше), 128 Мб оперативной памяти, 250 Мб свободного места на жёстком диске, цветной 16-битный дисплей SVGA 800 x 600, Internet Explorer 5.5 или выше (полная установка), привод CD-ROM, порт USB; Windows Vista™-32 Home, Windows Vista™-32 Professional: процессор 1 ГГц, 512 Мб оперативной памяти, уточните в руководстве пользователя минимальное свободное место на жёстком диске, цветной 16-битный дисплей SVGA 800 x 600, Internet Explorer 5.5 или выше (полная установка), привод CD-ROM, порт USB; Windows Vista™-64: процессор 1 ГГц, 512 Мб оперативной памяти, уточните в руководстве пользователя минимальное свободное место на жёстком диске, цветной 16-битный дисплей SVGA 800 x 600, Internet Explorer 5.5 или выше (полная установка), привод CD-ROM, порт USB. Mac OS X v10.3 и выше; Процессоры G3 (500 МГц), G4, G5 или Intel®; ОЗУ 512 Мб; 100 Мб свободного пространства на диске; сетевой адаптер или порт USB; Привод CD-ROM
Стандартное ПО	HP Toolbox FX, HP LaserJet Scan, драйверы сканирования TWAIN 1.9 или WIA, HP LaserJet Fax, мастер установки HP Fax, ПО распознавания текста Readiris PRO (не устанавливается с другим ПО, необходима отдельная установка), драйверы принтера (HP PCL 6, эмуляция HP Postscript, уровень 3), программы установки/удаления, ПО HP Director (Macintosh). Драйверы на веб-узле: Программа установки, драйверы принтера, ПО HP Send Fax, HP Scan, HP Toolbox FX для управления и поддержки, программа для распознавания текста Readiris PRO, HP Software Update, HP Web Jetadmin, Enterprise Installer
Панель управления	2-строчный текстовый ЖК-дисплей, буквенно-цифровые кнопки, кнопки навигации и 3 светодиода (настройка, лево, ввод, право, отмена), кнопки факса и 1 светодиод (пуск факса, телефонная книга, громкость, разрешение, повторный набор, клавиши быстрого запуска, сдвиг), кнопки копирования и 2 светодиода (пуск копирования, 2-стороннее, уменьшить/увеличить, светлее/темнее, сортировка, качество, бумага, число копий, текущие настройки), 2 кнопки сканирования (пуск сканирования, сканировать в).
Питание	Требования: Напряжение на входе – от 110 до 127 В перем. тока (+/-10%), 50/60 Гц (+/-2 Гц), 4,5 А; 220-240 В перем. тока (+/-10%), 50/60 Гц (+/-2 Гц), 2,6 А. Потребляемая мощность: 410 Вт макс. (печать), 410 Вт макс. (копирование или сканирование), 13 Вт макс. (готовность/ожидание), 0,1 Вт макс. (выкл.)
Размеры (ш x г x в)	Без упаковки: M2727nf: 500 x 406 x 457 мм; M2727nfs: 500 x 406 x 546 мм. В упаковке: M2727nf: 596 x 496 x 595 мм; M2727nfs: 596 x 496 x 785 мм
Вес	Без упаковки: M2727nf: 17,2 кг; M2727nfs: 20,5 кг. В упаковке: M2727nf: 22 кг; M2727nfs: 25,91 кг
Управление принтером	HP Toolbox FX, HP Web Jetadmin, встроенный веб-сервер HP (только для Mac)
Требования к окружающей среде	Температура эксплуатации: От 15 до 32,5° С. Рекомендуемая температура эксплуатации: От 15 до 32,5° С. Влажность при эксплуатации: От 10 до 80% относительной влажности. Рекомендуемая влажность при эксплуатации: От 10 до 80% относительной влажности. Температура хранения: От -20 до 40° С. Влажность при хранении: От 0 до 95% относительной влажности. Уровень шума в соответствии с ISO 9296: звуковая мощность: LwAd 6,4 Б (А) (печать 27 стр/мин), 6,9 Б (А) (копирование и сканирование с АПД 27 стр/мин), беззвучно (готовность). Звуковое давление: LpAm 50,4 дБ (А) при печати, 55,4 дБ (А) при копировании или сканировании
Сертификации	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 - класс B; EN 61000-3-2: 2000+A2; EN 61000-3-3: 1995+A1; EN 55024: 1998+A1+A2; FCC Title 47 CFR, часть 15, класс B 2/ICES-003, выпуск 3; GB9254-1998. Стандарты соответствия: IEC 60950-1: 2001/EN 60950-1: 2001+A11; IEC 60825-1: 1993+A1: 1997+A2: 2001/EN 60825-1: 1994+A1: 2002+A2: 2001 (лазерный/светодиодный продукт класса 1); GB4943-1995. ENERGY STAR: Да
Гарантия	Гарантия сроком один год

Информация о заказе

Дополнительные принадлежности	
CB421A	Оперативная память HP 64 Мб DDR2 SDRAM DIMM с разъемом на 144 контакта
CB422A	Оперативная память HP 128 Мб DDR2 SDRAM DIMM с разъемом на 144 контакта
CB423A	Оперативная память HP 256 Мб DDR2 SDRAM DIMM с разъемом на 144 контакта
Расходные материалы	
Q7553A	Чёрный картридж Q7553A для принтеров HP LaserJet с технологией интеллектуальной печати 3000 стандартных страниц согласно ISO/IEC 19752
Q7553X	Чёрный картридж Q7553X для принтеров HP LaserJet с технологией интеллектуальной печати 7000 стандартных страниц согласно ISO/IEC 19752
Печатные носители	
CHP110	Офисная бумага HP плотностью 80 г/м ² , формат А4 (210 x 297 мм), 500 листов
CHP810	Бумага HP из вторсырья плотностью 80 г/м ² , формат А4 (210 x 297 мм), 500 листов
CHP210	Бумага HP для печати плотностью 80 г/м ² , формат А4 (210 x 297 мм), 500 листов
Подсоединяемость	
C6518A	Кабель HP USB, 2 м
C6520A	Кабель HP USB, 3 м
Сервис и поддержка	
H5471E	HP Care Pack, замена изделия, 3 года
UD910E	HP Care Pack, замена на следующий рабочий день, 2 года
H5478E	HP Care Pack, обслуживание на месте на следующий рабочий день, 3 года
UD911E	HP Care Pack, обслуживание на месте на следующий рабочий день, 3 года
H2649PE	HP Care Pack, послегарантийная поддержка, обслуживание на месте на следующий рабочий день, 1 год
H5739PE	HP Care Pack, послегарантийное обслуживание, замена неисправных узлов, 1 год
Полный список расходных материалов, дополнительных принадлежностей и услуг приведен на сайте http://www.hp.com	

<http://www.hp.ru>



© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2007. Информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без уведомления. HP предоставляет только те гарантии на свои продукты и услуги, которые изложены в гарантийных обязательствах, прилагающихся к этим продуктам и услугам. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. HP не несет ответственности за технические или редакторские ошибки и упущения в данном документе.

Напечатано для региона: Европа, Ближний Восток и Африка 09/07 4AA1-4462RUE

