



Принтеры HP LaserJet P2050 способны повысить производительность вашей рабочей группы. Качественная печать документов (разрешением 1200 т/д) с высокой скоростью – до 33 стр./мин. Память с возможностью увеличения объема, автоматическая двусторонняя печать¹ и интерфейс для работы в гигабитной сети².



Принтер HP LaserJet P2055

Идеальный выбор для небольших рабочих групп по 1-3 человека (P2055 и) и 1-8 человек (P2055dn), нуждающихся в быстром, надежном, компактном и удобном принтере для черно-белой печати, позволяющем создавать деловые документы высокого качества.

Новый HP LaserJet, помогающий работать эффективнее.

Скорость печати до 33 стр./мин. в формате А4 и быстрый выход первой страницы в режиме низкого энергопотребления благодаря технологии Instant-on. Удобная автоматическая двусторонняя печать³ позволяет экономить время и бумагу. Процессор 600 МГц и память с возможностью увеличения помогут справиться со сложными заданиями печати быстро и просто⁴. Надежный и эффективный многопользовательский доступ к ресурсам печати благодаря высокоскоростному гигабитному сетевому интерфейсу⁵. Удобное подключение принтера к компьютеру через скоростной порт USB 2.0.



Принтер HP LaserJet P2055d

Компактный принтер для профессиональной печати.

Неизменно профессиональное качество каждой страницы, четкий текст и изображения с истинным разрешением 1200 т/д. Регулируемые лотки для бумаги гарантируют удобную печать черно-белых документов различного размера от А6 до А4 (с использованием всех лотков). Экономия рабочего пространства и удобный доступ к принтеру благодаря стильному и компактному дизайну. Универсальные картриджи высокого ресурса для принтеров HP LaserJet позволяют добиться высокого качества печати без лишних хлопот.



Принтер HP LaserJet P2055dn

Удобство настройки, эксплуатации и обслуживания.

Удобная система навигации с помощью ЖК-панели управления. Сокращение времени простоев благодаря входному лотку на 250 листов, многоцелевому лотку на 50 листов и дополнительному лотку на 500 листов. Удобный заказ расходных материалов благодаря системе HP SureSupply⁶. ПО HP Web Jetadmin обеспечивает доступ к информации о состоянии принтера, предупреждающим сообщениям, настройкам и т.д. Универсальный драйвер печати HP упрощает эксплуатацию и увеличивает производительность. Интеллектуальная система картриджей HP оповещает о низком уровне чернил, упрощая обслуживание.

¹ Автоматическая двусторонняя печать входит в стандартную комплектацию моделей и

² Доступно в модели P2055dn.

³ Автоматическая двусторонняя печать входит в стандартную комплектацию моделей и

⁴ 64 Мб памяти в моделях P2055 и P2055d (возможность увеличения до 320 Мб) и 128 Мб памяти в модели (возможность увеличения до 384 Мб)

⁵ Доступно в модели P2055dn

⁶ Функции и доступность программ зависят от страны; Подробнее см на веб-сайте www.hp.com/learn/suresupply

Технические характеристики

Технология печати	Лазерная		
Скорость печати	A4 черный: До 33 стр./мин. Время выхода первой страницы черный: За 8,0 с (из режима автоматического выключения/режима ожидания) Точная скорость варьируется в зависимости от конфигурации системы, программного обеспечения, драйвера принтера и сложности документа.		
Процессор	600 МГц, Процессор Feroceon ARM		
Память	P2055: 64 Мб; P2055d: 64 Мб; P2055dn: 128 Мб; P2055: Расширение до 320 Мб с помощью 1 свободного слота DIMM на 144 контакта; P2055d: Расширение до 320 Мб с помощью 1 свободного слота DIMM на 144 контакта; P2055dn: Расширение до 384 Мб с помощью 1 свободного слота DIMM на 144 контакта;		
Разрешение при печати	До 1200 x 1200 т/д		
Качество печати	HP ProRes 1200, HP Fastres 1200		
Языки управления принтером	HP PCL 5c, HP PCL 6, эмуляция HP PostScript уровня 3 с автоматическим переключением языка		
Экономичная печать	Экономичный режим позволяет экономить до 50% тонера в зависимости от режима печати		
Гарнитуры/шрифты	45 масштабируемых шрифтов TrueType и 35 PostScript; 11 масштабируемых шрифтов TrueType и 11 немасштабируемых шрифтов Line Printer (только PCL 5c)		
Нагрузка (A4, в месяц)	До 50 000 страниц		
Рекомендуемый месячный объем печати (стр.)	750 - 3000		
Поля печати	верхнее: 4 мм, левое: 4 мм, правое: 4 мм, нижнее: 4 мм		
Управление печатными носителями	Поддача Лоток 1	Ёмкость Листы: 50; конверты: 5	Вес От 60 до 163 г/м ² (прямой проход бумаги для специальных печатных носителей)
	Лоток 2	Листы: 250	От 60 до 120 г/м ² (с использованием стандартного лотка приема)
	Лоток 3 (Опционально) Приём:	Листы: 500	Листы: До 150 листов. Конверты: До 5 конвертов. Прозрачные плёнки: До 75 листов; Лоток приёма бумаги на 150 листов
	Двусторонняя печать:		P2055: С ручной подачей бумаги (поддержка драйверов); P2055d: Автоматически (в комплекте поставки); P2055dn: Автоматически (в комплекте поставки);
Типы печатных носителей	Бумага (документная, тонкая, плотная, обычная, из вторсырья, грубая), конверты, этикетки, картон, прозрачные плёнки, плотные носители		
Интерфейс соединения	P2055: Hi-Speed USB 2.0; P2055d: Hi-Speed USB 2.0; P2055dn: сервер печати HP Jetdirect Gigabit Ethernet, скоростной порт USB 2.0; , Опционально: Сервер беспроводной печати HP Jetdirect ew2500 802.11b/g (J8021A)		
Совместимость с операционными системами	Windows® 7 (32/64-разрядная версия); Windows Vista® (32-разрядная/64-разрядная версия); Microsoft® Windows® XP (32-разрядная/64-разрядная версия), Server 2003 (32-разрядная/64-разрядная версия), 2000; Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5, v10.6, UNIX, Linux (см. http://www.hplip.net) Опционально: Последние версии драйверов и ПО можно загрузить с веб-сайта технической поддержки принтеров HP LaserJet по адресу http://www.hp.com/support/lpj2050series/ ; За пределами США см. страницу http://www.hp.com/		
Совместимость с сетевыми операционными системами	Windows® 7 (32/64-разрядная версия); Windows Vista® (32-разрядная/64-разрядная версия); Microsoft® Windows® XP (32-разрядная/64-разрядная версия), Server 2003 (32-разрядная/64-разрядная версия), 2000; Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5, v10.6, UNIX, Linux (см. http://www.hplip.net)		
Минимальные системные требования	Поддержка Windows® 7. См. www.hp.com/go/windows7 . Некоторые функции могут быть недоступны. Windows Vista® (x32 и x64); Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, Server 2003, 2000 (только драйверы); ОЗУ 512 Мб, 350 Мб свободного места на жестком диске, привод CD-ROM, порт USB, Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5, v10.6; ОЗУ 256 Мб, 150 Мб свободного места на жестком диске; Привод CD-ROM, порт USB		
Программное обеспечение	ПО для принтера HP на компакт-диске: программа установки/удаления; драйверы (HP PCL 6); ПО HP Toolbox FX для диагностики и настройки; Встроенный веб-сервер HP; справка; документация		
Панель управления	2-строчный 16-символьный черно-белый ЖК-дисплей на передней панели, 6 кнопок (стрелка "вверх"/"вниз", выбрать, возврат, отмена задания), 2 светодиода (внимание, готовность)		
Управление принтером	HP Toolbox FX, встроенный веб-сервер HP, драйверы печати		
Питание	Требования: Напряжение на входе: 110-127 В перем. тока (+/-10%), 60 Гц (+/-2 Гц); 220-240 В перем. тока (+/-10%), 50 Гц (+/-2 Гц). Расход: 570 Вт (рабочий режим), 8 Вт (автоматич. выкл./режим ожидания), 0,4 Вт (выключено); Стандартный расход электроэнергии (ТЕС): 2,233 кВт·ч в неделю		
Вес	Без упаковки: P2055: 9,9 кг; P2055d: 10,6 кг; P2055dn: 10,6 кг; В упаковке: P2055: 12,4 кг; P2055d: 13,1 кг; P2055dn: 13,1 кг;		
Требования к окружающей среде	Температура эксплуатации: От 15 до 32,5° С. Рекомендуемая температура эксплуатации: От 17,5 до 25° С. Влажность при эксплуатации: 10 – 80% относительной влажности. Рекомендуемая рабочая влажность: От 30 до 70% отн. влажности. Температура хранения: От -20 до 60° С. Влажность при хранении: От 10 до 90% относительной влажности. Уровень шума в соответствии с ISO 9296: Звуковая мощность : LwAd 6,8 Б (по шкале А). Звуковое давление: LpAm 55 дБ (по шкале А)		
Сертификаты продукта	Сертификаты по безопасности: IEC 60950-1 (международный стандарт), EN 60950-1+A11 (ЕС), IEC 60825-1+A1+A2, лицензия GS (Европа), EN 60825-1+A1+A2 (Класс 1 для лазерных/светодиодных устройств), директива LVD 2006/95/ЕС с СЕ-маркировкой (Европа); другие разрешения по безопасности в соответствии с требованиями конкретных стран		
Гарантия	Гарантия 1 год, возврат изделия в HP или в авторизованный сервисный центр HP		

Информация о заказе

CE456A	Принтер HP LaserJet P2055; Черный картридж HP LaserJet; компакт-диск (включает ПО и руководство пользователя); шнур питания; информационный листок поддержки
CE457A	Аналогично модели HP LaserJet плюс функция двусторонней печати
CE459A	Конфигурация модели HP LaserJet P2055 плюс автоматическая двусторонняя печать, встроенный сервер печати HP Jetdirect Gigabit Ethernet и 128 Мб ОЗУ с возможностью увеличения до 384 Мб

Дополнительные принадлежности

CE464A	Входной лоток HP LaserJet на 500 листов
---------------	---

Расходные материалы

CE505A	Черный картридж для принтеров HP LaserJet CE505A Средний ресурс картриджа – 2300 стандартных страниц. Заявленная производительность соответствует стандарту ISO/IEC 19752*
CE505X	Черный картридж для принтеров HP LaserJet CE505X Средний ресурс картриджа – 6500 стандартных страниц. Заявленный ресурс соответствует стандарту ISO/IEC 19752*

Подсоединяемость

Q6264A	Высокоскоростной USB-кабель HP (6 ф./1,8 м)
J8021A	Сервер беспроводной печати HP Jetdirect ew2500 802.11b/g

Память

CB420A	HP 32 Мб DDR2 DIMM, 144-контакта
CB421A	HP 64 Мб DDR2 DIMM, 144-контакта
CB422A	144-контактная память HP 128 Мб DDR2 DIMM
CB423A	144-контактная память HP 256 Мб DDR2 DIMM

Сервис и поддержка

UK923E	HP Care Pack, возврат изделия, 2 года
UK924E	HP Care Pack, возврат изделия, 3 года
UK928E	HP Care Pack, обмен на следующий рабочий день, 2 года
UK929E	HP Care Pack, обмен на следующий рабочий день, 3 года
UK931E	HP Care Pack, аппаратная поддержка на месте на следующий рабочий день, 2 года
UK932E	HP Care Pack, аппаратная поддержка на месте на следующий рабочий день, 3 года
UK933PE	HP Care Pack, послегарантийная поддержка, возврат изделия, 1 год
UK935PE	HP Care Pack, послегарантийная поддержка, обмен на следующий рабочий день, 1 год
UK936PE	HP Care Pack, послегарантийная поддержка, аппаратная поддержка на месте на следующий рабочий день, 1 год

Полный список расходных материалов, дополнительных принадлежностей и услуг приведен на сайте <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com/ru>



© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без уведомления. HP предоставляет только те гарантии на свои продукты и услуги, которые изложены в гарантийных обязательствах, прилагающихся к этим продуктам и услугам. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. HP не несет ответственности за технические или редакторские ошибки и упущения в данном документе.

Напечатано для региона: Европа, Ближний Восток и Африка 03/10 4AA2-1750RUE

