

HP LaserJet MFP M234e-serie



Svært produktiv. Svært kompakt.

En kompakt multifunksjonsskriver med den raskeste tosidige utskriften i sin klasse¹ og den tidsbesparende HP Smart-appen.^{2,3} Inkluderer HP+, det smarte utskriftssystemet som holder deg tilkoblet og klar til å skrive ut fra praktisk talt hvor som helst.⁴



Dette er en HP+-skriver. Den krever en HP-konto, tilkobling til internett og eksklusiv bruk av originale HP-tonerkassetter gjennom hele skriverens levetid. Mer på:
<http://www.hp.com/plus-faq>

Jobb raskt. Jobb smart.

- Med den raskeste tosidige utskriftshastigheten i sin klasse tar det bare et øyeblikk å skrive ut flersidige dokumenter.¹
- Det er plass til denne LaserJet-enheten nesten overalt fordi den er liten og kompakt.
- Ved hjelp av tobånds Wi-Fi™ med automatisk tilbakestilling får du bedre rekkevidde og en raskere, mer pålitelig tilkobling.⁵
- Få skanne- og kopieringsoppgavene unna ved hjelp av den 40-siders automatiske dokumentmateren.

Gå aldri tom⁶ og spar opptil 50 %⁷ med Instant Ink for laserutskrift

- Gå aldri tom for toner til laserskriveren.⁶ Praktisk tonerbytte og smart levering er inkludert.
- Spar opptil 50 % med Instant Ink.⁷ Registrer deg for å få toner, levering og resirkulering med en startpris på 29 kr per måned.
- Du kan ta det helt med ro: Den fleksible planen kan endres eller avsluttes når som helst uten at det koster deg noe.⁸
- Hjelp oss med å få platen tilbake i skriverne med en inkludert og forhåndsbetalt resirkuleringstjeneste.⁹

HP+, en smart skriverløsning

- Denne skytilkoblede HP+-skriveren er smartere – den holder seg oppdatert og klar til å skrive ut.⁴
- De første 6 månedene med Instant Ink er inkludert¹¹; etter 6 måneder blir du automatisk fakturert et månedlig beløp med mindre du sier opp abonnementet.
- Skriv ut og skann rett fra håndflaten. Få avanserte produktivetsfunksjoner i to år med HP+.²
- For hver side du skriver ut med HP+, beskytter eller rehabiliterer HP en tilsvarende mengde skog.⁸

Vær produktiv uansett hvor du er

- Få skanninger av høy kvalitet og del dem på Dropbox, Google Drive eller e-post – fra praktisk talt hvor som helst.²
- Skriv ut dokumenter og bilder direkte fra Dropbox og Google Drive med HP Smart-appen.²
- Med HP Smart-appen sparer du tid ved å sende en sikker faks fra smarttelefonen, nettbrettet eller PC-en.²
- Med Snarveier kan du eliminere trinn i repeterende oppgaver.² Skann til nettskyen, e-post og mer med bare ett trykk.²

Produktomvisning

HP LaserJet MFP M234e-serie

1. 40-arks automatisk dokumentmater (bare sdne, sdwe)
2. HP Smart-app
3. ID-kopi
4. USB, Ethernet, tobånds Wi-Fi med automatisk tilbakestilling
5. 100-arks utskuff
6. Automatisk tosidig utskrift: 18 bpm A4
7. 150-arks lukket innskuff
8. Lukket innskuff
9. Smart kontekstueilt brukergrensesnitt



Kort om serien



Modell	HP LaserJet MFP M234dwe-skriver	HP LaserJet MFP M234sdne-skriver	HP LaserJet MFP M234sdwe-skriver
Produktnummer	6GW99E	6GX00E	6GX01E
Funksjoner	Skriv ut, kopier, skann	Utskrift, kopiering, skanning, 40-arks automatisk dokumentmater	
Tilkobling	Tobånds Wi-Fi med selvtilbakestilling, innebygd raskt Ethernet, Hi-Speed USB	Innebygd raskt Ethernet, Hi-Speed USB	Tobånds Wi-Fi med selvtilbakestilling, innebygd raskt Ethernet, Hi-Speed USB
Utskriftshastigheter	29 spm A4		
Papirhåndtering	150-arks innskuff, automatisk tosidig utskrift	150-arks innskuff, automatisk tosidig utskrift, 40-arks automatisk dokumentmater	

Konfigurerbare elementer, tilbehør, rekvisita og kundestøtte

Service og kundestøtte	
	U13F9E HP 3 års standardutskifting (tilgjengelig i alle EMEA-land unntatt Midt-Østen, Adriaterhavet, Afrika, Russland, Sør-Afrika, Israel, Slovenia, Tyrkia)
	U13FCE HP 3 års utskifting neste virkedag (tilgjengelig i Østerrike, Belgia, Tsjekkia, Danmark, Finland, Hellas, Irland, Italia, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Sverige, Sveits, Storbritannia)
	U16FYE HP 3 år retur for reparasjon (tilgjengelig i Adriaterhavet, Afrika, CIS, EEM, Israel, Midt-Østen, Romania, Russland, Sør-Afrika, Tyrkia)

Tekniske spesifikasjoner

Modell	HP LaserJet MFP M234dwe-skriver	HP LaserJet MFP M234sdne-skriver	HP LaserJet MFP M234sdwe-skriver
Produktnummer	6GW99E	6GX00E	6GX01E
Funksjoner	Skriv ut, kopier, skann		
Kontrollpanel	Ikon LCD; 3 lamper (medier, toner, lokk åpent); 10 knapper (Wi-Fi, minus, meny, pluss, kopier, ID-kopiering, info, fortsett, avbryt, på/av)	Ikon LCD; 5 lamper (status, medier, varsel, toner, lokk åpent); 9 knapper (på/av, info, fortsett, avbryt, pluss, meny, minus, kopier, ID-kopiering)	Ikon LCD; 5 lamper (status, medier, varsel, toner, lokk åpent); 10 knapper (på/av, info, Wi-Fi, fortsett, avbryt, pluss, meny, minus, kopier, ID-kopiering)
Utskrift			
Utskriftsteknologi	Laser		
Utskriftshastighet ¹	Svart (A4, normal) Opptil 29 spm ; Svart (A4, tosidig): Opptil 18 bpm		
Første side ut ²	Svart (A4, klar): Så raskt som 7 sek		
Utskriftsoppløsning	Svart-hvitt (best): Opptil 600 x 600 dpi		
Månedlig kapasitet	Opptil 20 000 sider A4; Anbefalt månedlig sidevolum: 200 til 2000		
Smarte skriverprogramvarefunksjoner	Automatisk tosidig utskrift, instant-on-teknologi, HP Auto-On/Auto-Off, HP Smart-app		
Standard skriverspråk	PCLmS, URF, PWG		
Utskriftsområde	Utskriftsmarger Topp: 6 mm, Bunn: 6 mm, Venstre: 5 mm, Høyre: 5 mm; Maksimalt utskriftsområde: 216 x 354 mm		
Dobbelttsidig utskrift	Automatisk (standard)		
Kopiering			
Kopieringshastighet	Svart (A4): Opptil 29 kpm		
Kopimaskinspesifikasjoner	Antall kopier; Lysere/mørkere; Optimaliser; Papirstørrelse/-type; ; Største antall eksemplarer: Opptil 99 kopier; Forminskning/forstørring: 25 til 200 %	Forminskning/forstørring; Antall kopier; Lysere/mørkere; Optimaliser; Papirstørrelse/-type. Støtter sortering og tosidig på ADM-pakker.; ; Største antall eksemplarer: Opptil 99 kopier; Forminskning/forstørring: 25 til 200 %	
Første side ut	A4: Så raskt som 10,3 sek	A4: Så raskt som 8 sek; Tosidig A4: Opptil 18 kpm	
Skanning			
Skannehastighet ⁵	Normal (A4): Opptil 19 spm (svart-hvitt), opptil 10 spm (farger)		
Skannefilformat	JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG		
Skannerspesifikasjoner	Skannertype: Planskanner; Skanneteknologi: CIS; Skannemetoder: Frontpanelkopi, HP Smart-app, HP Scan-programvare, app gjennom skannerdriver; Twain-versjon: Versjon 2.1; Tosidig ADM-skanning: Nei; Optisk skanneoppløsning: Opptil 600 dpi	Skannertype: Planskanner, ADM; Skanneteknologi: CIS; Skannemetoder: Frontpanelkopi, HP Smart-app, HP Scan-programvare, app gjennom skannerdriver; Twain-versjon: Versjon 2.1; Tosidig ADM-skanning: Nei; Optisk skanneoppløsning: Opptil 600 dpi	
Avanserte skannerfunksjoner	Nei		
Anbefalt månedlig skannevolum	150 til 1 500		
Område som kan skannes	Maksimal mediestørrelse (planskanner): 216 x 297 mm;	Maksimal mediestørrelse (planskanner): 216 x 297 mm; Minste mediestørrelse (ADM): 148 x 210 mm Maksimal mediestørrelse (ADM): 216 x 356 mm	
Bitdybde/ gråtonenivåer	24-bit / 256		
Faksing			
Faksing	Nei,		
Prosesorhastighet	500 MHz		
Tilkobling			
Standard	1 Bluetooth Low Energy; Ethernet 10/100 Base-TX; Trådløst 802.11b/g/n, tobands 2,4 GHz / 5 GHz	Ethernet 10/100 Base-TX	1 Bluetooth Low Energy; Ethernet 10/100 Base-TX; Trådløst 802.11b/g/n, tobands 2,4 GHz / 5 GHz
Tilleggsutstyr	Nei		
Trådløst	1 innebygd Wi-Fi 802.11b/g/n		1 innebygd Wi-Fi 802.11b/g/n
Mobil utskriftsfunksjon ⁶	Apple AirPrint™; HP Smart-appen; Mopria™-sertifisert; Wi-Fi® Direct-utskrift	Apple AirPrint™; HP Smart-appen; Mopria™-sertifisert	Apple AirPrint™; HP Smart-appen; Mopria™-sertifisert; Wi-Fi® Direct-utskrift
Nettverksprotokoller som støttes	TCP/IP; IPv4; IPv6; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS; UDP; IPP		
Nettverksfunksjoner	1 Ethernet 10/100Base-TX; 1 innebygd Wi-Fi 802.11b/g/n	1 Ethernet 10/100Base-TX	1 Ethernet 10/100Base-TX; 1 innebygd Wi-Fi 802.11b/g/n
Harddisk	Nei		
Minne	Standard: 64 MB; Maksimum: 64 MB		

Tekniske spesifikasjoner

Modell	HP LaserJet MFP M234dwe-skriver	HP LaserJet MFP M234sde-skriver	HP LaserJet MFP M234sdwe-skriver
Produktnummer	6GW99E	6GX00E	6GX01E
Mediehåndtering			
Antall papirskuffer	Standard: 1 ; Maksimum: 1		
Medietyper	Papir (laser, vanlig, foto, grovt, pergament), konvolutter, etiketter, kartong, postkort		
Mediестørrelse	Tilpasset (metrisk): 101,6 x 152,4 til 216 x 356 mm ; Støttet (metrisk): A4; A5; A6; B5 (JIS)	Tilpasset (metrisk): 101,6 x 152,4 til 216 x 356 mm ; Støttet (metrisk): A4; A5; A6; B5 (JIS) ; ADM: A4, A5, B4, B5, Letter, Legal	
Mediehåndtering	Standard arkkapasitet: 150-arks papirskuff Standard utkapasitet: 100-arks utskuff	Standard arkkapasitet: 150-arks papirskuff Standard utkapasitet: 100-arks utskuff ADM: Standard, 40 ark	
Medievekt	60 til 163 g/m ² ;	60 til 163 g/m ² ; ADM: 60–90 g/m ²	
Papirkapasitet	Skuff 1: Ark: 150; Konvolutter: 10 Maksimum: Opptil 150 ark	Skuff 1: Ark: 150; Konvolutter: 10 Maksimum: Opptil 150 ark ADM: Standard, 40 ark	
Utskuffkapasitet	Standard: Opptil 100 ark Konvolutter: Opptil 10 konvolutter Maksimum: Opptil 100 ark		
Kompatible operativsystemer	Windows 11; Windows 10; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; Linux		
Kompatible nettverksoperativsystemer	Windows 11; Linux		
Minstekrav til systemet	Windows: Microsoft® Windows® 10: 32/64-bits, 2 GB ledig harddiskplass, Internett-tilkobling. ; Mac: Apple® macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; 2 GB tilgjengelig harddiskplass; Internett kreves		
Medfølgende programvare	Ingen CD-innboks; Nedlastbar programvare fra http://www.hp.com eller http://www.123.hp.com		
Sikkerhetsadministrasjon	Sikker oppstart, sikker fastvareintegritet, runtime-kodeintegritet, passordbeskyttet EWS, sikker nettlesting via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS1.0/1.1 deaktivert som standard; Oppdater til OpenSSL versjon 1.1.1; Aktiver/deaktiver nettverksporter; SNMPv1, SNMPv2 og SNMPv3, Community-passordendring; Sikre standarder, krypterte data i ro, aktiv fastvareoppdatering, administratorpassord som standard, cipher- og TLS-valg; Kontosperring; Sikkert Wi-Fi-oppsett	Sikker oppstart, sikker fastvareintegritet, runtime-kodeintegritet, passordbeskyttet EWS, sikker nettlesting via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS1.0/1.1 deaktivert som standard; Oppdater til OpenSSL versjon 1.1.1; Aktiver/deaktiver nettverksporter; SNMPv1, SNMPv2 og SNMPv3, Community-passordendring; Sikre standarder, krypterte data i ro, aktiv fastvareoppdatering, administratorpassord som standard, cipher- og TLS-valg; Kontosperring	Sikker oppstart, sikker fastvareintegritet, runtime-kodeintegritet, passordbeskyttet EWS, sikker nettlesting via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS1.0/1.1 deaktivert som standard; Oppdater til OpenSSL versjon 1.1.1; Aktiver/deaktiver nettverksporter; SNMPv1, SNMPv2 og SNMPv3, Community-passordendring; Sikre standarder, krypterte data i ro, aktiv fastvareoppdatering, administratorpassord som standard, cipher- og TLS-valg; Kontosperring; Sikkert Wi-Fi-oppsett
Skriveradministrasjon	HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox		
Mål og vekt			
Skrivermål (B x D x H)	Minste 368,0 x 298,6 x 241,9 mm; Maksimum: 368,0 x 419,6 x 436,3 mm	Minste 418,0 x 308,0 x 294,4 mm; Maksimum: 418,0 x 467,6 x 452,8 mm	
Skrivervekt	7,6 kg	9,5 kg	
Driftsmiljø	Temperatur: 15 til 32,5 °C; Fuktighet: 30 til 70 % RF		
Lagringsforhold	Temperatur: -20 til 60 °C ; Fuktighet: 10 til 90 % RF		
Akustisk	Akustisk effektemisjon: 6,6 B(A); Akustisk trykkemisjon: 51 dB(A)		
Strøm	Krav: 110-volts inngangsspenning: 110 til 127 VAC (+/- 10 %), 60 Hz / 50 Hz, 4,8 A; 220-volts inngangsspenning: 220 til 240 VAC (+/- 10 %), 60 Hz / 50 Hz, 2,8 A. Ikke to spenninger, strømforsyningen varierer for delenumre med nummerert utstyrskodeidentifikator. ; Type strømforsyning: Innebygd 110V eller 200V strømforsyning	Krav: 110-volts inngangsspenning: 110 til 127 VAC (+/- 10 %), 60 Hz / 50 Hz, 4,8 A; 220-volts inngangsspenning: 220 til 240 VAC (+/- 10 %), 60 Hz / 50 Hz, 2,8 A. Ikke to spenninger, strømforsyningen varierer for delenumre med nummerert utstyrskodeidentifikator. ; Forbruk: 453 watt (aktiv utskrift), 3,3 watt (klar), 0,6 watt (hvilemodus), 0,6 watt (auto-av / vekking ved tilkobling av LAN, aktivert ved frakt), 0,04 watt (auto-av / manuelt på), 0,04 watt (manuelt av) ; Typisk strømforbruk (TEC): 0,256 kWh/uke (Energy Star) ; Type strømforsyning: Innebygd 110V eller 200V strømforsyning	
Strømsparingsteknologi	HP Auto-av/Auto-på-teknologi		
Sertifiseringer	TUV- og GS-merket (Tyskland), Ukraina, EAC, østeuropeiske godkjenninger, CE-merking, Energy Star, UL Standard for elektromagnetisk stråling: CISPR32:2012 og CISPR32:2015/EN55032:2012 og EN55032:2015+AC:2016 - klasse B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017 ENERGY STAR®-sertifisert Overholdelse av telekommunikasjonsstandarder: Trådløst: EU RED 2014/53/EU; EN 301 489-1 V2.2.3 / utkast EN 301 489-17: V3.2.0; EN 300 328: V2.1.1 / EN301 893 V2.1.1 / EN300 440-1 V2.1.1; IEC 62311:2007 / EN62311:2008	TUV- og GS-merket (Tyskland), Ukraina, EAC, østeuropeiske godkjenninger, CE-merking, Energy Star, UL Standard for elektromagnetisk stråling: CISPR32:2012 og CISPR32:2015/EN55032:2012 og EN55032:2015+AC:2016 - klasse B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017	TUV- og GS-merket (Tyskland), Ukraina, EAC, østeuropeiske godkjenninger, CE-merking, Energy Star, UL Standard for elektromagnetisk stråling: CISPR32:2012 og CISPR32:2015/EN55032:2012 og EN55032:2015+AC:2016 - klasse B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017 ENERGY STAR®-sertifisert Overholdelse av telekommunikasjonsstandarder: Trådløst: EU RED 2014/53/EU; EN 301 489-1 V2.2.3 / utkast EN 301 489-17: V3.2.0; EN 300 328: V2.1.1 / EN301 893 V2.1.1 / EN300 440-1 V2.1.1; IEC 62311:2007 / EN62311:2008
Bærekraftig innvirkningsspesifikasjoner	Uten kvikksølv		
Opprinnelsesland	Produsert i Vietnam		
Innhold i esken ⁸	6GW99E HP LaserJet MFP M234dwe-skriver; HP svart LaserJet-tonerkassett (~ 700 sider); Støvdeksel; Referansehandbok; Oppsettsplakat; Garantiveiledning og flygeblad i noen land; Strømledning	6GX00E HP LaserJet MFP M234sde-skriver; HP svart LaserJet-tonerkassett (~ 700 sider); Referansehandbok; Oppsettsplakat; Garantiveiledning og flygeblad i noen land; Strømledning	6GX01E HP LaserJet MFP M234sdwe-skriver; HP svart LaserJet-tonerkassett (~ 700 sider); Referansehandbok; Oppsettsplakat; Garantiveiledning og flygeblad i noen land; Strømledning
Garanti	To års begrenset garanti		

Fotnoter

- ¹ Sammenlignet med monokrome laserskrivere og MFP-er i klassen lavere enn EUR 220 for enkeltfunksjonalitet eller lavere enn EUR 320 for flerfunksjonalitet, alt med en publisert månedlig driftssyklus på maks 20 000 eller lavere. Nøyaktige HP-skriverhastigheter varierer avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driver og dokumentkompleksitet. Buyers Lab-studie i september 2020, bestilt av HP, basert på en undersøkelse av OEM-publiserede spesifikasjoner offentlig tilgjengelig informasjon per 01.09.2020. Markedsandel som rapportert av IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker – Endelig historikk 2. kvartal 2020 for Nord-Amerika og EMEA. For detaljer: <http://www.keypointintelligence.com/HPFastestDuplex>.
- ² Krever nedlasting av HP Smart-appen. Du finner informasjon om lokale utskriftskrav på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Visse funksjoner/programvarer er bare tilgjengelig på engelsk, og varierer mellom stasjonære og mobile applikasjoner. Abonnement kan være påkrevd; abonnement er kanskje ikke tilgjengelig i alle land. Se mer informasjon på <http://www.hpsmart.com>. Internett-tilgang kreves og må kjøpes separat. HP-konto kreves for full funksjonalitet. En liste over operativsystemer som støttes er tilgjengelig i app-butikken. Faksfunksjoner er bare for utsending av en faks. Etter to år vil månedlige gebyrer påløpe for fortsatt bruk av avanserte funksjoner med HP Smart Advance. HP Smart Advance er ikke tilgjengelig i alle land. Se <http://www.hpsmart.com> hvis du vil ha mer informasjon.
- ³ Basert på interne HP-tester. Gjennomsnittlig tidsestimat basert på: 1) Nedlastet HP Smart-app på mobilenhet eller stasjonær enhet, 2) oppsett av snarvei, 3) skanning av jobber som har mer enn 2 til 3 tilknyttede oppgaver (skann til e-post, lagring og endring av navn, lagring til sky osv.). Sammenligning av gjennomsnittlige tidsbesparelser er basert på bruk av skriver- og stasjonær skanneprogramvare til å fullføre lignende skanneoppgaver. Krever nedlasting av HP Smart-appen og en støttet HP-skriver. Du finner informasjon om lokale utskriftskrav på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁴ Utnytter teknologien i HP+-systemet og sammenlignet med HPs standard forbrukerskrivere uten HP+. HP+-skrivere har forbedret tilkobling som utnytter Smart Driver og Print/Scan Doctor-teknologi, er mer sikker med Smart Security-teknologi, mer produktiv gjennom HP Smart Advance-funksjoner inkludert i to år, og mer bærekraftig ved aktivering av Forest First-utskrift og utskrifter med netto null avskoging.
- ⁵ Trådløs drift er kun kompatibel med 2,4 GHz og 5,0 GHz. Lær mer på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi er et registrert varemerke som tilhører Wi-Fi Alliance®. Støtter både 5,0 GHz og 2,4 GHz ved bruk av opptil 12 ikke-overlappende kanaler kontra kun 3 ikke-overlappende kanaler for 2,4 GHz. Støtter 5,0 GHz-bånd (opptil 150 mbps) kontra 2,4 GHz-bånd (opptil 72,2 mbps). Internett-tilgang kreves og må kjøpes separat.
- ⁶ Basert på sidebruk, internett-tilkobling til kvalifisert HP-skriver, gyldig betalingskort, e-postadresse og leveringstjeneste i ditt geografiske område.
- ⁷ Basert på månedlige abonnementskostnader for USA og Canada for HP Instant Inks 1500-siders plan for toner kontra transaksjonskostnader per side for monokrome A4 laserskrivere og MFP-er i klassen < EUR 450 som bruker originale, integrerte kassetter (toner og trommel i én kassett) med standard kapasitet. Buyers Lab-undersøkelse i april 2020, bestilt av HP, basert på offentlig tilgjengelig forskning per 24.04.2020. Skrivere utvalgt etter markedsandel som rapportert av IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker – Endelig historikk 4. kvartal 2019 for USA og Canada. Se http://www.keypointintelligence.com/HP_Toner_Service for mer informasjon og den siste rapporten.
- ⁸ Endre eller avbryt planen når som helst på nettet. Hvis du bestemmer deg for å avbestille HP Instant Ink-planen, kan du gå tilbake til bruk av originale HP Standard- eller XL-patroner. Planoppgraderinger trer i kraft umiddelbart og beløpene blir trukket med tilbakevirkende kraft eller vil gjelde for neste betalingsperiode, avhengig av brukers ønske. Nedgraderinger eller avbestilling av planer trer i kraft etter gjeldende betalingsperiodes siste dag. Du finner alle detaljer på <http://www.instantink.hpconnected.com/terms>.
- ⁹ Programtilgjengelighet varierer. Retur og resirkulering av originale HP-patroner/-kassetter er tilgjengelig i mer enn 60 land, territorier og regioner i Asia, Afrika, Europa og Nord- og Sør-Amerika gjennom HP Planet Partners-programmet. Programtilgjengelighet varierer. Hvis du vil vite mer, se <http://www.hp.com/recycle>.
- ¹⁰ Registrering i Instant Ink nødvendig. Instant Ink er ikke tilgjengelig i alle land. Underlagt månedlig sidegrense for valgt plan. Må fullføre registrering i Instant Ink innen 7 dager etter oppsett av skriveren med den HP-anbefalte oppsettsprosessen som angitt i instruksjonene som fulgte med skriveren. Med mindre tjenesten avsluttes i løpet av kampanjeperioden på nett på <http://www.hpinstantink.com>, vil et månedlig tjenestegebyr basert på valgt plan, i tillegg til gebyrer for ekstra sider, bli belastet betalingskortet ditt. Kunden vil bli belastet for eventuelle gebyrer for ekstra sider og gjeldende avgifter på slutten av hver måned i kampanjeperioden. Bruk av blekkpatroner eller tonerkassetter som følger med i esken er inkludert i tilbudsperioden. Ett tilbud kan innløses per skriver. Tilbudet på inkluderte måneder med Instant Ink kan endres etter 30.04.2022. Tilbud kan ikke innløses i kontanter. Oppsetts tilbud kan kombineres med andre tilbud; se vilkår for det andre tilbudet for mer informasjon. Krever et gyldig betalingskort, en e-postadresse og internetttilkobling til skriveren. Se tilleggsinformasjon om tilbudet som er tilgjengelig under registreringsprosessen på nett. For informasjon om tjenesten, se <http://www.hpinstantink.com>.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser

- ¹ Målt med ISO/IEC 24734, utelukker første sett med testdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driveren og dokumentets kompleksitet.
- ² Målt med ISO/IEC 17629. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driver og dokumentets kompleksitet.
- ³ Tilgjengeligheten til HPs Auto-på/Auto-av-teknologi avhenger av skriver og innstillinger; Kan kreve en fastvareoppgradering.
- ⁴ Krever nedlasting av HP Smart-appen. Du finner informasjon om lokale utskriftskrav på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Visse funksjoner/programvarer er bare tilgjengelig på engelsk, og varierer mellom stasjonære og mobile applikasjoner. Instant Ink-abonnement kan være påkrevd. Instant Ink er ikke tilgjengelig i alle land. Se mer informasjon på <http://www.hptonerservice.com>. Internett-tilgang kreves og må kjøpes separat. HP-konto kreves for full funksjonalitet. En liste over operativsystemer som støttes er tilgjengelig i app-butikken. Faksfunksjoner er bare for sending av faks, og kan kreve tilleggsgebyr. Du finner mer informasjon på <http://www.hpsmart.com/mobile-fax>.
- ⁵ Skannehastigheter målt fra ADM. Den faktiske behandlingshastigheten kan variere, avhengig av skanneoppløsning, nettverkstilstand, datamaskinytelse og programvare.
- ⁶ Mobilenheten må være koblet til et Wi-Fi Direct®-signal fra en Wi-Fi Direct-støttet AiO eller skriver før utskrift. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct® er et registrert varemerke som tilhører Wi-Fi Alliance®.
- ⁷ Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen der skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsspenning. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgaranti ugyldig. Energy Start-verdier er vanligvis basert på måling av 115 V-enhet.
- ⁸ Se <http://www.hp.com/go/toneryield> for å få kapasitetsinformasjon om kassetten som følger med skriveren. Kapasitetsverdier målt i samsvar med ISO/IEC 19752 og kontinuerlig utskrift. Faktisk kapasitet varierer betydelig avhengig av bildene som skrives ut, samt andre faktorer.
- ⁹ Alternativene for utvidet garanti og støtte varierer etter produkt og nasjonale og lokale lover og regler.

