

## Estación de Carga USB de 6 Puertos - USB-C de 60W, 2 USB-C de 20W, 3 USB A, Carga PD, Almacenamiento para Dispositivo y Apple Watch

NÚMERO DE MODELO: U280-006-C3A-ST



Almacena con seguridad sus dispositivos móviles, incluyendo audífonos Bluetooth y Apple Watch, mientras carga y organiza hasta 6 dispositivos simultáneamente.

### Características

#### La estación de Carga USB Flexible Carga hasta 6 Dispositivos Móviles al Mismo Tiempo

En casa o en la oficina, esta estación de carga USB proporciona suficiente energía y puertos para mantener sus dispositivos de alta capacidad. Ya no será necesario buscar detrás de los muebles para encontrar un tomacorrientes libre o desenchufar un dispositivo para cargar otro. Esta estación de carga compacta es ideal para hogares con familias ocupadas, dormitorios y oficinas con múltiples dispositivos móviles. Carga hasta seis dispositivos al mismo tiempo, incluyendo smartphones, tabletas, laptops e e-readers. No necesita una computadora, así que puede llevarlo a cualquier lugar donde haya alimentación de CA disponible.

#### Los Soportes Removibles Permiten un Almacenamiento Conveniente y Personalizado

Se incluyen cinco soportes altos y tres pequeños para sostener múltiples dispositivos durante la carga o para almacenarlos y mantenerlos organizados cuando no estén en uso. También se incluyen soportes especiales para audífonos Bluetooth y un Apple Watch. Los soportes se insertan fácilmente en las ranuras integradas en la superficie del cargador. Puede personalizar el espacio de almacenamiento de acuerdo con el número y tamaño de los dispositivos conectados, que va desde smartphones y AirPods hasta laptops y tabletas más grandes.

#### Proporciona Abundante Energía Para Mantener Sus Dispositivos a Su Capacidad

Tres puertos USB-A proporcionan un máximo de 5V 2.4A (12W) de potencia, suficiente para cargar rápidamente la mayoría de los smartphones y tabletas. Para dispositivos que sean aún más potentes, un puerto USB-C proporciona hasta 60W de carga PD para dispositivos que consumen mucha batería como el MacBook Pro o Chromebook Pixel. Dos puertos USB-C adicionales soportan Carga PD de hasta 20W.

#### Fácil de Utilizar con el Cable de Alimentación Incluido

Para cargar sus dispositivos USB, sólo tiene que enchufar la fuente de alimentación de 120W incluida en cualquier tomacorriente NEMA 5-15R estándar y conectar sus dispositivos a los puertos USB disponibles. El cargador protege contra sobrecalentamiento, sobrecorriente y sobrecarga. Un LED verde indica que la unidad está encendida y que está recibiendo alimentación de CA.

### Destacado

- 3 puertos USB-A proporcionan hasta 5V 2.4A de potencia de carga cada uno para teléfonos y tabletas
- 3 puertos de carga PD USB-C proporcionan hasta 60W de potencia de carga para dispositivos compatibles
- Protege los dispositivos conectados con las protecciones incorporadas contra sobrecalentamiento y sobrevoltaje
- Los soportes removibles permiten personalizar cómodamente el espacio de almacenamiento para los dispositivos
- Funciona en cualquier lugar donde haya corriente alterna — sin necesidad de una computadora

### El Paquete Incluye

- U280-006-C3A-ST – Estación de Carga de 6 Puertos USB
- Fuente de alimentación externa de 120W (20V/6A) con clavija NEMA 5-15P
- (10) Soportes de almacenamiento
- Guía de Inicio Rápido

## Especificaciones

<b>GENERALIDADES</b>	
Código UPC	037332274854
Tipo de Producto	Estación de Carga
Factor de Forma de Carga	Charging Hub
Compatibilidad del Dispositivo	Amazon Kindle; Chromebook; Laptop; Teléfono; Tableta; Watch
Tecnología	USB
<b>ENTRADA</b>	
Clavija(s) Adaptadora(s) de Alimentación CA	NEMA 1-15P Norte América
Especificaciones de Entrada del Adaptador de Corriente CA (V / Hz / A)	100-240V / 50/60Hz / 3A
Especificaciones de Salida del Adaptador de Corriente CA (V / A)	20V / 6A
Longitud del Cable del Adaptador de Alimentación de CA (pies)	3.28
Compatibilidad de voltaje (VCA)	100; 110; 120; 125; 127; 200; 208; 220; 230; 240
Frecuencia de Entrada	50Hz / 60Hz
<b>SALIDA</b>	
Protección contra Sobrecargas	Sí
<b>BATERÍA</b>	
Carga de Batería (Puerto 5V / 1.5A)	No
<b>POTENCIA</b>	
Tipo de Fuente de Alimentación	Adaptador de CA
Adaptador de CA	Entrada: 100V ~ 240V, 50Hz / 60Hz, 3A; Salida: 20V / 6A
Clavija de Barril de CD	Diámetro Exterior: 5.5 x 2.5 x 10 mm, Punta Positiva, Casquillo Negativo
Soporte de Carga de Alimentación (PD) por USB	Sí
Especificación de Carga PD por USB	60W
<b>INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES</b>	
Indicadores LED	Verde (1, Encendido)
<b>CARGA</b>	

Number of Charging Ports	6
Amperes de carga totales	30
Watts de Carga Total	120
Método de Carga	USB
Tipo de Puerto de Carga	(3) USB A (HEMBRA); (3) USB C (FEMALE)
Puertos de Carga	(3) 2.4A Quick Charge; USB C: 60W (20V 3A) (PD 2.0)
Detalles de Puertos de Carga	(2) Puertos USB-C soportan Carga PD de 20W; 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.66A (20W Máximo)(1) Puerto USB C soporta Carga PD de 60W; 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.66A (60W Máximo)(3) Puertos USB-A soportan 5V/2.4A (12W)
Puertos de Carga / Amperes	(3) 2.4A; (3) 3A
Protección contra sobrecarga	Sí
<b>FÍSICAS</b>	
Color	Negro
Material de Construcción	PC (Plástico)
Tipo de Empaque de Unidad	Caja
<b>AMBIENTALES</b>	
Rango de Temperatura de Operación	0 °C a 55 °C [32 °F a 131 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-10 °C a 70 °C [14 °F a 158 °F]
Humedad Relativa	De 0% a 95% de HR
<b>CONEXIONES</b>	
Número de Puertos	6
Lado B - Conector 1	(3) USB A (HEMBRA)
Lado B - Conector 2	(3) USB C (FEMALE)
<b>CARACTERÍSTICAS/ESPECIFICACIONES</b>	
Protección contra Sobrevoltaje	Sí
Protección contra sobrecorriente	Sí
Controlador Requerido	No
<b>ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD</b>	
Certificaciones del Producto	ICES (Canada); NOM (Mexico)
Product Compliance	FCC (EE UU); ALCANCE; RoHS; WEEE
<b>GARANTÍA y SOPORTE</b>	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada por 1 año



1000 Eaton Boulevard  
Cleveland, OH 44122  
United States



© 2023 Eaton. All Rights Reserved.  
Eaton is a registered trademark. All other trademarks  
are the property of their respective owners.