

## Decodificador/Extractor de Audio HDMI 4K con TOSLINK y salida estéreo de 3.5 mm, 5.1 canales, HDCP 2.2, 4K @ 60Hz

NÚMERO DE MODELO: P130-000-AUDIO2



Separa la pista de audio de una señal de audio y video HDMI y la envía a un receptor, bocinas u otro sistema de audio sin entrada de HDMI.

### Características

#### Envía Audio HDMI a un Receptor o Barra de Sonido que no Sea HDMI

Este decodificador y extractor de audio separa la pista de audio de un dispositivo de fuente de audio y vídeo HDMI (como un Apple TV, Amazon Fire Stick, reproductor de Blu-ray, sistema de videojuegos o servidor multimedia) y la transmite a un receptor, bocinas, barra de sonido, amplificador u otro sistema de audio con entrada de audio digital o analógica. Esto le permite seguir usando su equipo de audio actual sin hacer una actualización costosa a algo con entrada HDMI.

#### Versátiles Opciones de Audio para Satisfacer las Especificaciones de su Dispositivo

El P130-000-AUDIO2 cuenta con salidas de audio analógicas estéreo de 3.5 mm, ópticas digitales TOSLINK y coaxiales digitales RCA para adaptarse a la mayoría de los receptores y sistemas de audio que no sean HDMI. Admite audio estéreo de 2 canales y sonido envolvente multicanal de hasta 5.1, así como audio sin comprimir, como LPCM y formatos de audio comprimido, como DTS y Dolby Digital. El LED indica cuando la unidad está recibiendo energía o transmitiendo una señal de audio y video

#### Transmite Resoluciones de Video 4K @ 60 Hz

El P130-000-AUDIO2 también transmite la señal de video 4K adjunta a un televisor, proyector o monitor 4K. Soporta resoluciones UHD de hasta 3840 x 2160 @ 60 Hz, así como formatos de Color Verdadero de 36 bits (12 bits por canal) a 4K @ 60 Hz y 3D hasta 600 MHz. La compatibilidad con HDCP 2.2 le permite transmitir contenido de Amazon y Netflix de 4K sin complicaciones.

### Destacado

- Extrae el audio de una señal de Audio y Video HDMI y la transmite a un sistema de audio independiente
- Transmite además video UHD de hasta 4K @ 60 Hz a una pantalla HDMI
- Ideal para conectar una fuente HDMI al receptor o barra de sonido con entradas digitales o analógicas
- Cuenta con salidas de audio de 3.5 mm estéreo, TOSLINK y RCA digital
- Soporta audio estéreo de 2 canales y multicanal hasta sonido envolvente de 5.1 canales

### El Paquete Incluye

- P130-000-AUDIO2 – Decodificador y Extractor de Audio HDMI de 4K
- Fuente de alimentación externa (Entrada: 100V ~ 240V, 50Hz / 60Hz, 0.3A; Salida: 5V 1A)
- (4) Adaptadores de clavijas internacionales (Norteamérica, Europa, Reino Unido, Australia)
- Accesorios de instalación
- Manual del Propietario

## Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332279255
Tecnología	HDMI; Audio Estéreo; Toslink / SPDIF

<b>VIDEO</b>	
Máxima Resolución de Video Soportada	3840 X 2160 60HZ
Máxima Profundidad de Color Soportada	36-bit True Color
Soporte HDR	No
Soporta Video 3D	Sí
DisplayPort Modo Alternativo	No
<b>AUDIO</b>	
Puertos de Audio	3.5 mm (HEMBRA); RCA (HEMBRA); TOSLINK (FEMALE)
Detalles de Puertos de Audio	Altere entre Audio estéreo de 2 canales (Soportado sin importar el dispositivo fuente), Audio Multicanal hasta sonido envolvente 5.1 (el dispositivo fuente debe soportar 5.1 mediante SPDIF) y automático (derive cualquier formato de audio que soporte el dispositivo fuente)
Especificación de Audio	Audio No Comprimido (Como LPCM), Audio Comprimido (Como DTS Digital, Dolby Digital)
<b>POTENCIA</b>	
Consumo de Energía (Watts)	2.00
<b>FÍSICAS</b>	
Color	Negro
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	2.760 x 2.360 x 0.790
Peso de la Unidad (lb)	0.31
Peso de la Unidad (kg)	0.14
<b>AMBIENTALES</b>	
Rango de Temperatura de Operación	0 °C a 45 °C [32 °F a 113 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-10 °C a 80 °C [14 °F a 176 °F]
Rango de Humedad de Operación	De 10% a 85% de HR, Sin Condensación
Rango de Humedad de Almacenamiento	De 5% a 95% de HR, Sin Condensación
<b>COMUNICACIONES</b>	
Compatible con EDID	No
Soportado por Consumer Electronics Control [Control de Electrónica de Consumo]	No
<b>CONEXIONES</b>	

Lado A - Conector 1	HDMI (HEMBRA)
Lado B - Conector 1	HDMI (HEMBRA)
Lado B - Conector 2	TOSLINK (MACHO)
Lado B - Conector 3	3.5 mm (HEMBRA)
Lado B - Conector 4	RCA (HEMBRA)
Enchapado del Contacto	Oro
<b>CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES</b>	
Protección contra Ruidos en la Línea por EMI y RFI	No
Cable Removible / Integrado	No
Soporte MST	No
Terminales de Conector Completamente Moldeadas	No
Ohms	No
Liberación de la Tensión Integrada	No
Construcción de Par Trenzado de Coincidencia de Impedancia	No
Escalador de la Función	No
Clasificación IP67	No
Especificación HDCP	1.4; 2.2
Controlador Requerido	No
Instalable en DIN	No
<b>ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD</b>	
Certificaciones de la Fuente de Alimentación Externa	BS; GS; TUV; UL
Certificaciones del Producto	NOM (Mexico)
Product Compliance	CE (Europa); FCC (EE UU); ALCANCE; RoHS; UKCA; WEEE
<b>GARANTÍA y SOPORTE</b>	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada por 2 años