

HyperX Pulsefire Haste 2 – bezvadu spēļu pele (melnā krāsā)

BEZVADU SPĒLES NETICAMĀ ĀTRUMĀ.

HyperX Pulsefire Haste 2 Wireless ir izstrādāta spēlētājiem, kas nevar zaudēt pat milisekundi un vēlas izbaudīt bezvadu savienojuma iespēju sniegto brīvību. Tāpat kā oriģinālajai Pulsefire Haste, šim jaunajam modelim ir ciets virsējais korpuss, tas sver 61 g³, tam ir 100 stundas ilg^{s2} akumulatora darbības laiks, bet šai pelei ir vairāki uzlabojumi. Pulsefire Haste 2 Wireless ir divi bezvadu savienojuma režīmi, kas ļauj Tev pārslēgties starp 2,4 GHz bezvadu un Bluetooth savienojumu, kā arī uzlādes vads, lai peli varētu uzlādēt, izmantojot to vadu režīmā. Mēs esam izstrādājuši arī veselu sēriju ar augstas veiktspējas HyperX pielāgotajiem komponentiem – aktuālākais no tiem ir precīzais HyperX 26K sensors ar sākotnējo DPI līdz 26 000 un izsekošanas ātrumu līdz 650 IPS. Mūsu pielāgotie HyperX slēdži nodrošina taktilu, dzirdamu atgriezenisko saiti katram patīkamajam klikšķim, un tie ir paredzēti līdz pat 100 miljoniem klikšķu. Tu izbaudīsi arī izcilu peles fizisko vadību, pateicoties gludām slīdnēm ar zemu berzes līmeni, kā arī komplektācijā iekļautajām satveršanas virsmu uzlīmēm. Iegūsti maksimumu no ikvienas peles kustības, izmantojot programmatūru HyperX NGENUITY, un izveido makro 6 programmējamām pogām, pielāgo DPI iestatījumus, kā arī personalizē RGB krāsu modeļa apgaismojumu.



Galvenās īpašības

Līdz 100 stundām ilgs akumulatora darbības laiks

Pulsefire Haste 2 Wireless ir līdz 100 stundām ilg^{s2} akumulatora darbības laiks, veicot pilnīgu uzlādi, tāpēc tu biežāk gūsi uzvaru, nevis sēdēsi uz rezervīstu soliņa.

Divi bezvadu savienojuma režīmi

Izmanto spraudni, lai izveidotu 2,4 GHz bezvadu savienojumu, vai Bluetooth režīmu, lai izveidotu savienojumu ar saderīgām ierīcēm.

Izturīgi, patīkami HyperX slēdži

HyperX peles slēdži, kas paredzēti līdz 100 miljoniem klikšķu, nodrošina stabilu taktilu un dzirdamu atgriezenisko saiti katram patīkamajam klikšķim.

Vienkārša pārslēgšanās uz vadu savienojuma režīmu

Ja spēles laikā nepieciešams veikt uzlādi vai vienkārši vēlies, lai tev būtu arī iespēja izveidot fizisku savienojumu ar peli, USB-C–USB-A vads ir tieši tas, kas vajadzīgs.

Ātrākas peles kustības vieglākai uzvarai

Spēlē neticamā ātrumā, izmantojot Pulsefire Haste 2. Neraugoties uz cieta virsējo korpusu, tā sver vien 61 g³, palīdzot tev kustēties ātrāk, spēlēt rezultatīvāk un samazināt nogurumu.

Neticami precīzs HyperX 26K sensors

Iepazīsti mūsu HyperX 26K sensoru. Tas spēj izšķirt līdz 26 000 DPI un var izsekot ar ātrumu līdz 650 IPS. Ar tāda līmeņa precizitāti gūt uzvaru izšķirošās spēles minūtēs ir vieglāk nekā jebkad.

Peles slīdne ar zemu berzes līmeni un pielāgotas HyperX satveršanas virsmu uzlīmes

Pilnībā paļaujies uz savām kontroles spējām, pateicoties vienmērīgajai, vieglajai slīdēšanai, ko nodrošina HyperX slīdne ar zemu berzes līmeni, kā arī 4 pielāgotām HyperX satveršanas virsmu uzlīmēm, kas neatstāj līmes paliekas – tās palīdzēs saglabāt stingru satvērienu.

Pielāgojama, izmantojot programmatūru HyperX NGENUITY

Personalizē apgaismojumu, iestati makro un sasaistes Pulsefire Haste 2 Wireless 6 programmējamām pogām, kā arī pielāgo DPI iestatījumus, izmantojot vienkārši lietojamo programmatūru HyperX NGENUITY.



Produkta nosaukumi	Produkta nosaukums: HyperX Pulsefire Haste 2 – bezvadu spēļu pele (melnā krāsā)
Produktu numuri	Produkta numurs: 6N0B0AA
Izskats	Produkta primārā krāsa: Melns
Akumulators un strāva	Akumulatora kalpošanas laiks: Līdz 100 stundām ² ; Uzlādes tips: USB-C; Akumulatora tips: 370 mAh litija jonu polimēra akumulators
Saderība	Savietojamības paziņojums: Dators, PS5™, PS4™, Xbox Series X S™ un Xbox One™; Programmatūras saderība: NGENUITY
Izmēri	Augstums (metriskās mērvienības): 38,2 mm ; Platums (metriskās mērvienības): 66,8 mm ; Garums (metriskās mērvienības): 124,3 mm
Atmiņa	Iebūvētā atmiņa: 1 profils
Multivides un ievades ierīces	Kabeļa garums (metros): 1,8 m ; Pogas: 6; Gaismas efekti: RGB apgaismojums katrai gaismas diodei ¹ ; Savienojuma tips: 2,4 GHz bezvadu / Bluetooth® 5.0 / vadu; Kabeļa tips: Noņemams HyperFlex 2 USB-C–USB-A vads; Peles forma: Simetriska; Sensors: HyperX 26K sensors; Izšķirtspēja: Līdz 26 000 DPI; DPI priekšiestatījumi: 400/800/1600/3200 DPI; Ātrums: 650 IPS; Paātrinājums: 50 G; Kreisās/labās pogas izturība: 100 miljoni klikšķu; Aptaujas biežums: Līdz 1000 Hz; Kreisās/labās pogas slēdži: HyperX slēdzis; Uzlīmju materiāls: Tīrs PTFE
Svars	Metric: Svars (tikai peles): 60 g
Iepakojuma svars	Metric: 254 g
Minimālais pasūtījumu skaits	15 vienības – Minimālais pirkuma daudzums atbilst kārbas vienību daudzumam.
Iepakojumā ietvertās detaļas	HyperX Pulsefire Haste 2, HyperX satveršanas virsmu uzlīmes, slīdnes ar zemu berzi, USB-C–USB-A vads, USB bezvadu uztvērējs, USB paplašinājuma adapteris, īsā lietošanas pamācība
Ražotāja garantija	2 gadi

ZIŅOJUMU VĒRES

- ¹ RGB apgaismojums katrai gaismas diodei pielāgojams, izmantojot programmatūru HyperX NGENUITY.
- ² Pārbaude veikta nepārtrauktā lietošanā ar atspējotu apgaismojumu, 2,4 GHz režīmā un ar 1000 Hz aptaujas biežumu. Akumulatora darbības laiks atšķiras atkarībā no lietojuma intensitātes un apstākļiem.
- ³ Tikai peles svars, neiekļaujot uzlādes kabeli.

TEHNISKO DATU VĒRES;

- ¹ RGB apgaismojums katrai gaismas diodei pielāgojams, izmantojot programmatūru HyperX NGENUITY.
- ² Pārbaude veikta nepārtrauktā lietošanā ar atspējotu apgaismojumu, 2,4 GHz režīmā un ar 1000 Hz aptaujas biežumu. Akumulatora darbības laiks atšķiras atkarībā no lietojuma intensitātes un apstākļiem.

