



Philips
Berøringsfølsom LCD-
skærm

140 cm (55")

multimedia
Full HD

BDT5571VM

Mere interaktion med publikum

med berøringskærm til flere brugere

Viderebring vigtige oplysninger eller marketingmeddelelser til dit publikum i fantastisk klarhed. Takket være den interaktive berøringskærm kan du også aktivere dine kunder i langt højere grad end nogensinde før.

Driftsmæssig fleksibilitet

- Ægte multi-touch med 6 samtidige berøringspunkter
- Infrarød berøringsfunktion
- Softwareuafhængig
- Designet til brug døgnet rundt
- En ledning
- RJ45
- Smart-indsats i bagbeklædningen til placering af en lille PC
- Display Port giver hurtigere grafikunderstøttelse

Lavere total omkostning

- SmartPower til energibesparelse

Høj billed- og videokvalitet

- 120 Hz panel

PHILIPS

Vigtigste nyheder

120 Hz panel

Se utroligt klare videobilleder takket være 120 Hz panelet. Selv hurtige actionscener kan vises uden slør, så du får en bedre oplevelse.

6 samtidige berøringspunkter

Få en mere interaktiv oplevelse med op til 6 berøringspunkter på samme tid. Ideel, når mere end én bruger interagerer med programmet samtidigt. 6 berøringspunkter er en meget omkostningseffektiv løsning.

Infrarød berøringsfunktion

Med et usynligt infrarødt gitter øverst på skærbilledet kan du nyde forbløffende nøjagtighed og hurtige svartider, selv når du trykker med en finger, en handske eller en pen. Du slipper også for "fantompunkter".

En ledning

Få fuld kontrol over din skærm ved at køre alle driftskommandoer og dit videosignal gennem et enkelt HDMI-kabel. Denne unikke funktion gør det meget nemmere og mere praktisk at sikre jævn drift og vedligeholdelse af din skærm. CEC-kommandoer (Consumer Electronics Control) gør det til en leg at finde vigtige oplysninger om din skærm.

RJ45

Takket være den nye LAN (RJ45)-port er det nemt at håndtere din skærm. Du kan konfigurere hver enkelt skærm eller se hver enkelt enheds status hurtigt og nemt via en RJ45-forbindelse.

Smart-indsats

Professionelle PC'er er en del af de fleste installationer med berøringskærm til flere brugere. Meget ofte tilføjer de ekstra dybde til

de offentlige skærme samt en masse kabelrod. Denne berøringskærm til flere brugere indeholder en Smart-indsats på bagsiden, der passer til mange professionelle kompakte PC'er. Desuden giver det en effektiv håndtering af kabler.

Softwareafhængig

Vores berøringskærm er softwareafhængig og fungerer sammen med de fleste softwaretyper til berøringskærm, herunder Windows XP/7 og Mac OS, Omnitapps – BMT1909/00. Opret tilslutning via USB til en PC eller en bærbar computer.

SmartPower

Lysstyrken for baggrundsbelysningen kan kontrolleres og forudindstilles af systemet. Det kan reducere strømforbruget med op til 50 %, hvilket medfører en væsentlig besparelse i energiomkostningerne.



Specifikationer

Billede/display

- Diagonal skærmstørrelse: 55"/140 cm
- Panelopløsning: 1920 x 1080p pixel
- Optimal opløsning: 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Lysstyrke: 700 cd/m²
- Kontrastforhold (typisk): 1300:1
- Svartid (typisk): 10 ms
- Billedformat: 16:9
- Betragtningsvinkel: 178° (V)/178° (L)
- Skærmfarver: 1,06 mia. farver
- Skærmt teknologi: 120 Hz panel

Understøttet skærmopløsning

• Computer-formater

Opløsning	Opdateringshastighed
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1366 x 768	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
1920 x 1200	60 Hz

• Videoformater

Opløsning	Opdateringshastighed
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	50, 60 Hz

Tilslutningsmuligheder

- PC: VGA-indgang D-Sub 15HD, VGA-udgang D-Sub 15HD, DVI-D x 1, RS-232 D-Sub 9, RS232 D-sub9-udgang, 3,5 mm PC lydindgang x1, RJ45
- AV-indgang: HDMI x 1, Composite (RCA) x 1, Composite (BNC) x 1, S-Video x 1, Lyd (L/R) x2
- AV-udgang: Valgfri DVI-udgang
- Touch screen: USB
- Andre tilslutninger: AC-udgang, Display Port, Ekstern højttalertilslutning

Komfort

- Placering: Portræt, Landskab
- Billede i billede: PBP, PIP, POP
- Pauseskærm: Pixel-skift, lav lysstyrke
- Tastaturbetjening: Skjult, Låsbar
- Signal fra fjernbetjening: Låsbar
- Nem installation: AC-udgang, Bærehåndtag, Smart-indsats
- Energibesparende funktioner: Sensor for omgivende lys, Smart Power

- Funktioner for sikkerhedskontrol: Varmestyring, Temperatursensor
- Billedgengivelse: Avanceret farvestyring
- Kontrollerbart netværk: RJ45, RS232

Mål

- Mål (B x H x D): 1293 x 759 x 142,8 mm
- Rammetykkelse: 36,6 mm vandret, 36,3 mm lodret
- Produktvægt: 62 kg
- Smart-indsatsmontering: 300 x 320 x 64 mm
- VESA-beslag: 400 x 400 mm (apparat). 100 x 100 mm (Smart-indsats)

Driftsforhold

- Temperaturinterval (drift): 0 - 40 °C
- Relativ fugtighed: 10-90 %
- MTBF: 60.000 time(r)

Strøm

- Lysnet: 90 - 264 V AC, 50/60 Hz
- Forbrug (tændt): Typisk: 214 W
- Standby-strømforbrug: < 1 W (Easylink og RS232 aktiv)

Lyd

- Indbyggede højttalere: 2 x 12 W (8 ohm)

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, Batterier til fjernbetjening, Netledning, VGA-kabel, Brugervejledning på CD-ROM, Brugervejledning, Driver til berøringsskærm, Smart-indsats
- Ekstra tilbehør: Fast vægbeslag, Justerbart vægbeslag, Loftsmontage, Elektrisk stander BMT1851/00, Software til berøring fra flere forskellige brugere, Software Omnitapps BMT1909/00

Diverse

- Facet: sort, RAL 9005F13
- Garanti: Europa 3 år
- Sprog for visning på skærm: Dansk, Fransk, Tysk, Italiensk, Polsk, Tyrkisk, Russisk, Forenklet kinesisk
- Myndighedsgodkendelser: CCC, CE, FCC, Klasse B, RoHS, UL/cUL

Emballagedata

- Emballage (B x H x D):: 1339 x 940 x 305 mm
- Taravægt: 8,5 kg
- Antal medfølgende produkter: 1
- Nettovægt: 35

Interaktivitet

- Multi-Touch-teknologi: 6 berøringspunkter samtidig, Infrarød berøringsfunktion, USB-tilslutning, 5 mm sikkerhedsglas



Udgivelsesdato
2016-05-18

Version: 1.0.1

12 NC: 8670 000 86548
EAN: 87 12581 63244 1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com