

لوحة مفاتيح سلكية بإضاءة خلفية متعددة الأجهزة HP 405

لوحة مفاتيح تعمل على مدار الساعة

With warm white illuminated keys, this ready-to-go keyboard never misses a beat. Plug into your device and grind away with quiet keys and three levels of backlit LED glow. Plus, skyrocket your productivity with 12 programmable keys. Work and play all day on the slim and sanitizable¹ HP 405 Backlit Wired Keyboard.



*قد تختلف صورة المنتج عن المنتج الفعلي



لا توجد طريقة أبسط للاتصال

يمكن توصيل لوحة المفاتيح المحمولة مباشرة بأي من أجهزتك. فهي مزودة بكابل USB-C® ومحول USB-A. لتكون جاهزة دائمًا لمباشرة العمل. كما يمكنك التنقل والسفر بسلاسة، حيث تستطيع إضاءة المفاتيح دون القلق بشأن عمر البطارية. إنها لوحة مفاتيح دائمة التشغيل لتلبية متطلباتك في أي وقت وأي مكان تعمل به.



قم بإنشاء مفتاحك المفضل الجديد

اضبط إعدادات العمل بما يناسبك. فباستخدام 12 مفتاحًا قابلًا للبرمجة¹، يمكنك إنشاء اختصارات خاصة بك أو أتمتة مجموعات ضغطات المفاتيح الصعبة لتوفير الوقت أثناء العمل. وبفضل درجة الإضاءة من 0 إلى 6 درجات وثلاثة مستويات من سطوع LED القابل للضبط، ستكون الراحة في متناول يدك.



جاهزة للانطلاق. جاهزة للعمل.

يمثل التنقل بين منزلك ومكتبك وداخل مكتبك أمرًا في منتهى السهولة مع لوحة المفاتيح الرفيعة والمريحة هذه. فهي مقاومة للانسكاب وقابلة للتعقيم¹ وموفرة للمساحة، لذا فهي تجسد الخيار الأمثل للتنقل والسفر. عندما تجد نفسك تعمل حتى المساء، استمتع بإضاءة LED البيضاء الدافئة ومفاتيحها فائقة الهدوء.

تنفيذ عملي لمفهوم الاستدامة

ضمم لمستقبل أفضل

The better choice for a brighter tomorrow, the HP 405 Backlit Wired Keyboard is sustainably designed using 50% post-consumer recycled materials³. With FSC certified, all-fiber, plastic-free packaging, you can be confident your keyboard does good things for the planet while doing amazing things for you.

لوحة مفاتيح سلكية بإضاءة خلفية متعددة الأجهزة HP 405

الميزة

إضاءة LED دافئة

تتميز إضاءة لوحة المفاتيح بأنها مريحة للعينين بفضل 3 مستويات سطوع للحفاظ على تركيزك.

متوافقة مع أنظمة تشغيل متعددة

اتصال سلكي بدون تعقيدات مع أي جهاز تقريبًا.

كابل USB-C* مرفق

كابل USB-C* قابل للفك مع محول USB-A مرفق.

تصميم نحيف مع لوحة أرقام كاملة

لوحة أرقام كاملة الحجم ومفاتيح توجيه بتصميم سهل التنقل.

لوحة مفاتيح سلكية بإضاءة خلفية متعددة الأجهزة HP 405

المواصفات



رقم المنتج	7N7C1AA
رقم UPC	197192768853; (ABV) 197192768921 (ABB)
نوع الاتصال	USB Type-A سلكي؛ USB Type-C*
طول الكابل	cm 150
نوع لوحة المفاتيح	صغيرة الحجم ومزودة بلوحة أرقام؛ تخطيط مقسم إلى 2 مناطق
بنية المفاتيح	مكبس؛ مسافة انتقال مفتاح منخفضة الارتفاع؛ 2.5 مم
مفاتيح قابلة للبرمجة	تصل إلى 12 ²
مفاتيح سريعة	20
مفاتيح خاصة	كنم صوت الميكروفون؛ الرمز التعبيري؛ تبديل اللغة ^{2,3}
مميزات لوحة المفاتيح	مفاتيح بإضاءة خلفية؛ أجهزة متعددة؛ مقاومة الانسكاب؛ قابلية تعديل الإمالة؛ نظام الكشف التلقائي عن نظام التشغيل
مؤشر LED	Num lock؛ Caps lock؛ كنم صوت الميكروفون ¹
دورة حياة المفاتيح	10 ملايين ضغط مفتاح لجميع المفاتيح
لون المنتج	أسود
برنامج الإدارة	HP Accessory Center Software ²
أنظمة التشغيل المدعومة	ChromeOS ⁶ ؛ MacOS؛ Windows 10؛ Windows 11
متطلبات النظام، الحد الأدنى	منفذ USB Type-A
الضمان	ضمان محدود قياسي من HP لمدة سنة واحدة.
الشهادات والتوافق	NOM؛ UkrSEPRO؛ Rohs؛ BIS؛ RATEL؛ TÜV؛ UL؛ VCCI؛ KCC؛ UKCA؛ EAC؛ BSMI؛ MPTC؛ RCM؛ IC؛ FCC؛ CE
محتويات صندوق المنتج	لوحة مفاتيح سلكية؛ وصلة دونجل USB؛ دليل التشغيل السريع؛ بطاقة الضمان؛ كابل USB Type-C*
بلد المنشأ	صُنِعَ فِي الصِّين
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)	19 × 153 × 376 مم
الوزن	680 جم
أبعاد الحزمة (العرض × العمق × الارتفاع)	29.5 × 162.7 × 426 مم
وزن الحزمة	880 جم
كمية علب الكرتون الرئيسية	10
أبعاد العلبة الكرتون الرئيسية (العرض × العمق × الارتفاع)	30.5 × 17.27 × 43.6 سم
الوزن الرئيسي للعلبة الكرتون	9.27 كجم
الكرتون لكل طبقة	8
منصة النقل (طبقات)	3
الكرتون لكل منصة	24
المنتجات لكل طبقة	80
المنتجات لكل منصة نقل	240
وزن منصة النقل	242 كجم
مواصفات الأثر المستدام	مواد بلاستيكية معاد تدويرها بعد الاستهلاك بنسبة 50%. العبوة قابلة لإعادة التدوير ^{4,5}



لوحة مفاتيح سلكية بإضاءة خلفية متعددة الأجهزة HP 405

الحواشي السفلية

الحواشي السفلية للمراسلة

¹ يمكن استخدام مناديل منزلية مختارة بأمان بما يصل إلى 1,000 مسحة. راجع تعليمات الشركة المصنعة للمناديل الخاصة بالتطهير ودليل التنظيف من HP لحلول مناديل التنظيف التي تم اختبارها من HP في المستند التقني "كيفية تنظيف جهاز HP الخاص بك": <https://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-7610ENW>.
² يلزم برنامج HP Accessory Center (HPAC). ويتوفر برنامج HPAC للتنزيل المجاني من Apple Store أو Microsoft Store.
³ تعتمد النسبة المئوية لمحتوى البلاستيك المعاد تدويره على التعريف المنصوص عليه في معيار IEEE 1680.1-2018 EPEAT.*

الحواشي السفلية للمواصفات الفنية

¹ مؤشر LED لمفتاح التشغيل السريع لكنم صوت الميكروفون (F8) يتطلب برنامج HP Accessory Center (HPAC) وهو متوافق فقط مع Microsoft Teams.
² يلزم برنامج HP Accessory Center (HPAC). يتوفر برنامج HPAC للتنزيل المجاني من Apple Store أو Microsoft Store.
³ يتوافق مفتاح التشغيل السريع لكنم صوت الميكروفون (F8) فقط مع Microsoft Teams.
⁴ تعتمد النسبة المئوية لمحتوى البلاستيك المعاد تدويره على التعريف المنصوص عليه في معيار IEEE 1680.1-2018 EPEAT.*
⁵ يمكن إعادة تدوير الصندوق الخارجي والبطانات المموجة. أي بطانات بلاستيكية مصنوعة بنسبة أكبر من 90% من البلاستيك المعاد تدويره.
⁶ تتوافق الأجهزة مع ميزات محدودة.

