

Jabra Pro 930



Gebruikershandleiding

1. WELKOM	4
2. PRODUCTOVERZICHT	5
2.1 INHOUD VAN DE DOOS.....	5
2.2 OVERZICHT HEADSET.....	6
2.3 HEADSETACCESSOIRES.....	7
2.4 OVERZICHT BASISSTATION.....	9
2.5 OPTIONELE ACCESSOIRES	10
3. AANSLUITEN OP EEN PC.....	11
3.1 INKLAPBARE VOET BASISSTATION.....	11
3.2 AANSLUITEN OP DE PC	11
3.3 STROOMTOEVOER AANSLUITEN OP BASISSTATION	12
3.4 DE HEADSET IN DE HOUDER PLAATSEN.....	12
4. JABRA DIRECT	13
4.1 JABRA DIRECT INSTALLEREN	13
4.2 JABRA PRO 930 INSTELLEN ALS LUIDSPREKER EN MICROFOON	13
4.3 FIRMWARE-UPDATES	13
5. FUNCTIES VAN DE JABRA PRO 930.....	14
5.1 MULTIFUNCTIONELE KNOP VAN DE HEADSET	14
5.2 LUIDSPREKERVOLUMEKNOPPEN VAN DE HEADSET.....	14
5.3 RUGGESPRAAKKNOP VAN DE HEADSET.....	15
5.4 INDICATIELAMPJE VAN DE HEADSET.....	15
5.5 AUDIO-INDICATOREN VAN DE HEADSET	16
5.6 INDICATIELAMPJES BASISSTATION	16
5.7 AUDIO-INDICATOREN VAN HET BASISSTATION.....	17
6. HET PRINCIPE VAN GESPREKKEN BEHEREN.....	18
6.1 GESPREKKEN BEGINNEN, BEANTWOORDEN EN BEËINDIGEN (UITSLUITEND ONDERSTEUNDE SOFT-PHONES)	18
6.2 WISSELGESPREK (UITSLUITEND ONDERSTEUNDE SOFT-PHONES)	18
6.3 VERGADERGESPREK MET MEERDERE HEADSETS	19

7.	GEAVANCEERDE FUNCTIES VAN DE JABRA PRO 93020	
7.1	SAFETONET™ GEHOORBESCHERMING.....	20
7.2	DRAADLOOS BEREIK.....	20
7.3	BELTOON WIJZIGEN	21
7.4	ENERGIEBEHEER.....	21
7.5	HERKENNING VAN PC-AUDIO	21
7.6	LUISTEREN NAAR MUZIEK.....	21
7.7	DE GEAVANCEERDE INSTELLINGEN AANPASSEN.....	22
7.8	DE GEAVANCEERDE INSTELLINGEN RESETTEN	23
7.9	INSTELLINGEN NAAR MEERDERE JABRA PRO 930-BASISSTATIONS KOPIËREN	24
7.10	KOPPELING FORCEREN (EEN NIEUWE PRIMAIRE HEADSET KOPPELEN).....	24
8.	ONDERSTEUNING	25
8.1	VEELGESTELDE VRAGEN EN PROBLEMEN OPLOSSEN	25
9.	TECHNISCHE SPECIFICATIES.....	27
9.1	JABRA PRO 930-HEADSET	27
9.2	HEADSET-BATTERIJ	28
9.3	MATERIAAL EN ALLERGIEËN	28
9.4	JABRA PRO 930-BASISSTATION	29
9.5	PRODUCT AFVOEREN.....	29
9.6	CERTIFICERING EN VEILIGHEIDSGOEDKEURING	30

1. WELKOM


Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van uw nieuwe Jabra PRO 930. We zijn ervan overtuigd dat u onder de indruk zult zijn van de vele functies, het draaggemak en de hoge mate van gebruikersvriendelijkheid van de headset.

Kenmerken van de Jabra PRO 930-headset

- Compatibel met PC en Mac.
- Breedbandaudio voor een uitzonderlijke geluidskwaliteit.
- Bedieningsknoppen voor volume en ruggespraak.
- Intuïtieve multifunctionele knop waarmee u eenvoudig gesprekken kunt afhandelen.
- Indicatielampje en audio-indicatoren.
- Geavanceerde gehoorbescherming dankzij SafeTone™.
- Ruisonderdrukkende microfoon.
- Automatische slaapstand voor energiebesparing.
- Draagstijlen met hoofdband en oorhaak (de oorhaak wordt niet in alle landen geleverd).

Kenmerken van het Jabra PRO 930-basisstation

- Oplaadhouder voor headset.
- Visuele indicatoren en indicatoren voor de gespreksstatus.
- Batterij-indicator.
- Spraakgestuurde configuratie.



2. PRODUCTOVERZICHT


2.1 INHOUD VAN DE DOOS



Headset



Hoofdbandaccessoire



Basisstation



Voedings-
adapter






USB-kabel



Oorhaakaccessoire
(wordt niet in alle landen geleverd)

2.2 OVERZICHT HEADSET




2.3 HEADSETACCESSOIRES


De Jabra PRO 930-headset kan op drie verschillende manieren worden gedragen: met een hoofdband, oorhaak of nekband. De hoofdband- en oorhaakaccessoires worden met de Jabra PRO 930 meegeleverd (de oorhaak wordt niet in alle landen geleverd). De nekband is afzonderlijk verkrijgbaar.

De draagstijlen zijn onderling uitwisselbaar en kunnen zowel op het rechter- als linkeroor worden gedragen.


Hoe u de accessoire ook draagt, zorg er altijd voor dat u de microfoon vlak bij uw mond plaatst, zodat eventuele ruis optimaal wordt onderdrukt.




De hoofdband bevestigen





De oorhaak bevestigen (de oorhaak wordt niet in alle landen geleverd)



De nekband bevestigen (optionele accessoire)




2.4 OVERZICHT BASISSTATION




2.5 OPTIONELE ACCESSOIRES


De volgende Jabra PRO-accessoires zijn afzonderlijk verkrijgbaar. Bezoek jabra.com voor een volledig overzicht van de beschikbare accessoires.




Nekbandaccessoire



Reservehoofdbandaccessoire



Reserveoorhaak met oordopjes




Reserveoorkussentjes

3. AANSLUITEN OP EEN PC

Raadpleeg de gids Waarschuwingen en verklaringen voor belangrijke veiligheidsinstructies, alvorens u de Jabra PRO 930 installeert en gebruikt.


3.1 INKLAPBARE VOET BASISSTATION

De voet van het Jabra PRO 930-basisstation heeft drie standen: opengeklapt, dichtgeklapt en staand, zoals weergegeven.




3.2 AANSLUITEN OP DE PC

1. Sluit de USB-kabel aan op de aansluiting  van het basisstation.
2. Sluit de USB-kabel aan op een willekeurige vrije USB-poort van de pc.




3.3 STROOMTOEVOER AANSLUITEN OP BASISSTATION

1. Sluit de voedingsadapter aan op de aansluiting  van het basisstation.
2. Sluit de voedingsadapter aan op een stopcontact.



3.4 DE HEADSET IN DE HOUDER PLAATSEN

Plaats de headset in het basisstation



Plaats de headset in het basisstation. Wanneer de primaire headset op de juiste wijze is geplaatst, wordt de batterij van de headset zo nodig geladen. Laad de batterij 20 minuten op of totdat de batterij-indicator op het basisstation  constant groen brandt.

4. JABRA DIRECT

Jabra Direct is die speciaal is ontworpen ter ondersteuning van de Jabra PRO 930. Het is uiterst raadzaam om Jabra Direct te installeren zodat u zeker weet dat de Jabra PRO 930 optimaal functioneert en te beheren is.

Jabra Direct bevat bovendien stuurprogramma's voor verscheidene soft-phones. Ga naar Jabra's website www.jabra.com/direct voor een overzicht van de ondersteunde soft-phones.

4.1 JABRA DIRECT INSTALLEREN

Om Jabra Direct te installeren, download u de nieuwste versie van de Jabra-website op www.jabra.com/direct

4.2 JABRA PRO 930 INSTELLEN ALS LUIDSPREKER EN MICROFOON

Het is belangrijk om de Jabra PRO 930 als luidspreker en microfoon in te stellen in de geluidsinstellingen van uw soft-phonesoftware (bijv. Skype), alvorens u de Jabra PRO 930 de eerste keer gebruikt. Raadpleeg de handleiding van de specifieke soft-phone voor hulp bij het instellen van de geluidsinstellingen.

4.3 FIRMWARE-UPDATES

Firmware-updates zorgen ervoor dat betere prestaties worden geleverd en nieuwe functies aan de Jabra PRO 930 worden toegevoegd.

Firmware bijwerken

U kunt handmatig controleren wat de nieuwste firmware is voor alle apparaten via Jabra Direct of een automatische kennisgeving ontvangen in Jabra Direct als er nieuwe firmware beschikbaar is.


Opmerking: Als Jabra Direct geïmplementeerd is met behulp van Jabra Express, zal de firmware updater niet bij Jabra Direct zijn inbegrepen.

Wanneer het basisstation in de modus voor het bijwerken van de firmware staat, wordt het batterijpictogram paars.

5. FUNCTIES VAN DE JABRA PRO 930

5.1 MULTIFUNCTIONELE KNOP VAN DE HEADSET


Tik, dubbeltik of druk op de multifunctionele knop om gesprekken te beantwoorden en te beëindigen.



Functie	Tikken	Dubbeltik- ken	Indrukken (1-3 sec. vasthouden)
Inkomend gesprek beantwoorden	✓		
Huidige gesprek beëindigen	✓		
Inkomend gesprek weigeren		✓	
Huidige gesprek in de wacht plaatsen en inkomend gesprek accepteren (wordt niet door alle soft-phones ondersteund)			✓
Inschakelen	✓		
Uitschakelen			✓ (5 sec.)


5.2 LUIDSPREKERVOLUMEKNOPPEN VAN DE HEADSET

Het luidspreekervolume van de headset kunt u aanpassen met de luidspreekervolumeknoppen.




5.3 RUGGESPRAAKKNOP VAN DE HEADSET

Met de ruggespraakknop kunt u de headsetmicrofoon in- en uitschakelen.



5.4 INDICATIELAMPJE VAN DE HEADSET

Het indicatielampje geeft de gespreksstatus aan.



Status van de headset	LED	Status van de headset	LED
Verbonden	Langzaam knipperen (60 sec.)	Headset in basisstation geplaatst	Brandt
Niet verbonden	Snel knipperen (x3)	Headset in lader geplaatst	Zeer langzaam knipperen
Actief gesprek	Snel knipperen	Headset in onbekend basisstation geplaatst	Langzaam knipperen
Inkomend gesprek	Snel knipperen	Headset losgekoppeld van de base	Langzaam knipperen
Inschakelen	Snel knipperen (x4)		
Uitschakelen	Snel knipperen (x4)		
Koppelen	Snel knipperen		


5.5 AUDIO-INDICATOREN VAN DE HEADSET

De status en acties van de headset zijn herkenbaar aan de verschillende gesproken meldingen en de geluidssignalen.

Geluidssignaal	Geluidssignaal
Inschakelen	Microfoon stil
Uitschakelen	Gesprek beëindigd
Tik op de knop	Batterij bijna leeg
Dubbeltik op de knop	Vergadergesprek gestart
Knop ingedrukt	Vergadergesprek beëindigd
Maximumvolume van luidspreker bereikt	Buiten bereik
Minimumvolume van luidspreker bereikt	Inkomend gesprek geaccepteerd

5.6 INDICATIELAMPJES BASISSTATION

Het Jabra PRO 930-basisstation heeft drie indicatielampjes waarmee het batterijniveau, de gespreksstatus en andere gebeurtenissen worden aangegeven.



Picto-gram	Gebeurtenis
	Batterij wordt opgeladen (langzaam knipperend)
	Batterij vol
	Batterij half leeg
	Batterij laag
	Batterij bijna leeg (snel knipperend)
	Slaapstand (langzaam knipperend)
	Batterijstatus onbekend
	Microfoon stil
	Actieve audiokoppeling tussen headset en basisstation
	Zoeken naar headset

5.7 AUDIO-INDICATOREN VAN HET BASISSTATION

De luidspreker bevindt zich aan de achterkant van het basisstation en geeft geluidssignalen wanneer het basisstation wordt ingeschakeld en wanneer er een inkomend gesprek is. De beltoon van het inkomend gesprek is standaard op een middelhoog volume ingesteld. Dit kunt u wijzigen met Jabra Control Center.

6. HET PRINCIPE VAN GESPREKKEN BEHEREN

6.1 GESPREKKEN BEGINNEN, BEANTWOORDEN EN BEËINDIGEN (UITSLUITEND ONDERSTEUNDE SOFT-PHONES)

Instructies	
Een gesprek beginnen	1. Neem de headset uit de houder of tik op de multifunctionele knop. 2. Kies een nummer met de soft-phone-toepassing.
Een gesprek beantwoorden	Neem de headset uit de houder of tik op de multifunctionele knop.
Een gesprek weigeren	Dubbeltik op de multifunctionele knop van de headset.
Een gesprek beëindigen	Plaats de headset in de houder of tik op de multifunctionele knop.

6.2 WISSELGESPREK (UITSLUITEND ONDERSTEUNDE SOFT-PHONES)

Met wisselgesprek kan het huidige soft-phone-gesprek in de wacht worden geplaatst, terwijl u een tweede inkomende gesprek op de soft-phone beantwoordt. Raadpleeg de handleiding bij de desbetreffende soft-phone om te zien of deze functie kan worden gebruikt.

Wisselgesprekken kunnen via de headset of vanaf het basisstation worden beheerd.

Multifunctionele knop	
Inkomend gesprek accepteren en huidig gesprek in de wacht plaatsen.	Indrukken (1-2 sec.).
Inkomend gesprek accepteren en huidig gesprek beëindigen.	Tikken.
Inkomend gesprek weigeren en huidig gesprek voortzetten.	Dubbeltikken.
Schakelen tussen huidig gesprek en gesprek in de wacht.	Indrukken (1-2 sec.).

6.3 VERGADERGESPREK MET MEERDERE HEADSETS

Met de Jabra PRO 930 kunnen maar liefst vier headsets worden gekoppeld voor vergadergesprekken: één primaire en drie secundaire headsets (alleen smalband).

Verbinding maken met secundaire headset

1. Terwijl de primaire headset uit de houder is en voor een gesprek wordt gebruikt, plaatst u de secundaire headset in het basisstation dat de host van het gesprek is. Wanneer de headsets gekoppeld zijn, is een dubbele toon hoorbaar bij de primaire headset.
2. Tik op de multifunctionele knop van de primaire headset om de secundaire headset te accepteren. Beide headsets kunnen nu het geluid horen.

Een vergadergesprek beëindigen of verlaten

De gebruiker van de primaire headset kan de vergadering beëindigen door op te hangen. Het gesprek wordt dan voor alle headsets beëindigd.

De andere deelnemers kunnen de vergadering verlaten door op de multifunctionele knop van hun headset te drukken of door de headset in het basisstation te plaatsen. Voor de overige headsets blijft het vergadergesprek actief.

7. GEAVANCEERDE FUNCTIES VAN DE JABRA PRO 930

7.1 SAFETONE™ GEHOORBESCHERMING

SafeTone™ is een doeltreffende vorm van gehoorbescherming voor risico's als akoestische schokken en blootstelling aan lawaai. SafeTone™ bestaat uit twee onderdelen, PeakStop™ en IntelliTone™, en het kan met de Jabra PRO 930-headset of via Jabra Control Center worden ingesteld (zie paragraaf 7.7).

Akoestische schokbescherming met Peakstop™

PeakStop™ onderdrukt automatisch geluid harder dan 118 dB(A), zodat uw gehoor wordt beschermd tegen akoestische schokken.

Bescherming tegen blootstelling aan lawaai met IntelliTone™

IntelliTone™ biedt bescherming tegen akoestische schokken en blootstelling aan lawaai dat luider is dan 85dB(A). Dit komt overeen met tot 8 gespreksuren per dag.

7.2 DRAADLOOS BEREIK

De Jabra PRO 930 biedt ondersteuning voor een maximaal draadloos bereik van maar liefst 120 meter. Dit bereik kan korter zijn indien sprake is van fysieke obstakels en elektromagnetische interferentie. Het draadloze bereik kan worden aangepast om interferentie met andere apparaten te voorkomen (zie paragraaf 7.7).

Naarmate de headset verder van het basisstation verwijderd is, kan de geluidskwaliteit afnemen. Dichter bij het basisstation wordt het geluid weer beter. Wanneer de headset volledig buiten bereik is, wordt om de paar seconden een speciale toon in de headset afgespeeld.

Als een gesprek op de headset actief is terwijl u zich buiten het bereik begeeft, gaat het geluid verloren. Het gesprek blijft echter nog 120 seconden op het basisstation actief. Als u het geluid voor het gesprek wilt herstellen, moet u zich binnen het bereik van het basisstation begeven.

Als de headset langer dan een uur buiten het bereik is, wordt deze uitgeschakeld om de batterij te sparen.

7.3 BELTOON WIJZIGEN

De Jabra PRO 930 heeft 5 beltonen. De beltonen hoort u alleen door de headset. Raadpleeg sectie 7.7 om de beltoon te wijzigen.

7.4 ENERGIEBEHEER

De Jabra PRO 930 beschikt over verschillende ingebouwde energiebeheerfuncties om stroom te sparen.

Automatische slaapstand

Met het Jabra PRO 930-basisstation kunt u de automatische slaapstand inschakelen (zie paragraaf 7.7). De automatische slaapstand is standaard uitgeschakeld. Wanneer de functie wordt ingeschakeld, zal de Jabra PRO 930 automatisch in de slaapstand gaan wanneer deze 8 uur niet is gebruikt. De batterij-indicator brandt dan constant blauw. De slaapstand wordt opgeheven wanneer u de headset in de houder plaats of uit de houder neemt.

OPMERKING: als de USB-kabel van de pc wordt losgekoppeld of als de pc in de slaapstand gaat, zal het basisstation eveneens automatisch in de slaapstand gaan.

Headset automatisch uitschakelen

De headset zal automatisch uitschakelen als er gedurende 60 minuten geen audiokoppeling is tussen de headset en het basisstation. Tik op de multifunctionele knop om de headset in te schakelen.

7.5 HERKENNING VAN PC-AUDIO

U kunt instellen dat de Jabra PRO 930 automatisch een audiokoppeling tot stand brengt tussen de headset en de pc wanneer geluid op de pc wordt gedetecteerd. De instelling voor automatische herkenning van pc-audio is standaard ingeschakeld.

Herkenning van pc-audio inschakelen/uitschakelen

1. Start Jabra Direct en selecteer het tabblad 'Softphone'.
2. Selecteer de relevante optie onder 'PC audio control' (Audiobeheer pc) en klik vervolgens op 'Apply' (Toepassen).

7.6 LUISTEREN NAAR MUZIEK

Als muziek wordt afgespeeld vanaf een pc die is aangesloten op de Jabra PRO 930, wordt de muziek ook automatisch via de headset afgespeeld. U kunt ook dubbeltikken op de multifunctionele knop om de audiokoppeling open te houden.

7.7 DE GEAVANCEERDE INSTELLINGEN AANPASSEN

Zes geavanceerde instelling kunt u via het basisstation bijstellen. Stemcommando's geven u de huidige instelling en waarde aan. Deze zeven instellingen zijn.

- Herinneringstoon dempen.
- Beltoon.
- Basisvolume beltoon.
- Geluidsbescherming.
- Draadloos bereik.
- Automatische slaapstand.



1 Installatiemodus starten

- Plaats de headset op uw hoofd.
- Houd beide volumeknoppen van de headset gelijktijdig ingedrukt totdat de gesproken melding "Setup" (Instellen) klinkt. Laat vervolgens de knoppen los.



2 Installatiemodus

- De headsetknoppen worden gebruikt om door de instellingen en waarden te bladeren.
- De lampjes   van het basisstation (of de gesproken meldingen) worden gebruikt om aan te geven welke instelling en waarde momenteel zijn geselecteerd.

Instellingen		Waardes	
Langs instellingen schakelen		Langs waarden schakelen	
Lampje basisstation	Instelling	Lampje basisstation	Waarde
 knippert 1x	Herinneringstoon dempen		Aan (standaard)
			Uit
 knippert 2x	Beltoon		Beltoon 1 (standaard)
			Beltoon 2
			Beltoon 3
			Beltoon 4
			Beltoon 5

 knippert 3x	Basisvolume beltoon	 Hoog
		 Middel (standaard)
		 Laag
		 Uit
 knippert 4x	Geluidsbescherming	 Peakstop (standaard)
		 Peakstop en Intellitone
 knippert 5x	Draadloos bereik	 Normaal bereik (standaard)
		 Klein bereik
		 Zeer klein bereik
 knippert 6x	Automatische slaapstand	 Uit (standaard)
		 Aan

3 Installatiemodus beëindigen

Houd, wanneer u klaar bent, beide volumeknoppen van de headset gelijktijdig ingedrukt totdat de gesproken melding “Goodbye” (Instellen beëindigen) klinkt. Laat vervolgens de knoppen los.

Het basisstation start opnieuw op en de instellingen worden aangepast. Dit wordt aangegeven met het witte batterijpictogram  op het basisstation.



7.8 DE GEAVANCEERDE INSTELLINGEN RESETTEN

- Plaats de headset op uw hoofd.
- Houd de ruggespraakknop en beide volumeknoppen van de headset gelijktijdig ingedrukt totdat de gesproken melding “Factory default” (Fabrieksinstelling) klinkt. Laat vervolgens de knoppen los.

Het basisstation start opnieuw op en de instellingen worden gereset. Dit wordt aangegeven met het witte batterijpictogram  op het basisstation.



7.9 INSTELLINGEN NAAR MEERDERE JABRA PRO 930-BASISSTATIONS KOPIËREN

U kunt de instellingen van de Jabra PRO 930 handmatig naar andere Jabra PRO 930-basisstations kopiëren.

1. Plaats de headset in de houder.
2. Houd de ruggespraakknop van de headset ingedrukt totdat het indicatielampje van de headset begint te knipperen en laat deze vervolgens los. Wanneer het kopiëren van de instellingen is geslaagd, brandt het witte indicatielampje van de headset constant.
3. Neem de headset uit de houder en plaats deze in het nieuwe basisstation om de instellingen naar het nieuwe basisstation te kopiëren. Het indicatielampje van de headset knippert 5 keer om aan te geven dat de instellingen worden gekopieerd. Wanneer dit is voltooid, brandt het witte lampje constant.
4. Herhaal stap 3 om de instellingen naar andere basisstations te kopiëren.
5. Wanneer het kopiëren van de instellingen is voltooid, moet u de headset terugplaatsen in het eerste basisstation (het primaire basisstation), of de ruggespraakknop van de headset ingedrukt houden totdat het indicatielampje van de headset knippert. Laat de knop vervolgens los.

7.10 KOPPELING FORCEREN (EEN NIEUWE PRIMAIRE HEADSET KOPPELEN)

U kunt de Jabra PRO 930 koppelen met een nieuwe headset, ook wanneer deze momenteel gekoppeld is met een andere headset

1. Plaats de nieuwe headset in de houder.
2. Houd de multifunctionele knop 1-2 seconden ingedrukt. Het indicatielampje van de headset begint te knipperen. Geforceerd koppelen kan 10 seconden tot 2 minuten duren.
3. Wanneer de koppeling succesvol is, wordt de batterij-indicator groen (rood indien de batterij van de headset leeg raakt).

8. ONDERSTEUNING

8.1 VEELGESTELDE VRAGEN EN PROBLEMEN OPLOSSEN

V Hoe koppel ik mijn headset met het Jabra PRO 930-basisstation?

A Plaats de headset in de houder om het koppelen te starten. Het koppelen vindt automatisch plaats, tenzij het basisstation momenteel is gekoppeld met een primaire headset (een headset die al met het basisstation is gekoppeld). U kunt ook de koppeling met een nieuwe headset forceren als u momenteel al een primaire headset met het basisstation gekoppeld heeft.

V Kan ik mijn headset rechtstreeks koppelen met een DECT-telefoon of basisstation van een externe leverancier?

A Nee. De headset kan alleen worden gekoppeld met een Jabra PRO 930-basisstation.

V Waarom kan mijn computer de Jabra PRO 930 niet vinden?

A Probeer uw basisstation op een andere USB-poort van de pc aan te sluiten. Het is raadzaam om over een rechtstreekse verbinding te beschikken tussen het basisstation en de USB-poort (zonder een USB-hub). Start indien beschikbaar de audio-wizard van de soft-phone.

V Waarom doet de headset het niet in combinatie met mijn soft-phone?

A Controleer het volgende:

- Controleer of de batterij van de headset opgeladen is. Tijdens het opladen knippert het groene batterijpictogram op het toetsenpaneel. Als het opladen klaar is, brandt het constant groen.
- Controleer of de headset zich binnen het bereik van het basisstation bevindt. Afhankelijk van de omgeving hebt u een bereik van maximaal 120 meter.
- Controleer of de headset en het basisstation zijn gekoppeld. Plaats de headset in de houder om het koppelen te starten.
- Controleer of de Jabra 930 is geselecteerd en geconfigureerd in de instellingen van uw soft-phone

V Waarom hoor ik geen geluid en kan ik niet naar muziek op mijn pc luisteren via de headset?

A Controleer het volgende:

- Controleer of de Jabra PRO 930 als het huidige audioapparaat is ingesteld in het Configuratiescherm van Windows Geluiden en audioapparaten en in de software van uw soft-phone.
- Controleer of de audiokoppeling met de pc actief is. Klik met de rechtermuisknop in de Windows-taakbalk op het pictogram voor het Jabra-apparaat en kies 'Audiokoppeling openen', of dubbeltik op de multifunctionele knop op de headset.

V Kan ik instellen dat automatisch een kiestoon op mijn soft-phone hoorbaar is wanneer ik de headset uit de houder neem?

A Ja, voor ondersteunde soft-phones kan de Jabra PRO 930 zodanig worden ingesteld dat u automatisch een kiestoon krijgt wanneer de headset uit de houder wordt genomen.

1. Start Jabra Direct en selecteer het tabblad 'Softphone'.
2. Schakel de optie 'Open link when headset is undocked' (Koppeling openen als headset uit houder wordt genomen) in of uit en klik vervolgens op 'Apply' (Toepassen).

V Wat is het bereik van de Jabra PRO 930?

A Het bereik dat door Jabra PRO 930 wordt ondersteund is maximaal 120 meter (afstand tussen basisstation en headset). Het bereik hangt af van de omgeving waarin de headset wordt gebruikt.

V Kan ik een vergadergesprek voeren met behulp van meerdere headsets?

A Ja, de Jabra PRO 930 kan met maximaal vier headsets worden gekoppeld voor een vergadergesprek: één primaire en drie secundaire headsets (smalband) of een secundaire headset (breedband).

V Kan ik mijn instellingen beveiligen met een wachtwoord?

A Ja, in Jabra Direct kun je jouw instellingen met een wachtwoord beveiligen. Als de wachtwoordbeveiliging is ingeschakeld, kunt u de geavanceerde instellingen niet wijzigen en de Jabra PRO 930 niet resetten naar de fabrieksinstelling.

V Kan ik de headset uitzetten als ik het basisstation een tijdlang niet gebruik, om energie te besparen?

A Ja. Houd de multifunctionele knop van de headset vijf seconden ingedrukt om de headset uit te zetten.
Als u de headset weer aan wilt zetten, plaatst u deze in het basisstation of tikt u op de multifunctionele knop.

V Hoe schakel ik geluid van breedband naar smalband of vice versa?

A In Jabra Direct kun je wisselen tussen wideband- en narrowband-audio.

V Wat is de gesprekstijd van een Jabra PRO 930-headset?

A Op breedband is de gesprekstijd circa 6 uur. Op smalband is dat circa 8 uur.

V Mijn hoofdband/oorhaak/nekband is kapot. Hoe kan ik een nieuwe aanschaffen?

A Neem contact op met uw Jabra-leverancier.

9. TECHNISCHE SPECIFICATIES

9.1 JABRA PRO 930-HEADSET

Gebruiksomgeving:

0 °C tot +40 °C; maximale relatieve luchtvochtigheid van 95%, niet-condenserend.

Gespreksbeheer:

Multifunctionele knop voor gesprek beantwoorden, gesprek beëindigen en gesprek afwijzen. Gesprekken kunnen ook worden beantwoord of beëindigd door de headset uit de houder te nemen of in de houder te plaatsen.

Volumeregeling en ruggespraak in-/uitschakelen:

Bedieningsknoppen op de headset.

Visuele indicator:

Het indicatielampje geeft de gespreksstatus, koppelingsstatus en andere gebeurtenissen aan.

Audioindicatoren:

De geluidssignalen geven inkomende gesprekken, een bijna lege batterij, het volumeniveau, een gedempte microfoon en andere gebeurtenissen aan.

Geluidskwaliteit:

DSP-ruisonderdrukking, echo-onderdrukking, tooncontrole, smalbandaudio.

Opladen:

Wanneer de headset zich in het Jabra PRO 930-basisstation bevindt.

Norm voor draadloze verbinding:

(CAT - iq) EU DECT en US DECT.

DECT-bereik:

Voor EU DECT: maximaal 120 meter tussen het Jabra PRO 930-basisstation en de headset.

Voor US DECT: maximaal 120 meter tussen het Jabra PRO 930-basisstation en de headset.

DECT-frequenties:

US DECT: 1,92 - 1,93 GHz.

EU DECT: 1,88 - 1,90 GHz.

Draagstijlen:

Draagstijlen met hoofdband en oorhaak (de oorhaak wordt niet in alle landen geleverd). De nekband is verkrijgbaar als accessoire.

Microfoonarmstijl:

Midi.

Luidspreker(s):

Breedbandluidspreker.

Microfoon:

Ruisonderdrukkende microfoon.

9.2 HEADSET-BATTERIJ

Batterijtype:

Lithium-ion-polymeer.

Batterijcapaciteit:

295 mA/h, toelaatbaar.

Gesprekstijd op volle batterij:

Maximaal 8 uur.

Levensduur batterij:

Minimaal 1000 oplaadcycli.

Stand-bytijd op volle batterij:

Minimaal 36 uur.

Bereik gebruikstemperatuur:

-20°C tot +60°C.

De headset is voorzien van een temperatuurafhankelijk oplaadalgoritme waarmee wordt voorkomen dat de batterij wordt opgeladen bij extreme temperaturen (ingesteld op ongeveer 0 tot 45 °C).

Oplaadtijd batterij:

20% opgeladen in minder dan 20 minuten.

50% opgeladen in minder dan 45 minuten.

Volledig opgeladen in minder dan 3 uur.

Opslagtijd batterij:

De batterij blijft ten minste 6 maanden geladen voordat moet worden bijgeladen.

9.3 MATERIAAL EN ALLERGIEËN

De hoofdbandaccessoire is gemaakt van roestvrij staal en het oppervlak bevat geen nikkel. Het vrijgegeven nikkelgehalte van het hoofdbandje is 0,02 µg/cm²/week en ligt ver onder de limiet van 0,50 µg/cm²/week, zoals vastgesteld in de EU-richtlijn 94/27/EF. De roestvrij-staallegering is getest op het vrijgeven van nikkel in overeenstemming met de Europese standaard EN 1811:1998.

Andere draagstijlaccessoires zijn gemaakt van kunststof en bevatten geen bekende allergenen. De oorkussentjes bevatten geen vinyl. De producten bevatten geen natuurlijk rubber, nikkel of chroom dat in contact kan komen met de huid van gebruikers.

9.4 JABRA PRO 930-BASISSTATION

Het Jabra PRO 930-basisstation voldoet aan de volgende specificaties:

Afmetingen:

118 mm x 76 mm x 29 mm.

Norm voor draadloze verbinding:

(CAT - iq) EU DECT en US DECT.

Gebruiksomgeving:

0 °C tot +40 °C; maximale relatieve luchtvochtigheid van 95%, niet-condenserend.

Oplaadhouder:

Past op headset van meegeleverde Jabra PRO 900-serie.

Audio:

De ingebouwde luidspreker kan worden gebruikt voor beltonen en/of audiofeedback voor bediening van het toetsenpaneel.

Pc-aansluiting:

Mini-USB.

Firmware-update:

Te downloaden vanaf de website of via Jabra Direct.

Configuratie vanaf de pc:

Alle instellingen kunnen worden opgeslagen en geladen vanaf een pc voor back-ups en grootschalige implementatie.

Ondersteuning soft-phone:

Volledige gespreksafhandeling voor Skype, Microsoft Office Communicator en Cisco IP Communicator. Bij andere soft-phones wordt de headset gezien als standaardgeluidskaart. Ondersteuning voor aanvullende soft-phones kan worden toegevoegd via updates van het stuurprogramma op de pc. Ga voor de nieuwste updates naar www.jabra.com/direct

9.5 PRODUCT AFVOEREN

Volg de plaatselijk geldende voorschriften wanneer u de headset wilt afdanken en zorg waar mogelijk voor hergebruik. Niet afvoeren via het huishoudelijk afval. Gooi de headset nooit in het vuur, aangezien de batterij kan ontploffen. Batterijen kunnen ook ontploffen als deze beschadigd raken.

9.6 CERTIFICERING EN VEILIGHEIDSGOEDKEURING

CE

Dit product is CE-gemarkeerd volgens de bepalingen van de R- & TTE-richtlijn (99/5/EG). Hierbij verklaart GN dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EG. Raadpleeg voor meer informatie <http://www.jabra.com>.

Binnen de EU is dit apparaat bedoeld voor gebruik in België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden en binnen EFTA in IJsland, Noorwegen en Zwitserland.

FCC

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en (2) dit apparaat moet storingen van buitenaf accepteren, ook wanneer deze een ongewenste werking tot gevolg kunnen hebben.

Het is gebruikers niet toegestaan wijzigingen aan te brengen aan het apparaat of het apparaat anderszins aan te passen. Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door Jabra zijn goedgekeurd, maken het gebruik van de apparatuur ongeldig.

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woning. Deze apparatuur gebruikt en genereert RF-energie en kan deze uitstralen. Als de apparatuur niet wordt geïnstalleerd in overeenstemming met de instructies, kan deze schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat bij een specifieke installatiemethode dergelijke interferentie niet zal optreden. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt bij de ontvangst van radio of televisie, hetgeen kan worden vastgesteld door de apparatuur aan en uit te zetten, wordt de gebruiker aangeraden deze interferentie te corrigeren aan de hand van de volgende maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne anders of plaats deze ergens anders.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

De gebruiker moet het basisstation 20 cm of verder van personeel verwijderd plaatsen om aan RF-blootstellingsvereisten van de FCC te voldoen.

Industry Canada

Gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen storingen veroorzaken en (2) dit apparaat moet storingen van buitenaf accepteren, ook wanneer deze een ongewenste werking tot gevolg kunnen hebben. De aanduiding “IC” voor het certificatie-/registratienummer betekent alleen dat registratie is uitgevoerd op basis van een conformiteitsverklaring waarin wordt aangegeven dat werd voldaan aan de technische specificaties van Industry Canada. Het impliceert niet dat Industry Canada de apparatuur heeft goedgekeurd.

Internationale patenten en ontwerpregistraties zijn aangevraagd

© 2024 GN Audio A/S. Alle rechten voorbehouden. Jabra® is een gedeponeerd handelsmerk van GN Audio A/S. Alle andere handelsmerken die hier zijn opgenomen, zijn eigendom van de respectieve eigenaren. (Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd).

Gefabriceerd in China

MODEL: WHB003



Verklaring van conformiteit kunt u vinden op
www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity