



## Bombilla cristal mate 60 W A60 E27



Introduce en tu vida la iluminación centrada en las personas con la bombilla blanca regulable e inteligente WiZ LED A60. Aplica diferentes tonalidades de luz blanca cálida a fría para ayudarte a concentrarte o a relajarte. Puedes programar las luces para que se apaguen y enciendan en función de tus rutinas diarias o semanales, controlarlas con tu smartphone o la voz y acceder a distancia a las luces incluso cuando no estás en casa. Las luces WiZ se conectan a tu router Wi-Fi, por lo que no necesitas ningún aparato adicional.

## PRODUCTOS DESTACADOS

- Bombilla inteligente blanco regulable
- Hasta 806 lúmenes
- Sencilla conexión Plug & Play
- Control mediante aplicación o voz



## **Funciones de iluminación inteligente fáciles de configurar**

Disfruta de las ventajas de las funciones inteligentes al instante, con solo conectar la luz WiZ a una red Wi-Fi. Controla las luces fácilmente cuando estés fuera de casa estableciendo horarios de encendido y apagado automático. No es necesario instalar hardware adicional, como un hub o una puerta de enlace.



## **Supervisa el consumo de energía**

Consigue información general sobre el consumo de energía de tus luces con la aplicación WiZ. Accede fácilmente a un informe semanal o diario que te ayuda a estar al tanto de tu consumo de energía en el hogar.



## **Configura las luces para que sigan tu propio horario**

Automatiza las luces inteligentes para que sigan tus rutinas diarias o semanales. Programa las luces para que se enciendan por la mañana o antes de llegar a casa y para que se mantengan apagadas para ahorrar energía, cuando no sean necesarias.



## **Activar dispositivos con movimiento sin usar un sensor**

La tecnología SpaceSense de WiZ transforma tus dispositivos en sensores de movimiento. Activa la función SpaceSense en la aplicación WiZ y haz que las luces y los dispositivos se enciendan y apaguen automáticamente, con detección de movimiento. Se necesita un mínimo de dos dispositivos WiZ en una habitación para que la función SpaceSense funcione.



## **Crea el ambiente adecuado con una luz blanca cálida o fría ajustable**

Elige entre una amplia variedad de luces blancas frías estimulantes hasta luces blancas cálidas suaves, o bien simplemente elige uno de los modos predefinidos, como el modo de concentración o de relajación, para crear el mejor ambiente para tus actividades cotidianas.



## **Atenúa las luces inteligentes incluso sin un regulador**

Solo tienes que ajustar las luces al nivel de brillo que desees utilizando un teléfono inteligente, el accesorio de control WiZ o simplemente la voz. No es necesario instalar un costoso regulador de intensidad.



# ESPECIFICACIONES

## CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBILLA

Uso previsto: Interior  
Forma de la lámpara: A60  
Casquillo: E27  
Tipo de cristal: Mate  
Regulable: Sí

## DIMENSIONES DE LA BOMBILLA

Peso: 0,042 kg

## DURACIÓN

Vida útil media (a 2,7 h/día): 15 año  
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%  
Número de ciclos de apagado y encendido: 20.000  
Vida útil nominal: 15.000

## CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ

Consistencia del color: 6 SDCM  
Índice de reproducción cromática (IRC):  $\geq 90$   
Temperatura del color: 2700-6500 K  
Categoría de color de luz: Blanca ajustable  
Flujo lumínico nominal: 806 lm  
Tiempo de encendido:  $< 0,5$  s  
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 100 % de luz al instante  
Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 115 lm/W

## OTRAS CARACTERÍSTICAS

Corriente de la bombilla: 43 mA

## INFORMACIÓN DEL EMBALAJE

EAN: 8719514552081  
EOC: 871951455208100  
Título del producto: Wi-Fi BLE 60W A60 E27 927-65 FR TW 1PF/6

## CONSUMO DE ENERGÍA

Factor de potencia: 0.5  
Voltaje: 220-240 V  
Potencia equivalente: 60 W  
Etiqueta de eficiencia energética (EEL): E  
Consumo de energía: 7 W  
Consumo energético kWh/1000 h: 7

## DIMENSIONES Y PESO DEL PRODUCTO

Altura global: 106 mm  
Longitud global: 106 mm  
Anchura global: 60 mm

## VALORES NOMINALES

Vida útil especificada: 15.000  
Flujo lumínico nominal: 806 lm  
Potencia nominal: 7 W

## SERVICIO

Garantía: 2 años

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Frecuencia: 50-60  
Número de registro EPREL: 1901116  
Referencia de medición de flujo: Sphere

## COMPATIBLE CON

Compatible con la característica Efectos: Yes  
WiFi: Wireless G  
Período de soporte definido: Minimum of 60 months after introduction date  
Número máximo de accesorios: 9999  
Protocolo de comunicaciones: Bluetooth WiFi (2,4 GHz)



© 2025 Signify Holding. All rights reserved. La información que se proporciona en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Signify no otorga representación ni garantía algunas con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.