

Adaptateur Multiport USB-C avec Dongle USB-C vers USB-A, Double HDMI (4K30Hz/1080p60Hz), 3x USB-A 5Gbps, Mini Station d'Accueil de Voyage, Dock/Station d'Accueil pour PC Portable, Câble de 40 cm

N° de produit: 167B-USBC-MULTIPOINT



Cet adaptateur multiport USB Type-C et USB Type-A transforme presque n'importe quel ordinateur portable ou de bureau en une station de travail hautement productive prenant en charge deux écrans HDMI externes et disposant d'un hub USB à 3 ports. Le mini-dock est doté d'un câble hôte USB-C intégré de 1,3 pied (40 cm) et comprend un adaptateur USB-C vers USB-A attaché, ce qui lui permet de prendre en charge à la fois les ordinateurs hôtes USB-C et USB-A.

Améliorez la productivité avec deux ports de sortie HDMI pour connecter des moniteurs externes. Les ports de sortie HDMI prennent en charge des résolutions allant jusqu'à 4K à 30 Hz (sortie vidéo 1, HDMI 1.4) et 1080p à 60 Hz (sortie vidéo 2, HDMI 1.2). Les deux moniteurs externes augmentent la productivité, permettant aux utilisateurs d'avoir différentes applications, documents ou fenêtres ouverts sur chaque moniteur.

L'adaptateur multiport est compatible avec Windows, macOS et Chrome OS. Avec son dongle USB-C vers USB-A attaché qui garantit une compatibilité USB transparente avec tout ordinateur hôte exécutant un système d'exploitation pris en charge. L'adaptateur multiport prend en charge des affichages étendus doubles sur les MacBook Apple M1/M2, qui ne sont pas capables de piloter plus d'un affichage externe nativement.

L'adaptateur multiport USB-C & USB-A est doté de trois ports USB-A en aval. Pour des transferts de données rapides et fiables, le hub USB intégré prend en charge l'USB SuperSpeed 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) et est rétrocompatible avec les périphériques USB 2.0 et USB 1.1 (HID).

Développée pour améliorer les performances et la sécurité, StarTech.com Connectivity Tools est la seule suite logicielle sur le marché compatible avec une grande variété d'accessoires de connectivité IT. La suite logicielle comprend :

Utilitaire de disposition avancée de fenêtres Windows : Configurez et sauvegardez des mises en page

de fenêtres personnalisées.

Utilitaire de surveillance d'événements USB : Suivez et journalisez les périphériques USB connectés.

Pour plus d'informations et pour télécharger l'application StarTech.com Connectivity Tools, veuillez visiter : www.startech.com/connectivity-tools

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Déploiement informatique du bureau à domicile, idéal pour les déplacements entre le domicile et le bureau
- Exécutez plusieurs applications sur des écrans HDMI étendus

Spécifications techniques

- **PRODUCTIVITÉ ACCRUE** : L'adaptateur ajoute 2 écrans HDMI à presque tous les PC portables avec un câble hôte USB-C intégré et un dongle USB-C vers USB-A; Prend en charge jusqu'à 4K30Hz (HDMI 1.4, sortie vidéo 1), 1080p 60Hz (HDMI 1.2, sortie vidéo 2)
- **COMPATIBLE AVEC LE DOUBLE AFFICHAGE APPLE M1/M2** : Compatibilité universelle avec macOS/Win/ChromeOS, permettant un double affichage étendu sur les PC USB et TB3/4, les MacBooks Apple M1/M2 qui ne gèrent plus d'un écran externe en mode natif
- **HAUTES PERFORMANCES** : Hub à 3 ports pour un transfert de données rapide et fiable; Fonctionne avec les anciens ports USB 2.0/1.1; Adaptateur alimenté par bus; La technologie Content Adaptive de Silicon Motion réduit la latence
- **CÂBLE EXTRA-LONG** : Port avec un câble de 40cm pour une installation qui empêche l'adaptateur de pendre sur le connecteur; Longueur de câble idéale pour réduire la tension du port sur les PC convertibles 2 en 1 ou les PC hôtes sur des supports élévateurs
- **NOTRE AVANTAGE** : Comprend l'application Connectivity Tools avec Event Monitoring USB pour enregistrer/horodater l'utilisation du port USB, l'utilitaire Windows Layout Utility pour restaurer l'emplacement des applications lors de la reconnexion des écrans

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Prise en charge 4K	Oui
Port(s) à charge rapide	Non
Écrans pris en charge	2
Interface	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Type de bus	USB-C
	USB-A
Normes de l'industrie	HDMI 1.4
	HDMI 1.2
	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
ID du chipset	SMI - SM768G0
	ITE - IT66121FN
	VIA - VL817C0
	Terminus - FE1.1S

Performance

Vitesse max. de transfert de données	5 Gbit/s
Résolutions numériques max.	<p>Sortie Vidéo 1 : 4K à 30 Hz Sortie Vidéo 2 : 1080p à 60 Hz</p>
Type et débit	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
Prise en charge UASP	Oui
MTBF	30 000 heures

Connecteur(s)

Ports externes	2 - HDMI (19 broches)
----------------	-----------------------

	3 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
Connecteurs hôte	1 - USB 3.2 Type-C (2 broches, Gen 1, 5Gbps)
	1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	<p><p>Windows 7</p> <p>Windows 8.1</p> <p>Windows 10</p> <p>Windows 11</p> <p>macOS Mojave (10.14)</p> <p>macOS Catalina (10.15)</p> <p>macOS Big Sur (11.0)</p> <p>macOS Monterey (12.0)</p> <p>macOS Ventura (13.0)</p> <p>macOS Sonoma (14.0)</p> <p>ChromeOS</p> <p><i>Note : ChromeOS ne peut atteindre que la résolution dual 1080p lors de la sortie vidéo vers deux mon</p>
--------------------------------------	---

Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	L'installation manuelle du pilote est requise pour macOS
Remarque	L'USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) est également connu sous le nom d'USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) et d'USB 3.0 (5Gbps)

Alimentation

Source d'alimentation	Alimentation par bus
-----------------------	----------------------

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)

Humidité Humidité relative de 10 % à 90 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Gris sidéral
Type de boîtier	Aluminium
Longueur de câble	15.7 in [40 cm]
Longueur du produit	4.7 in [12.0 cm]
Largeur du produit	2.2 in [5.7 cm]
Hauteur du produit	0.6 in [1.6 cm]
Poids du produit	4.0 oz [114.0 g]

Informations d'emballage

Package Length	6.7 in [17.0 cm]
Package Width	5.6 in [14.2 cm]
Package Height	1.2 in [3.0 cm]
Poids brut	1.2 oz [35.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur multiport
	1 - Guide de démarrage rapide

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis