

Imprimante multifonction M139w HP LaserJet



Fonctionne efficacement. S'adapte partout.

L'imprimante laser multifonction HP la plus petite de sa catégorie¹ conçue pour offrir d'excellentes performances.

Une imprimante laser multifonction adaptée à votre espace sans compromis sur la qualité et l'efficacité. Bénéficiez d'une impression rapide avec la plus petite imprimante laser HP de sa catégorie,¹ et gagnez du temps avec l'application HP Smart.^{2,3} Vous pouvez compter sur une impression laser de qualité professionnelle et une configuration transparente.



Cette imprimante a été conçue pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce HP neuve ou réutilisée. Elle est équipée d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches intégrant une puce non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Une puce HP réutilisée permet d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées. Plus d'informations sur : <http://www.hp.com/learn/ds>

Vitesse d'impression : Lettre : Jusqu'à 19 ppm en noir; Première page imprimée : En seulement 8,3 secondes en noir et blanc
Résolution d'impression : Noir (optimal) : Jusqu'à 600 x 600 ppp
Résolution de la numérisation : Matériel : Jusqu'à 600 ppi; Optique : Jusqu'à 600 ppi
Résolution de copie : Noir (texte et graphismes) : 600 x 400 ppp
Connectivité standard : Sans fil (Wi-Fi®); 1 port USB haut débit (compatible avec les spécifications USB 2.0)
Fonctionnalité d'impression mobile : Application HP Smart; Apple AirPrint™; Certifié Mopria™; Impression Wi-Fi® Direct
Volume d'impression maximum : Mensuel (lettre) : Jusqu'à 8 000 pages
Affichage : LCD icône LED
Gestion du papier : Bac d'entrée de 150 feuilles; Bac de sortie 100 feuilles

L'imprimante laser multifonction HP la plus petite de sa catégorie¹

- L'imprimante laser multifonction HP la plus petite de sa catégorie¹ conçue pour offrir d'excellentes performances.
- Copiez facilement les deux côtés des cartes d'identité ou d'autres documents de petit format, sur le même côté d'une feuille de papier.
- Gérez facilement les tâches et tirez énormément d'un seul périphérique : impression, numérisation et copie.
- Bénéficiez d'une fonction sans fil avec réinitialisation automatique pour rester connecté.¹
- Un design intelligent et élégant, pour une utilisation simple et intuitive.

La productivité depuis votre téléphone

- Bénéficiez d'une numérisation de haute qualité, et partagez sur Dropbox, Google Drive ou le cloud, depuis votre téléphone grâce à l'application HP Smart.²
- Accédez à vos documents et imprimez-les rapidement sur votre smartphone, depuis Dropbox et Google Drive avec l'application HP Smart.²
- Avec l'application HP Smart, prenez une photo comme une copie et envoyez-la à votre imprimante depuis votre smartphone.²
- Supprimez certaines étapes des tâches répétitives grâce aux Shortcuts.² Numérisez vers le cloud, vers les e-mails, etc., d'une seule pression.²

Contribuer à préserver les ressources sans sacrifier les performances

- Technologie HP Auto-On/Off : une technologie intelligente qui allume et éteint automatiquement votre imprimante en fonction des besoins.⁷
- Cette imprimante HP LaserJet respecte les exigences des écolabels, y compris ENERGY STAR® et BLUE ANGEL.
- Contribuez à arrêter la déforestation et à protéger les forêts et la faune sauvage avec un papier HP certifié FSC®.



Easy access USB

¹ Le plus petit encombrement de sa catégorie, comparé uniquement aux dimensions de la majorité des imprimantes laser monochromes personnelles et des multifonctions à moins de 179 \$ US ou 152 € et moins de 249 \$ US ou 211 €, respectivement. Dimensions minimum utilisées dans cette analyse. Étude Buyers Lab d'août 2020 commandée par HP, basée sur une enquête sur les spécifications OEM publiées, informations publiques disponibles au 31 juillet 2020. Selon HP, l'encombrement mesuré pour la gamme HP LaserJet M109-M112 est de 102,0 pouces carrés, et de 147,226 pouces carrés pour la gamme d'imprimantes multifonctions HP LaserJet M139-M142. Part de marché selon les informations fournies par IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker - Données historiques finales du 1er trimestre 2020 au niveau mondial. Pour plus de détails, consultez le site www.keypointintelligence.com/HPSmallestLaser. ² Nécessite le téléchargement de l'application HP disponible sur www.hp.com/go/mobileprinting. Certaines fonctionnalités sont disponibles en anglais uniquement et peuvent varier selon le modèle d'imprimante/le pays et entre applications de bureau/mobiles. HP se réserve le droit d'introduire des frais pour l'utilisation des fonctionnalités facilitées par l'application HP. Un accès à Internet est requis. La disponibilité peut varier en fonction du pays. Pour bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités, vous devez créer un compte HP. Les fonctions de télécopie sont uniquement destinées à l'envoi d'une télécopie. Liste des systèmes d'exploitation pris en charge disponible dans les magasins d'applications. Pour en savoir plus, rendez-vous sur <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. ³ Résultat basé sur des tests HP internes. L'estimation de la durée moyenne est basée sur les conditions suivantes : 1) application HP Smart téléchargée sur un appareil mobile ou de bureau, 2) configuration de raccourcis, 3) travaux de numérisation contenant plus de 2 à 3 tâches associées (numérisation vers un e-mail, enregistrement et modification du nom, stockage dans le cloud, etc.). Le gain de temps moyen repose sur l'utilisation d'une imprimante et d'un logiciel de numérisation sur système de bureau pour exécuter des tâches de numérisation similaires. Exige le téléchargement et l'installation de l'application HP Smart et l'utilisation d'une imprimante HP prise en charge. Pour en savoir plus sur les exigences locales en matière d'impression, consultez le site www.hp.com/go/mobileprinting. ⁴ Valeur mesurée selon la norme ISO/IEC 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte varie en fonction de la configuration du système, du système d'exploitation hôte, du port moniteur, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document. ⁵ Par rapport à la majorité des applications d'impression OEM destinées aux imprimantes laser, jet d'encre et tout-en-un les plus vendues pour le domicile et le bureau, à un prix inférieur ou égal à 450 \$ US). Imprimantes sélectionnées par part de marché tel que rapporté par IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker - Historique détaillé du 1er trimestre de l'exercice 2023. Déclaration basée sur une recherche des applications d'impression des fabricants d'imprimantes, des tests pratiques de Keypoint Intelligence et une étude commandée par HP en juillet 2023. Pour plus de détails, veuillez consulter : www.keypointintelligence.com/HPSmartapp. Nécessite le téléchargement de l'application HP disponible sur www.hp.com/go/mobileprinting. Certaines fonctionnalités sont disponibles en anglais uniquement et peuvent varier selon le modèle d'imprimante/le pays et entre les applications de bureau/mobiles. HP se réserve le droit d'introduire des frais pour l'utilisation des fonctionnalités facilitées par l'application HP. Un accès à Internet est requis. La disponibilité peut varier en fonction du pays. Pour profiter de toutes les fonctionnalités, vous devez créer un compte HP. Les fonctions de télécopie sont uniquement destinées à l'envoi d'un fax. Liste des systèmes d'exploitation pris en charge disponible dans les boutiques en ligne d'applications. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.hp.com. ⁶ Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations de 2,4 GHz. Pour plus de détails : hp.com/go/mobileprinting. L'accès à Internet est requis et doit être acheté séparément. ⁷ Les fonctionnalités HP Auto-On/Off dépendent de l'imprimante et des paramètres; une mise à niveau du micrologiciel peut être nécessaire. ⁸ Câble USB non inclus; à acheter séparément.

Imprimante multifonction M139w HP LaserJet Caractéristiques techniques

Fonctions	Impression, copie, numérisation
Vitesse d'impression noire ^{8, 9, 7}	Letter: Jusqu'à 19 ppm; Première page imprimée: As fast as 8.3 sec
Résolution d'impression	Noir (optimal): Jusqu'à 600 x 600 ppp
Technologie d'impression	Laser
Technologies de résolution d'impression	HP FastRes 600
Nombre de cartouches d'impression	1 (noir)
Langages standards de l'imprimante	PCLm/PCLMs; URF; PWG
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante ^{1,2}	HP Auto-On/Auto-Off ¹ , application HP Smart ²
Type de scanner	À plat
Technologie	Capteur par contact
Résolution du scanner	Matériel: Jusqu'à 600 ppi; Optique: Jusqu'à 600 ppi
Formats de fichiers pour la numérisation	JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF
Modes d'entrée du scanner	Numérisation via le logiciel de numérisation HP LaserJet Software Scan ou un logiciel compatible TWAIN ou WIA
Taille de numérisation maximum	À plat: 8.5 x 11.7 in / 216 x 297 mm
Fonctions de numérisation avancées	Non
Profondeur de bits / Niveaux d'échelle de gris	24 bits/256
Résolution de copie	Noir (texte et graphiques): 600 x 400 ppp
Nombre maximal d'exemplaires	Jusqu'à 99 copies
Paramètres du photocopieur	Nombre de copies; Plus clair/plus foncé; Optimiser; Papier
Plage de redimensionnement en mode copie	25 à 400 %
Connectivité en standard	1 port USB haut débit (compatible USB 2.0)
Fonctionnalités sans fil	Oui
Fonctionnalité d'impression mobile ⁶	Application HP Smart; Apple AirPrint™; Certifié Mopria™; Impression Wi-Fi® Direct
Mémoire	Standard: 64 Mo; Maximum: 64 Mo de flash ROM; 64 Mo de mémoire DDR1; 32 Ko de mémoire NVRAM
Vitesse du processeur	500 MHz
Taux d'utilisation	Mensuel, lettre: Jusqu'à 8 000 pages; Une fois par mois, A4: Jusqu'à 8 000 pages
Volume de pages mensuel recommandé	100 à 1 000
Types de support pris en charge	Papier ordinaire, enveloppes, cartes postales, étiquettes
Poids du support pris en charge	17 to 32 lb
Formats de supports pris en charge	Letter, enveloppes (No. 10), custom, Legal
Formats de support personnalisés	4.13 x 5.83 to 8.5 x 14

Gestion du papier	Capacités d'entrée: Jusqu'à 150 feuilles; Jusqu'à 10 enveloppes Capacités en sortie: Jusqu'à 100 feuilles; Jusqu'à 10 enveloppes Options recto verso: Non Bacs d'alimentation standard: 1 bac d'alimentation
Contenu de l'emballage ³	7MD70F Imprimante; Cordon d'alimentation; Toner; Affiche d'installation; Guide de référence; Guide de garantie; Dépliant
Rendement (cartouches d'origine/de configuration) ⁵	Environ 300 pages en noir et blanc
Consommables de remplacement ⁴	DM1 : Toner LaserJet noir HP 141A (env. 950 pages), W1410A; DM2 : Toner LaserJet noir HP 142A (env. 950 pages), W1420A, EM1 : Toner LaserJet noir HP 150A (env. 975 pages), W1500A; DM1 - 2 : Kit HC Rep Bienvenue Toner noir HP 141/142 (env. 1 250 pages), W8006J
Dimensions du produit	L x P x H: 14.2 x 10.4 x 7.8 in / 360 x 264 x 197 mm; Maximum: 14.2 x 16.8 x 13.7 in / 360 x 427 x 347 mm
Poids du produit	11.86 lbs / 5,39 kg
Conditions de garantie	Garantie limitée d'un an
Labels écologiques	Certifié ENERGY STAR®
Certification Energy Star	Oui
Spécifications relatives à l'impact sur le développement durable ^{22,26}	Recyclable via HP Planet Partners; Contient du plastique recyclé post-consommation
Panneau de commandes	8 boutons (Alimentation, Annuler, Copie, Copie ID, Sans fil, Paramètres de copie, Haut, Bas), 4 LED (Prêt/Alimentation, Erreur, Toner, Sans fil)
Description de l'affichage	ICON LCD; LED
Logiciels fournis	Pas de CD fourni. Logiciel à télécharger à partir de hp.com ou 123.hp.com
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 11; Windows 10; Système d'exploitation Windows Client; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; Linux
Systèmes d'exploitations réseau compatibles	Windows 11; Serveur Windows; Linux
Configuration minimale requise	PC: Microsoft® Windows® 11, 10 : 32 ou 64 bits, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet, Microsoft® Internet Explorer ou Edge.; Mac: Apple® macOS Monterey (v12), macOS Ventura (v13) macOS Sonoma (v14); 2 Go HD; Internet requis
Alimentation	Type d'alimentation électrique: L'alimentation électrique dépend du pays / de la région de vente de l'imprimante. Ne pas modifier les tensions de fonctionnement. Vous risqueriez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit.; Alimentation électrique nécessaire: 110 V - 127 V nominal à +/- 10 % (min 99 V, max 140 V), 50 - 60 Hz nominal +/- 3 Hz (min 47 Hz, max 63 Hz), 220 V - 240 V nominal à +/- 10 % (min 198 V, max 264 V), 50 - 60 Hz nominal +/- 3 Hz (min 47 Hz, max 63 Hz) Pas de tension double, le module d'alimentation varie selon le numéro de référence avec l'identifiant de code d'option.; Numéro de consommation d'électricité typique ¹¹ : 0,257 kWh/semaine (Energy Star)
Acoustique	Puissance acoustique émise: 6,2 B (A)
Environnement d'exploitation	Plage de températures en fonctionnement: 59 to 90.5°F / 15 à 32,5°C; Température de fonctionnement recommandée: 62.6 to 77°F / 17,5 à 25°C; Température de stockage: -4 to 104°F / -20 to 60°C; Plage d'humidité de fonctionnement: 10 à 80 % d'humidité relative; Plage d'humidité en fonctionnement recommandée: 30 à 70 % d'humidité relative
Options Service et assistance HP	U6M38E - Support matériel HP 2 ans avec échange sur site pour le consommateur pour imprimante LaserJet Low; U6M39E - Support matériel HP 3 ans avec échange sur site pour le consommateur pour imprimante LaserJet Low; U6M40E - Support matériel HP 4 ans avec échange sur site pour le consommateur pour imprimante LaserJet Low; UQ217E - Support matériel HP 2 ans avec échange avancé le jour suivant pour le consommateur pour imprimante LaserJet Low; UQ218E - Support matériel HP 3 ans avec échange avancé le jour suivant pour le consommateur pour imprimante LaserJet Low; UZ380E - Support matériel HP 4 ans avec échange avancé le jour suivant pour le consommateur pour imprimante LaserJet Low
Pays d'origine	Fabriqué au Vietnam

Pour en savoir plus, consultez
hp.com

¹ Les fonctions HP Auto-On/Auto-Off dépendent de l'imprimante et des paramètres. Peut nécessiter une mise à niveau du micrologiciel. ² Nécessite le téléchargement et l'installation de l'application HP Smart. Pour en savoir plus sur les exigences locales en matière d'impression, consultez le site www.hp.com/go/mobileprinting. Certains logiciels et certaines fonctionnalités sont disponibles uniquement en anglais et peuvent présenter des différences entre les versions de bureau et les versions mobiles. L'accès à Internet est requis et doit être acheté séparément. Pour bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités, vous devez créer un compte HP. Liste des systèmes d'exploitation pris en charge disponibles dans les magasins d'applications. Les fonctionnalités de télécopie sont limitées à l'envoi, et elles peuvent exiger des achats séparés. Pour plus d'informations, consultez le site www.hp.com/go/mobile-fax. ³ Pour plus d'informations sur le rendement de la cartouche fournie avec votre imprimante, consultez le site www.hp.com/go/toneryield. Valeurs de rendement mesurées conformes à la norme ISO/CEI 19752 et à l'impression continue. Les rendements réels peuvent considérablement varier en fonction du type d'image imprimée et d'autres facteurs. ⁴ Valeur de rendement déclarée conformément à la norme ISO/CEI 19752 et en impression continue. Les rendements réels peuvent considérablement varier en fonction du type d'image imprimée et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. ⁵ Valeur de rendement déclarée conformément à la norme ISO/IEC 19752 et l'impression continue. Les rendements réels varient considérablement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. ⁶ Wi-Fi® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations 2,4 GHz. Pour en savoir plus, consultez la page www.hp.com/go/mobileprinting. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès, AirPrint et le logo AirPrint sont des marques d'Apple® Inc. Le logo Mopria® est une marque déposée et/ou non de Mopria Alliance, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite. Exige le téléchargement de l'application HP Smart. Pour en savoir plus sur les exigences locales en matière d'impression, consultez le site www.hp.com/go/mobileprinting. Certains logiciels ou fonctionnalités sont disponibles en anglais seulement et diffèrent entre les applications de bureau et les applications mobiles. L'accès à Internet est requis et doit être acheté séparément. Compte HP requis pour toutes les fonctionnalités. Liste des systèmes d'exploitation pris en charge disponibles dans les magasins d'applications. Les fonctionnalités de télécopie sont limitées à l'envoi et peuvent exiger des achats séparés. Pour plus d'informations, consultez le site www.hp.com/go/mobile-fax. ⁷ Mesure effectuée selon le test des performances de fonctionnalité ISO/CEI 24734 à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document. ⁸ Mesurée conformément à la norme ISO/IEC 24734, premier jeu de documents tests exclus. Pour plus d'informations, rendez-vous sur <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document. ⁹ Mesurée selon la norme ISO/IEC 17629. Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document. ¹⁰ Vitesse de sortie de la première copie et vitesse de copie recto-verso mesurées conformément à la norme ISO/CEI 29183 vitesse de copie recto-verso mesurée conformément à la norme ISO/CEI 24735 premier jeu de documents de test non compris. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle et de la complexité du document. ¹¹ L'alimentation électrique requise dépend du pays ou de la région de vente de l'imprimante. Respectez les tensions de fonctionnement. Une tension inappropriée endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit. Valeur Energy Star généralement basée sur la mesure d'un périphérique de 115 V. ²² Le recyclage post-consommation est basé sur la définition établie dans la norme EPEAT pour les équipements d'imagerie, IEEE 1680.2. ²⁶ La disponibilité du programme varie. Pour plus d'informations, consultez la page <http://www.hp.com/recycle>.

