



HP Color LaserJet Pro 3202dw

Velocità elevata. Colori brillanti. Massime prestazioni.

Progettata per gruppi di lavoro che necessitano di una stampante laser dalle prestazioni elevate, che offra la possibilità di stampare rapidamente documenti fronte/retro a colori. Il tutto in un dispositivo compatto con qualità e affidabilità HP.¹¹



Stampante con funzionalità di sicurezza dinamica. Dispone di tecnologia che potrebbe impedire il funzionamento di cartucce dotate di chip o circuiti non originali HP ora o nel futuro. Per saperne di più: <http://www.hp.com/learn/ds>



Fast two-sided printing



Time saving



Printer security settings



Environmental globe

Velocità elevata e colori brillanti

- Stampa fronte/retro automatica e a colori, fino a 25 pagine al minuto.¹
- Con le cartucce toner HP TerraJet di ultima generazione ottenete colori brillanti e realistici per le stampe dell'azienda.⁸
- Ottimizzate lo spazio di lavoro e aumentate l'efficienza del vostro team con questa stampante laser compatta.

Massima tranquillità grazie all'affidabilità comprovata¹¹

- Qualità e affidabilità HP, per offrirvi le massime prestazioni ad ogni stampa.¹¹
- Assicuratevi connessioni costanti grazie al Wi-Fi® con funzionalità di ripristino automatico di HP, che identifica la connessione migliore per restare online.²
- Affidatevi a una stampante che richiede minimi interventi di manutenzione, così da ridurre i tempi di inattività.

Sicurezza avanzata per proteggere il vostro business

- La sicurezza proattiva è già integrata nella stampante e, insieme al toner anti-manomissione, contribuisce a proteggere la vostra attività.¹²
- Inoltre, include impostazioni preconfigurate, per iniziare a proteggervi da subito.
- Migliorate e semplificate la conformità. L'upgrade di HP Security Manager applica le policy a tutte le stampanti nella vostra rete.¹⁰

Design compatto ed efficienza in termini energetici

- Design compatto con tecnologia Auto-on/Auto-off per ottimizzare il consumo energetico della stampante.
- Toner HP TerraJet formulato appositamente per un consumo energetico ottimizzato durante la stampa.⁷
- Riducete il consumo di carta. L'impostazione di stampa fronte/retro predefinita consente di stampare su entrambi i lati di ogni pagina.
- Dove è disponibile il programma HP Planet Partners, le aziende possono riciclare le cartucce toner originali HP con la massima semplicità.⁹

Presentazione prodotto

HP Color LaserJet Pro 3202dw

- 1. Stampa fronte/retro automatica rapida
- 2. Wi-Fi® dual band, Wi-Fi® Direct, porte USB High-Speed, Ethernet
- 3. Velocità di stampa fino a 26/25 ppm (Letter/A4)
- 4. Vassoio di alimentazione da 250 fogli con vassoio multifunzione da 1 foglio
- 5. Scorciatoie per risparmiare tempo
- 6. Pannello di controllo ibrido con configurazione guidata
- 7. Ripristino automatico dagli inceppamenti
- 8. Wolf Pro Security



Accessori, materiali di consumo e supporto

Materiali di consumo	W2190A Cartuccia toner originale LaserJet HP Z19A nero (~1.300 pagine in bianco e nero)
	W2190X Cartuccia toner originale ad alta capacità LaserJet HP Z19X nero (~3.200 pagine in bianco e nero)
	W2191A Cartuccia toner ciano originale HP LaserJet Z19A (~1.200 pagine (ciano))
	W2191X Cartuccia toner originale ad alta capacità LaserJet HP Z19X ciano (~2.500 pagine (ciano))
	W2192A Cartuccia toner originale LaserJet HP Z19A giallo (~ 1.200 pagine (giallo))
	W2192X Cartuccia toner originale ad alta capacità LaserJet HP Z19X giallo (~ 2.500 pagine (giallo))
	W2193A Cartuccia toner originale LaserJet HP Z19A magenta (~1.200 pagine (magenta))
Assistenza e supporto	W2193X Cartuccia toner originale ad alta capacità LaserJet HP Z19X magenta (~2.500 pagine (magenta))
	UH761E - 3 anni di assistenza HP con sostituzione standard per stampanti HP Color LaserJet Pro serie 3201-3203 e 3288
	UH757E - 3 anni di assistenza HP con sostituzione entro il giorno lavorativo successivo per stampanti HP Color LaserJet Pro serie 3201-3203 e 3288
	UH764E - 3 anni di assistenza HP con reso al deposito per stampanti HP Color LaserJet Pro serie 3201-3203 e 3288
	(UH761E - disponibile in tutti i Paesi EMEA tranne Adriatico, Africa, CIS, EEM, Israele, Medio Oriente, Russia, Romania, Slovenia, Sudafrica, Turchia UH757E - disponibile in Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito UH764E - disponibile in Adriatico, Africa, CIS, EEM, Israele, Medio Oriente, Russia, Romania, Slovenia, Sudafrica, Turchia)

Specifiche tecniche

Modello	HP Color LaserJet Pro 3202dw
Numero prodotto	499R0F
Funzioni	Stampa
Pannello di controllo	Display MGD da 5,08 cm; 4 pulsanti (Indietro, Home, Annulla e OK); 1 pad direzionale (su, giù, destra e sinistra)
Stampa	
Tecnologia di stampa	Laser
Velocità stampa ⁵	Nero (A4, normale): Fino a 25 ppm; Colore (A4, normale): Fino a 25 ppm; Nero (A4, fronte/retro): Fino a 15 ipm; Colore (A4, fronte/retro): Fino a 15 ipm
Tempo di uscita della prima pagina ⁶	Nero (A4, pronto): In soli 10,9 secondi; Colore (A4, pronto): 11,0 secondi; Nero (A4, sospensione): 11,0 secondi; Colore (A4, sospensione): in 11,1 secondi
Risoluzione stampa	Nero (migliore): Fino a 600 x 600 dpi; Colore (migliore): Fino a 600 x 600 dpi
Ciclo di lavoro mensile	Fino a 40000 pagine A4; Volume pagine mensili consigliato⁷: 150-2.500
Linguaggi standard di stampa	HP PCL6, PostScript, HP PCL5, PDF, URF, PWG-Raster, JPEG
Font e caratteri	111 font TrueType scalabili
Area di stampa	Margini stampa: Superiore: 5 mm, Inferiore: 5 mm, Sinistro: 5 mm, Destro: 5 mm; Area di stampa massima : 216 x 356 mm
Stampa fronte/retro	Automatico
Velocità processore	1,2 GHz
Connettività	
Standard	1 USB 2.0 Hi-Speed (dispositivo); 1 Wi-Fi 802.11ac (dual band); Ethernet auto-crossover 1 rete Gigabit Ethernet 10/100TX
Capacità stampa da dispositivi mobili	Apple AirPrint™, applicazioni mobile, certificazione Mopria™, App HP; stampa Wi-Fi® Direct
Protocolli di rete supportati	TCP/IP; IPv4; IPv6; IP Direct Mode; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP / DHCP / AutoIP; WINS; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS
Capacità di rete	Ethernet 10/100 Base-TX integrato, Gigabit; Ethernet auto-crossover; autenticazione tramite 802.1X
Memoria	Standard: 256 MB; Massima: 256 MB
Gestione supporti	
Numero di vassoi carta	Standard: 2; Massima: 2
Tipi di supporti	Carta (alta qualità, brochure, colorata, lucida, pesante, intestata, leggera, comune, prestampata, pre-forata, riciclata, ruvida), supporti lucidi, etichette, buste, cartoncini
Formato supporti	Personalizzato (sistema metrico): Da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm; Supportato (sistema metrico): Da 102 x 127 mm a 216 x 356 mm
Gestione supporti	Ingresso standard: Vassoio di alimentazione principale da 250 fogli; Vassoio di alimentazione prioritaria da 1 foglio; Uscita standard: Vassoio di raccolta da 100 fogli
Peso supporti	Carta da 60 a 163 g/m²; Cartoline fino a 175 g/m²; Carte lucide fino a 200 g/m²
Capacità ingresso	Vassoio 1: 1 foglio per tutti i tipi di supporto; Vassoio 2: Fogli: fino a 250; Lucidi: fino a 10 mm; Busta: fino a 10; Massima: Fino a 251 fogli
Capacità uscita	Standard: Fino a 100 fogli da 75 g/m² (altezza massima pile: 15mm); Buste: Fino a 10 buste; Lucidi: Altezza massima pila: 10 mm; Massima: Fino a 100 fogli da 75 g/m² (altezza massima pile: 15mm)
Sistemi operativi compatibili ¹¹	Windows 11; Windows 10; Android; iOS; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux
Sistemi operativi di rete compatibili	Windows 11; Windows 10; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux
Requisiti minimi di sistema	Windows: Microsoft® Windows® 11, 10: 32 bit o 64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet Mac: Apple® macOS 12.0 Monterey, macOS 13.0 Ventura; macOS v14 Sonoma; 2 GB di spazio disponibile su disco rigido; Connessione Internet richiesta
Software incluso	HP Printer Software downloadable from www.hp.com/hp-app
Gestione sicurezza	Password univoca del dispositivo, abilitazione/disabilitazione delle porte USB, timeout sessione EWS, controllo dell'accesso alle funzioni del dispositivo, abilitazione/disabilitazione della scansione da remoto
Gestione della stampante	HP Web Jetadmin
Dimensioni e peso	
Dimensioni stampante (L x P x A) ⁴	Minimo: 390 x 419,12 x 254,19 mm; Massima: 390 x 472 x 266 mm
Peso stampante ¹³	13,8 kg
Ambiente operativo	Temperatura: da 15 a 30°C; Umidità: Da 30 a 70% UR
Condizioni archiviazione	Temperatura: Da -20 a 60 °C
Acustica ⁵	Emissioni di potenza acustica: 6,2 B (A); Emissioni di pressione acustica: 51 dB(A)
Alimentazione ¹	Requisiti: Tensione in ingresso 220 Volt: 220 – 240 V (±10%) @ 50 Hz ± 3 Hz, 60 Hz ± 3 Hz; Tensione in ingresso 110 Volt: 110-127 V (±10%) a 50 Hz ± 3 Hz, 60 Hz ± 3 Hz (senza doppia tensione; il prodotto varia in base al codice della parte con numero identificativo codice opzione #); Consumo: 415 watt (in stampa); 6,1 watt (modalità Ready), 0,63 watt (modalità Sleep), 0,05 watt (spegnimento automatico), 0,05 watt (spegnimento manuale); Consumo tipico di elettricità (TEC)¹⁰: 0,272 kWh/settimana (Energy Star); Tipo di alimentazione: 1 alimentatore integrato
Tecnologia risparmio energetico	Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off
Certificazioni	RCM (Australia), marcatura TUV e GS (Germania), BSMI (Taiwan), CCC (Cina), BIS (India), KC (Corea del Sud), SIRIM (Malesia), Cambogia, Ucraina, EAC, approvazioni dell'Europa orientale, marcatura CE, FCC, Energy Star, UL, Paraguay, Cile, Indonesia, Singapore, Filippine, ecc. Standard emissioni elettromagnetiche: EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 parte 15B; ICES-003, edizione 6:2019; Altre omologazioni per le telecomunicazioni richieste dai singoli Paesi. Blue Angel Conforme a Blue Angel Si, Blue Angel DE-UZ 219; garantita solo con l'utilizzo dei materiali di consumo originali HP Conformità telecomunicazioni: Wireless: EU RED 2014/53/EU; EN 301 489-1 V2.2.3 / EN 301 489-17: V3.2.4; EN 300 328: V2.2.2 / EN301 893 V2.1.1/ EN300 440-1 V2.1.1; FCC titolo 47 CFR, parte 15 sottoparte B, classe B / RSS 247 edizione 1, 2015 e RSS-102 edizione 5, 2015; IEC62311:2020; EN62311:2008; altre omologazioni per telecomunicazioni richieste dai singoli Paesi!
Ecolabel	Contiene plastica riciclata post-consumo
Paese di origine	Fabbricato in Vietnam
Contenuto della confezione ²	499R0F Stampante HP Color LaserJet Pro 3202dw; cavo di alimentazione; cartuccia toner; manuale utente; Pieghevoli 4 cartucce toner HP LaserJet preinstallate (nero: 600 pagine, Introductory - ciano, magenta, giallo: 500 pagine)
Garanzia	1 anno di garanzia commerciale. Per maggiori informazioni, consultare https://www.support.hp.com ¹² . 3 anni di garanzia HP Commercial senza costi aggiuntivi (registrare entro i primi 60 giorni su https://www.hp.com/3yearwarranty).

Note legali

- ¹ Misurazione effettuata secondo lo standard ISO/IEC 24734; è esclusa la prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, del software, del driver e della complessità del documento.
- ² Külön megvásárolható internet-hozzáférés szükséges. A vezeték nélküli működés csak a 2,4 GHz-es és az 5,0 GHz-es frekvencián érhető el. Akár 12 nem átfedő csatornát használó, 5,0 GHz-es és 2,4 GHz-es sávot támogat, a mindössze 3 nem átfedő csatornát használó 2,4 GHz-es sáv helyett. Támogatja az 5,0 GHz-es sávot (akár 150 Mb/s) a 2,4 GHz-es sáv (akár 72,2 Mb/s) ellenében. További információk: www.hp.com/go/hp-app
- ³ HP Web JetAdmin è disponibile per il download senza costi aggiuntivi all'indirizzo <http://hp.com/go/webjetadmin>
- ⁷ I calcoli di HP si basano sui dati TEC standardizzati di Energy Star®, che mettono a confronto le stampanti HP LaserJet Pro ed Enterprise che utilizzano cartucce HP TerraJet con i modelli precedenti. Consultare <https://www.hp.com/TerraJet/energysaving>
- ⁸ Confronto tra le cartucce toner HP TerraJet e i prodotti precedenti utilizzati nelle stampanti HP Color LaserJet Pro. Stampe eseguite in modalità Standard. Per maggiori informazioni, consultare <https://www.hp.com/TerraJet/colors>
- ⁹ Riciclo: la disponibilità del programma è soggetta a variazioni. Il servizio di ritiro e riciclo delle cartucce originali HP è attualmente disponibile in oltre 60 Paesi, territori e regioni in Asia, Africa, Europa, Nord e Sud America attraverso il programma HP Planet Partners. Per maggiori informazioni, consultare <https://www.hp.com/recycle>
- ¹⁰ HP Security Manager deve essere acquistato separatamente. Per maggiori informazioni, consultare <https://www.hp.com/go/securitymanager>
- ¹¹ Premio di affidabilità 2022-2024 "Most Reliable A4 Brand Award" di Buyers Lab (BLI) basato sui dispositivi testati da Keypoint Intelligence dal 2017 al 2021. Per maggiori informazioni, consultare <https://www.keypointintelligence.com/view-award?region=&id=135871174680>
- ¹² I sistemi di stampa per ufficio HP includono dispositivi di classe Enterprise e Managed selezionati con firmware FutureSmart 4.5 o versioni successive, dispositivi di classe Pro, modelli LaserJet 200 e superiori e le rispettive cartucce di inchiostro, toner e PageWide originali HP. Non includono le cartucce HP con testina di stampa integrata. Il tracciamento digitale della supply chain, l'hardware, i chip e le caratteristiche di sicurezza del packaging variano localmente a seconda delle SKU. Consultare <https://www.hp.com/cartridgesecurity>
- ¹³ In base alle spedizioni del secondo trimestre 2023 riportate in IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker®, Edizione secondo trimestre 2023. Include le spedizioni di tutti i dispositivi di stampa (stampanti a getto d'inchiostro, stampanti laser, dispositivi multifunzione, incluse le unità di produzione).
- ¹⁸ È richiesto un account HP attivo per avere una piena funzionalità.
- ¹⁹ Funzionalità della tecnologia HP Auto-On/Auto-Off in base alla stampante e alle impostazioni; potrebbe essere necessario un aggiornamento del firmware.

Note legali delle specifiche tecniche

- ¹ I requisiti di alimentazione dipendono dal Paese/area geografica in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla stampante e rende nulla la garanzia del prodotto. I valori di consumo energetico sono di norma basati sulla misurazione di dispositivi a 115 V.
- ² Per informazioni sulla resa delle cartucce in dotazione con la stampante, consultare <https://www.hp.com/go/toneryield>. I valori di resa sono stati misurati in base allo standard ISO/IEC 19798 e alla stampa continua. La resa effettiva può variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori.
- ³ Resa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 19798 e alla modalità di stampa continua. La resa effettiva può variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni, consultare <https://www.hp.com/go/toneryield>.
- ⁴ Dimensioni da un'estremità all'altra riferite a quando la stampante è stata configurata e si trova in modalità standby
- ⁵ Configurazione collaudata: modello base, stampa solo fronte, carta formato A4 a una media di 25 ppm.
- ⁶ Misurazione effettuata in base allo standard ISO/IEC 24734. È esclusa la stampa della prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, del software, del driver e della complessità del documento.
- ⁷ Misurazione effettuata in base allo standard ISO/IEC 24734 sulle prestazioni con esclusione della prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, del software, del driver e della complessità del documento.
- ⁸ Misurazione effettuata in base allo standard ISO/IEC 17629. Per maggiori informazioni consultare <https://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, del software, del driver e della complessità del documento.
- ⁹ Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di mantenere nell'intervallo specificato la quantità di pagine mensili, tenendo conto di fattori quali l'intervallo tra una sostituzione e l'altra dei materiali di consumo e la durata del dispositivo nel periodo di garanzia estesa.
- ¹⁰ I requisiti di alimentazione dipendono dal Paese/area geografica in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla stampante e rende nulla la garanzia del prodotto. I valori Energy Star sono di norma basati su misurazioni di dispositivi a 115 V.
- ¹¹ Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Linux (per maggiori informazioni consultare <https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing>)
- ¹² Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al Paese e ai requisiti legali locali
- ¹³ Il peso del prodotto include quello dei materiali di consumo già in dotazione

