



HP Color LaserJet Pro 3202dn

Høy hastighet. Fylldige farger. Profesjonell ytelse.

Designet for arbeidsteam som trenger profesjonell ytelse med rask tosidig fargeutskrift av høy kvalitet, laserproduktivitet og prisbelønt pålitelighet i en plassbesparende design. ¹¹



Dynamisk sikkerhetsaktivert skriver. Inneholder teknologi som kan forhindre at kassetter med brikker eller kretser fra andre produsenter enn HP fungerer nå eller i fremtiden. Mer på: <http://www.hp.com/learn/ds>



Fast two-sided printing



Time saving



Printer security settings



Environmental globe

Profesjonell farge og hastighet

- Få rask automatisk tosidig fargeutskrift med 25 sider per minutt. ¹
- Mer liv til bedriften med neste generasjons TerraJet-toner designet for mer naturtro og levende farger. ⁸
- Effektiviser arbeidsområdet og bidra til å øke teamets effektivitet med denne kompakte laserskrivener.

Trygghet med prisvinnende pålitelighet¹¹

- Ytelse du kan stole på, side etter side med prisvinnende pålitelighet. ¹¹
- Hold bedriften tilkoblet med pålitelig nettverksutskrift.
- Stol på utskrift som krever lite vedlikehold for å unngå nedetid og hold fokus på arbeidet.

Profesjonell sikkerhet for å beskytte virksomheten din

- Sikre bedriften med proaktiv, innebygd sikkerhet klar rett ut av esken og manipuleringsbestandig toner. ¹²
- Skriversikkerhet på profesjonelt nivå med forhåndskonfigurerte innstillinger betyr at den er klar for action.
- Styrk og forenkle samsvarskontroll. HP Security Manager-oppggradering tar i bruk policyer i hele skrivernettnet. ¹⁰

Kompakt og energieffektiv design

- Laget i en kompakt størrelse med strømsparende teknologi for automatisk på- og avslåing for å optimalisere skriverens energibruk.
- Spesialformulert HP TerraJet-toner konstruert for lavt energiforbruk under utskrift. ⁷
- Reduser papirbruken. Standard tosidig innstilling skriver ut på begge sider av arket.
- Resirkuler brukte originale HP-tonerkassetter enkelt og gratis via HP Planet Partners-programmet. ⁹

Produktomvisning

HP Color LaserJet Pro 3202dn

- 1. Rask automatisk tosidig utskrift
- 2. Høyhastighets USB-porter, Ethernet
- 3. Utskriftshastighet opptil 26/25 spm (Letter/A4)
- 4. 250-arks innskuff med ettarks universalskuff
- 5. Tidsbesparende snarveier
- 6. Hybrid kontrollpanel med et enkelt, veiledet oppsett
- 7. Automatisk gjenoppretting av papirstopp
- 8. Wolf Pro Security



Tilbehør, rekvisita og kundestøtte

Rekvisita	W2190A HP 219A svart original LaserJet-tonerkassett (~1300 sider, svart)
	W2190X HP 219X høypasitet svart, original LaserJet-tonerkassett (~3200 sider, svart)
	W2191A HP 219A cyan original LaserJet-tonerkassett (~1200 sider, cyan)
	W2191X HP 219X høypasitet cyan, original LaserJet-tonerkassett (~2500 sider, cyan)
	W2192A HP 219A gul original LaserJet-tonerkassett (~1200 sider, gul)
	W2192X HP 219X høypasitet gul, original LaserJet-tonerkassett (~2500 sider, gul)
	W2193A HP 219A magenta original LaserJet-tonerkassett (~1200 sider, magenta)
	W2193X HP 219X høypasitet magenta, original LaserJet-tonerkassett (~2500 sider, magenta)
Service og kundestøtte	UH761E – HP 3 års standardutskifting for HP Color LaserJet Pro 3201–3203-, 3288-skriverserien
	UH757E – HP 3 års utskifting neste virkedag for HP Color LaserJet Pro 3201–3203-, 3288-skriverserien
	UH764E – HP 3 års innleveringstjeneste for HP Color LaserJet Pro 3201–3203-, 3288-skriverserien
	(UH761E – tilgjengelig i alle EMEA-land unntatt Adriaterhavet, Afrika, CIS, EEM, Israel, ME, Russland, Romania, Slovenia, Sør-Afrika, Tyrkia, UH757E – tilgjengelig i Østerrike, Belgia, Tsjekkia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Irland, Italia, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia, UH764E – tilgjengelig i Adriaterhavet, Afrika, CIS, EEM, Israel, ME, Russland, Romania, Slovenia, Sør-Afrika, Tyrkia)

Tekniske spesifikasjoner

Modell	HP Color LaserJet Pro 3202dn
Produktnummer	8D7L0A
Funksjoner	Skriv ut
Kontrollpanel	2" MGO-skjerm; 4 knapper (tilbake, hjem, avbryt og OK); 1 retningsstastatur (opp, ned, venstre og høyre)
Utskrift	
Utskriftsteknologi	Laser
Utskriftshastighet ⁶	Svart (A4, normal): Opptil 25 spm Farger (A4, normal): Opptil 25 spm ; Svart (A4, tosidig): Opptil 15 bpm Farger (A4, tosidig): Opptil 15 bpm
Første side ut ⁶	Svart (A4, klar): Så raskt som 10,9 sek Farger (A4, klar): På bare 11,0 sek ; Svart (A4, fra hvilemodus): På bare 11,0 sek Farger (A4, fra hvilemodus): På bare 11,1 sek
Utskriftsoppløsning	Svart-hvitt (best): Opptil 600 x 600 dpi Farge (best): Opptil 600 x 600 dpi
Månedlig kapasitet	Opptil 40 000 sider A4; Anbefalt månedlig sidevolum⁸: 150 til 2500
Standard skrifterspråk	HP PCL6, PostScript, HP PCL5, PDF, URF, PWG-Raster, JPEG
Skrifter og skriftsnitt	111 skalerbare TrueType-skrifter
Utskriftsområde	Utskriftsmarger Topp: 5 mm, Bunn: 5 mm, Venstre: 5 mm, Høyre: 5 mm; Maksimalt utskriftsområde : 216 x 356 mm
Dobbeltsidig utskrift	Automatisk
Prosessorkraftighet	1,2 GHz
Tilkobling	
Standard	1 Hi-Speed USB 2.0 (enhet); Auto-crossover Ethernet; 1 Gigabit Ethernet 10/100TX-nettverk
Mobil utskriftsfunksjon	Apple AirPrint™; Mopria™-sertifisert; HP Smart-app; Mobil-apper
Nettverksprotokoller som støttes	TCP/IPv4, TCP/IPv6, DHCP, DNS.
Nettverksfunksjoner	Innebygd 10/100Base-TX Ethernet, Gigabit; Automatisk krysset Ethernet; Godkjenning via 802.1X
Minne	Standard: 256 MB ; Maksimum: 256 MB
Mediehåndtering	
Antall papirskuffer	Standard: 2 ; Maksimum: 2
Medietyper	Papir (bestrøket, brosjyre, farget, glanset, tykt, brevhode, tynt, vanlig, forhåndstrykt, forhåndshullet, resirkulert, grovt), transparenter, etiketter, konvolutter, kort
Mediestørrelse	Tilpasset (metrisk): 76 x 127 mm til 216 x 356 mm Støttet (metrisk): 102 x 127 mm til 216 x 356 mm
Mediehåndtering	Standard arkkapasitet: 250-arks hovedpapirskuff; Prioritert mateskuff for enkeltark; Standard utkapasitet: 100-arks utskuff
Medievekt	60 til 163 g/m² Papir; Opptil 176 g/m² med postkort; Opptil 200 g/m² glanset papir
Papirkapasitet	Skuff 1: 1 ark for alle medietyper Skuff 2: Ark: Opptil 250; Transparenter: Opptil 10 mm; Konvolutt: Opptil 10 Maksimum: Opptil 251 ark
Utskuffkapasitet	Standard: Opptil 100 ark ved 75 gsm (eller opptil 15 mm stabel) Konvolutter: Opptil 10 konvolutter Transparentfilm: Stabel på opptil 10 mm Maksimum: Opptil 100 ark ved 75 gsm (eller opptil 15 mm stabel)
Kompatible operativsystemer ¹⁾	Windows 11; Windows 10; Android; iOS; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux
Kompatible nettverksoperativsystemer	Windows 11; Windows 10; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux
Minstekrav til systemet	Windows: Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bits eller 64-bits, 2 GB ledig harddiskplass, Internett-tilkobling Mac: Apple® macOS 12.0 Monterey, macOS 13.0 Ventura; macOS v14 Sonoma; 2 GB harddisk; Internett kreves
Medfølgende programvare	HP-skriverprogramvare kan lastes ned fra https://www.hpsmart.com/download
Sikkerhetsadministrasjon	Unikt enhetspassord, aktivering/deaktivering av USB-porter, tidsavbrudd for EWS-økt, tilgangskontroll for enhetsfunksjoner, aktivering/deaktivering av ekstern skanning
Skriveradministrasjon	HP Web Jetadmin
Mål og vekt	
Skrivermål (B x D x H) ⁴	Minste 390 x 419,12 x 254,19 mm; Maksimum: 390 x 472 x 266 mm
Skrivervekt ¹³	13,8 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 15 til 30 °C Fuktighet: 30 til 70 % RF
Lagringsforhold	Temperatur: -20 til 60 °C
Akustisk ²	Akustisk effektemisjon: 6,2 B(A) Akustisk trykkemisjon: 51 dB(A)
Strøm ¹	Krav: 220-volts inngangsspenning: 220 – 240 V (±10 %) ved 50 Hz ± 3 Hz, 60 Hz ± 3 Hz; 110-volts inngangsspenning: 110 – 127 V (±10 %) ved 50 Hz ± 3 Hz, 60 Hz ± 3 Hz (ikke dobbel spenning, produkt varierer etter delenummer med #-utstyrskodeidentifikator); Forbruk: 415 watt (utskrift), 6,1 watt (klar), 0,63 watt (hvilemodus), 0,05 watt (auto-av), 0,05 watt (manuelt-av); Typeisk strømforbruk (TEC)¹⁰: 0,272 kWh/uke (Energy Star); Type strømforsyning: Intern (innebygd) strømforsyning
Strømsparingsteknologi	HP Auto-av/Auto-på-teknologi
Sertifiseringer	RCM (Australia), TUV- og GS-merke (Tyskland), BSMI (Taiwan), CCC (Kina), BIS (India), KC (Sør-Korea), SIRIM (Malaysia), Kambodsja, Ukraina, EAC, østeuropeiske godkjenninger, CE-merket, FCC, Energy Star, UL, Paraguay, Chile, Indonesia, Singapore, Filippinene osv. Standard for elektromagnetisk stråling: EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Del 15B; ICES-003, Utgave 6:2019; Andre telekommunikasjonsgodkjenninger slik det er påkrevd i enkelte land. Blue Angel Blue Angel-samsvar Ja, Blue Angel DE-UZ 219 – bare sikret ved bruk av originale HP-rekvisita
Bærekraftig innvirkningsspesifikasjoner	Inneholder resirkulert plast fra forbruker
Opprinnelsesland	Produsert i Vietnam
Innhold i esken ²	8D7L0A HP Color LaserJet Pro 3202dn; Strømledning; Tonerkassett; Brukerhåndbok; Flygeblader 4 forhåndsinstallerte HP LaserJet-tonerkassetter (svart: 600 sider introduksjonskassett i cyan, magenta, gul: 500 sider)
Garanti	Ett års begrenset garanti. Du finner mer informasjon på https://www.support.hp.com ¹² . 3-års HP kommersiell garanti uten ekstra kostnad (registrer deg innen de første 60 dagene på https://www.hp.com/eu/3yearwarranty).

Fotnoter

- ¹ Målt ved bruk av ISO/IEC 24734, og utelukker første sett med testdokumenter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet avhenger av systemkonfigurasjon, program, driver og dokumentets kompleksitet.
- ² Internett-tilgang kreves og må kjøpes separat. Trådløs drift er kun kompatibel med 2,4 GHz og 5,0 GHz. Støtter både 5,0 GHz og 2,4 GHz ved å bruke opptil 12 ikke-overlappende kanaler vs. bare 3 ikke-overlappende kanaler kun for 2,4 GHz. Støtter 5,0 GHz-bånd (opptil 150 mbps) v. 2,4 GHz-bånd (opptil 72,2 mbps). Lær mer på: <https://www.hpsmart.com>
- ³ HP Web Jetadmin kan lastes ned uten ekstra kostnad på <https://www.hp.com/go/webjetadmin>
- ⁷ HP-beregninger basert på normaliserte Energy Star® TEC-data for HP LaserJet Pro- og Enterprise-serier med HP TerraJet-kassetter sammenlignet med forgjengere. Se <https://www.hp.com/TerraJet/energysaving>
- ⁸ HP Security Manager må kjøpes separat. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se <https://www.hp.com/go/securitymanager>
- ⁹ Resirkulering: Programtilgjengelighet varierer. Retur og resirkulering av originale patroner og kassetter fra HP er for øyeblikket tilgjengelig i over 60 land, områder og regioner i Asia, Afrika, Europa og Nord- og Sør-Amerika gjennom HPs Planet Partners-programmet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se <https://www.hp.com/recycle>
- ¹⁰ HP Security Manager må kjøpes separat. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se <https://www.hp.com/go/securitymanager>
- ¹¹ Buyers Lab (BLI) 2022–2024 Most Reliable A4 Brand Award basert på enheter testet av Keypoint Intelligence fra 2017 til 2021. Se <https://www.keypointintelligence.com/view-award?region=&id=135871174680>
- ¹² HPs utskriftssystemer i kontorklassen er utvalgte Managed- og Enterprise-enheter med FutureSmart-fastvare 4.5 og høyere, Pro-enheter, LaserJet-modeller 200 og høyere, med respektive originale HP-tonerkassetter, PageWide-patroner og blekkpatroner. Inkluderer ikke HPs integrerte skrivhodekassetter. Digital sporing av forsyningskjeden, maskinvare, brikker og sikkerhetsfunksjoner for emballasje varierer lokalt etter SKU. Se <https://www.hp.com/cartridgesecurity>
- ¹³ Basert på 2023-forsendelser i IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker®, 2023-utgivelse.Q2Q2 Inkluderer forsendelser av alle utskriftsenheter (blekkskrivere, laserskrivere, kopimaskiner og flerfunksjonsheter, inkludert produksjonsheter).
- ¹⁸ HP-konto kreves for full funksjonalitet.
- ¹⁹ Tilgjengeligheten til HP Auto-on/Auto-off-teknologi avhenger av skriver og innstillinger; kan kreve en fastvareoppgradering.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser

- ¹ Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen der skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsspenninger. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig. Strømforbruksverdier er vanligvis basert på måling av en enhet på 115V.
- ² Du finner informasjon om kapasitet for kassetter som følger med skriveren, på <https://www.hp.com/go/toneryield>. Kapasitetsverdier målt i samsvar med ISO/IEC 19798 ved kontinuerlig utskrift. Faktisk kapasitet varierer betydelig avhengig av bildene som skrives ut, samt andre faktorer.
- ³ Oppgitte kapasitetsverdier er basert på ISO/IEC 19798 og kontinuerlig utskrift. Faktisk kapasitet varierer betydelig avhengig av bildene som skrives ut, samt andre faktorer. Du finner mer informasjon på <https://www.hp.com/go/toneryield>
- ⁴ Ende-til-ende-mål når skriveren er konfigurert og i ventemodus
- ⁵ Testet konfigurasjon: basismodell, ensidig utskrift, A4-papir med 25 spm i gjennomsnitt
- ⁶ Målt ved hjelp av ISO/IEC 24734, utelukker første sett med testdokumenter. Se <https://www.hp.com/go/printerclaims> hvis du vil ha mer informasjon. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, program, driver og dokumentets kompleksitet.
- ⁷ Målt med ISO/IEC 24734 funksjonstest, og utelukker første sett med testdokumenter. Se <https://www.hp.com/go/printerclaims> hvis du vil ha mer informasjon. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, program, driver og dokumentets kompleksitet.
- ⁸ Målt med ISO/IEC 17629. Du finner mer informasjon på <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, program, driver og dokumentets kompleksitet.
- ⁹ HP anbefaler at antall utskrevne sider per måned er innenfor det angitte området for å få optimal ytelse fra enheten, basert på faktorer som intervaller for rekvisitautskifting og enhetens levetid gjennom en forlenget garantiperiode.
- ¹⁰ Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen der skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsspenning. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig. Energy Star-verdier er vanligvis basert på måling av en enhet på 115 V.
- ¹¹ Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Linux (Du finner mer informasjon på <https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing>)
- ¹² Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt, land og lokal lovgivning
- ¹³ Produktvekt inkludert startrekvisita

