



HP Color LaserJet Pro 3202dn

Høj hastighed. Levende farver. Professionel ydeevne.

Designet til teams i virksomheden, der har brug for professionel ydeevne med hurtig dobbeltsidet print i høj kvalitet, laserproduktivitet og prisbelønnet pålidelighed i et pladsbesparende design.¹¹



Dynamisk sikkerhedsaktiveret printer. Indeholder teknologi, som kan forhindre patroner med chips, der ikke er fra HP, i at fungere nu og i fremtiden. Se mere på: <http://www.hp.com/learn/ds>



Fast two-sided printing



Time saving



Printer security settings



Environmental globe

Professionelle farver og hastigheder

- Få hurtig automatisk tosidet farveprintning med 25 sider pr. minut.¹
- Gør din virksomhed levende med næste generations TerraJet-toner, der er designet til mere virkelighedstro og levende farver.⁸
- Strømmin dit arbejdsområde, og vær med til at øge dit teams effektivitet med denne kompakte laserprinter.

Få ro i sindet med prisvindende pålidelighed¹¹

- Ydeevne, du kan regne med, side efter side med prisbelønnet pålidelighed.¹¹
- Hold virksomheden forbundet med pålidelig netværksprintning.
- Få minimal vedligeholdelse, og undgå nedetid, så du kan fokusere på din virksomhed.

Professionel sikkerhed, der hjælper med at beskytte din virksomhed

- Beskyt din virksomhed med proaktiv, integreret sikkerhed direkte fra kassen og toner, der ikke kan manipuleres.¹²
- Professionel printersikkerhed med forudkonfigurerede indstillinger betyder, at printerens er klar til brug.
- Gør overholdelse af standarder bedre og nemmere. HP Security Manager-opgraderingen anvender politikker på tværs af printernetværket.¹⁰

Kompakt og energieffektivt design

- Kompakt design med energibesparende auto-tænd/sluk-teknologi, for at optimere printerens energiforbrug.
- Specialdesignet HP TerraJet-toner, der er udviklet til lavt energiforbrug, når du printer.⁷
- Brug mindre papir. Standardindstillinger for dupleksprintning på begge sider af papiret.
- Send nemt dine brugte originale HP-tonerpatroner til genbrug gratis via HP's Planet Partners-program.⁹

Produktpræsentation

HP Color LaserJet Pro 3202dn

- 1. Fast, automatic two-sided printing
- 2. High-Speed USB ports, Ethernet
- 3. Print speed up to 26/25 ppm (Letter/A4)
- 4. 250-sheet input tray with 1-sheet MP tray
- 5. Timesaving Shortcuts
- 6. Hybrid kontrolpanel med nem og guidet opsætning
- 7. Auto-jam recovery
- 8. Wolf Pro Security



Tilbehør, forbrugsvarer og support

Forbrugsvarer	W2190A HP 219A original LaserJet-tonerpatron, sort (Ca. 1.300 sider i sort)
	W2190X HP 219X original LaserJet-tonerpatron med høj ydelse, sort (Ca. 3.200 sider i sort)
	W2191A HP 219A original LaserJet-tonerpatron, cyan (Ca. 1.200 sider i cyan)
	W2191X HP 219X original LaserJet-tonerpatron med høj ydelse, cyan (Ca. 2.500 sider i cyan)
	W2192A HP 219A original LaserJet-tonerpatron, gul (Ca. 1.200 sider i gul)
	W2192X HP 219X original LaserJet-tonerpatron med høj ydelse, gul (Ca. 2.500 sider i gul)
	W2193A HP 219A original LaserJet-tonerpatron, magenta (Ca. 1.200 sider i magenta)
	W2193X HP 219X original LaserJet-tonerpatron med høj ydelse, magenta (Ca. 2.500 sider i magenta)
Service og support	UH761E - HP 3 års standardombytning til HP Color LaserJet Pro 3201-3203, 3288-printerserien
	UH757E - HP 3 års ombytning næste arbejdsdag til HP Color LaserJet Pro 3201-3203, 3288-printerserien
	UH764E - HP 3 års returnering til depot til HP Color LaserJet Pro 3201-3203, 3288-printerserien
	(UH761E - tilgængelig i alle EMEA-lande undtagen Adriaterhavet, Afrika, CIS, EEM, Israel, ME, Rusland, Rumænien, Slovenien, Sydafrika, Tyrkiet, UH757E - tilgængelig i Østrig, Belgien, Tjekkiet, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Irland, Italien, Holland, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, UH764E - tilgængelig i Adriaterhavet, Afrika, CIS, EEM, Israel, ME, Rusland, Rumænien, Slovenien, Sydafrika, Tyrkiet)

Tekniske specifikationer

Model	HP Color LaserJet Pro 3202dn
Produktnummer	8D7L0A
Funktioner	Print
Kontrolpanel	2" MGO-skærm; 4 knapper (Tilbage, Hjem, Annuller og OK); 1 retningsknap (op, ned, venstre og højre)
Udskriv	
Udskrivningsteknologi	Laser
Udskrivningshastighed ⁶	Sort (A4, normal): Op til 22 sider/min. Farve (A4, normal): Op til 22 sider/min. ; Sort (A4, dupleks): Op til 15 tommer/min Farve (A4, dupleks): Op til 15 tommer/min
Udskrivning af første side ⁸	Sort (A4, klar): På kun 10,9 sek. Farve (A4, klar): På kun 11,0 sek. ; Sort (A4, dvale): På kun 11,0 sek. Farve (A4, dvale): På kun 11,1 sek.
Udskriftsopløsning	Sort (bedst): Op til 600 x 600 dpi Farve (bedst): Op til 600 x 600 dpi
Normeret forbrug pr. måned	Op til 40000 sider A4; Anbefalet antal sider pr. måned⁷: 150 til 2.500
Standardprintersprog	HP PCL6, PostScript, HP PCL5, PDF, URF, PWG-Raster, JPEG
Skrifttyper og skrifttypesnit	111 Scalable TrueType Fonts
Udskriftsområde	Udskriftsmargener Top: 5 mm, Bund: 5 mm, Venstre: 5 mm, Højre: 5 mm; Maksimalt udskriftsområde : 216 x 356 mm
Dupleksudskrivning	Automatisk
Processorhastighed	1,2 GHz
Tilslutning	
Standard	1 Hi-Speed USB 2.0 (enhed); Ethernet med automatisk crossover; 1 Gigabit Ethernet 10/100TX-netværk
Mulighed for mobiludskrivning	Apple AirPrint™; Mopria™ Certified; HP Smart App; Mobile Apps
Understøttede netværksprotokoller	TCP/IPv4, TCP/IPv6, DHCP, DNS.
Netværksegenskaber	Indbygget 10/100Base-TX Ethernet, Gigabit; Ethernet med automatisk crossover; Godkendelse via 802.1X
Hukommelse	Standard: 256 MB ; Maksimum: 256 MB
Mediehåndtering	
Antal papirbakker	Standard: 2 ; Maksimum: 2
Medietyper	Papir (kontraktpapir, brochure, farvet papir, blankt, brevpapir, let, almindeligt, fortrykt, kanthullet, genbrugspapir, groft), transparenter, etiketter, konvolutter, karton
Medieformat	Brugedefineret (metrisk): 76 x 127 mm til 216 x 356 mm Understøttet (metrisk): 102 x 127 mm til 216 x 356 mm
Mediehåndtering	Standardinput: 250-arks hovedpapirbakke; Prioritetsbakke til et enkelt ark. Standard udgang: 100 sheets Output Tray
Medievægt	60 til 163 g/m² papir; Op til 176 g/m² med postkort; Op til 200 g/m² blankt papir
Papirkapacitet	Bakke 1: 1 ark for alle medietyper Bakke 2: Ark: Op til 250; Transparenter: Op til 10 mm; Konvolut: Op til 10 Maksimum: Op til 251 ark
Udskriftsbakkens kapacitet	Standard: Op til 100 ark @ 75 gsm (eller op til 15 mm stablet) Konvolutter: Op til 10 konvolutter Transparenter: Up to 10 mm stack Maksimum: Op til 100 ark @ 75 gsm (eller op til 15 mm stablet)
Kompatible operativsystemer ¹⁾	Windows 11; Windows 10; Android; iOS; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux
Kompatible netværksoperativsystemer	Windows 11; Windows 10; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux
Minde systemkrav	Windows: Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit eller 64-bit; 2 GB ledig harddiskplads, internetforbindelse Mac: Apple® macOS 12.0 Monterey, macOS 13.0 Ventura; macOS v14 Sonoma; 2GB HD; Internet required
Medfølgende software	HP Printer Software downloadable from https://www.hpsmart.com/download
Sikkerhedsstyring	Unik adgangskode til enheden, aktivering/deaktivering af USB-porte, timeout for EWS-session, adgangskontrol til enhedsfunktioner, aktivering/deaktivering af fjernscanning
Printeradministration	HP Web Jetadmin
Mål og vægt	
Printermål (B x D x H) ⁴	Minimum 390 x 419,12 x 254,19 mm; Maksimum: 390 x 472 x 266 mm
Printervægt ¹³	13,8 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 15 til 30°C Luftfugtighed: 30 til 70 % relativ luftfugtighed
Lagerforhold	Temperatur: -20 til 60°C
Lydforhold ²	Lydintensitet: 6,2 B(A) Lydtryk: 51 dB(A)
Strømforsyning ¹	Krav: Indgangsspænding på 220 V: 220 - 240 V (±10 %) @ 50 Hz ± 3 Hz, 60 Hz ± 3 Hz; Indgangsspænding på 110 V: 110 – 127 V (±10 %) @ 50 Hz ± 3 Hz, 60 Hz ± 3 Hz (kan ikke anvende to indgangsspændinger; produktet varierer efter delnummer med # løsningskode-id); Forbrug: 415 W (print), 6,1 W (klar til print), 0,63 W (dvale), 0,05 W (slukket automatisk), 0,05 W (slukket manuelt); Typisk elforbrug (TEC)¹⁰: 0,272 kWh/uge (Energy Star); Strømforsyningstype: Indbygget strømforsyning
Teknologi til energibesparelse	HP Auto-On/Auto-Off teknologi
Certificeringer	RCM (Australia), TUV and GS Mark (Germany), BSMI (Taiwan), CCC (China), BIS (India), KC (South Korea), SIRIM (Malaysia), Cambodia, Ukraine, EAC, Eastern European approvals, CE Marking, FCC, Energy Star, UL, Paraguay, Chile, Indonesia, Singapore, Philippines, etc. Standard for elektromagnetisk uledning: EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015 + A11:2020 + A12:2020; EN 55035:2017 + A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47, del 15B, CES-003, udgave 6:2019; Andre telekommunikationsgodkendelser i henhold til krav i de enkelte lande Blue Angel Blue Angel-kompatible Ja, Blue Angel DE-UZ 219 – kun sikret, når der bruges originale HP-forbrugsvarer
Miljøspecifikationer for bæredygtighed	Indeholder genbrugsplast
Fremstillet i	Fremstillet i Vietnam
Pakkens indhold ²	8D7L0A HP Color LaserJet Pro 3202dn; Strømledning; Tonerpatroner; Brugervejledning; Løbesedler 4 forudinstallerede HP LaserJet-tonerpatroner (sort: 600 sider; startpakke med cyan, magenta, gul: 500 sider)
Garanti	1 års begrænset garanti. Få flere oplysninger på https://www.support.hp.com ¹² ; 3 års kommerciel garanti fra HP uden ekstra omkostninger (tilmeld dig inden for de første 60 dage på https://www.hp.com/eu/3yearwarranty).

Fodnoter

- ¹ Målt i henhold til ISO/IEC 24734; omfatter ikke det første sæt testdokumenter. Få flere oplysninger på <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.
- ² Internetadgang er påkrævet og skal købes separat. Trådløs brug er kun mulig med 2,4 GHz- og 5,0 GHz-forbindelser. Understøtter frekvensbånd på både 5,0 GHz og 2,4 GHz med op til 12 ikke-overlappende kanaler sammenlignet med kun 3 ikke-overlappende kanaler udelukkende med 2,4 GHz. Understøtter frekvensbånd på 5,0 GHz (op til 150 mbps) sammenlignet med frekvensbånd på 2,4 GHz (op til 72,2 mbps). Få flere oplysninger på: <https://www.hpsmart.com>
- ⁵ HP Web Jetadmin er gratis og kan downloades på <https://www.hp.com/go/webjetadmin>
- ⁷ HP-beregninger baseret på normaliserede Energy Star® TEC-data for HP LaserJet Pro- og Enterprise-serien med HP TerraJet-patroner sammenlignet med tidligere udgaver. Se <https://www.hp.com/TerraJet/energysaving>
- ⁸ Standardprinttilstand for HP Color LaserJet Pro-serien med HP TerraJet-tonerpatroner sammenlignet med tidligere udgaver. Se <https://www.hp.com/TerraJet/colors>
- ⁹ Genbrug: Programmet findes ikke i alle lande. Returnering og genbrug af originale HP-patroner fås i øjeblikket i mere end 60 lande, territorier og områder i Asien, Afrika, Europa og Nord- og Sydamerika via HP Planet Partners-programmet. Få flere oplysninger på <https://www.hp.com/recycle>
- ¹⁰ HP Security Manager skal købes separat. Få flere oplysninger på <https://www.hp.com/go/securitymanager>
- ¹¹ Buyers Lab (BLI) 2022-2024 Most Reliable A4 Brand Award baseret på enheder testet af Keypoint Intelligence fra 2017 til 2021. Se <https://www.keypointintelligence.com/view-award?region=&id=135871174680>
- ¹² HP-printssystemer til kontorer er udvalgte Managed- og Enterprise-enheder med FutureSmart-firmware 4.5 og nyere, Pro-enheder, LaserJet-model 200 og nyere med henholdsvis originale HP-toner-, PageWide- og blækpatroner. Omfatter ikke HP's integrerede printheadpatroner. Sporing af digital forsyningskæde og sikkerhedsfunktioner til hardware, chips og emballage varierer lokalt efter SKU. Se <https://www.hp.com/cartridgesecurity>
- ¹³ Baseret på forsendelser i 2023 Q2 i IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker®, 2023 Q2-udgivelsen. Omfatter forsendelse af alle printenheder (inkjetprintere, laserprintere, kopimaskiner og multifunktionsenheder, herunder produktionsenheder).
- ¹⁸ En HP-konto er påkrævet for at opnå fuld funktionalitet.
- ¹⁹ Brugen af HP Auto-on/Auto-off Technology afhænger af printerens indstillingerne; kan kræve firmwareopgradering.

Ansvarsfraskrivelser for tekniske specifikationer

- ¹ Kravene til strømforsyningen er baseret på det land eller det område, hvor printerens sælges. Benyt ikke andre driftsspændinger. Det kan ødelægge printerens og gøre produktgarantien ugyldig. Værdier for strømforbrug er typisk baseret på måling af en 115 V-enhed.
- ² For yield information on the cartridge(s) included with your printer, see <https://www.hp.com/go/toneryield>. Yield values measured in accordance with ISO/IEC 19798 and continuous printing. Actual yields vary considerably based on images printed and other factors.
- ³ Declared yields based on ISO/IEC 19798 and continuous printing. Actual yields vary considerably based on images printed and other factors. For details see <https://www.hp.com/go/toneryield>
- ⁴ Slutsmål, når printeren er sat op og på standby
- ⁵ Konfigurationstestet: basismodel, print på A4-papir med 25 sider/min. i gennemsnit
- ⁶ Målt i henhold til ISO/IEC 24734 – omfatter ikke det første sæt testdokumenter. Få flere oplysninger på <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.
- ⁷ Målt i henhold til ISO/IEC 24734-funktionstest, omfatter ikke det første sæt testdokumenter. Få flere oplysninger på <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.
- ⁸ Målt i henhold til ISO/IEC 17629. Få flere oplysninger på <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.
- ⁹ HP anbefaler, at antallet af printede sider pr. måned holdes inden for det angivne interval af hensyn til enhedens funktion – baseret på faktorer som interval for udskiftning af forbrugsvarer og enhedens levetid i en udvidet garantiperiode.
- ¹⁰ Kravene til strømforsyningen er baseret på det land eller det område, hvor printerens sælges. Benyt ikke andre driftsspændinger. Det kan ødelægge printerens og medføre, at garantien bortfalder. Energy Star-værdien er typisk baseret på måling af en 115 V-enhed.
- ¹¹ Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Linux (Se flere oplysninger på <https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing>)
- ¹² Garanti- og supportmuligheder varierer, afhængigt af produkt, land og gældende lovkrav
- ¹³ Produktvægt inklusive startforbrugsvarer

