

HyperX QuadCast 2 – USB Microphone (sort)

DEN NYE STANDARD.

HyperX QuadCast 2 forfiner alt det, der gjorde originalen til en favorit blandt gamere, streamere og indholdsskabere over hele verden. Alle de foretrukne funktioner er her stadig: den ikoniske fantastiske belysning, tap-to-mute-sensoren, 4 valgbare polære mønstre, 3,5 mm hovedtelefonstik og medfølgende støddæmper og skrivebordsstativ, men nu med en række innovative tilføjelser pakket i en ny slank, fuld aluminiumssilhuet. QuadCast 2 har opgraderet 24-bit, 96 kHz-optagelse for en optagelsesoplevelse i studiekvalitet. Den har også et nydesignet aftageligt støddæmperbeslag med forbedret ydeevne og innovative fjederbelastede stifter, der gør det nemt at fjerne og gør det muligt at bruge universelle støddæmperbeslag¹. Som svar på vores fans' feedback indeholder QuadCast 2 nu en multifunktionsknap, så du kan gøre alt ombord uden at skulle alt-tabbe. Knappen giver brugerne mulighed for at vælge mellem mikrofonforstærkning, afspilningslydstyrke og mikrofonovervågningslydstyrke og kan også skifte polære mønstre. LED-indikatoren gør det også nemt at bestemme den aktuelle mikrofonstatus uden at skulle gå ind i softwaren. Brugere kan vælge forskellige lyseffekter og justere deres mikrofon via HyperX NGENUITY. HyperX QuadCast 2 – den nye standard for streaming-mikrofoner.



Primære egenskaber

Optagelse i høj studiekvalitet

QuadCast 2 hjælper med at tage dine optagelser til det næste niveau ved at opfange flere lyddetaljer og lade din stemmes finesser skinne igennem.

Intuitive indbyggede kontroller

Med multifunktionsknappen kan du hurtigt og nemt justere mikrofonforstærkning, afspilningslydstyrke, overvågningslydstyrke og skifte mellem 4 polære mønstre.

Aftagelig støddæmper

Den forudmonterede vibrationsdæmpende støddæmper er let at afmontere takket være de fjederbelastede stifter. Støddæmperen er også kompatibel med 3/8" og 5/8" gevind, så den er nem at sætte op.

Fire forskellige polære mønstre at vælge imellem

Optimer din optagelse ved at vælge det af QuadCast 2's alsidige polære mønstre (kardioid, omnidirektionel, bi-direktionel eller stereo), der passer bedst til dine lydoptagelsesbehov.

Tap-to-mute-sensor

Du skal blot trykke på toppen af QuadCast 2 for at forhindre utilsigtede lyde og hurtigt slå mikrofonen fra.

LED-indikator for mikrofonstatus

LED-indikatoren er nem at se, og gitterbelysningen kan tilpasses, så du kan se, om mikrofonen er live eller ej.

Fantastisk råd HyperX-belysning

Giv dine streams og din skrivebordsopsætning et strejf af HyperX' karakteristiske røde farve med QuadCast 2's fantastiske belysning. Tilpas belysningen, når den er live eller dæmpet i HyperX NGENUITY.

Kan tilpasses i HyperX NGENUITY

Indstil din mikrofon, juster mikrofonovervågning, og tilpas QuadCast 2's belysning – alt sammen fra den enkle, kraftfulde HyperX NGENUITY-software.



Produktnavne	Produktnavn: HyperX QuadCast 2 – USB Microphone (sort)
Produktnumre	Produktnummer: 872V1AA
Forekomster	Primære produktfarve: Sort
Batteri og strømforsyning	Strømforbrug - beskrivelse: 5 V 240 mA (alle lys tændt); Impedans: 1 Ω ; Effektoutput – maksimal: ≥ 7 mW
Kompatibilitet	Kompatibilitetserklæring: Pc, Mac, PS4, PS5, Nintendo Switch, Steam Deck. Softwarekompatibilitet: HyperX NGENUITY.
Forbindelse og kommunikation	USB-specifikation: USB 2.0 (fuld hastighed)
Multimedie- og inputenheder	Kabellængde (metrisk): 3 m ; Lyseffekter: 16 zones; Harmonisk forvrængning: = 0,05 % (1 kHz/0 dBFS); Forbindelsestype: USB-C, 3,5 mm hovedtelefonudgang; Element: Tre 14 mm kapsler til elektret kondensatormikrofon; Polært mønster: Kardioid, omnidirektional, stereo, bidirektional; Frekvensområde (hovedtelefoner): 20 Hz - 20 kHz; Kabeltype: USB-C til USB-C med USB-A-adapter; Signal-støj forhold: ≥ 100 dB (ved 1 kHz/0 dBFS, A-vægtet); Frekvensområde (mikrofon): 20 Hz - 20 kHz; Følsomhed (mikrofon): '-7,5 dB (1 V/Pa ved 1 kHz); Samplingfrekvens: 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz; Bitdybde: 16-bit, 24-bit; Lys: Rød; Støj (RMS) (hovedtelefon): ≤ -110 dBV (A-vægtet); Støj (RMS) (mikrofon): ≤ -77 dBV (A-vægtet)
Vægt	Metrisk: Vægt (mikrofon) 335 g; (Stødabsorbering og stativ) 137 g; (Mikrofonstativ) 273 g; Samlet vægt (med kabel) 819 g.
Mindste ordreantal	Sælges kun i hele colli.
Pakkens indhold	HyperX QuadCast 2 USB-mikrofon, 3 m USB-C til USB-C-kabel, USB-C til USB-A-adapter, startvejledning.
Producentgaranti	2 år

FODNOTER, MEDDELELSER

¹ Støddæmperen skal kunne rumme en mikrofon med en diameter på 55 mm og må ikke blokere multifunktionsknappen.

