

HyperX QuadCast 2 – Microphone USB (noir)

LA NOUVELLE RÉFÉRENCE.

Le microphone HyperX QuadCast 2 optimise tous les atouts qui ont fait la popularité du modèle d'origine auprès des joueurs, streamers et créateurs de contenu à travers le monde. Tous les éléments préférés des fans répondent à l'appel : l'éclairage iconique, la désactivation par pression, les quatre diagrammes polaires à sélectionner, la prise jack 3,5 mm, le socle de bureau et le support anti-choc intégré. À présent, il combine également des fonctionnalités novatrices dans un magnifique modèle en aluminium. Le micro QuadCast 2 offre une qualité d'enregistrement 24 bits 96 kHz améliorée digne d'un studio. Il comporte également un support anti-choc amovible réinventé assurant des performances optimisées. Ses tiges à ressort innovantes facilitent le démontage et sa conception permet l'utilisation d'adaptateurs universels¹. Nous avons pris en compte les retours des utilisateurs : le micro QuadCast 2 comprend désormais une molette multifonction pour tout faire depuis les commandes embarquées, sans avoir à basculer entre les fenêtres de paramétrage. La molette te permet de choisir entre le gain du microphone, le volume de lecture et le volume de monitoring, ainsi que de sélectionner différents diagrammes polaires. Le voyant LED permet également de voir facilement l'état actuel du micro sans être obligé de passer par le logiciel. Les utilisateurs peuvent choisir parmi les différents effets lumineux et régler leur micro via HyperX NGENUITY. Le microphone HyperX QuadCast 2 : la nouvelle référence pour le streaming.



Principales caractéristiques

Enregistrement haute résolution de qualité studio

Le microphone QuadCast 2 t'aide à affiner la qualité de tes enregistrements pour capter plus de détails et mettre en avant les subtilités de tes intonations.

Commandes embarquées intuitives

La molette multifonction te permet d'ajuster rapidement et facilement le gain du microphone, le volume de lecture, le volume de monitoring, ainsi que de basculer entre les quatre diagrammes polaires.

Montage anti-choc amovible

Le support anti-choc préinstallé élimine les vibrations et peut être démonté facilement grâce aux tiges à ressort. L'adaptateur de montage anti-choc inclus s'adapte aux tailles de filetage 3/8" et 5/8" pour faciliter l'installation.

Sélection entre quatre diagrammes polaires

Optimise tes enregistrements en sélectionnant le diagramme polaire le plus approprié (cardioïde, omnidirectionnel, bidirectionnel ou stéréo) sur ton microphone QuadCast 2 polyvalent.

Capteur tactile de désactivation du microphone

Il suffit de tapoter le dessus du micro QuadCast 2 pour désactiver rapidement le microphone et éviter les maladroites.

Voyant d'état du microphone

Le voyant LED et l'éclairage personnalisable de la grille te permettent de voir facilement si le micro est activé ou non.

Superbe éclairage rouge HyperX

Donne plus de style à tes streams et à ton installation sur bureau avec l'éclairage sublime du microphone QuadCast 2 aux couleurs HyperX rouge. Personnalise l'éclairage pour indiquer l'activation du micro via HyperX NGENUITY.

Personnalisable avec HyperX NGENUITY

Règle ton microphone, ajuste le monitoring et personnalise l'éclairage du QuadCast 2, le tout depuis le logiciel HyperX NGENUITY simple et puissant.



Nom des produits	Nom du produit: HyperX QuadCast 2 – Microphone USB (noir)
Références des produits	Référence du produit: 872V1AA
Apparence	Couleur principale du produit: Noir
Batterie et alimentation	Description de la consommation électrique: 5 V 240 mA (toutes les lumières allumées); Impédance: 1 Ω ; Puissance maximale sortie: ≥ 7 mW
Compatibilité	Déclaration de compatibilité: PC, Mac, PS4, PS5, Nintendo Switch, Steam Deck. Compatibilité logicielle : HyperX NGENUITY.
Connectivité et communications	Spécification USB: USB 2.0 (pleine vitesse)
Périphériques d'entrée et multimédia	Longueur des câbles (mesure métrique): 3 m ; Effets lumineux: 16 zones; Distorsion harmonique totale: = 0,05 % (1 kHz/0 BBFS); Type de connexion: USB-C, sortie casque de 3,5 mm; Élément: Trois condensateur à condensateur pour 14 mm; Motif polaire: Cardioïde, omnidirectionnel, stéréo, bidirectionnel; Réponse en fréquence (casque): 20 Hz à 20 kHz; Type de câble: USB-C vers USB-C avec adaptateur USB-A; Rapport signal/bruit: ≥ 100 dB (1 kHz/0 dBFS, pondéré A); Réponse en fréquence (microphone): 20 Hz à 20 kHz; Sensibilité (microphone): $-7,5$ dB (1V/Pa à 1kHz); Taux d'échantillonnage: 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz; Profondeur: 16 bits, 24 bits; Éclairage: Rouge; Bruit (RMS) (casque): ≤ -110 dBV (pondéré A); Bruit (RMS) (microphone): ≤ -77 dBV (pondéré A)
Poids	Métrique: Poids (microphone) 335 g; (montage anti-choc et socle) 137 g; (socle du microphone) 273 g; Poids total (avec câble) 819 g.
Quantité minimale pour la commande	La quantité d'achat minimum correspond à la quantité d'unités dans le carton.
Contenu de l'emballage	Microphone USB HyperX QuadCast 2, câble USB-C vers USB-C 3 m, adaptateur USB-C vers USB-A, guide de démarrage rapide.
Garantie fabricant	2 ans

NOTES SUR LA DESCRIPTION MARKETING

¹ L'adaptateur universel anti-choc doit être compatible avec le diamètre de 55 mm du microphone et ne doit pas gêner l'accès à la molette multifonction.

