

HyperX QuadCast 2 - USB-microfoon (zwart)

DE NIEUWE STANDAARD.

De HyperX QuadCast 2 is een verbetering van het origineel dat een grote favoriet was onder gamers, streamers en content creators overal ter wereld. De microfoon is voorzien van alle geliefde functies: iconische en indrukwekkende verlichting, een eenvoudige mutesensor, 4 verschillende polaire patronen, een 3,5 mm headsetaansluiting en een meegeleverde shockmount en standaard. Deze nieuwe versie heeft echter nog meer innovatieve functies en een nieuw, elegant ontwerp van aluminium. De QuadCast 2 heeft een verbeterde 24-bits, 96k Hz opnamefunctie voor een ervaring van studiokwaliteit. De vernieuwde, afneembare shockmount biedt betere prestaties en heeft innovatieve geveerde pinnen zodat je de microfoon eenvoudig kunt verwijderen en een universele shockmount kunt gebruiken¹. Naar aanleiding van feedback van onze fans heeft de QuadCast 2 nu ook een multifunctionele knop waarmee je alles op de microfoon zelf kunt bedienen. Met deze knop kun je onder andere de versterking en het volume van de microfoon aanpassen en een ander polair patroon kiezen. Dankzij de ledindicator hoef je niet langer de software te openen om de actuele status van de microfoon te zien. Via HyperX NGENUITY kun je de lichteffecten veranderen en de microfoon tunen. De HyperX QuadCast 2 – De nieuwe standaard voor streamingmicrofoons.



Functies

HR-opname van studiokwaliteit

Met de QuadCast 2 til je jouw opnames naar een hoger niveau doordat er meer audiodetails en stemnuances worden geregistreerd.

Intuïtieve bediening

Met de multifunctionele knop kun je snel en eenvoudig de versterking en het volume van de microfoon aanpassen en tussen de 4 polaire patronen schakelen.

Afneembare shockmount

De vooraf bevestigde shockmount met trillingsdemping is door de geveerde pinnen eenvoudig afneembaar. Voor eenvoudige installatie is de shockmount is ook compatibel met 3/8" en 5/8" schroefdraad.

Vier selecteerbare polaire patronen

Optimaliseer jouw opnames met een van de polaire patronen van de veelzijdige QuadCast 2: cardioïde, omnidirectioneel, stereo of bidirectioneel.

Eenvoudige mutesensor

Tik op de QuadCast 2 om de microfoon snel te dempen en zo ongemakkelijke situaties te vermijden.

Ledindicator voor microfoonstatus

Door de handige ledindicator en aanpasbare grilverlichting kun je zien of de microfoon aan staat.

Indrukwekkende HyperX Red-verlichting

Maak je streams en opstelling nog beter met HyperX Red en de prachtige verlichting van de QuadCast 2. In HyperX NGENUITY kun je de verlichting aanpassen voor wanneer je de microfoon dempt of live gaat.

Aanpasbaar in HyperX NGENUITY

Gebruik de eenvoudige en krachtige HyperX NGENUITY-software om de microfoon te tunen en de verlichting van de QuadCast 2 aan te passen.



Productnamen	Productnaam: HyperX QuadCast 2 - USB-microfoon (zwart)
Productnummers	Productnummer: 872V1AA
Uiterlijk	Primaire kleur van het product: Zwart
Batterij en voeding	Stroomverbruik – omschrijving: 5 V 240 mA (alle verlichting aan); Impedantie: 1 Ω ; Maximum uitgangsvermogen: ≥ 7 mW
Compatibiliteit	Verklaring over compatibiliteit: Pc, Mac, PS4, PS5, Nintendo Switch, Steam Deck. Compatibele software: HyperX NGENUITY.
Connectiviteit en communicatie	USB-specificatie: USB 2.0 (hoge snelheid)
Multimedia- en invoerapparaten	Kabellengte (metrisch): 3 m ; Lichteffecten: 16 zones; Totale harmonische vervorming: = 0,05% (1 kHz/0 dBFS); Verbindingstype: USB-C, 3,5 mm hoofdtelefoonuitgang; Element: Drie 14 mm electretcondensatorcapsules; Polair patroon: Cardioïde, omnidirectioneel, stereo, bidirectioneel; Frequentierespons (hoofdtelefoon): 20 Hz – 20 kHz; Type kabel: USB-C naar USB-C met USB-A-adapter; Signaal-ruisverhouding: ≥ 100 dB (bij 1 kHz/0 dBFS, A-gewogen); Frequentierespons (microfoon): 20 Hz – 20 kHz; Gevoeligheid (microfoon): $\sim 7,5$ dB (1 V/Pa bij 1 kHz); Steekproeffrequenties: 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz; Bitdiepte: 16-bits, 24-bits; Verlichting: Rood; Geluid (RMS) (hoofdtelefoon): ≤ -110 dBV (A-gewogen); Geluid (RMS) (microfoon): ≤ -77 dBV (A-gewogen)
Gewicht	Metrisch: Gewicht (microfoon) 335 g; (Shockmount en standaard) 137 g; (Microfoonstandaard) 273 g; Totaal gewicht (met kabel) 819 g.
Minimaal te bestellen aantal	Minimum Purchase Quantity komt overeen met Carton's Units Quantity.
Inhoud van de doos	HyperX QuadCast 2 USB-microfoon, 3 m USB-C naar USB-C kabel, USB-C naar USB-A adapter, snelstartgids.
Fabrieksgarantie	2 jaar

MESSAGING, VOETNOTEN

¹ De universele shockmount moet geschikt zijn voor een microfoon met een diameter van 55 mm en mag de multifunctionele knop niet belemmeren.

