

HyperX QuadCast2 – USB-mikrofon (svart)

DEN NYE STANDARDEN.

HyperX QuadCast 2 finpusser alt som gjorde originalen til en stor favoritt blant gamere, strømmere og innholdskapere verden rundt. Alle favorittfunksjonene er fortsatt på plass: den ikoniske og slående belysningen, sensoren du trykker på for å dempe lyden, fire valgbare polare mønstre, en 3,5 mm hodetelefonkontakt og et inkludert støtfeste og skrivebordsstativ, som nå har et utvalg med innovative tillegg pakket inn i en ny elegant silhuett i aluminium. QuadCast 2 har et oppgradert 24-bits, 96 kHz opptak som gir en opptaksopplevelse i studiekvalitet. Den har også et redesignet, avtakbart støtfeste med forbedret ytelse og innovative fjærbelastede pinner, noe som gjør den enkel å fjerne og muliggjør bruk av universelle støtfester¹. Som svar på tilbakemeldinger fra fans har vi inkludert en multifunksjonell knott i QuadCast 2, slik at du kan utføre alt på enheten uten bruk av alt-tab. Med knotten kan brukere velge mellom mikrofonforsterkning, avspillingsvolum og overvåking av mikrofonvolum, samt bytte polare mønstre. Med LED-indikatoren er det enkelt å se hva mikrofonstatusen er uten å åpne programvaren. Brukere kan velge forskjellige lyseffekter og fininnstille mikrofonen via HyperX NGENUITY. HyperX QuadCast 2 – den nye standarden innen strømmemikrofoner.



Viktige funksjoner

Høyoppløselig opptak i studiekvalitet

QuadCast 2 fanger opp flere lyddetaljer og fremhever de små nyansene i stemmen din, noe som vil hjelpe deg med å ta opptakene opp til neste nivå.

Intuitive, innebygde kontroller

Med den multifunksjonelle knotten kan du enkelt og raskt justere mikrofonforsterkningen, avspillingsvolumet, overvåke volumet og bytte mellom fire polare mønstre.

Avtakbart støtfeste

Takket være de fjærbelastede pinnene er det enkelt å ta av det forhåndsfestede støtfestet med vibrasjonsdemping. I tillegg er støtfesteleddet kompatibelt med gjenger på 3/8" og 5/8", for enkle oppsett.

Fire valgbare polare mønstre

Optimaliser opptaket ved å velge mellom de allsidige polare mønstrene til QuadCast 2 (kardioid, rundstrålende, toveis eller stereo) og finne det som passer lydopptaket best.

Sensor som trykkes på for å dempe lyden

Trykk på toppen av QuadCast 2 for å forhindre lyduhell og dempe lyden på mikrofonen raskt.

LED-statusindikator for mikrofon

LED-indikatoren er lett synlig og har tilpassbar gitterbelysning slik at du kan se om mikrofonen er på eller ikke.

Slående HyperX Red-belysning

Gi strømme- og skrivebordsoppsettet et snev av anerkjente HyperX red med den slående belysningen til QuadCast 2. Tilpass belysningen under direktesending eller når lyden er dempet i HyperX NGENUITY.

Kan tilpasses i HyperX NGENUITY

Du kan stille inn mikrofonen, justere mikrofonovervåkingen og tilpasse belysningen i QuadCast 2 i den enkle og kraftige HyperX NGENUITY-programvaren.



Produktnavn	Produktnavn: HyperX QuadCast2 – USB-mikrofon (svart)
Produktnumre	Produktnummer: 872V1AA
Utseende	Primær produktfarge: Svart
Batteri og strøm	Beskrivelse av strømforbruk: 5 V 240 mA (alle lys på); Impedans: 1 Ω; Maksimal utgangseffekt: ≥7 mW
Kompatibilitet	Kompatibilitetserklæring: PC, Mac, PS4, PS5, Nintendo Switch, Steam Deck. Programvarekompatibilitet: HyperX NGENUITY.
Tilkobling og kommunikasjon	USB-spesifikasjon: USB 2.0 (full hastighet)
Multimedie- og inndataenheter	Kabellengde (metrisk): 3 m ; Lyseffekter: 16 zones; Total harmonisk forvrengning: = 0,05 % (1 kHz / 0 dBFS); Tilkoblingstype: USB-C, 3,5 mm hodetelefonutgang; Element: Tre 14 mm elektret kondensatorkapsler; Polarmønster: Kardioide, rundstrålende, stereo, toveis; Frekvensrespons (hodetelefoner): 20 Hz–20 kHz; Kabeltype: USB-C til USB-C med USB-A-adapter; Signal-til-støy-forhold: ≥ 100 dB (ved 1 kHz / 0 dBFS, A-vektet); Frekvensrespons (mikrofon): 20 Hz–20 kHz; Følsomhet (mikrofon): '-7,5 dB (1 V / Pa ved 1 kHz); Utvalgshastigheter: 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz; Bitdybde: 16-bits, 24-bits; Lysfunksjoner: Rød; Støy (RMS) (hodetelefoner): ≤-110dBV (A-vektet); Støy (RMS) (mikrofon): ≤-77dBV (A-vektet)
Vekt	Metrisk: Vekt (mikrofon) 335 g; (Støtdemper og stativ) 137 g; (Mikrofonstativ) 273 g; Totalvekt (med kabel) 819 g.
Minste bestillingsmengde	Minimums kjøpsmengde tilsvarer Cartons antall enheter.
Innhold i esken	HyperX QuadCast 2 USB-mikrofon, 3 m USB-C til USB-C-kabel, USB-C til USB-A-adapter, hurtigstartveiledning.
Produsentgaranti	2 år

FOTNOTER

¹ Det universelle støtfestet må gi plass til en mikrofon med en diameter på 55 mm uten å blokkere den multifunksjonelle knotten.

