

# HP universalkombinasjon av USB-C-hub og lader for bærbar PC

## En hub som gjør alt

Lås opp nye muligheter med en HP Universal USB-C Multiport-hub<sup>1</sup>, som nå støtter alle USB-C®-kompatible PC-er. 7 porter, 1 strøm- og datagjennomgangskabel og mange eksterne enheter slik at du kan koble til og spille akkurat slik du vil. Den støtter også to 4K-skjermer via HDMI 2.0 og DisplayPort™ 1.2. Denne huben er alt du trenger for å holde deg tilkoblet.



\*Produktbildet kan avvike fra faktisk produkt.



### Universell USB-C® for alle operativsystemer

Én enkelt USB-C®-kabel som kan kobles til PC-en<sup>2</sup>, uavhengig av merke eller operativsystem, slik at hub-en kan brukes sømløst. Denne huben støtter nå Windows®, macOS og ChromeOS<sup>3</sup>.



### Alle typer porter

7 multifunksjonelle porter gir deg en komplett løsning for de fleste data-, video- eller nettverkstilkoblinger<sup>4</sup>. 1 HDMI 2.0, 1 DisplayPort™ 1.2, 2 USB-A-porter, 1 USB-C®-port, 1 USB-C® gjennomgangsport og 1 ethernet-port.



### Driver to 4K-skjermer

Denne lille, men kraftige hub-en støtter<sup>5</sup> HDMI 2.0- og DisplayPort™ 1.2-tilkoblinger for en høyere kvalitetsoppløsning på 4K.

## Bærekraft i aksjon

### Vær oppladet og tilkoblet

Hold PC-en oppladet opptil 65 W og tilkoblet med hubens gjennomgående USB-C®-lading<sup>6</sup> og den tilkoblede strømadapteren. Eller bruk 2-i-1-strømadapteren alene og dra nytte av opptil 100 W med USB-C®-strøm og en USB-A-tilleggsport på 10 W for samtidig å lade PC-en og en annen enhet.

# HP universalkombinasjon av USB-C-hub og lader for bærbar PC

## Med

### Designet for reiser

Et slankt og elegant design som er enkelt å ta med seg på farten. Pakk den ned sammen med PC-en, vel vitende om at du kan koble til alt sammen.

### Nettverksadministrasjon av Enterprise-klasse

Support for nettverksadministrasjon<sup>7</sup> av enheten og denne huben med støtte for PXE-oppstart, Wake-on-LAN, MAC Address Pass-Through og LAN/WLAN-svitsjing.



# HP universalkombinasjon av USB-C-hub og lader for bærbar PC

## Spesifikasjoner



Produktnummer	9H0H9AA
Plattformer som støttes	USB-C
UPC-nummer	197961554168
Produktmateriale	Plast
Porter og kontakter	Foran: 1 USB Type-C® 5 Gbps signalhastighet 2 USB Type-A 5 Gbps signalhastighet 1 HDMI 2.0 1 DisplayPort™ 1.2 1 RJ-45 Høyre side: 1 USB Type-C®-gjennomgang
Tilkoblingstype	USB Type-C®
Administrasjonsfunksjoner	PXE-oppstart; Wake on LAN (WoL); MAC-adressevidereføring (MAPT); LAN-/WLAN-svitsjing
Strøm til systemet	Opptil 65 W via USB Type-C®
Strømliveringsprofiler (PD)	5 V / 1 A; 9 V / 1 A; 10 V / 3 A; 12 V / 3 A; 15 V / 4,33 A; 20 V / 3,25 A
Kabellengde	30 cm (hub); 180 cm (vekselstrømadapter)
Støtte for ekstern skjerm	Støtter opptil to skjermer via HDMI 2.0 og DisplayPort™ 1.2 digitale videoutganger, avhengig av vertsmaskinens funksjoner. Enkel 4K-skjerm vil fungere ved 60 Hz. To 4K-skjermer vil fungere ved 30 Hz.
Produktfarge	Svart
Operativsystemer som støttes	Windows 10; Windows 11; macOS; Chrome OS™
Systemkrav, minimum	USB Type-C® (USB-strøml levering, Alt Mode DisplayPort™)
Garanti	HP begrenset standardgaranti på ett år
Innhold i esken	Vekselstrømlledning; Hurtigoppsettplakat; Garantikort; Hub; Vekselstrømadapter
Opprinnelsesland	Produsert i Kina
Fysiske mål (B x D x H)	150 x 55 x 21,5 mm
Vekt	115 g (hub); 400 g (vekselstrømadapter)

# HP universalkombinasjon av USB-C-hub og lader for bærbar PC

## Fotnoter

### Fotnoter

<sup>1</sup> Krever bærbar PC kompatibel med bransjestandardene for USB-C®.

<sup>2</sup> Basert på HPs interne testing på utvalgte ikke-HP bærbare PC-modeller compatible med USB-C® bransjestandarder.

<sup>3</sup> Fastvareoppdateringer bare på Windows-baserte vertssystemer.

<sup>4</sup> For USB-C®-funktionalitet må verts-PC støtte DisplayPort™-Alt-modusprotokollen gjennom USB-C®-porten. Thunderbolt™-kompatible bærbare PC-er vil fungere med USB-C®-hastigheter. Lading og portreplikasjon støttes på bærbare PC-er som har implementert USB-C®-bransjespesifikasjoner.

<sup>5</sup> Støtter bare to skjermer opptil 3840 x 2160 @30 Hz og YCbCr422 eller YCbCr420 fargeformater, mens verts-PC støtter DisplayPort™ 1.4. Støtter enkeltskjermer opptil 3840 x 2160 @60 Hz.

<sup>6</sup> Kombinert utgangseffekt på maks. 65W når det brukes en lader med 90 W eller høyere effekt og ved lading av flere enheter. Gjennomgående lading krever en bærbar PC eller et nettbrett med en USB-C®-strømadapter.

<sup>7</sup> Hub støtter utvalgte kommersielle bærbare HP-PC-er med Windows 10 eller høyere som støtter MAPT, WOL, PXE-oppstart og LAN-/WLAN-svitsjing.

Administrasjonsprogramvare selges separat. Av hensyn til kjerneadministrasjon støttes tilgang bare når PC-plattformene er våkne, eller i hvilemodus (S1-S3) når de er docket før de går i ventemodus.

### Fotnoter for tekniske spesifikasjoner

<sup>1</sup> HP inkluderer ett års begrenset garanti med kundestøtte tilgjengelig på nett 24x7. Kontakt HPs kundestøttesenter for å få nærmere detaljer, eller gå til [www.hp.com/go/orderdocuments](http://www.hp.com/go/orderdocuments). Internett-tilgang er påkrevd og ikke inkludert.

<sup>2</sup> Det faktiske produktet kan være annerledes enn bildet som vises.

