

„HyperX Pulsefire Haste 2 Mini“ – belaidė žaidimų pelė (balta)

BELaidžIAI Žaidimai ITIN AUKŠTU GREIČIU.

„HyperX Pulsefire Haste 2 Mini Wireless“ yra tiksli pelė, skirta žaidėjams, norintiems itin lengvos, kompaktiškos, net 60 gramų¹ nesveriančios pelės su belaidžiu ryšiu. Ši galinga miniatiūrinė pelė yra 16 proc. mažesnė už „Pulsefire Haste 2 Wireless“, tačiau joje yra tas pats „HyperX“ didelio našumo pasirinktinių komponentų rinkinys. Joje yra dviejų režimų belaidis ryšys, leidžiantis perjungti 2,4 GHz belaidį ryšį ir „Bluetooth“ ryšį, taip pat USB-C ir USB-A laidas, kad galėtumėte įkrauti pelę naudodami laidinį režimą. Nepriekaištingas „HyperX 26K“ jutiklis užtikrina iki 26 000 DPI ir iki 650 IPS sekimo greitį. Specialiai pagaminti „HyperX Switches“ jungikliai užtikrina apčiuopiamą ir garsinį grįžtamąjį ryšį po kiekvieno patenkinamo spustelėjimo, o jų tarnavimo trukmė – iki 100 milijonų spustelėjimų. Taip pat lengviau valdysite pelę dėl sklandžiai slystančių mažos trinties pavažėlių ir pridamos sukibimo juostos. Maksimaliai išnaudokite kiekvieną pelės judesį naudodami „HyperX NGENUITY“ programinę įrangą, kuri leidžia kurti makrokomandas 6 programuojamiems mygtukams, pritaikyti DPI nustatymus ir suasmeninti RGB apšvietimą².



Pagrindinės funkcijos

Mažas, bet galingas!

Visi „Pulsefire Haste 2 Wireless“ privalumai, šeštadaliu mažiau vietos! Tie patys „HyperX“ didelio našumo pasirinktiniai komponentai, sukurti žaidėjams, turintiems mažesnes plaštakas arba mėgstantiems mažesnes peles.

Du belaidžio ryšio režimai

Naudokite siųstuvo raktą, kad prisijungtumėte 2,4 GHz belaidžiu ryšiu, arba „Bluetooth“ režimą, norėdami prisijungti prie suderinamų įrenginių.

Neįtikėtinai tikslus „HyperX 26K“ jutiklis

Susipažinkite – tai „HyperX 26K“ jutiklis. Jis gali pasiekti iki 26 000 DPI ir gali sekti iki 650 IPS greičiu. Dar niekada nebuvo taip lengva žaisti su tokiu aukštu tikslumu.

Mažos trinties pavažėlės ir „HyperX“ neslystantis laikymo paviršius

Valdykite užtikrintai, nes „HyperX“ mažos trinties pavažėlės sklandžiai slysta be papildomų pastangų, o 4 vienetai specialiai pritaikyti „HyperX“ nesitępančių sukibimo juostų užtikrina, kad pelė neslystų delne.

Akumuliatoriaus užtenka iki 100 valandų

Akumuliatorius veikia iki 100 valandų³ visiškai įkrautas, todėl daugiau laiko praleisite skindami pergalės ir negaišite daug laiko įkrovimui. Galite žaisti net įkrovimo metu naudodami pridėtamą kabelį.

Lengvesnis pelės judėjimas – lengvesnis laimėjimas

Su „Pulsefire Haste 2 Mini“ galite žaisti itin dideliu greičiu. Net su tvirtu viršutiniu korpusu jis sveria vos 59 g¹ ir yra sukurtas taip, kad galėtumėte greičiau judėti, geriau žaisti ir ilgiau nepavargti.

Patvarūs, patogūs „HyperX Switches“ jungikliai.

„HyperX“ pelės jungikliai, atlaikantys iki 100 milijonų paspaudimų, užtikrina tvirtą taktilinį ir garsinį grįžtamąjį ryšį su kiekvienu spustelėjimu.

Nustatymai keičiami naudojant „HyperX NGENUITY“ programinę įrangą

Maksimaliai išnaudokite visus pelės judesius „HyperX NGENUITY“ programinėje įrangoje galima nustatyti makrokomandas ir susiejimus 6 programuojamiems mygtukams, pritaikyti DPI lygius ir nustatyti RGB apšvietimą.



Gaminio pavadinimai	Gaminio pavadinimas: „HyperX Pulsefire Haste 2 Mini“ – belaidė žaidimų pelė (balta)
Produktų numeriai	Gaminio numeris: 7D389AA
Išvaizda	Pagrindinė produkto spalva: Balta
Akumuliatorius ir maitinimas	Baterijos veikimo trukmė: Iki 100 val. ¹ ; Įkrovimo tipas: USB 2.0 jungtis C tipo;; Baterijos tipas: 370 mAh ličio jonų polimerų baterija
Suderinamumas	Pareiškimas dėl suderinamumo: Asmeninis kompiuteris, „Xbox Series X S“, „Xbox One“, PS5, PS4. Programinės įrangos suderinamumas: „NGENUITY“.
Matmenys	Aukštis (metrinis): 36,5 mm ; Plotis (metrinis): 61,9 mm ; Ilgis (metrinis): 116,6 mm
Atmintis	Borto atmintis: 1 profilis
Daugialypės terpės ir įvesties prietaisai	Laido ilgis (metrais): 1,8 m ; Mygtukai: 6; Šviesos efektai: Kiekvienam LED RGB apšvietimo režimui ² ; Ryšio tipas: 2,4 GHz belaidis / „Bluetooth 5.1®“ / laidinis; Pelės forma: Simetriškas; Jutiklis: „HyperX“ 26K jutiklis; Raiška: Iki 26000 DPI; DPI išankstiniai nustatymai: 400 / 800 / 1600 / 3200 DPI; Greitis: 650 IPS; Akceleracija: 50G; Kairiųjų / dešiniųjų mygtukų patvarumas: 100 milijonų paspaudimų; Balsavimo dažnis: Iki 1000 Hz; Kairiųjų / dešiniųjų mygtukų jungikliai: „HyperX Switch“; Pačiūžų medžiaga: PTFE
Gaminio matmenys	Metric: 12,4 x 6,7 x 3,8 cm
Pakuotės matmenys	Metric: 155 x 100 x 64 mm
Svoris	Metric: Tik pelė: 59 g
Kartoninės dėžės vienas padėklui	88 karton. dėžės ant padėklo
Produktai viename padėkle	Po 1320 vnt. ant padėklo
Kas yra dėžėje	„HyperX Pulsefire Haste 2 Mini Wireless“, „HyperX“ neslystantis paviršius, mažos trinties pavažėlės, laidas su USB-C ir USB-A jungtimis, USB belaidis raktas, USB prailginimo adapteris, greito pasirengimo darbui vadovas.
Gamintojo garantija	2 metai

PRANEŠIMŲ PUSLAPIŲ IŠNAŠOS

¹ Tik pelės svoris, be įkrovimo laido.

² RGB šviesos diodų apšvietimas suasmeninamas naudojant „HyperX NGENUITY“ programinę įrangą.

³ Akumuliatoriaus veikimo trukmė priklauso nuo naudojimo ir apdorojimo sąlygų.