

Switch KM/USB 4 Puertos con Roaming de Ratón - Conmutador KM USB 3.0 de Teclado y Ratón para 4 Ordenadores - Audio de 3,5mm y USB - TAA

ID del Producto: P4A20132-KM-SWITCH



Este conmutador de teclado y ratón (KM) permite alternar un único teclado y ratón entre varios ordenadores mediante la itinerancia del ratón, lo que permite a los usuarios mover el cursor sin problemas por varias pantallas (es decir, un monitor por ordenador).

Cambie de un ordenador a otro moviendo el ratón entre monitores, sin necesidad de teclas de acceso rápido ni botones físicos, lo que permite un flujo de trabajo ininterrumpido y una mayor eficacia. La conmutación mediante teclas de acceso rápido y pulsadores es universalmente compatible. La itinerancia del ratón es compatible con la mayoría de los principales sistemas operativos de sobremesa, incluidos Windows, macOS y Linux.

Para adaptarse a varias configuraciones físicas de monitor, hay seis configuraciones de pantalla preestablecidas disponibles. Esto permite un movimiento fluido del ratón a través de los monitores anfitriones.

Las teclas de acceso rápido permiten escuchar el audio de un ordenador mientras se controla otro. Dispone de paso de audio USB y de 3,5 mm, y los LED proporcionan el estado visual de selección del puerto, mientras que un zumbador audible confirma la selección de la tecla de acceso rápido.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad





Aplicaciones

- Gestione varios ordenadores simultáneamente, como en centros de datos, salas de servidores o centros de operaciones de red
- Navegue entre plataformas y estaciones de trabajo, aumentando la productividad y la capacidad de respuesta

Características

- **ROAMING DE MOUSE:** Cambie instantáneamente de ordenador moviendo el ratón entre monitores, sin necesidad de teclas de acceso rápido ni botones físicos - También hay disponibles opciones de cambio mediante teclas de acceso rápido y botones
- **CONFIGURACIONES DE PANTALLA PREESTABLECIDAS:** Distribuciones de pantalla controladas por teclas de acceso rápido, diseñadas para adaptarse a una gran variedad de configuraciones de monitor, permitiendo un movimiento fluido del ratón por los monitores host
- **CONECTIVIDAD USB:** Admite hasta tres periféricos USB Human Interface Device (HID) y dos dispositivos USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) - Ideal para entornos como salas de control, instalaciones de seguridad, salas de servidores y operaciones financieras
- **DISEÑO PENSADO:** El conmutado de audio independiente permite escuchar el audio de un ordenador mientras se usa el otro - Audio USB y de 3,5 mm - LEDs de estado visual de selección de puerto - Zumbador audible para la confirmación de teclas de acceso rápido
- **COMPATIBILIDAD UNIVERSAL:** Mouse Roaming es compatible con la mayoría de los sistemas operativos, como Windows, macOS y Linux - La conmutación por teclas de acceso rápido y pulsadores es independiente del sistema operativo - Para todas las plataformas

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Soporte de Audio	Sí
Cantidad de Puertos KVM	4
Plataformas Admitidas	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
Soporte de Pantalla Doble	0

Cables Incluidos	No
ID del Conjunto de Chips	GL3523

Rendimiento

Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	No
Control IP KVM	No
Hot-Key Selection	Sí
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps
Especificaciones de Audio	Analog Stereo - 2 Channel Audio
Soporte para Selección de Puertos	Push Button, Hotkeys, and Mouse Roaming
MTBF	156.000 Horas

Conector(es)

Interfaz(ces) de Consola	2 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
	3 - USB 2.0 Type-A
	3 - 3.5mm Stereo Female 3 pos
Conectores del Host	4 - USB 3.2 Tipo B (9 pines, Gen 1, 5Gbps)
	4 - 3.5mm Stereo Female 3 pos

Software

Compatibilidad OS	No Requiere Controladores ni Software
-------------------	---------------------------------------

Observaciones / Requisitos

Nota	<p>En ordenadores con varios monitores conectados, el ratón/teclado se vinculará a la pantalla principal.</p> <p>Las funciones 6-Key Rollover (6KRO) y N-Key Rollover (NKRO) no son compatibles con este producto.</p>
------	--

Indicadores

Indicadores LED	4 - Azul Fijo: El PC conectado está encendido
	4 - Rojo Fijo: Indica el PC seleccionado

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	0.6A
Tensión de Salida	12V DC
Alimentación de Salida	5A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	M
Consumo de Energía	0.1W

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Humedad	HR 0% ~ 80%

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	8.7 in [22.0 cm]
Ancho del Producto	5.1 in [13.0 cm]
Altura del Producto	1.3 in [3.4 cm]
Peso del Producto	1.8 lb [0.8 kg]

Información de la
Caja

Longitud de la Caja	9.6 in [24.5 cm]
Ancho de la Caja	11.6 in [29.5 cm]
Altura de la Caja	2.5 in [6.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	6.4 oz [180.0 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - Conmutador KM
	1 - Adaptador Universal de Alimentación (NA/EU/UK/ANZ)
	1 - Guía Rápida de Inicio

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.