

acer

X129H

(PN: MR.JTH11.00Q - EAN: 4711121790225)



- X129H
- Tecnologia: DLP
- Potenza lampada: 220 W
- Colore: Nero

Garanzia

| | |
|----------------------------------|----|
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
|----------------------------------|----|

Generale

| | |
|------------------|-------|
| Colore | Nero |
| Nome commerciale | X129H |
| Tecnologia | DLP |

Proiettore

| | |
|------------------------|---|
| Regolazione zoom | Manuale |
| Zoom ottico | 1,1 x |
| Durata lampada | 6000 h |
| Potenza lampada | 220 W |
| Caratteristiche zoom | Zoom digitale 2x |
| Distanza di proiezione | Distanza di proiezione minima 1 m Distanza di proiezione massima 11.8m |
| Lunghezza focale | Lunghezza focale minima 21.85 mm Lunghezza focale massima 24.01 mm |
| Correzione trapezio | Verticale |
| Messa a fuoco | Manuale |
| Rumorosità | 27 dB(A) |

Archiviazione

| | |
|---------------------|----|
| Letture Memory card | No |
|---------------------|----|

Display e grafica

| | |
|--|--|
| OSD | Sì |
| Tipo di proiezione | Frontale - Posteriore - Soffitto - Soffitto parte posteriore |
| Velocità di proiezione | 1.94 ~ 2.16 (51"@2m) |
| Luminosità ANSI | 4800 |
| ANSI Lumens (ECO) | 3840 |
| Vita lampada modalità economy (ore) | 10000 |
| Durata lampada modalità ExtremeEco (ore) | 15000 |
| Formato schermo compatibile | 16:9 |
| Formato dello schermo | 4:3 |
| Dimensioni display (") | 51 |
| Risoluzione | No |
| Risoluzione massima | WUXGA (1,920 x 1,2) |
| Contrasto (X:1) | 20000 |
| Risoluzione orizzontale (pixel) | 1024 |
| Risoluzione verticale (pixel) | 768 |
| 3D | Sì |
| HD | No |

Audio

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Casse | Sì |
| Tipo di uscita Audio | PC Audio (Stereo mini jack) |
| Tipo di ingresso Audio | PC Audio (Stereo mini jack) |

Rete e comunicazione

| | |
|----------------------|----|
| Ethernet | No |
| Interfaccia Wireless | Sì |
| Tipo Bluetooth | No |

Interfacce/porte

| | |
|---------------------------------|----------|
| USB | Sì |
| Tipo USB | Standard |
| Numero porte USB | 1 |
| Porta RS232 | Sì |
| Numero di porte RS232 | 1 |
| Numero Ingressi Video Composito | 1 |
| Video composite | Sì |
| Ingresso PC | Sì |
| Numero ingresso audio | 1 |
| Numero di uscite audio | 1 |
| Uscita audio | Sì |
| Uscita VGA | Sì |
| Numero di uscite VGA | 1 |
| Numero di ingressi VGA | 1 |
| Ingresso DVI | No |
| Numero HDMI totali | 1 |
| HDMI ARC | No |
| Ingresso audio | Sì |

Dispositivi input

| | |
|-------------|----|
| Telecomando | Sì |
|-------------|----|

Descrizione alimentazione

| | |
|------------------------|-----|
| Consumo in standby (W) | 0,5 |
| Consumo (W) | 275 |

Caratteristiche fisiche

| | |
|---|--------|
| Altezza netta del prodotto (cm) | 11,370 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 31,3 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 24 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 2,8 |
| Profondità lorda del prodotto (cm) | 34 |

Varie

Accessori in dotazione

- Cavo di alimentazione
- Telecomando
- Batteria per telecomando
- Guida avvio rapido
- Carta sicurezza
- Cavo VGA
- Copriobiettivo
- Security card

Altre descrizioni strutturali

Interfaccia Wireless con dongle opzionale WirelessHD-Kit, WirelessCAST, WirelessMirror.
 La porta USB DC Out (5V/1A, USB Type A) può essere utilizzata solo per consentire l'alimentazione e per l'interfaccia di controllo,

acer



COMPONENTI ORIGINALI

Batterie, display, adattatori, accessori e molto altro

Parti di ricambio originali

Preventivi rapidi

Consegna rapida

Prezzi competitivi



Contattaci per un preventivo senza impegno!

Telefono: 02 36000130

E-mail: ordini.it@acer.com



Per il continuo miglioramento della qualità dei nostri prodotti, questa scheda tecnica è soggetta a modifiche senza preavviso. Acer non è responsabile di eventuali errori od omissioni nelle descrizioni dei prodotti. Copyright 2024 Acer Italia. Tutti i diritti riservati. Acer e il logo Acer sono marchi registrati di Acer Incorporated. Microsoft e Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation. Intel e Pentium sono marchi registrati di Intel Corporation. Tutti gli altri marchi, marchi registrati e / o servizi menzionati o altrimenti riconoscibili sono di proprietà dei rispettivi proprietari