



HP Color LaserJet Pro 3202dn

Supersnel. Levendige kleuren. Professionele prestaties.

Ontworpen voor zakelijke teams die professionele prestaties nodig hebben met snelle, hoogwaardige dubbelzijdige kleurenprints, de productiviteit van laserprinters en betrouwbaarheid in een ruimtebesparend ontwerp.¹¹



Printer die dynamische beveiliging ondersteunt. Bevat technologie die mogelijk het gebruik verhindert van cartridges zonder HP chip of circuits, zowel nu als in de toekomst. Meer informatie: <http://www.hp.com/learn/ds>

Professionele kleuren en snelheid

- Print automatisch dubbelzijdig in kleur met een snelheid van maar liefst 25 pagina's per minuut.¹
- Geef je bedrijf kleur met de volgende generatie TerraJet-toner die is ontworpen voor meer natuurgetrouwe, levendige kleuren.⁸
- Houd je werkruimte netjes en laat je team efficiënter werken met deze compacte laserprinter.

Zekerheid en betrouwbaarheid¹¹

- Zeer betrouwbaar, elke pagina opnieuw.¹¹
- Print betrouwbaar via het netwerk en houd je bedrijf verbonden.
- Een onderhoudsarme printoplossing voorkomt downtime. Zo kun je je op andere zaken richten.

Professionele beveiliging om je bedrijf te beschermen

- Bescherm je bedrijf met proactieve, standaard ingebouwde beveiliging en fraudebestendige toner.¹²
- Dankzij de professionele printerbeveiliging met voorgeconfigureerde instellingen is hij direct gebruiksklaar.
- Maak compliance eenvoudiger en sterker. De HP Security Manager-upgrade past het beleid toe in je printernetwerk.¹⁰

Compact en energie-efficiënt ontwerp

- Compact ontwerp met energiebesparende Auto-on/Auto-off technologie om het energieverbruik van de printer te optimaliseren.
- Speciaal samengestelde HP TerraJet-toner die ontwikkeld is voor laag energieverbruik bij het printen.⁷
- Verbruik minder papier. Standaardinstellingen voor dubbelzijdig printen.
- Originele HP tonercartridges zijn eenvoudig kosteloos te recycleren via het HP Planet Partners-programma.⁹



Fast two-sided printing



Time saving



Printer security settings



Environmental globe

Productrondleiding

HP Color LaserJet Pro 3202dn

1. Snel en automatisch dubbelzijdig printen
2. Snelle USB-poorten, Ethernet
3. Printsnelheid tot 26/25 ppm (Letter/A4)
4. Invoerlade voor 250 vellen met MP-lade voor 1 vel
5. Tijdbesparende snelkoppelingen
6. Hybride bedieningsscherm met eenvoudige begeleide installatie
7. Automatisch herstel na een storing
8. Wolf Pro Security



Accessoires, supplies en support

Supplies	W2190A HP 219A originele zwarte LaserJet-tonercartridge (ca. 1300 pagina's in zwart)
	W2190X HP 219X originele high-capacity zwarte LaserJet-tonercartridge (ca. 3200 pagina's in zwart)
	W2191A HP 219A originele cyaan LaserJet-tonercartridge (ca. 1200 pagina's in cyaan)
	W2191X HP 219X originele high-capacity cyaan LaserJet-tonercartridge (ca. 2500 pagina's in cyaan)
	W2192A HP 219A originele gele LaserJet-tonercartridge (ca. 1200 pagina's in geel)
	W2192X HP 219X originele high-capacity gele LaserJet-tonercartridge (ca. 2500 pagina's in geel)
	W2193A HP 219A originele magenta LaserJet-tonercartridge (ca. 1200 pagina's in magenta)
W2193X HP 219X originele high-capacity magenta LaserJet-tonercartridge (ca. 2500 pagina's in magenta)	
Accessoires	
Service en support	<p>UH761E - HP 3 jaar standaard vervanging voor HP Color LaserJet Pro 3201-3203, 3288 printerserie</p> <p>UH757E - HP 3 jaar vervanging op de volgende werkdag voor HP Color LaserJet Pro 3201-3203, 3288 printerserie</p> <p>UH764E - HP 3 jaar retour aan depot voor HP Color LaserJet Pro 3201-3203, 3288 printerserie</p> <p>(UH761E - beschikbaar in alle EMEA-landen, behalve Adriatisch gebied, Afrika, EEM, GOS, Israël, Midden-Oosten, Roemenië, Rusland, Slovenië, Turkije, Zuid-Afrika, UH757E - beschikbaar in België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland, UH764E - beschikbaar in Adriatisch gebied, Afrika, EEM, GOS, Israël, Midden-Oosten, Roemenië, Rusland, Slovenië, Turkije, Zuid-Afrika)</p>

Technische specificaties

Model	HP Color LaserJet Pro 3202dn
Productnummer	8D7L0A
Functies	Print
Bedieningspaneel	2 inch MGD-display; 4 knoppen (terug, start, annuleren en OK); 1 richtingspad (omhoog, omlaag, naar links en naar rechts)
Printen	
Printtechnologie	Laser
Printsnelheid ⁶	Zwart (A4, standaard): Tot 25 ppm Kleur (A4, standaard): Tot 25 ppm ; Zwart (A4, dubbelzijdig): Tot 15 ipm Kleur (A4, dubbelzijdig): Tot 15 ipm
Eerste pagina gereed ⁸	Zwart (A4, standby): Vanaf 10,9 sec Kleur (A4, gereed): Vanaf 11,0 seconden ; Zwart (A4, slaapstand): Vanaf 11,0 seconden Kleur (A4, slaapstand): Vanaf 11,1 s
Printresolutie	Zwart (optimaal): Tot 600 x 600 dpi Kleur (optimaal): Tot 600 x 600 dpi
Maandelijks printvolume	Tot 40.000 pagina's A4; Aanbevolen aantal pagina's per maand⁹: 150 tot 2500
Standaard printertalen	HP PCL6, PostScript, HP PCL5, PDF, URF, PWG-raster, JPEG
Fonts en lettertypen	111 schaalbare TrueType-lettertypen
Printgebied	Pintmarges Boven: 5 mm, Onder: 5 mm, Links: 5 mm, Rechts: 5 mm; Maximaal printgebied : 216 x 356 mm
Dubbelzijdig printen	Automatisch
Processorsnelheid	1,2 GHz
Connectiviteit	
Standaard	1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX netwerk; 1 snelle USB 2.0 (apparaat); auto-crossover Ethernet
Mobiel afdrukken mogelijk	Apple AirPrint™; Mopria™-gecertificeerd; HP Smart-app; mobiele apps
Ondersteunde netwerkprotocollen	TCP/IPv4, TCP/IPv6, DHCP, DNS.
Netwerkfuncties	Ingebouwde 10/100/1000Base-TX Ethernet, Gigabit; Auto-crossover Ethernet; Authenticatie via 802.1X
Geheugen	Standaard: 256 MB ; Maximaal: 256 MB
Mediaverwerking	
Aantal papierladen	Standaard: 2 ; Maximaal: 2
Typen media	Papier (bond, brochure, gekleurd, glanzend, zwaar, briefhoofd, licht, gewoon, voorbedrukt, geperforeerd, kringloop, ruw), transparanten, labels, enveloppen, kaarten
Mediaformaat	Aangepast (metrisch): 76 x 127 mm tot 216 x 356 mm Ondersteund (metrisch): 102 x 127 mm tot 216 x 356 mm

Model	HP Color LaserJet Pro 3202dn
Productnummer	8D7L0A
Mediaverwerking	Standaard invoer: Hoofd invoerlade voor 250 vellen; invoerlade met prioriteit voor 1 vel Standaarduitvoer: Uitvoerlade voor 100 vellen
Mediagewicht	60 tot 163 g/m ² papier; tot 176 g/m ² voor briefkaarten; tot 200 g/m ² glanzend papier
Invoercapaciteit	Lade 1: 1 vel voor alle mediatypes Lade 2: Aantal vellen: tot 250; transparanten: tot 10 mm; envelop: tot 10 Maximaal: Tot 251 vellen
Uitvoercapaciteit	Standaard: Tot 100 vellen bij 75 g/m ² (of stapels tot 15 mm) Enveloppen: Tot 10 enveloppen Transparanten: Stapel tot 10 mm Maximaal: Tot 100 vellen bij 75 g/m ² (of stapels tot 15 mm)
Compatibele besturingssystemen ¹¹	Windows 11; Windows 10; Android; iOS; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS v14 Sonoma; Linux
Compatibele netwerkbesturingssystemen	Windows 11; Windows 10; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS v14 Sonoma; Linux
Minimum systeemeisen	Windows: Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bits of 64-bits, 2 GB vrije schijfruimte, internetverbinding Mac: Apple® macOS 12.0 Monterey, macOS 13.0 Ventura; macOS v14 Sonoma; 2 GB HD; internet vereist
Meegeleverde software	De HP printersoftware kan worden gedownload van https://www.hp.com/download
Beveiligingsbeheer	Uniek wachtwoord voor apparaat, USB-poorten inschakelen/uitschakelen, time-out EWS-sessie, toegangsbeheer voor apparaatfuncties, scannen op afstand inschakelen/uitschakelen
Printerbeheer	HP Web Jetadmin
Afmetingen en gewicht	
Afmetingen printer (b x d x h) ⁴	Minimaal 390 x 419,12 x 254,19 mm; Maximaal: 390 x 472 x 266 mm
Gewicht printer ¹³	13,8 kg
Gebruiksomgeving	Temperatuur: 15 tot 30°C Vochtigheid: 30 tot 70% rel
Opslagcondities	Temperatuur: -20 tot 60°C
Geluid ⁵	Akoestische stroomemissie: 6,2 B(A) Geluidsdrukemissie: 51 dB (A)
Voeding ¹	Vereisten: 220 V ingangsspanning: 220 – 240 V (±10%) bij 50 Hz ± 3 Hz, 60 Hz ± 3 Hz; 110 V ingangsspanning: 110 – 127 V (±10%) bij 50 Hz ± 3 Hz, 60 Hz ± 3 Hz (geen twee voltages, product verschilt naar gelang de optiecode van het bestelnummer); Verbruik: 415 watt (printen), 6,1 watt (gereed), 0,63 watt (slaapstand), 0,05 watt (automatisch uitschakelen), 0,05 watt (handmatig uit); TEC (Typical Electricity Consumption) ¹⁰ : 0,272 kWh/week (Energy Star); Type voeding: Interne (ingebouwde) voedingsmodule
Energiebesparingstechnologie	HP Auto-On/Auto-Off technologie
Certificeringen	RCM (Australië), TÜV en GS-markering (Duitsland), BSMI (Taiwan), CCC (China), BIS (India), KC (Zuid-Korea), SIRIM (Maleisië), Cambodja, Oekraïne, EAC, Oost-Europese goedkeuringen, CE-markering, FCC, Energy Star, UL, Paraguay, Chili, Indonesië, Singapore, Filipijnen enz. Standaard voor elektromagnetische emissie: EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-1:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, uitgave 6:2019; overige telecomgoedkeuringen zoals vereist door de verschillende landen Blue Angel Blue Angel-compatibel Ja, Blue Angel DE-UZ 219 – alleen gewaarborgd bij gebruik van originele HP supplies
Specificaties van het duurzaamheidseffect	Bevat gerecycled plastic uit gebruikte consumentenproducten
Land van herkomst	Geproduceerd in Vietnam
Inhoud van de doos ²	8D7L0A HP Color LaserJet Pro 3202dn; netsnoer; tonercartridge; gebruikersgids; flyers;
Garantie	Eén jaar garantie. Ga voor meer informatie naar https://www.support.hp.com ¹² . 3 jaar zakelijke HP garantie zonder extra kosten (registreren binnen 60 dagen na aanschaf op https://www.hp.com/eu/3yearwarranty).

Voetnoten

- ¹ Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste serie testdocumenten. Zie <https://www.hp.com/go/printerclaims> voor meer informatie. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- ² Internettoegang is vereist en moet afzonderlijk worden aangeschaft. Draadloos gebruik is alleen mogelijk via een 2,4 GHz en 5 GHz verbinding. Ondersteuning voor zowel 5 GHz als 2,4 GHz met tot 12 niet-overlappende kanalen versus 3 niet-overlappende kanalen voor alleen 2,4 GHz. Ondersteuning voor 5 GHz band (tot 150 mb/s) en 2,4 GHz band (tot 72,2 mb/s). Kijk voor meer informatie op: <https://www.hp.com/go/hpsmart>
- ⁵ HP Web Jetadmin kan gratis worden gedownload op <https://www.hp.com/go/webjetadmin>
- ⁷ Berekeningen van HP zijn gebaseerd op genormaliseerde TEC-data van Energy Star® van HP LaserJet Pro- en Enterprise-series met HP TerraJet-cartridges in vergelijking met voorgangers. Zie <https://www.hp.com/TerraJet/energysaving>
- ⁸ Standaard printmodus voor de HP Color LaserJet Pro-serie met HP TerraJet-tonercartridges in vergelijking met voorgangers. Zie <https://www.hp.com/TerraJet/colors>
- ⁹ Recycling: Het programma is niet in alle landen beschikbaar. Het retour- en recyclingprogramma voor originele HP cartridges is momenteel in meer dan 60 landen en regio's in Azië, Afrika, Europa, Noord- en Zuid-Amerika beschikbaar via het HP Planet Partners programma. Kijk voor meer informatie op <https://www.hp.com/recycle>
- ¹⁰ HP Security Manager moet apart worden aangeschaft. Kijk voor meer informatie op <https://www.hp.com/go/securitymanager>
- ¹¹ Buyers Lab (BLI) 2022-2024 Meest betrouwbare A4 merk award op basis van apparaten die door Keypoint Intelligence zijn getest van 2017 tot en met 2021. Zie <https://www.keypointintelligence.com/view-award?region=&id=135871174680>
- ¹² HP printsystemen voor kantoor bestaan uit bepaalde Enterprise- en Managed-apparaten met FutureSmart-firmware 4.5 en hoger, Pro-apparaten en LaserJet-modellen 200 en hoger, met hun respectieve originele HP toner-, PageWide- en inktcartridges. HP cartridges met geïntegreerde printkoppen vallen hier niet onder. Digitale tracking in de toeleveringsketen, hardware, chips en beveiligingskenmerken van verpakkingen verschillen lokaal per SKU. Zie <https://www.hp.com/cartridgesecurity>
- ¹³ Gebaseerd op leveringen in 2023 Q2 zoals vermeld in de IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker®, uitgave 2023 Q2. Omvat alle geleverde printers (inkjetprinters, laserprinters, copiers en multifunctionele apparaten, inclusief productieprinters).

Disclaimers technische specificaties

- ¹ De voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. De printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan vervallen. Stroomverbruik is gebaseerd op metingen met het 115V-model.
- ² Kijk voor meer informatie over de cartridge(s) die bij de printer worden meegeleverd op <https://www.hp.com/go/toneryield>. Resultaat gemeten conform ISO/IEC 19798 bij continu printen. Het werkelijke resultaat kan aanzienlijk variëren, afhankelijk van de inhoud van de geprinte pagina's en andere factoren.
- ³ Resultaat volgens ISO/IEC 19798 bij continu printen. Het werkelijke resultaat kan aanzienlijk variëren, afhankelijk van de geprinte afbeeldingen en andere factoren. Kijk voor meer informatie op <https://www.hp.com/go/toneryield>
- ⁴ End-to-end afmetingen als de printer is ingesteld en in stand-by staat
- ⁵ Geteste configuratie: basismodel, enkelzijdig printen, A4-papier met een gemiddelde snelheid van 25 ppm
- ⁶ Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste serie testdocumenten. Kijk voor meer informatie op <https://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- ⁷ Gemeten met de ISO/IEC 24734 Feature Performance-test, met uitzondering van de eerste serie testdocumenten. Kijk voor meer informatie op <https://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- ⁸ Gemeten volgens ISO/IEC 17629. Kijk voor meer informatie op <https://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- ⁹ Om optimale prestaties te waarborgen adviseert HP het aantal geprinte pagina's per maand binnen het opgegeven bereik te houden. Dit is gebaseerd op factoren als de frequentie waarmee supplies worden vervangen en de levensduur van het apparaat tijdens een verlengde garantieperiode.
- ¹⁰ De voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. De printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie is hierna ongeldig. Energy Star-waarde is gebaseerd op metingen met het 115V-model.
- ¹¹ Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Linux (kijk voor meer informatie op <https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing>)
- ¹² Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten
- ¹³ Productgewicht inclusief startersupplies

