

HyperX QuadCast 2 S – USB mikrofon (černá)

ZAŽÁŘI NAPLNO.

HyperX QuadCast 2 S je funkcemi nabitý mikrofon navržený pro potřeby tvůrců obsahu. Vedle ikonických funkcí naší řady QuadCast, jako je dotykový snímač pro ztlumení, čtyři volitelné směrové charakteristiky a dodaný odpružený držák/stojan, jsme QuadCast 2 S vylepšili o další prvky, které uživatelé zcela jistě uvítají. Mikrofon podporuje pokročilý 32bitový/192kHz zvuk, který poskytuje bezkonkurenční čistotu a přesnost záznamu při zachování výjimečné věrnosti zvuku. Herní USB mikrofon QuadCast 2 S má více než 100 LED diod pro aRGB podsvícení¹ a nabízí tak největší možnosti přizpůsobení na světě. LED diody umožňují uživatelům prostřednictvím aRGB podsvícení vytvořit vlastní vizuální portrét, který propojí věrnou reprodukci zvuku s energickým stylem. QuadCast 2 S jsme účinně vylepšili i podle doporučení z komunity našich uživatelů. Jedním multifunkčním knoflíkem lze nyní rychle nastavit úroveň mikrofonu i sluchátek, jako je zesílení mikrofonu a parametry monitorovacího mixu. Přepočítali jsme také náš držák s inovativním systémem pružinových kolíků, aby šel snadno namontovat na rameno mikrofonu. Společnost HyperX naslouchala zpětné vazbě a uvedla na trh mikrofon, který je přizpůsoben skutečným potřebám naší komunity.



Klíčové funkce

Zvuk připravený na budoucnost

Herní USB mikrofon QuadCast 2 S snímá zvuk v nejlepší kvalitě ve své třídě².

Dotykový senzor pro ztlumení

Pomocí dotykového snímače pro ztlumení můžeš rychle ztlumit nebo odpojit mikrofon, kdykoli je to zapotřebí.

Přepřacovaný odnímatelný odpružený držák

Již připevněný odpružený antivibrační držák lze snadno odejmout díky pružinovým kolíkům. Kloub odpruženého držáku je rovněž kompatibilní s 3/8" a 5/8" závity, což usnadňuje instalaci.

LED indikátory stavu mikrofonu

QuadCast 2 S disponuje LED VU metrem a řadou indikátorů, které uživatele informují o režimu ovládání, stavu ztlumení, směrové charakteristice a úrovni hlasitosti mikrofonu.

Dynamické podsvícení

QuadCast 2 S má více než 100 individuálně přizpůsobitelných LED diod pro aRGB podsvícení, které dokážou rozzářit více než 16 milionů barevných možností při doprovodu streamů a jiných autorských děl.

Univerzální multifunkční knoflík

Multifunkčním knoflíkem můžeš snadno zvolit a nastavit zesílení mikrofonu, hlasitost sluchátek, mix odposlechu a požadovanou směrovou charakteristiku.

Čtyři volitelné směrové charakteristiky

QuadCast 2 S nabízí čtyři směrové charakteristiky (kardioidní, všesměrová, obousměrná nebo stereofonní), které vyhoví nejrůznějším nahrávacím potřebám.

Software HyperX NGENUITY³

Dolaď mikrofon a dosáhni dokonalého zvuku.



Názvy produktů	Název produktu: HyperX QuadCast 2 S – USB mikrofon (černá)
Číslo produktu	Produktové číslo: 9A273AA
Vzhled	Primární barva produktu: Černá
Baterie a napájení	Spotřeba energie – popis: 5 V, 500 mA (všechna světla rozsvícená); Impedance: 1 Ω; Maximální výstupní výkon: ≥7 mW
Kompatibilita	Prohlášení o kompatibilitě: Počítač, Mac. Kompatibilita softwaru: HyperX NGENUITY.
Připojitelnost a komunikace	Specifikace USB: USB 2.0 (plná rychlost)
Multimediální a vstupní zařízení	Délka kabelu (metrické jednotky): 3 m ; Světelné efekty: Adresovatelné RGB, VU metr; Celkové harmonické zkreslení: ≤0,05 % (1 kHz / 0 dB FS) – THD+N; Typ připojení: USB-C; 3,5mm sluchátkový výstup; Prvek: Tři 14mm elektretové kondenzátorové kapsle; Polární vzor: Kardioidní; Všesměrová; Obousměrná; Stereofonní; Frekvenční odezva (sluchátka): 20 Hz až 20 kHz; Typ kabelu: Adaptér USB-C na USB-C s USB-A; Poměr signálu k šumu: ≥90 dB (při 1 kHz / 0 dB FS, škála A); Frekvenční odezva (mikrofon): 20 Hz až 20 kHz; Citlivost (mikrofon): -8 dB FS ±4 dB (94 dB SPL at 1kHz, výchozí hlasitost); Vzorkovací frekvence: 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz; Bitová hloubka: 16 bitů, 24 bitů, 32 bitů; Osvětlení: RGB; Hluk (RMS) (sluchátka): ≤-110 dBV (škála A); Hluk (RMS) (mikrofon): ≤-80 dBV (škála A)
Hmotnost	Metrické jednotky: Mikrofon 345 g; Odpružený držák a stojan 142 g; Stojan mikrofonu 272 g; Celková hmotnost 836 g (s kabelem USB).
Minimální množství objednávky	Minimální nákupní množství odpovídá počtu jednotek v krabici.
Obsah balení	USB mikrofon HyperX QuadCast 2 S, 3m kabel USB-C na USB-C, adaptér USB-C na USB-A, úvodní příručka.
Záruka výrobce	2 roky

POZNÁMKY POD ČAROU SE ZPRÁVAMI

- ¹ Vychází ze všech herních USB mikrofونů (zahrnuje připojení USB, integrované ovládání, ztlumení, přímý monitorovací výstup, adresovatelné RGB) na trhu k srpnu 2024.
- ² Vychází ze všech herních USB mikrofونů (zahrnuje připojení USB, integrované ovládání, ztlumení, přímý monitorovací výstup) na trhu k srpnu 2024. Rozlišení zvuku se měří na základě vzorkovací frekvence a bitové hloubky.
- ³ Software HyperX NGENUITY je k dispozici pouze pro Microsoft Windows.

