

HyperX QuadCast 2 S – USB-mikrofon (svart)

GLOW UP.

HyperX QuadCast 2 S er en fullfunksjonell mikrofon designet spesielt for innholdsprodusenter. I tillegg til de ikoniske funksjonene i QuadCast-utvalget vårt, som sensor som trykkes på for å dempe lyden, fire valgbare polare mønstre og medfølgende støtfeste/-stativ, har vi forbedret QuadCast 2 S med forbedrede funksjoner som tar brukeropplevelsen til et nytt nivå. Den avanserte lydfunksjonen med 32 biter / 192 kHz gjør at mikrofonen leverer uovertruffen klarhet og presisjon samtidig som den eksepsjonelle lyd kvaliteten opprettholdes. QuadCast 2 S er verdens mest tilpassbare USB gaming-mikrofon, med over 100 aRGB LED-er¹. aRGB LED-ene gir brukere muligheten til å skape et slående oppsett som blander lyd kvalitet med en energisk stil. Vi har også forbedret QuadCast 2 S for å håndtere forskjellige utfordringer fremhevet av fellesskapet, på en effektiv måte. Brukere vil nå være i stand til å justere mikrofon- og hodetelefonnivåer, som mikrofonforsterkning og monitormiks, med en enkel flerfunksjonell knott. Vi har også redesignet støtfestet med et nyskapende, fjærbelastet pinnesystem som er enkelt å montere på en mikrofonarm. HyperX har lyttet og levert en mikrofon som virkelig er tilpasset fellesskapet vårt.



Viktige funksjoner

Fremtidsrettet lyd

QuadCast 2 S har den beste oppløsningen for lydopptak i klassen på en USB gaming-mikrofon for forbrukere².

Sensor som trykkes på for å dempe lyden

Med sensoren som trykkes på for å dempe lyden, kan brukere dempe lyden / oppheve dempingen av lyden på mikrofonen og styre det som blir hørt.

Redesignet avtakbart støtfeste

Takket være de fjærbelastede pinnene er det enkelt å ta av det forhåndsfestede støtfestet med vibrasjonsdemping. I tillegg er støtfesteleddet kompatibelt med gjenger på 3/8 tommer og 5/8 tommer, for enkelt oppsett.

LED-statusindikatorer for mikrofon

QuadCast 2 S er utstyrt med en LED VU-måler og forskjellige indikatorer som gir brukeren informasjon om mikrofonens kontrollmodus, dempestatus, polare mønstre og volumnivåer.

Dynamisk lysdisplay

QuadCast 2 S har over 100 individuelt tilpassbare aRGB LED-er, som gir brukerne muligheten til å vise over 16 millioner fargealternativer tilpasset innholdet de lager.

Allsidig multifunksjonell knott

Med den multifunksjonelle knotten kan brukere velge og justere mikrofonforsterkningen, hodetelefonvolumet, monitormiksen og det ønskede polare mønsteret.

Fire valgbare polare mønstre

QuadCast 2 S har fire polare mønstre (kardioide, rundstrålende, toveis eller stereo) som passer forskjellige opptaksbehov.

HyperX NGENUITY-programvare³

Fininnstill mikrofonen for å oppnå perfekt lyd.



Produktnavn	Produktnavn: HyperX QuadCast 2 S – USB-mikrofon (svart)
Produktnumre	Produktnummer: 9A273AA
Utseende	Primær produktfarge: Svart
Batteri og strøm	Beskrivelse av strømforbruk: 5 V 500 mA (alle lys på); Impedans: 1 Ω ; Maksimal utgangseffekt: ≥ 7 mW
Kompatibilitet	Kompatibilitetserklæring: PC, Mac. Programvarekompatibilitet: HyperX NGENUITY.
Tilkobling og kommunikasjon	USB-spesifikasjon: USB 2.0 (full hastighet)
Multimedie- og inndataenheter	Kabellengde (metrisk): 3 m ; Lyseffekter: Adresserbar RGB, VU-måler; Total harmonisk forvrengning: $\leq 0,05$ % (1 kHz / 0 dBFS) – THD+N; Tilkoblingstype: USB-C; 3,5 mm hodetelefonutgang; Element: Tre 14 mm elektret kondensatorkapsler; Polarmønster: Kardioide; Rundstrålende; Toveis; Stereo; Frekvensrespons (hodetelefoner): 20 Hz–20 kHz; Kabeltype: USB-C til USB-C med USB-A-adapter; Signal-til-støy-forhold: ≥ 90 dB (ved 1 kHz / 0 dBFS, A-vektet); Frekvensrespons (mikrofon): 20 Hz til 20 kHz; Følsomhet (mikrofon): -8 dBFS ± 4 dB (94 dB SPL at 1 kHz, standardvolum); Utvalgshastigheter: 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz; Bitdybde: 16-bits, 24-bits, 32-bits; Lysfunksjoner: RGB; Støy (RMS) (hodetelefoner): ≤ -100 dBV (A-vektet); Støy (RMS) (mikrofon): < -80 dBV (A-vektet)
Vekt	Metrisk: Mikrofon 345 g; Støtfeste og stativ 142 g; Mikrofonstativ 272 g; Totalvekt 836 g (med USB-kabel).
Minste bestillingsmengde	Minimums kjøpsmengde tilsvarer Cartons antall enheter.
Innhold i esken	HyperX QuadCast 2 S USB-mikrofon, 3 m USB-C til USB-C-kabel, USB-C til USB-A-adapter, hurtigstartveiledning.
Produsentgaranti	2 år

FOTNOTER

¹ Basert på alle USB-gamingmikrofoner (inkluderer USB-tilkobling, innebygd kontroll og demping, direkte overvåkingsutgang, adresserbar RGB) i markedet per 8/2024.

² Basert på alle USB-spillmikrofoner (inkluderer USB-tilkobling, innebygd kontroll og demp, direkte overvåkingsutgang) i markedet per 8/2024. Lydoppløsning måles ved samplingsfrekvens og bitdybde.

³ HyperX NGENUITY-programvaren er bare tilgjengelig i Microsoft Windows.