

HP 480 Comfort Bluetooth Fare

Sizin ihtiyaçlarınız düşünülerek tasarlanmış bir fare

HP 480 Comfort Bluetooth Fare, tıklayıp kaydırarak gününüze devam ederken yaşam tarzınıza doğal bir şekilde uyum sağlayacak şekilde tasarlandı. Programlanabilir¹ düğmeleri, hızlı kaydırma özellikli 4D eğimli tekerleği ve 3 adede kadar cihaza bağlanma becerisiyle bu fare sizin için tasarlandı.



*Ürün resmi gerçek üründen farklı olabilir



Konfor avcunuzun içinde

HP 480 Comfort Bluetooth Fare, internette gezinmekten elektronik tablolara kadar doğal konfor ve gün boyu üretkenlik için tasarlandı. Konturlu şekli, başparmak dayanağı, yumuşak yan kavrama noktaları, sessiz tıklamaları ve termoplastik poliüretan üst kaplamasıyla işe odaklanmanıza yardımcı olur.



Son derece kişiselleştirilmiş bir performans

HP 480 Comfort Bluetooth Fare ve altı programlanabilir düğmesi¹ ile rahat edin. Farklı yüzeylerde çekiş becerisinin yanı sıra dikey ve yatay kaydırma özellikli 4D eğimli tekerleğiyle neredeyse her yüzeyde² optimum performans sunar.



Sorunsuz ve sınırsız bağlantı

Masaüstünden dizüstü bilgisayara geçip geri dönebileceğiniz bu Bluetooth® 5.3 fare aynı anda en fazla üç cihaz ile sorunsuz bir şekilde bağlantıda kalabilir. Intel® Evo™ için tasarlanmıştır, neredeyse tüm işletim sistemleriyle³ anında çalışmaya başlar ve hızla kararlı ve kablolu düzeyinde bağlantı kurmanızı sağlar.

Eyleme Geçen Sürdürülebilirlik

Daha iyi bir gelecek için üretildi

Daha parlak bir gelecek için daha iyi bir seçenek olan HP 480 Comfort Bluetooth Fare, en az %65 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş malzeme⁴ kullanılarak üretilmiştir. Ayrıca bu fare FSC® sertifikalı ambalaj ile düşünceli bir şekilde tasarlanmıştır.



HP 480 Comfort Bluetooth Fare

Özellikler

20 Aya Kadar PİL Ömrü

1 adet AA pil ile 20 aya kadar pil ömrü.⁵

Hızlı Kaydırma Modu

Kaydırma hızını tercihinize göre kolayca ayarlayın. Hızlı kaydırma tekerleğini kullanarak web sayfaları veya kod satırları arasında kolayca gezin.

4 Yönlü Kaydırma

Elektronik tablolar içeren projelerde yukarı, aşağı, sağa ve sola kaydırarak daha verimli çalışın.

Hızlı Bağlantılar için Swift Pair

Tek bir tıklamayla cihazınıza eşleştirin. Sorunsuz bir şekilde Bluetooth® bağlantısı kurmak için, eşleştirmek isteyip istemediğinizi soran pencere açıldığında "Evet" düğmesine tıklayın.

Dezenfekte Edilmeye Uygun

Temizlemesi kolay olan bu farenin evlerde kullanılan dezenfekte edici ıslak mendillerin temizleme gücüne 1.000 kereye kadar dayandığı kanıtlanmıştır.⁶



HP 480 Comfort Bluetooth Fare

Özellikler



Ürün numarası	8T6M3AA
UPC numarası	197498232935
Bağlantı türü	Bluetooth®
Kablosuz menzil	Açık alanda en fazla 10 m ⁵
Batarya tipi	1 x AA
Pil ömrü	20 aya kadar ⁶
LED gösterge	Pil göstergesi; Kanal göstergesi; Bağlantı durumu
Sensör teknolojisi	Çok yüzeyli izleme ²
Sensör çözünürlüğü	4000 dpi'ye kadar
Sensör nominal değer	4000 dpi
Düğmeler	7
Programlanabilir düğmeler	6 ¹
Gelişmiş kaydırma tekerleği	Dört yönlü kaydırma tekerleği; Hızlı kaydırma
Güvenlik	AES 128 bit şifreleme
Ürün rengi	Siyah
Yönetim yazılımı	HP Accessory Center Yazılımı
Desteklenen işletim sistemleri	Windows 11; Windows 10; macOS; ChromeOS
Sistem Gereksinimleri, Minimum	Bluetooth®
Garanti	HP iki yıllık sınırlı garanti
Sertifikalar ve uyumluluklar	CB; GS; FCC; IC; RCM; MPTC; WPC; NTC; IMDA; BSMI; NCC; SRRC; SIRIM; TRA; EAC; MoC; ICASA; UKCA; KCC; VCCI; TUV; ANRT; RATEL; IFETEL; DWLF&M; BIS; Telec; MOICT; iCTqatar; RoHS; Subtel; NOM-208; NKRZI; Intel EVO
Kutunun içeriği	Kablosuz fare; 1 x AA pil; Hızlı başlangıç kılavuzu; Garanti kartı
Üretildiği ülke/bölge	Çin'de üretilmiştir
Boyutlar (G x D x Y)	120 x 69,1 x 42,2 mm
Ağırlık	88 gr
Paket boyutları (G x D x Y)	85 x 50 x 120 mm
Paket ağırlığı	154 g
Ambalaj miktarı	30
Ana karton boyutları (G x D x Y)	45 x 32,7 x 15,8 cm
Ambalaj ağırlığı	5 kg
Katman başına karton	7
Palet (katman)	13
Palet başına karton	91
Katman başına ürün	210
Palet başına ürünler	2730
Palet ağırlığı	469,82 kg
Sürdürülebilir etki özellikleri	%65 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik; Ambalajı geri dönüştürülebilir ^{3,4}



HP 480 Comfort Bluetooth Fare

Dipnotlar

Mesaj Altbilgileri

¹ HP Accessory Center (HPAC) Yazılımı gerektirir. HPAC yazılımı Microsoft Store'dan ücretsiz olarak indirilebilir.

² Cam yüzey işlevselliği etkileyebilir.

³ Windows 10, Windows 11, macOS, ChromeOS işletim sistemlerini destekler.

⁴ Geri dönüştürülmüş plastik miktarı, toplam plastik ağırlığının yüzdesi olarak ifade edilmiştir. Tüketici sonrası geri dönüştürülmüş ifadesi, bilgisayarlar için EPEAT® standardında ve IEEE 16801-2018 standardında belirtilen tanıma dayanır.

⁵ Pil ömrü bir tahmindir ve kullanım süresi, kullanılan uygulama sayısı, çevresel koşullar ve kullanılan özellikler gibi birçok faktöre bağlı olarak değişir; gerçek pil ömrü, kullanım ve çevresel koşullara bağlı olarak değişecektir. Pilin maksimum kapasitesi zamanla ve kullanımla doğal olarak azalacaktır.

⁶ Bazı ev tipi mendiller 1.000 silmeye kadar güvenle kullanılabilir. Bilek desteği test edilmemiştir. Mendil üreticisinin dezenfeksiyon talimatlarına ve HP Cihazınızı Temizleme Teknik İncelemesinde yer alan HP tarafından test edilmiş mendil çözümleri HP temizlik kılavuzuna bakın:
<https://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-7610ENW>

Teknik Özellikler Altbilgileri

¹ HP Accessory Center (HPAC) Yazılımı gerektirir. HPAC yazılımı Microsoft Store'dan ücretsiz olarak indirilebilir.

² Cam yüzey işlevselliği etkileyebilir.

³ Geri dönüştürülmüş plastik miktarı, toplam plastik ağırlığının yüzdesi olarak ifade edilmiştir. Tüketici sonrası geri dönüştürülmüş ifadesi, bilgisayarlar için EPEAT® standardında ve IEEE 16801-2018 standardında belirtilen tanıma dayanır.

⁴ Dış Kutu ve oluklu mukavva yastıklar geri dönüştürülebilir. Tüm plastik yastıklar %90'ın üzerinde geri dönüştürülmüş plastikten imal edilir. Geri dönüşüm tesisleri her yerde bulunmaz.

⁵ Kablosuz kapsama alanı kullanıcının ortamına ve bilgisayarının özelliklerine bağlı olarak değişebilir.

⁶ Pil ömrü tahminidir ve aktif, boşta ve uykuda geçirilen saat sayısı, çalışmakta olan uygulama sayısı, çevre koşulları ve kullanılan özellikler gibi birçok faktöre göre değişiklik gösterir; gerçek pil ömrü kullanım ve çevre koşullarına göre değişir. Maksimum pil kapasitesinin zaman içinde ve kullanıma bağlı olarak azalması doğal bir durumdur.

