

HyperX Pulsefire Haste 旋火 2 Pro - 4K 无线游戏鼠标

欢迎进入下一阶段

HyperX Pulsefire Haste 旋火 2 Pro 4K 将游戏性能提升到一个全新的高度。这是 HyperX 首款支持真正 4k 轮询率的鼠标，无需额外组件。这款快如闪电的鼠标每毫秒向电脑报告四次位置，实现极致精确的鼠标跟踪。速度还不止于此！这款鼠标配备有 HyperX 光电微动，让每次点击都可更流畅、更快速地完成操作。HyperX 光电微动的设计可保持机械开关的触感，没有输入延迟和去抖动效果。正如旋火家族的名字一样，Pulsefire Haste 旋火 2 Pro 采用 61 克的轻量级结构，您可以在游戏中玩上数小时，而不会因外围设备的重量而感到疲劳和拖沓。在长时间的游戏方面，Pulsefire Haste 旋火 2 Pro 一次充电即可畅玩长达 90 小时。您还可以使用 HyperX NGENUITY 软件监控电池续航时间、重新映射重要功能并设置自定义 DPI 级别。Pulsefire Haste 旋火 2 Pro 支持多种连接方式，支持您在蓝牙和 2.4GHz 之间随意切换，或通过 USB-C 连接边播放和充电。您甚至可以摆脱接收器的束缚，无缝连接到支持 Instant Pair 的暗影精灵游戏本。顺畅滑动的脚贴和随附的粘性防滑贴面板，增强游戏舒适度。“Pulsefire Haste 旋火 2 Pro”也经过 NVIDIA Reflex 验证，因此您可以查看鼠标与显示器之间的系统延迟并优化电脑性能。



关键特性

专业级轮询率，超流畅跟踪

Pulsefire Haste 旋火 2 Pro 的轮询率最高可调至 4kHz¹，可实现超流畅的鼠标跟踪和响应能力，让性能再上新台阶。

超长电池续航时间，轻松应对全场游戏

Pulsefire Haste 旋火 2 Pro 单次充电续航高达 90 小时²，可连续运行近 4 天！让您用来赢取胜利的时间更长，充电时间更短。

通过自定义 DPI 设置精确定位

HyperX 26K 传感器可通过高达 26,000 DPI 的自定义设置和高达 650 IPS 的自定义 DPI 实现流畅跟踪和快速移动。游戏从未如此简单！

一键配对暗影精灵游戏本

以 4kHz 真无线轮询速率玩游戏，无需接收器。即时配对³支持暗影精灵游戏本（如 2025 全新暗影精灵 MAX）内置 2.4 GHz 连接。

轻薄提醒，重量级性能

在激烈的战斗中，敏捷性是关键。Pulsefire Haste 旋火 2 Pro 的重量仅为 61 g，专为提升速度和机动性而打造。游戏越久，就越疲劳。

流畅灵动的 HyperX 光学微动

HyperX 光学微动能够提供平稳、快速的动作，无弹跳，同时保持了传统开关坚实的机械手感。每一次点击都扎扎实实，自信畅玩游戏。

双重无线连接模式

随时随地流畅游戏。可使用接收器通过 2.4GHz 无线连接，或切换至蓝牙连接至兼容设备。

利用 NGENUITY 软件进行定制

通过易于使用的 HyperX NGENUITY⁴ 软件对灯光进行个性化设置，设置宏和/或按键绑定，并自定义 DPI 设置，充分发挥 Pulsefire Haste 2 旋火 Pro 的性能。。



产品名称	产品名称: HyperX Pulsefire Haste 旋火 2 Pro - 4K 无线游戏鼠标
产品编号	产品编号: A1KY5AA
外观	产品原色: 青灰色
电池和电源	电池寿命: 高达 90 小时 (1000Hz)、高达 30 小时 (4000Hz) ² ; 电池类型: 可充电的聚合物锂电池
兼容性	兼容性声明: 电脑、 PS5Xbox Series X S。软件兼容性: NGENUITY
外形尺寸	高度 (公制) : 38.2 mm ; 宽度 (公制) : 66.8 mm ; 长度 (公制) : 124.3 mm
内存	板载内存: 1 个配置文件
多媒体和输入设备	电缆长度 (公制) : 1.8 米 ; 按钮: 6; 灯光效果: LED RGB 灯光 ⁴ ; 连接类型: 无线 USB Type-C®; 蓝牙®; 线缆类型: 可拆卸的 HyperFlex 2 USB-C 转 USB-A 线缆; 鼠标形状: 对称; 传感器: HyperX 26K; 分辨率: 高达 26000 DPI; DPI 预设: 400 DPI; 800 DPI; 1600 DPI; 3200 DPI; 速度: 650 IPS; 加速: 50 克; 轮询率: 高达 4000Hz (无线) ; 1000Hz (有线) ; 左/右按钮开关: HyperX 光学微动; 滑板材料: PTFE
重量	公制: 61 克
包装箱内物品	HyperX Pulsefire Haste 旋火 2 Pro、HyperX 防滑贴、低摩擦滑动元件、USB-C 转 USB-A 线缆、USB 4 K 无线接收器、USB 扩展适配器、快速入门指南
保修	2 年

消息脚注

- ¹ 仅在 2.4 GHz 连接模式下支持 4 kHz 轮询率。蓝牙轮询率高达 125 Hz。有线轮询率高达 1 KHz。
- ² 对禁用灯光，2.4 GHz 模式下的连续使用进行测试。90 小时电池续航时间，1 kHz 轮询率。30 小时电池续航时间，4 kHz 轮询率。电池寿命因使用和计算条件而异。
- ³ Instant Pair 仅适用于部分 OMEN 笔记本电脑型号。通过 Instant Pair 连接多台设备会影响单个设备的性能。有关详细信息，请参阅支持页面。
- ⁴ 利用 HyperX NGENUITY 软件为每个 LED 定制 RGB 灯光。使用 IGENUITY 需要通过 2.4 GHz 无线接收器或 USB 连接线进行连接。
- ⁵ 需要支持 NVIDIA Reflex 的显示器。NVIDIA Reflex 需要在 1kHz 轮询模式下通过 2.4GHz 无线接收器进行连接。

