

Ładowarka do laptopa HP 110 W USB-C

Jedna ładowarka, dwa urządzenia

Wyjdź naprzeciw wysokiemu zapotrzebowaniu swojego laptopa na moc dzięki zaawansowanemu rozwiązaniu w zakresie ładowania – moc USB-C® 100 W oraz dodatkowy port USB-A o mocy 10 W do jednoczesnego ładowania telefonu, tabletu lub czegokolwiek innego, co potrzebuje zasilania¹. Sprawdzi się, zastępując Twoje oryginalne urządzenie lub jako urządzenie zapasowe w domu lub w biurze.



*Rzeczywisty wygląd produktu może odbiegać od widocznego na zdjęciu



Szybkie, dynamiczne ładowanie

Przejdź z mocą cały dzień dzięki szybkiej, uniwersalnej¹ ładowarce do laptopa, o ogromnej mocy 110 W. Jest lekka i kompaktowa, dzięki czemu jest idealną towarzyszką podróży; w zależności od potrzeb urządzenia oferuje również ładowanie dynamiczne (5 V, 9 V, 15 V lub 20 V).



Jednoczesne ładowanie wielu urządzeń

Korzystaj ze 100 W mocy w porcie USB-C® i dodatkowego portu USB-A o mocy 10 W, aby jednocześnie ładować telefon lub tablet. Działa na platformach Windows®, Mac® i Chrome, dzięki czemu udostępnia maksymalną elastyczność.



Wysoka moc. Niski wpływ na środowisko.

Ta zgodna z najnowszą normą bezpieczeństwa IEC 62368-1 przetestowana według rygorystycznych standardów branżowych ładowarka do laptopa posiada wiele zabezpieczeń chroniących Ciebie i Twoje urządzenia przed przepięciami, przeładowaniem, przetężeniem i przegrzaniem. Zawiera ponadto 30% tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu pokonsumenckiego² i jest dostarczana w opakowaniu nadającym się do recyklingu.³

Ładowarka do laptopa HP 110 W USB-C

Obejmuje

Naładujesz niemal wszystko

Ładuj szybko Twoje energochłonne urządzenia i ładuj je szybko za pomocą przewodu USB-C® i/lub portu USB-A. Obsługuje niemal każde urządzenie i markę działającą z Windows®, Mac® i Chrome.¹

Jednoczesne ładowanie wielu urządzeń

Koniec z poplątanymi kablami i noszeniem kilku ładowarek. Teraz możesz jednocześnie ładować wiele urządzeń (laptop, telefon, tablet) przy użyciu jednego, zaawansowanego rozwiązania.¹

Ładowanie dynamiczne

Dynamiczne zarządzanie energią (5 V, 9 V, 15 V lub 20 V) umożliwia dopasowanie się do potrzeb danego urządzenia, co minimalizuje czas ładowania i zmniejsza zużycie energii.

36-miesięczna gwarancja

Poznaj jakość i niezawodność HP; dla spokoju ducha ładowarka do laptopa objęta jest 36-miesięczną gwarancją.



Ładowarka do laptopa HP 110 W USB-C

Specyfikacje



Numer produktu	8B3Y2UT
Obsługiwane platformy	Obsługuje zasilanie o mocy do 100 W
Numer UPC	198122961030
Rodzaj połączenia	Porty USB-C®; USB-A
Częstotliwość wejściowa	47-63 Hz
Natężenie wejściowe	Maks. 1,6 A przy 90 V
Sprawność wejściowa	Min. 89% przy 115 V pr. zm. / 230 V pr. zm. przy 20 V / 3,25 A
Moc wyjściowa	Do 110 W
Napięcia wyjściowe	5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 20 V
Czas wstrzymania pracy	5 ms przy 115 V na wejściu
Ograniczenie prądu wyjściowego	Do 6,25 A
Długość kabla	1 m (przewód zasilający); 1,8 m (nieodłączany przewód USB-C®)
Kolor produktu	Czarny
Minimalne wymagania systemowe	Port USB Type-C®
Certyfikaty i normy	Oznaczenie CE; IEC 60950-1; EN 60950-1; UL 60950-1; C-UL-US; DENAN; FCC, klasa B; CISPR 32, klasa B; CCC; NOM-1 NYCE; NORDICS; MTBF; EN55032, klasa B; EN62368-1; UL62368-1; IEN60950
Zawartość opakowania	Zasilacz pr. zm.; Przewód USB Type-C®; 1 przewód zasilający; Karta gwarancyjna ¹
Kraj pochodzenia	Wyprodukowano w Chinach
Specyfikacje dotyczące zrównoważonego wpływu	30% pokonsumenckiego tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu; Opakowanie nadaje się do recyklingu
Zakres temperatur podczas eksploatacji	Od 0 do 35°C; 32 to 95°F
Zakres temperatur składowania (w °C)	Od -20 do 85°C
Zakres temperatur składowania (w °F)	-4 to 185°F
Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	5 do 95%



Ładowarka do laptopa HP 110 W USB-C

Przypisy

Przypisy dotyczące wiadomości

- ¹ Zgodność z większością urządzeń ładowanych za pomocą przewodu USB-C®.
- ² Procentowa zawartość materiałów plastikowych pochodzących z recyklingu bazuje na definicji określonej w normie EPEAT® IEEE 16801-2018.
- ³ Płacówki zajmujące się recyklingiem nie są dostępne we wszystkich lokalizacjach.

Przypisy dotyczące specyfikacji technicznych

- ¹ Przewód USB Type-C® jest podłączony do samego zasilacza i nie można go usunąć.

