

HP 110 W USB-C Dizüstü Şarj Cihazı

Bir Şarj Cihazı İki Cihaz

Dizüstü bilgisayarınızın yüksek watt güç taleplerini, 100 W USB-C® gücü ve aynı anda bir telefonu, tableti veya güce ihtiyaç duyduğunuz her şeyi şarj etmek için ek bir 10 W USB-A bağlantı noktası içeren gelişmiş bir şarj çözümü ile karşılayın¹. Orijinalinizi değiştirin veya ev ya da ofis için bir yedeğiniz olsun.



*Ürün resmi gerçek üründen farklı olabilir



Hızlı, Dinamik Şarj

Gününüzü 110 W'lık devasa bir güç sağlayan hızlı, evrensel¹ bir dizüstü bilgisayar şarj cihazıyla geçirin. Hafif ve kompakt olan bu ürün, aynı zamanda cihaz ihtiyaçlarına göre dinamik şarj (5 V, 9 V, 15 V veya 20 V) sunan ideal bir seyahat arkadaşıdır.



Eş Zamanlı Çoklu Cihaz Şarjı

Aynı anda bir telefon veya tableti şarj etmek için 100 W USB-C® gücünden ve ek 10 W USB-A bağlantı noktasından yararlanın. Maksimum esneklik için Windows®, Mac® ve Chrome platformlarında çalışır.



Yüksek Güç. Düşük Çevresel Etki.

En son IEC 62368-1 güvenlik standardıyla uyumlu olan ve sıkı endüstri standartlarıyla test edilen bu dizüstü bilgisayar şarj cihazı, sizi ve cihazlarınızı aşırı gerilim, aşırı şarj, aşırı akım ve aşırı ısınmaya karşı korumak için birden fazla koruma önlemi içerir. Aynı zamanda %30 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş malzeme² içerir ve geri dönüştürülebilir ambalajda gönderilir³.

HP 110 W USB-C Dizüstü Şarj Cihazı

Özellikler

Neredeyse Her Şeyi Şarj Eder

Güç tüketen cihazlarınızı yanınızda getirin ve USB-C® kablosu ve/veya USB-A bağlantı noktası aracılığıyla hızlı bir şekilde şarj edin. Windows®, Mac® ve Chrome'da neredeyse tüm cihazları ve markaları destekler.¹

Çoklu Cihaz Şarjı

Karışık kablolara ve birden fazla şarj cihazı taşımaya elveda deyin. Artık tek bir gelişmiş şarj çözümü ile birden fazla cihazı (dizüstü bilgisayar, telefon, tablet) aynı anda şarj edebilirsiniz.¹

Dinamik Şarj

Dinamik güç yönetimi (5 V, 9 V, 15 V veya 20 V) cihaz ihtiyaçlarını karşılar, şarj sürelerini en aza indirir ve enerji tüketimini azaltır.

36 Ay Garanti

HP kalitesini ve güvenilirliğini deneyimleyin. Daha fazla rahatlık için bu dizüstü bilgisayar şarj cihazı 36 ay garantiyle birlikte gelir.



HP 110 W USB-C Dizüstü Şarj Cihazı

Özellikler



Ürün numarası	8B3Y2UT
Desteklenen platformlar	100 W'a kadar güç iletimini destekler
UPC numarası	198122961030
Bağlantı türü	USB Type-C®; USB Type-A
Giriş frekansı	47-63 Hz
Giriş işletim akımı	Maksimum 90 VAC'de 1,6 A
Giriş verimliliği	20 V/3,25 A'da 115 V AC/230 V AC'de minimum %89
Çıkış gücü	En fazla 110 W
Çıkış voltajı	5 V/9 V/12 V/15 V/20 V
Bekleme süresi	115 VAC girişte 5 ms
Çıkış akımı sınırı	6,25 A maksimum
Kablo uzunluğu	1 m (güç kablosu); 1,8 m (çıkarılamaz USB-C® kablosu)
Ürün rengi	Siyah
Sistem Gereksinimleri, Minimum	USB Type-C® bağlantı noktası
Sertifikalar ve uyumluluklar	CE İşareti; IEC 60950-1; EN 60950-1; UL 60950-1; C-UL-US; DENAN; FCC Sınıf B; CISPR 32 Sınıf B; CCC; NOM-1 NYCE; NORDICS; MTBF; EN55032 Sınıf B; EN62368-1; UL62368-1; IEN60950
Kutunun içeriği	AC güç adaptörü; USB Type-C® kablo; 1 Güç Kablosu; Garanti Kartı ¹
Üretildiği ülke/bölge	Çin'de üretilmiştir
Sürdürülebilir etki özellikleri	%30 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik; Ambalajı geri dönüştürülebilir
Çalışma ısı aralığı	0 - 35°C; 32 to 95°F
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-20 - 85°C
Depolama sıcaklığı aralığı (Fahrenheit)	-4 to 185°F
Çalıştırma nem aralığı	%5 - %95

HP 110 W USB-C Dizüstü Şarj Cihazı

Dipnotlar

Mesaj Altbilgileri

- ¹ USB-C® üzerinden şarj edilen cihazların çoğuyla uyumludur.
- ² Geri dönüştürülmüş plastik içerik yüzdesi, IEEE 16801-2018 EPEAT® standardında belirlenen tanıma dayanır.
- ³ Geri dönüşüm tesisleri her yerde bulunmaz.

Teknik Özellikler Altbilgileri

- ¹ USB Type-C® kablosu AC güç adaptörüne takılıdır ve çıkarılamaz.

