

ENGAGE 75 SE

Conçue pour être la gamme de micro-casques sans fil professionnels la plus performante du marché.

- › Performances sans fil leaders du secteur. Meilleures relations avec les clients.
- › Plus d'autonomie en conversation, moins d'interruptions. Optimisez votre productivité.

- › Clarté sonore incomparable. Améliorez l'expérience du client.



Product name		Engage 75 SE Stereo	Engage 75 SE Mono	Engage 75 SE Convertible
Informations générales	Contenu de la boîte	Micro-casque, Câble adaptateur téléphonique, Documents utilisateur, Base du micro-casque, Support de fixation, Alimentation électrique, Câble USB-A vers USB-C	Micro-casque, Câble adaptateur téléphonique, Documents utilisateur, Base du micro-casque, Support de fixation, Alimentation électrique, Câble USB-A vers USB-C	Micro-casque, 3 ensembles d'EarGels™, Contour d'oreille, Serre-tête, Câble adaptateur téléphonique, Tour de nuque, Documents utilisateur, Base du micro-casque, Alimentation électrique, Câble USB-A vers USB-C
	Dimensions du conditionnement (LxHxP)	190mm x 93mm x 147mm 7.48in x 3.66in x 5.79in	190mm x 93mm x 147mm 7.48in x 3.66in x 5.79in	145mm x 93mm x 190mm 5.7in x 3.66in x 7.48in
	Poids du casque	90g 3.17oz	64g 2.26oz	21g 0.74oz
	Caractéristiques et fonctions LED	Décrochage/raccrochage d'appel, Statut de la batterie, Busylight, indication de support de bureau, Statut de mise à jour du firmware, Appel entrant, Désactivation/activation du micro, Indicateur de charge, Volume +/-	Décrochage/raccrochage d'appel, Statut de la batterie, Busylight, indication de support de bureau, Statut de mise à jour du firmware, Appel entrant, Désactivation/activation du micro, Indicateur de charge, Volume +/-	Décrochage/raccrochage d'appel, Statut de la batterie, Busylight, indication de support de bureau, Statut de mise à jour du firmware, Appel entrant, Désactivation/activation du micro, Indicateur de charge, Volume +/-
	Certifications et conformités	Zoom, Fonctionne avec toutes les principales plates-formes UC, Google Meet, Amazon Chime, Works With Chromebook, Certification Microsoft Open Office	Zoom, Fonctionne avec toutes les principales plates-formes UC, Google Meet, Amazon Chime, Works With Chromebook, Certification Microsoft Open Office	Zoom, Fonctionne avec toutes les principales plates-formes UC, Google Meet, Amazon Chime, Works With Chromebook
Audio	Taille du haut-parleur	28mm	28mm	13mm
	Plage de fréquences du haut-parleur	40Hz - 16000Hz	40Hz - 16000Hz	40Hz - 16000Hz
	Bande passante haut-parleur (mode musique)	40Hz - 16000Hz	40Hz - 16000Hz	40Hz - 16000Hz
	Bande passante haut-parleur (mode voix)	150Hz - 6800Hz	150Hz - 6800Hz	150Hz - 6800Hz
	Type de microphone	1 MEMS analogique et 1 ECM analogique	1 MEMS analogique et 1 ECM analogique	Microphone unidirectionnel à condensateur à électret
	Bande passante microphone	100Hz - 10000Hz	100Hz - 10000Hz	100Hz - 10000Hz
Logiciels et applis	Logiciels et/ou applis compatibles	Jabra Direct, Jabra SDK, Jabra Xpress	Jabra Direct, Jabra SDK, Jabra Xpress	Jabra Direct, Jabra SDK, Jabra Xpress
Maintien et confort	Design	Serre-tête supra-auriculaire	Serre-tête supra-auriculaire	Contour d'oreille, serre-tête ou tour de nuque
Batterie	Autonomie de conversation	Jusqu'à 13 heures (et Busylight désactivés)	Jusqu'à 13 heures (et Busylight désactivés)	Jusqu'à 9 heures (et Busylight désactivés)
	Chargement filaire (en fonction du câble)	USB-C™	USB-C™	USB-C™
	Mode veille	Oui	Oui	Oui
	Durée de recharge	Jusqu'à 90 minutes	Jusqu'à 90 minutes	Jusqu'à 90 minutes
	Statut batterie % après 30 min / 60 min	40 % après 30 min de charge et 80 % après 60 min de charge	40 % après 30 min de charge et 80 % après 60 min de charge	40 % après 30 min de charge et 80 % après 60 min de charge
	Type de batterie	Batterie lithium-ion rechargeable	Batterie lithium-ion rechargeable	Batterie lithium-ion rechargeable
	Batterie échangeable par l'utilisateur	Oui	Oui	

Connectivité	Wireless technology	Bluetooth, DECT	Bluetooth, DECT	Bluetooth, DECT
	Version Bluetooth®	5.0	5.0	5.0
	Bluetooth® Multipoint	Oui	Oui	Oui
	Portée	Jusqu'à 150m 490ft	Jusqu'à 150m 490ft	Jusqu'à 100m 330ft
	Appareils appairés	Jusqu'à 2 Appareils Bluetooth®	Jusqu'à 2 Appareils Bluetooth®	Jusqu'à 2 Appareils Bluetooth®
Informations complémentaires	Consommation électrique	Jusqu'à 0.65A / 7.5V / 4.875W	Jusqu'à 0.65A / 7.5V / 4.875W	Jusqu'à 0.65A / 7.5V / 4.875W
	Température de fonctionnement	-10°C à 55°C 14°F à 131°F	-10°C à 55°C 14°F à 131°F	-10°C à 55°C 14°F à 131°F
	Température de stockage	-5°C à 45°C 23°F à 113°F	-5°C à 45°C 23°F à 113°F	-5°C à 45°C 23°F à 113°F

TYPE DE PRODUIT	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
Produits	9655-583-111	Jabra Engage 75 SE - Convertible
	9656-583-111	Jabra Engage 75 SE - Mono
	9656-583-111-1	Jabra Engage 75 SE - Mono (Low Power)
	9659-583-111	Jabra Engage 75 SE - Stereo
	9659-583-111-1	Jabra Engage 75 SE - Stereo (Low Power)
Accessoires	14101-60	Coussinets d'oreille Jabra Engage – 5 paires pour micro-casque stéréo
	14101-61	Coussinets d'oreille Jabra Engage – 10 pièces pour micro-casque mono
	14101-72	Coussinets d'oreille Jabra Engage – 1 paire pour micro-casque stéréo
	14101-73	Coussinets d'oreille Jabra Engage – 2 pièces pour micro-casque mono
	14121-34	Rembourrage de serre-tête Jabra Engage
	14121-37	Jabra Engage Mono Neckband
	14121-38	Tour du nuque pour Jabra Engage Convertible
	14121-39	Jabra Engage Mono Headband
	14121-40	Serre-tête pour Jabra Engage Convertible
	14121-41	Kit d'EarGels et contour d'oreille Jabra Engage Convertible
	14201-12	Standard RJ9 to RJ9 Flat Cord with Modular Plug (857 mm)
	14205-11	Jabra Link 400a USB-A, DECT, UC, EMEA/APAC
	14205-21	Jabra Link 400a USB-A, DECT, MS, EMEA/APAC
	14205-31	Jabra Link 400c USB-C, DECT, UC, EMEA/APAC
	14205-41	Jabra Link 400c USB-C, DECT, MS, EMEA/APAC
	14207-42	Alimentation électrique Jabra Engage
	14208-31	Jabra USB-A to USB-C cable - Black
	14208-32	Jabra USB-C to USB-C cable - Black
	14217-01	Jabra Engage SE Desk Stand (Stereo/Mono), USB-A
	14217-02	Jabra Engage SE Desk Stand (Convertible), USB-A
	14217-05	Jabra Engage SE Desk Stand (Stereo/Mono), USB-C
	14217-06	Jabra Engage SE Desk Stand (Convertible), USB-C
	14401-41	Jabra Engage SE Replacement Headset - Mono
	14401-46	Jabra Engage SE Replacement Headset - Stereo
	14401-51	Jabra Engage SE Replacement Headset - Convertible

Remarque : Les fréquences DECT utilisées varient en fonction des pays. Il est donc important de sélectionner la référence adaptée au pays d'utilisation du micro-casque.

Jabra Engage 75 SE Fiche technique 09082024

Téléchargez la dernière version de ce document sur : jabra.com/fr-fr/support