



# HP LaserJet M207dw printer

Supergeschikt voor al uw taken. Supercompact – met betrouwbare draadloze verbinding.

Verhoog de productiviteit met deze krachtige zwart-wit printer in een bekroond, compact ontwerp.<sup>3</sup> Ervaar de hoogste snelheid voor dubbelzijdig printen in zijn klasse<sup>9</sup> en profiteer van betrouwbare Wi-Fi met automatisch herstel<sup>1</sup>, plus vereenvoudigde installatie en tijdbesparende functies met de HP app.<sup>3</sup>



Deze printer is ontworpen om alleen te werken met cartridges die een nieuwe of hergebruikte HP-chip hebben. De printer gebruikt dynamische beveiligingsmaatregelen om cartridges te blokkeren die een chip hebben die niet van HP is. Periodieke firmware-updates behouden de effectiviteit van deze maatregelen en blokkeren cartridges die eerder wel werkten. Met een hergebruikte HP-chip kunt u hergebruikte, gerecyclede en opnieuw gevulde cartridges gebruiken. Meer informatie vindt u op: <http://www.hp.com/learn/ds>

## Gebouwd voor snel en betrouwbaar printen

- Lever documenten van meerdere pagina's in een handomdraai met de hoogste dubbelzijdige printsnelheid in zijn klasse.<sup>9</sup>
- Produceer telkens opnieuw consistente en hoogwaardige prints. Vertrouw op de kwaliteit die je gewend bent van HP.
- Blijf verbonden met betrouwbare dual-band Wi-Fi<sup>®</sup> die automatisch opnieuw verbinding maakt zodat je altijd online bent.<sup>1</sup>
- Deel materiaal in een handomdraai, open en print via een draadloos of een ethernetnetwerk.<sup>1</sup>

## Blijf overal productief

- Scan en print in hoge kwaliteit vanaf je telefoon en profiteer van tijdbesparende functies met de meest gebruiksvriendelijke HP app.<sup>4,5</sup>
- Voorkom extra werk bij terugkerende taken met snelkoppelingen. Scan naar de cloud, e-mail en meer met slechts één druk op de knop.<sup>2</sup>
- Open en print snel documenten en afbeeldingen op je smartphone, zelfs vanuit Dropbox en Google Drive via de HP app.<sup>2</sup>

## Eenvoudig in configuratie, eenvoudig in gebruik

- Ga snel aan de slag met handige installatiehulp van de HP app.<sup>2</sup> Installeer snel en ga direct weer aan het werk.
- Beheer taken eenvoudig met smart-knoppen en -verlichting die alleen verschijnen wanneer ze nodig zijn.
- Bescherm je belangrijke gegevens. Profiteer van belangrijke beveiligingsfuncties voor behoud van privacy en controle.

## Compact en energie-efficiënt ontwerp

- Met dit bekroonde en compacte ontwerp bespaar je ruimte zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit.<sup>3</sup>
- HP Auto-on/Auto-off-technologie optimaliseert het stroomverbruik van de printer.<sup>6</sup>
- Originele HP tonercartridges zijn eenvoudig kosteloos te recyclen via het HP Planet Partners-programma.<sup>7</sup>
- Deze HP LaserJet voldoet aan ecolabelvereisten, waaronder ENERGY STAR<sup>®</sup> en Blue Angel.<sup>8</sup>

## Productrondeleiding

### HP LaserJet M207dw printer

1. Ledknop op bedieningspaneel
2. USB, Ethernet, dual-band, Wi-Fi met automatische reset
3. Hoogste snelheid voor dubbelzijdig printen: 18 ipm A4
4. HP app
5. Uitvoerlade voor 100 vellen
6. Slimme verlichting
7. Invoerlade voor 150 vellen



## Accessoires, supplies en support

Supplies	W1350A HP 135A originele zwarte LaserJet tonercartridge (ca. 1.100 pagina's)
	W1350X HP 135X originele high-capacity zwarte LaserJet tonercartridge (ca. 2.400 pagina's)
Service en support	<p>UG206E 3 jaar standaard vervanging (beschikbaar in alle landen van EMEA, uitgezonderd het Midden-Oosten, Adriatische landen, Afrika, CIS, EEM, Roemenië, Rusland, Zuid-Afrika, Israël, Slovenië, Turkije)</p> <p>UG086E 3 jaar vervanging op de volgende werkdag (beschikbaar in Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Tsjechië, Denemarken, Finland, Griekenland, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Zweden, Spanje, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk)</p> <p>UG289E 3 jaar retour naar depot (beschikbaar in Adriatische landen, Afrika, CIS, EEM, Israël, Midden-Oosten, Roemenië, Rusland, Slovenië, Zuid-Afrika, Turkije)</p>

## Technische specificaties

<b>Model</b>	HP LaserJet M207dw printer
<b>Productnummer</b>	BJ9K9F
<b>Functies</b>	Print
<b>Bedieningspaneel</b>	Knop met LED
<b>Printen</b>	
<b>Printtechnologie</b>	Laser
<b>Printsnelheid<sup>9</sup></b>	<b>Zwart (A4, standaard):</b> Tot 27 ppm ; <b>Zwart (A4, dubbelzijdig):</b> Tot 18 ipm
<b>Eerste pagina gereed<sup>11</sup></b>	<b>Zwart (A4, standby):</b> Vanaf 7 seconden ; <b>Zwart (A4, slaapstand):</b> Vanaf 7,6 sec
<b>Printresolutie</b>	<b>Zwart (optimaal):</b> Tot 600 x 600 dpi
<b>Maandelijks printvolume<sup>12</sup></b>	Tot 20.000 A4; <b>Aanbevolen aantal pagina's per maand<sup>13</sup>:</b> 200 tot 2000
<b>Intelligente printersoftwarefuncties<sup>2,3</sup></b>	Automatisch dubbelzijdig printen, HP Auto-On/Auto-Off, HP app
<b>Standaard printertalen</b>	PCLm5; URF; PWG
<b>Printgebied</b>	<b>Printmarges</b> Boven: 6 mm, Onder: 6 mm, Links: 5 mm, Rechts: 5 mm; <b>Maximaal printgebied:</b> 216 x 354 mm
<b>Dubbelzijdig printen</b>	Automatisch (standaard)
<b>Processorsnelheid</b>	500 MHz
<b>Connectiviteit</b>	
<b>Standaard</b>	1 snelle USB 2.0 (apparaat); draadloos 802.11 a/b/g/n, dual-band 2,4 GHz/5 GHz 1 Gigabit Ethernet 10/100TX-netwerk
<b>Mobiel afdrukken mogelijk<sup>8</sup></b>	Apple AirPrint™; Mopria™-gecertificeerd; HP app; printen met Wi-Fi Direct®
<b>Ondersteunde netwerkprotocollen</b>	TCP/IP: IPv4; IPv6; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; SNMP v1/2/3; HTTP/HTTPS; UDP; IPP
<b>Netwerkfuncties</b>	1 Ethernet 10/100Base-TX; 1 ingebouwd Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
<b>Geheugen</b>	<b>Standaard:</b> 64 MB ; <b>Maximaal:</b> 64 MB
<b>Mediaverwerking</b>	
<b>Aantal papierladen</b>	<b>Standaard:</b> 1 ; <b>Maximaal:</b> 1
<b>Typen media</b>	Papier (laser, gewoon, ruw, vellum), enveloppen, etiketten, kaarten, ansichtkaart
<b>Mediaformaat</b>	<b>Aangepast (metrisch):</b> 101,6 x 152,4 tot 216 x 356 mm <b>Ondersteund (metrisch):</b> A4; A5; A6; B5 (US)
<b>Mediaverwerking</b>	<b>Standaard invoer:</b> Invoerlade voor 150 vel <b>Standaarduitvoer:</b> Uitvoerlade voor 100 vel <b>Optionele invoer:</b> N.v.t.
<b>Mediagewicht</b>	60 tot 163 gr/m <sup>2</sup>
<b>Invoercapaciteit</b>	<b>Lade 1:</b> Vellen: 150; enveloppen: 10 <b>Maximaal:</b> Tot 150 vellen
<b>Uitvoercapaciteit</b>	<b>Standaard:</b> Tot 100 vel Enveloppen: Tot 10 enveloppen <b>Maximaal:</b> Tot 100 vel
<b>Compatibele besturingssystemen<sup>14</sup></b>	Windows 11; Windows 10; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS v14 Sonoma; Linux
<b>Compatibele netwerkbesturingssystemen</b>	Windows 11; Windows Server; Linux
<b>Minimum systeemeisen</b>	<b>Windows:</b> Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bits of 64-bits, 2 GB vrije schijfruimte, internetverbinding, Microsoft® Internet Explorer. <b>Mac:</b> macOS v14 Sonoma; macOS v13 Ventura; macOS v12 Monterey; 2 GB harde schijf; internet vereist
<b>Meegeleverde software</b>	Geen cd in de doos; Software kan worden gedownload op <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> of <a href="http://www.123.hp.com">http://www.123.hp.com</a>
<b>Beveiligingsbeheer</b>	Secure Boot, Secure Firmware Integrity, Runtime Code Integrity, EWS met wachtwoordbeveiliging, veilig browsen via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 is standaard uitgeschakeld; Update naar OpenSSL versie 1.1.1; Netwerkpooten in/uitschakelen; SNMPv1, SNMPv2 en SNMPv3, communitywachtwoord wijzigen; Veilige standaardinstellingen, versleutelde data in rust, actieve FW-update, standaard beheerderswachtwoord, Sleutel- en TLS-selectie, Vergrendeling van account; Veilige Wi-Fi-setup
<b>Printerbeheer</b>	HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
<b>Afmetingen printer (b x d x h)</b>	<b>Minimaal</b> 355 x 279,5 x 205 mm; <b>Maximaal:</b> 355 x 426,5 x 265 mm
<b>Gewicht printer</b>	5,6 kg
<b>Gebruiksomgeving</b>	<b>Temperatuur:</b> 15 tot 32,5 °C <b>Vochtigheid:</b> 30 tot 70% rel
<b>Opslagcondities</b>	<b>Temperatuur:</b> -20 tot 60 °C <b>Vochtigheid:</b> 10 tot 90% rel
<b>Geluid<sup>15</sup></b>	<b>Akoestische stroomemissie:</b> 6,7 B(A) <b>Geluidsdrukemissie:</b> 52 dB(A)
<b>Voeding<sup>4</sup></b>	<b>Vereisten:</b> 220 tot 240 V (± 10%), 60 Hz/50 Hz, 2,7 A; <b>Verbruik:</b> 420 watt (actief printen), 2,0 watt (stand-by), 0,5 watt (slaapstand), 0,5 watt (Auto-Off/Wake-on-USB, ingeschakeld bij levering), 0,04 watt (Auto-Off/Handmatig-On), 0,04 watt (Handmatig-Off); <b>TEC (Typical Electricity Consumption)<sup>5</sup>:</b> 0,251 kWh/week (Energy Star); <b>Type voeding:</b> Interne
<b>Energiebesparingstechnologie</b>	HP Auto-On/Auto-Off technologie
<b>Certificeringen</b>	RCM (Australië), TÜV en GS-markering (Duitsland), BSMI (Taiwan), CCC (China), BIS (India), KC (Zuid-Korea), SIRIM (Maleisië), Cambodia, Oekraïne, EAC, Oost-Europese goedkeuringen, CE-markering, FCC, Energy Star, UL, Paraguay, Indonesië, Singapore, Filipijnen, Argentinië, Chili enz. <b>Standaard voor elektromagnetische emissie:</b> CISPR32:2012 & CISPR32:2015 / EN55032:2012 & EN55032:2015 +AC:2016 - Klasse B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Titel 47 CFR, deel 15 Klasse B/ICES-003, Issue 6.
<b>Specificaties van het duurzaamheidseffect</b>	Kwikkvrij
<b>Land van herkomst</b>	Geproduceerd in Vietnam
<b>Inhoud van de doos<sup>1</sup></b>	BJ9K9F HP LaserJet M207dw; vooraf geïnstalleerde originele HP zwarte LaserJet-tonercartridge; stofklep; netsnoer; naslaggids; installatieposter; flyer met regelgeving De in de doos meegeleverde cartridge heeft een opbrengst van ca. 700 pagina's zwart-wit conform ISO/IEC 19752 bij continu printen. De werkelijke opbrengst varieert sterk, afhankelijk van de geprinte afbeeldingen en andere factoren. Kijk voor meer informatie op <a href="https://www.hp.com/go/toneryield">https://www.hp.com/go/toneryield</a> . Het aantal pagina's varieert afhankelijk van de printomstandigheden en het gebruik bij de klant.
<b>Garantie</b>	Eén jaar garantie

## Voetnoten

- <sup>1</sup> Internettoegang is vereist en moet afzonderlijk worden aangeschaft. Draadloos gebruik is alleen mogelijk via een 2,4 GHz en 5 GHz verbinding. Ondersteuning voor 5 GHz en 2,4 GHz met gebruik van maximaal 12 niet-overlappende kanalen en slechts 3 niet-overlappende kanalen als alleen 2,4 GHz wordt gebruikt. Ondersteuning voor 5 GHz band (tot 150 mb/s) en 2,4 GHz band (tot 72,2 mb/s). Kijk voor meer informatie op: <https://www.hp.com/go/mobileprinting>
- <sup>2</sup> De HP app moet worden gedownload op <https://www.hp.com/go/mobileprinting>. Bepaalde functies zijn alleen beschikbaar in het Engels en kunnen variëren per printermodel/land en tussen desktop-/mobiele applicaties. HP behoudt zich het recht voor kosten in rekening te brengen voor het gebruik van functies die door de HP app worden gefaciliteerd. Internettoegang is vereist en is mogelijk niet in alle landen beschikbaar. Voor volledige functionaliteit is een HP account vereist. De faxfunctie is uitsluitend bedoeld voor het verzenden van een fax. Een lijst met ondersteunde besturingssystemen is beschikbaar in de appstores. Kijk voor meer informatie op <https://www.hpsmart.com>
- <sup>3</sup> <https://www.red-dot.org/project/hp-laserjet-printer-series-52406>
- <sup>4</sup> In vergelijking met OEM printapps voor het merendeel van de meest verkochte netwerkcompatibele inkjet-/laserprinters en All-in-Ones voor thuis en op kantoor met een prijs van minder dan of gelijk aan € 450. Printers zijn geselecteerd op marktaandeel volgens IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker – Final Historical CYQ1 2023. Claim is gebaseerd op onderzoek van printapps van printerfabrikanten en praktijkgerichte tests en onderzoek door Keypoint Intelligence in opdracht van HP, juli 2023. Kijk voor meer informatie op <https://www.keypointintelligence.com/HPSmartapp>
- <sup>5</sup> Gebaseerd op interne tests van HP. Gemiddelde tijdschatting op basis van: 1) gedownloade HP app op mobiel apparaat of desktop, 2) het instellen van de Snelkoppeling, 3) scantaken met meer dan 2-3 gekoppelde taken (scannen naar e-mail, opslaan en naam wijzigen, opslaan naar cloud enz.). De vergelijking van gemiddelde tijdsbesparing is gebaseerd op de uitvoering van vergelijkbare scantaken met de scansoftware op de printer of desktop. De HP app moet zijn gedownload en een ondersteunde HP printer is vereist. Kijk voor informatie over printen vanaf overal op <https://www.hp.com/go/mobileprinting>
- <sup>6</sup> HP Auto-On/Auto-Off technologie is afhankelijk van de printer en de instellingen; een firmwareupgrade kan vereist zijn.
- <sup>7</sup> Recyclen: Het programma is niet in alle landen beschikbaar. Het retour- en recyclingprogramma voor originele HP cartridges is momenteel in meer dan 60 landen en regio's in Azië, Afrika, Europa, Noord- en Zuid-Amerika beschikbaar via het HP Planet Partners programma. Kijk voor meer informatie op <https://www.hp.com/recycle>
- <sup>8</sup> Dit HP printstelsysteem voldoet aan de Blue Angel DE-UZ 219 emissiecriteria voor zakelijk gebruik in de volgende 33 landen: Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen, België, Nederland, Luxemburg, Italië, Spanje, Portugal, Polen, Tsjechische Republiek, Slowakije, Slovenië, Hongarije, Kroatië, Roemenië, Bulgarije, Griekenland, Estland, Letland, Litouwen, Servië, Turkije, Israël, Marokko, Zuid-Afrika.
- <sup>9</sup> Vergeleken met zwart-wit dubbelzijdige laserprinters in hun klasse van minder dan \$ 149 en € 129 en dubbelzijdige laser MFP's van minder dan \$ 229 en € 199. De exacte snelheid van HP printers is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document. Onderzoek van Keypoint Intelligence uit maart 2024, in opdracht van HP, op basis van onderzoek naar gepubliceerde specificaties van OEM-printers en openbaar beschikbare informatie van maart 2024. Marktaandeel zoals gemeld door IDC voor Q4 2023 voor Noord-Amerika en Europa. Kijk voor meer informatie op: [keypointintelligence.com/HPFastestDuplexM200](https://www.keypointintelligence.com/HPFastestDuplexM200)

## Disclaimers technische specificaties

- <sup>1</sup> Kijk voor meer informatie over de cartridge die bij de printer wordt meegeleverd op <https://www.hp.com/go/toneryield>. Opbrengst gemeten conform ISO/IEC 19752 bij continu printen. De werkelijke opbrengst varieert sterk, afhankelijk van de geprinte afbeeldingen en andere factoren.
- <sup>2</sup> HP Auto-On/Auto-Off technologie is afhankelijk van de printer en de instellingen; een firmwareupgrade kan vereist zijn.
- <sup>3</sup> De HP app moet worden gedownload. Kijk voor informatie over printen vanaf overal op [www.hp.com/go/mobileprinting](https://www.hp.com/go/mobileprinting). Bepaalde functies/software zijn alleen beschikbaar in het Engels en er zijn verschillen tussen de desktopversie en mobiele apps. Voor volledige functionaliteit is een HP account vereist. Er is een lijst met ondersteunde besturingssystemen beschikbaar in de app stores. Faxfuncties zijn alleen voor het verzenden van faxen. Hiervoor moet mogelijk extra materiaal worden aangeschaft. Kijk voor meer informatie op [www.hpsmart.com/mobile-fax](https://www.hpsmart.com/mobile-fax)
- <sup>4</sup> De voedingspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. De printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie is hierna ongeldig. Het stroomverbruik is gebaseerd op metingen met het 115V-model.
- <sup>5</sup> De voedingspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. De printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie is hierna ongeldig. Energy Star-waarde is gebaseerd op metingen met het 115V-model.
- <sup>6</sup> Opbrengst conform ISO/IEC 19752 bij continu printen. De werkelijke opbrengst varieert sterk, afhankelijk van de geprinte afbeeldingen en andere factoren. Kijk voor meer informatie op <https://www.hp.com/go/toneryield>
- <sup>7</sup> Gespecificeerde opbrengst volgens ISO/IEC 19752 bij continu printen. De werkelijke opbrengst varieert sterk, afhankelijk van de geprinte afbeeldingen en andere factoren. Kijk voor meer informatie op <https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>
- <sup>8</sup> Draadloos gebruik is alleen mogelijk via een 2,4 GHz- en 5,0 GHz-verbinding. Kijk voor meer informatie op [hp.com/go/mobileprinting](https://www.hp.com/go/mobileprinting). Apple AirPrint – het mobiele apparaat moet AirPrint® hebben. Printen via Wi-Fi Direct® wordt op bepaalde printers ondersteund. Om te printen moet het mobiele apparaat zijn verbonden met het signaal van een MFP of printer die printen via Wi-Fi Direct® ondersteunt. Afhankelijk van het mobiele apparaat kan daarnaast een app of driver nodig zijn. Kijk voor meer informatie op [hp.com/go/mobileprinting](https://www.hp.com/go/mobileprinting). Wi-Fi Direct is een geregistreerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®. Het Mopria® Logo is een geregistreerd en/of ongeregistreerd handelsmerk van Mopria Alliance, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Ongeautoriseerd gebruik is streng verboden. De HP app moet worden gedownload. Kijk voor informatie over printen vanaf overal op [hp.com/go/mobileprinting](https://www.hp.com/go/mobileprinting). Bepaalde functies/software zijn alleen beschikbaar in het Engels en er zijn verschillen tussen de desktopversie en mobiele apps. Internettoegang is vereist en moet apart worden aangeschaft. Voor volledige functionaliteit is een HP account vereist. Faxfuncties zijn alleen voor het verzenden van faxen. Hiervoor moet mogelijk extra materiaal worden aangeschaft. Kijk voor meer informatie op [hpsmart.com/mobile-fax](https://www.hpsmart.com/mobile-fax)
- <sup>9</sup> Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste reeks testdocumenten. Kijk voor meer informatie op <https://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- <sup>10</sup> Gemeten met ISO/IEC 24734 Feature Performance-test, uitgezonderd de eerste reeks testdocumenten. Kijk voor meer informatie op <https://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- <sup>11</sup> Gemeten volgens ISO/IEC 17629. Kijk voor meer informatie op <https://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- <sup>12</sup> Het printvolume is het maximale aantal pagina's dat per maand kan worden geproduceerd. Deze waarde geeft de robuustheid van het product aan in vergelijking met andere HP LaserJet of HP Color LaserJet apparaten, aan de hand waarvan kan worden bepaald welke printers en MFP's het meest geschikt zijn voor de behoeften van individuele gebruikers of teams.
- <sup>13</sup> Om optimale prestaties te waarborgen adviseert HP het aantal pagina's per maand binnen het opgegeven bereik te houden; dit is gebaseerd op factoren als de frequentie waarmee supplies worden vervangen en de levensduur van het apparaat tijdens een verlengde garantieperiode.
- <sup>14</sup> Windows® XP (64-bits) en Windows Vista® (64-bits) worden niet ondersteund Complete software is alleen beschikbaar voor Windows 10 en nieuwer; Voor Windows Server 2016 is alleen een 64-bits printerdriver geïnstalleerd; Linux-systemen gebruiken de HPLIP-software in het besturingssysteem.
- <sup>15</sup> Geteste configuratie: enkelzijdig printen, A4-papier met een gemiddelde van 27 ppm.



[www.blauer-engel.de/uz219](http://www.blauer-engel.de/uz219)

